


Aufsteck- und Flachgetriebemotoren

Leistung: 0,12 – 55 kW
Drehmoment: 27 – 14.000 Nm
Übersetzung: 0,8 – 18.600

Shaft mounted and Parallel shaft geared motors

Power: 0.12 – 55 kW
Torque: 27 – 14,000 Nm
Ratio: 0.8 – 18,600

4

**AF**
UNIBLOCK®

Die Aufsteckgetriebemotoren stellen speziell in der Fördertechnik eine besonders wirtschaftliche Antriebslösung dar. Die Getriebe werden direkt auf die Kundenwelle aufgesteckt, die Supportnase dient in Kombination mit dem Gummipufferset als Drehmomentstütze. Als axiale Befestigung des Getriebes auf der Arbeitsmaschine wird das Befestigungsset verwendet. Entsprechend dem UNIBLOCK® DESIGN können die Gehäuse auch mittels der seitlichen Befestigungsflächen montiert werden.

Hohe Untersetzungsbereiche in den 2-stufigen Basisausführungen decken große Drehzahlbereiche bei gleichzeitig kompakter Gehäuseform ab.

Die Flachgetriebemotoren ermöglichen durch das UNIBLOCK® DESIGN eine Vielzahl von Einbaumöglichkeiten. Durch die allseitig bearbeiteten Getriebegehäuse und die besonders formstabile Gehäuseausführung können diese Antriebe sowohl für Fuß- und auch Flanschmontage eingesetzt werden.

Ab Baugröße F. 111. (5.000Nm) sind die Getriebe mit Drehmomentstütze ausgeführt (SUPPORT DESIGN), wodurch die Auswahl von Aufsteckgetriebemotoren vervollständigt wird. Der Kunde hat zusätzlich durch Verwendung von verschiedenen Anbauteilen aus dem MAS® Programm die Möglichkeit die Montagevariante noch weiter zu steigern.

Shaft mounted geared motors offer an extremely economical drive solution that is particularly suitable for materials-handling technology. The drive is mounted directly onto the customer's shaft, the support nose together with the set of rubber buffers serving as a torque arm. A shaft mounting kit provides the axial attachment of the drive to the machine. According to the UNIBLOCK® DESIGN the housing can also be fastened using the lateral attachment surfaces.



The high gear reductions of the two-stage basic models enable them to cover a wide range of speeds with a compact housing.

The UNIBLOCK® DESIGN of our parallel-shaft geared motors enables them to be installed in a multitude of ways. The gear casings are particularly sturdy and are machined on all sides, enabling these drive systems to be either foot mounted or flange mounted. From size F. 111. (5.000 Nm) the gear systems are equipped with torque arms (SUPPORT DESIGN), completing the range of shaft mounted geared motors. Customers can also use a variety of additional components from the MAS® programme to further extend their assembly options.

4



UNIBLOCK®

Integrierte Flanschausführung mit seitliche Befestigungsflächen
Integrated flange with lateral mounting surfaces





SUPPORT

Support-Nase für Drehmomentabstützung
Support nose for fixing the torque reaction



FLANSCH / FLANGE



Die Bestelltypenbezeichnung besteht aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben.

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schlüssel finden Sie auf folgenden Seiten (Seitenverweise siehe unten).

The order type designation consists of a combination of figures and letters.

A detailed description of the separate keys can be found on the following pages (page references see below).

Bestellbeispiele:

ASA 66A 70 101L4
AFS 56C IA 70 91L4-SH-FL-SD
FSA 111A 70 161M4-BR150
FSA 131C WN

Ordering examples:

ASA 66A 70 101L4
AFS 56C IA 70 91L4-SH-FL-SD
FSA 111A 70 161M4-BR150
FSA 131C WN

G					M
1	2	3	4	5	...
A	S	A	66	A	70 101L4

A	F	A	46	A	70 101L4	siehe Seite / see page 574
F	S	S	56	S	IAK 70 101L4	
	U	Z	66	C	IAK100	
			76	D	SA142	
			86	F	NA56	siehe Seite / see page 181
			111		WN	
			131		IEC200	
			137			

Seite	Bezeichnung	Kennz. Note	Designation	Page
178	Getriebebaureihe	G1	Gear unit model range	178
178	Getriebeausführung	G2	Gear unit design	178
178	Wellenausführung	G3	Shaft execution	178
179	Getriebegröße	G4	Size of the gear unit	179
180	Zahnradstufencode	G5	Gear stages code	180
181	Eintriebssart	M	Input type	181


Motortypenschlüssel siehe Seite 574.

Motor type designation see page 574.


Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Getriebebaureihe	G1	Gear unit model range

Aufsteckgetriebe	A	Shaft mounted gear unit
Flachgetriebe	F	Parallel shaft gear unit

A.. 46. - 86.



F. 111. - 137.










Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Getriebeausführung	G2	Gear unit design
Wellenausführung	G3	Shaft execution

SUPPORT - Ausführung	S	SUPPORT - type
UNIBLOCK® - Ausführung	U	UNIBLOCK® - type
Anbauflansch	F	Bolt - on flange
mit Abtriebswelle	-	with output shaft
mit Hohlwelle	A	with hollow shaft
mit Schrumpfscheibe	S	with shrink disc
mit beidseitiger Abtriebswelle	Z	with output shaft on both sides








AUFSTECKGETRIEBEMOTOR A.. 46. - 86.

SHAFT MOUNTED GEARED MOTOR A.. 46. - 86.

SUPPORT	 ASA AUFSTECK SHAFT MOUNTED	 AS ABTRIEBSWELLE OUTPUT SHAFT	 ASS SCHRUMPFSCHEIBE SHRINK DISC	 ASZ ABTRIEBSWELLE BEIDSEITIG OUTPUT SHAFT ON BOTH SIDES
	 AFA AUFSTECK SHAFT MOUNTED	 AF ABTRIEBSWELLE OUTPUT SHAFT	 AFS SCHRUMPFSCHEIBE SHRINK DISC	

FLACHGETRIEBEMOTOR F. 111. - 137.

PARALLEL SHAFT GEARED MOTOR F. 111. - 137.

SUPPORT	 FSA AUFSTECK SHAFT MOUNTED	 FS ABTRIEBSWELLE OUTPUT SHAFT	 FSS SCHRUMPFSCHEIBE SHRINK DISC	 FSZ ABTRIEBSWELLE BEIDSEITIG OUTPUT SHAFT ON BOTH SIDES
FLANSCH / FLANGE	 FFA AUFSTECK SHAFT MOUNTED	 FF ABTRIEBSWELLE OUTPUT SHAFT	 FFS SCHRUMPFSCHEIBE SHRINK DISC	

4

Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Getriebegröße	G4	Size of the gear unit


Aufsteckgetriebe	46	56	66	76	86	Shaft mounted gear unit
Flachgetriebe	111	131	137			Parallel shaft gear unit

Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Zahnradstufencode	G5	Gear stages code

Aufsteckgetriebegrößen 46, 56, 66, 76, 86
Flachgetriebegrößen 111, 131

Shaft mounted gear unit sizes 46, 56, 66, 76, 86
Parallel shaft gear unit sizes 111, 131


2-stufig	A, S	2-stages
3-stufig (mit Deckelgetriebe)	C	3-stages (with compact gear unit)
4-stufig (mit Deckelgetriebe)	D	4-stages (with compact gear unit)
5-stufig (mit Deckelgetriebe)	F	5-stages (with compact gear unit)



Flachgetriebegröße 137

Parallel shaft gear unit size 137

3-stufig	A	3-stages
4-stufig (mit Deckelgetriebe)	C	4-stages (with compact gear unit)
5-stufig (mit Deckelgetriebe)	D	5-stages (with compact gear unit)



Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Eintriebsart	M	Input type

Getriebeanbaumotor B5-spezial (Bspl. 70 101L4)
IEC-Adapter mit Flanschmotor B5
Adapter für IEC-Motor (Bspl. IEC-Baugröße 100)
Adapter für SERVO-Motor (Bspl. Größe 142)
Adapter für NEMA-Motor (Bspl. Größe 56)
Antriebswelle
Motordirektanbau

70 101L4
IAK 70 101L4
IAK100
SA142
NA56
WN
IEC200


Integral motor B5-special (e. g. 70 101L4)
IEC adapter with flange mounted motor B5
Adapter for IEC motors (e.g. IEC frame size 100)
Adapter for SERVO motors (e.g. size 142)
Adapter for NEMA motors (e.g. size 56)
Input shaft
Direct motor fixing

4

AUFSTECKGETRIEBEMOTOR A.. 46. - 86.


SHAFT MOUNTED GEARED MOTOR A.. 46. - 86.

70 101L4




Motor siehe Seite 569.
Motor see page 569.


IAK100




SA142




NA56



WN



IEC200




Eintriebsvarianten siehe Seite 493.
Input types see page 493.

FLACHGETRIEBEMOTOR F. 111. - 137.


PARALLEL SHAFT GEARED MOTOR F. 111. - 137.

70 101L4




Motor siehe Seite 569.
Motor see page 569.


IAK100




SA142




NA56



WN



IEC200



Eintriebsvarianten siehe Seite 493.
Input types see page 493.

Beispiel

Example







1 2 3 4

H 3 0 1

Bezeichnung	Stelle Position	Designation
Lage der Abtriebswelle Horizontal H Vertikal V	1	Position of the output shaft Horizontal H Vertical V
Im Raum untenliegende Getriebeseite Seite 1, 2, 3, 4, 5 oder 6	2	Gear unit surface facing down Side 1, 2, 3, 4, 5 or 6
Seite der Abtriebswelle bzw. Wellenausführung Seite der Abtriebswelle 5 oder 6 Hohlwelle 0 mit beidseitiger Abtriebswelle 7	3	Side of output Shaft e.g. shaft type Side of the output shaft 5 or 6 Hollow shaft 0 with output shaft on both sides 7
Befestigungsfläche Seite 1, 2, 3 oder 6	4	Mounting surface Side 1, 2, 3 or 6








AUFSTECKGETRIEBEMOTOR A.. 46. - 86.

SHAFT MOUNTED GEARED MOTOR A.. 46. - 86.



FLACHGETRIEBEMOTOR F. 111. - 137.

PARALLEL SHAFT GEARED MOTOR F. 111. - 137.



Der Motorklemmkasten wird standardmäßig auf Seite 2 (grau markiert) montiert. Weicht die gewünschte Position vom Standard ab, ist die Lage nach den oben abgebildeten Beispielen anzugeben.

It is standard to fit the motor terminal box on side 2 (marked grey). However if the terminal box is required on another side, this should be specified from the above example.

GETRIEBEENTLÜFTUNG A.. 76., A.. 86.

Bei den Aufsteckgetriebegrößen A.. 46., A.. 56. und A.. 66. sind keine Entlüftungs-, Ölstands- und Ablassschrauben vorhanden. Diese Typen sind lebensdauergeschmiert.

Bei den Aufsteckgetriebegrößen A.. 76. und A.. 86. werden im Standard, Entlüftungsschrauben mit Transportsicherung (Bild 1) verwendet. Die Gummilasche der Entlüftungsschraube ist vor der Inbetriebnahme komplett abzureißen.

Die Entlüftungsschraube ist an der der Bauform entsprechenden Position eingeschraubt.

DEAREATION THE GEAR UNIT A.. 76., A.. 86.

The shaft mounted gear units sizes A.. 46., A.. 56. and A.. 66.. have no venting, oil level and oil drain plug. These types are supplied with lifetime-lubrication.

The shaft mounted gear units sizes A.. 76. and A.. 86. have a vent plug with transport locking device (Fig. 1) in standard.

The rubber strip on the vent plug must be completely torn off before the unit is put into operation.

The vent plug is placed at the proper position for the mounting position.





Bild 1 / Fig. 1



Type	Bauform / Mounting position																	
	H3..			H4..			H1..			H2..			V5..			V6..		
	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S
A.. 76.	4	3	-	3	4	-	2	1	-	1	2	-	6	5	-	5	6	-
A.. 86.	4	3	-	3	4	-	2	1	-	1	2	-	6	5	-	5	6	-

E ... Entlüftungsschraube / vent plug

A ... Ölablassschraube / oil drain plug

S ... Ölstandsschraube / oil level plug

1,2,3,4,5,6 mögliche Positionen der Entlüftungs-, Ölablass- und Ölstandsschraube
possible positons for the vent, oil drain and oil level plug

GETRIEBEENTLÜFTUNG F. 111. - 137.


Bei den Flachgetriebegrößen F. 111., F. 131. und F. 137. werden im Standard, Entlüftungsschrauben mit Transportsicherung (siehe Seite 184 - Bild 1) verwendet. Die Gummilasche der Entlüftungsschraube ist vor der Inbetriebnahme komplett abzureißen. Die Entlüftungsschraube ist an der der Bauform entsprechenden Position eingeschraubt.

DEAREATION THE GEAR UNIT F. 111. - 137.

The parallel shaft gear units sizes F. 111., F. 131. and F. 137. have a vent plug with transport locking device (see page 184 - Fig. 1) in standard.

The rubber strip on the vent plug must be completely torn off before the unit is put into operation.

The vent plug is placed at the proper position for the mounting position.



Type	Bauform / Mounting position																	
	H3..			H4..			H1..			H2..			V5..			V6..		
	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S
F. 111.	4	6	6.1	6	4	-	2	1	6	1	2	6	6.1	5	-	5	6	2.1
F. 131.	4	6	6.1	6	4	-	2	1	6	1	2	6	6.1	5	-	5	6	2.1
F. 137.	4	6	6.1	6	4	-	2	1	6	1	2	6	6.1	5	-	5	6	2.1

E ... Entlüftungsschraube / vent plug
A ... Ölablassschraube / oil drain plug
S ... Ölstandsschraube / oil level plug

1, 1.1, 2, 2.1, 4, 4.1, 5, 6, 6.1 mögliche Positionen der Entlüftungs-, Ölablass- und Ölstandsschraube
possible positons for the vent, oil drain and oil level plug

KABELEINFÜHRUNG

Im Standard werden keine Anbauverschraubungen montiert bzw. mitgeliefert.


CABLE ENTRY

Terminal boxes are not delivered with PG gland in standard.

Motorbaureihe 7WA, 70WA, 7BWA Motor model range 7WA, 70WA, 7BWA			
IEC-Motorbaugröße Frame size	Mögliche Kabeleinführung Possible cable entry	Standard-Kabeleinführung Standard cable entry	auf Mehrpreis möglich against extra charge
63 - 250	I, II, III	I	II, III

Blick auf Motorwellenspiegel
im Uhrzeigersinn.

- I entspricht rechts
- II entspricht links
- III entspricht Lüfterseitig



As seen in direction of motor
shaft clockwise.

- I corresponds right
- II corresponds left
- III corresponds fan cover side

Beispiel: Bauform H3
Example: Mounting position H3

THERMISCHE GRENZLEISTUNG

Die thermische Grenzleistung P_t muss bei der Auslegung eines Antriebes unbedingt beachtet werden. Sie stellt die maximale Leistung dar, welche bei der jeweiligen Umgebungstemperatur ϑ_∞ im Dauerbetrieb (S1) über das Getriebe übertragen werden kann.

Bei den mit * gekennzeichneten Drehzahlen in den Auswahl-tabellen-Getriebemotoren (Seite 196 bis 232) wird die thermische Grenzleistung P_t bei 20°C Umgebungstemperatur ϑ_∞ (siehe nachfolgende Tabelle 1) überschritten.

In den Auswahl-tabellen-Getriebe (Seite 238 bis Seite 257) ist die maximal zulässige Eintriebsleistung $P_{1\max}$, als mechanische Grenze dargestellt. Eine vorhandene Trennlinie kennzeichnet die Überschreitung der thermischen Grenzleistung P_t bei einer Umgebungstemperatur ϑ_∞ von 20°C.

Die Auslegung der thermischen Grenzleistung P_t erfolgt entsprechend der maximal zulässigen Oberflächentemperatur der Getriebe. Beeinflusst wird die thermische Grenzleistung durch:

- Planschverluste im Schmiermittel, abhängig von Bauform und Umfangsgeschwindigkeit der rotierenden Getriebeteile
- Last- und Drehzahlkollektive
- Umgebungseinflüsse wie Temperatur, Luftzirkulation, Wärmeabfuhr

Als Auslegungswert wird dabei in Standardausführung 80°C Getriebeoberflächentemperatur zugelassen. Durch zusätzliche technische Maßnahmen siehe Faktor f_5 (Seite 189) kann die zulässige Getriebeoberflächentemperatur auf 100°C angehoben werden.

BESTIMMUNG DER MAX. ZULÄSSIGEN EINTRIEBS-LEISTUNG (THERMISCHE GRENZE) $P_{t\text{zul}}$

Die max. zulässige Eintriebsleistung $P_{t\text{zul}}$ errechnet sich aus der thermischen Grenzleistung P_t und unter Berücksichtigung der Faktoren f_1 bis f_5 .

Der durch die nachfolgende Formel errechnete Wert $P_{t\text{zul}}$ gibt jeweils die maximal zulässige Eintriebsleistung des Getriebes an.

$$P_{t\text{zul}} = P_t \times f_1 \times f_2 \times f_3 \times f_4 \times f_5$$

[kW]

THERMAL POWER LIMIT

The thermal power limit P_t must always be taken into account when designing a drive. The thermal power limit P_t represents the maximum input power which can be transmitted by the gear unit at the ambient temperature ϑ_∞ in a continuous operation mode (S1).

In the selection tables for geared motors (page 196 up to 232) the speeds marked with * are those at which the thermal power limit P_t is exceeded at an ambient temperature ϑ_∞ of 20°C (see next table 1).

In the selection tables for gear units (page 238 up to 257) the maximum permissible input power $P_{1\max}$ is shown as a physical limit. There is a dividing line showing where the thermal power limit P_t is exceeded at an ambient temperature ϑ_∞ of 20°C.

Exactly how the thermal power limit P_t is interpreted depends on the maximum permissible surface temperature of the gear unit.

The thermal power limit is affected by:

- churning losses in the lubricant. These depend on the model and the peripheral speed of the rotating gear parts
- the load and speed profile
- ambient influences such as temperature, air circulation, heat dissipation

For the standard model the design value permits the gear unit a surface temperature of 80°C. There are a number of additional technical measures (see factor f_5 on page 189) that can be taken: these can extend the permitted surface temperature of the gear unit as far as 100°C.

DETERMINING THE MAXIMUM PERMISSIBLE INPUT POWER (THERMAL LIMIT) $P_{t\text{zul}}$

The maximum permissible input power $P_{t\text{zul}}$ is calculated from the thermal power limit P_t under consideration of factors f_1 to f_5 .

In each case the value $P_{t\text{zul}}$ given by the following formula is the maximum permissible input power for the gear.

P_t Tabelle 1: Thermische Grenzleistung P_t

P_t Table 1: Thermal power limit P_t

Aufsteckgetriebemotor A.. 46A,S - 86A,S

Shaft mounted geared motor A.. 46A,S - 86A,S

Umgebungstemp. Ambient temp. θ _∞	Thermische Grenzleistung P _t in kW Thermal power limit P _t in kW				
	A.. 46A,S	A.. 56A,S	A.. 66A,S	A.. 76A,S	A.. 86A,S
-20°C	7,8	11,0	24,0	40,2	61,2
-10°C	6,7	9,5	20,7	34,7	52,8
0°C	5,7	8,1	17,6	29,5	44,9
10°C	4,8	6,8	14,7	24,6	37,4
20°C	3,9	5,6	11,9	20,1	30,5
30°C	3,1	4,4	9,4	15,9	24,0
40°C	2,4	3,3	7,1	11,9	18,1
50°C	1,8	2,4	5,0	8,3	12,6
60°C	1,2	1,4	3,1	5,1	7,7

Flachgetriebemotor F. 111A,S - 137A

Parallel shaft geared motor F. 111A,S - 137A

Umgebungstemp. Ambient temp. θ _∞	Thermische Grenzleistung P _t in kW Thermal power limit P _t in kW		
	F. 111A,S	F. 131A,S	F. 137A
-20°C	110	140	130
-10°C	95	121	112
0°C	81	103	95
10°C	67	86	79
20°C	55	70	65
30°C	44	56	51
40°C	33	42	39
50°C	23	30	28
60°C	15	19	17

**Korrekturfaktoren für mehrstufige Getriebe:
Aufsteck- und Flachgetriebegrößen 56C - 131F**

**Factor for multistage gear unit:
Shaft mounted and parallel shaft gear unit s. 56C - 131F**

3-stufig (mit Deckelgetriebe)	C	P_t x 0,60	3-stages (with compact gear unit)
4-stufig (mit Deckelgetriebe)	D	P_t x 0,41	4-stages (with compact gear unit)
5-stufig (mit Deckelgetriebe)	F	P_t x 0,30	5-stages (with compact gear unit)

**Korrekturfaktoren für mehrstufige Getriebe:
Flachgetriebegröße 137C,D**

**Factor for multistage gear unit:
Parallel shaft gear unit size 137C,D**

4-stufig (mit Deckelgetriebe)	C	P_t x 0,68	4-stages (with compact gear unit)
5-stufig (mit Deckelgetriebe)	D	P_t x 0,49	5-stages (with compact gear unit)

Beispiel: A.. 86C bei Umgebungstemperatur 20°C

Example: A.. 86C at ambient temperature 20°C

P_t aus Tabelle 1 = 30,5 kW
Korrekturfaktor = 0,60

P_t from table 1 = 30,5 kW
Factor = 0,60

P_t = 30,5 kW x 0,60 = 18,3 kW

P_t = 30,5 kW x 0,60 = 18,3 kW

f₁ Eintriebsvarianten

Bei Getrieben mit IEC - Adaptern gilt die Normleistung der jeweiligen Motorbaugröße nach DIN EN 50347, maximal jedoch die Werte für thermische Grenzleistungen P_t entsprechend der jeweiligen Getriebebaugröße.

Die Werte des Faktors f_1 der verschiedenen Eintriebsvarianten entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle.

Getriebemotor	1,00	f₁
IEC-Adapter (IA)	0,75	
NEMA-Adapter (NA)	0,75	
SERVO-Adapter (SA)	0,75	
Antriebswelle (WN)	0,75	

f₂ Einfluss der Bauform

Bei Antrieben wie z.B. bei der Bauform Motor vertikal nach unten/oben reduzieren sich die zulässigen thermischen Grenzleistungen auf 80% (Faktor f_2), da die erste Verzahnungsstufe voll in das Schiermittel eintaucht und somit höhere Planschverluste verursacht.

Bauform H3, H1, H2	1,00	f₂
Bauform H4, V5, V6	0,80	

f₃ Einfluss der Drehzahl

Die Eintriebsdrehzahlen n_1 der angebauten Eintriebsvarianten wird durch den Anwendungsfaktor f_3 berücksichtigt.

$n_1 < 1800 \text{ U/min}$	1,00	f₃
$n_1 > 1800 \text{ U/min}$	0,80	

f₄ Einfluss der Betriebsart

In Abhängigkeit von der Betriebsart und Einschaltdauer ist der Anwendungsfaktor f_4 entsprechend der nachfolgenden Tabelle zu bestimmen.

S1	S3 ... S6				f4
	Einschaltdauer bei 60min Betrieb				
	40min	30min	20min	10min	
1	1,2	1,3	1,5	2	

f₅ Hochtemperatur-Ausführung

Durch Sondermaßnahmen am Getriebemotor kann die zulässige Eintriebsleistung um den nachfolgenden Faktor f_5 erhöht werden. Die Getriebegehäusetemperatur kann jedoch bis zu 100°C ansteigen.

Standard-Getriebemotor	1,00	f₅
Hochtemperatur-Ausführung	1,50	

f₁ Input types

For gear units with IEC adapters the standard power level for the particular size of motor complies with DIN EN 50347 and is additionally limited by the value of the thermal power limit P_t for the particular type of gear.

The values of the factor f_1 of the various input types see below in the table.

Geared motor	1,00	f₁
IEC adapter (IA)	0,75	
NEMA adapter (NA)	0,75	
SERVO adapter (SA)	0,75	
Input shaft (WN)	0,75	

f₂ Influence of the mounting position

In the case of drives with, for example, the motor set vertically at the top or bottom, the permissible thermal power limits are reduced to 80% of the values shown (factor f_2) because the first gear reduction stage is entirely immersed in the lubricant and therefore generates higher churning losses.

Mounting pos. H3, H1, H2	1,00	f₂
Mounting pos. H4, V5, V6	0,80	

f₃ Influence of the speed

The input speed n_1 of the various input types is taken into account by application factor f_3 .

$n_1 < 1800 \text{ rpm}$	1,00	f₃
$n_1 > 1800 \text{ rpm}$	0,80	

f₄ Influence of the mode of operation

The application factor f_4 should be determined from the following table. It depends on the type of operation and the working time, i.e. the time for which the drive is switched on.

S1	S3 ... S6				f ₄
	Working time for 60min operation				
	40min	30min	20min	10min	
1	1,2	1,3	1,5	2	

f₅ High temperature execution

The permissible input power can be increased by special measures at the geared motor, but this may cause the gear housing temperature to rise as far as 100°C.

Standard-Geared motor	1,00	f₅
High temperature execution	1,50	

Das Verdrehspiel "s" ergibt sich aus Zahnflankenspiel sowie axialem Spiel der schrägverzahnten Getriebeteile.
Es wird am Abtrieb bei festgesetzter Motor- oder Getriebeantriebswelle mit geringem Drehmoment gemessen.
Das Zahnflankenspiel ist für störungsfreies Abwälzen notwendig.

Aus sämtlichen Fertigungstoleranzen ergibt sich ein Verdrehspielbereich dessen obere Grenze "s_{max}" und untere Grenze "s_{min}" durch Anwendung des Prozentsatzes p₁ aus Tabelle V1 und V2 errechnet wird.

Das angegebene Verdrehspiel aus Diagramm V1 und V2 ist der entsprechende Mittelwert für Standardauslieferung.

Durch einfache Montagemaßnahmen im WATT-Montagewerk kann das Verdrehspiel auf den Wert p₂ verringert werden.
Ober- und Untergrenze des verringerten Verdrehspieles "s_r" können durch Anwendung des Prozentsatzes p₃ aus Tabelle V1 und V2 errechnet werden.

Backlash "s" is caused by tooth flank clearance and an axial movement in the bearings caused by the oblique helical gear parts.
It is measured with the motor or input shaft fixed at low torque.
Tooth flank clearance is important for trouble-free roll out.

A backlash range can be determined from all the manufacturing tolerances. The upper "s_{max}" and lower "s_{min}" limits are calculated using percentage p₁ in table V1 and V2.

The backlash given in diagram V1 and V2 is the relevant mean for standard models.

At the WATT plant we can take simple steps during assembly to reduce the backlash to percentage p₂.

The upper and lower limits for the reduced backlash "s_r" can then be calculated by using percentage p₃ from table V1 and V2.

Diagramm V1

Diagramm V1





Tabelle V1

Table V1

	A.. 46A	A.. 56A,C	A.. 66A,C	A.. 76A,C,D	A.. 86A,C,D	F.. 111A,C,D,F	F.. 131A,C,D,F	F.. 137A,C,D
p ₁	±33%	±28%	±28%	±28%	±28%	±15%	±15%	±18%
p ₂	72%	79%	79%	79%	79%	100%	100%	100%
p ₃	±17%	±16%	±16%	±16%	±16%	±15%	±15%	±18%

Diagramm V2

Diagram V2



['] Winkelminute / Angular minute

Tabelle V2

Table V2

	A.. 46S	A.. 56S	A.. 66S	A.. 76S	A.. 86S	F.. 111S	F.. 131S
p_1	$\pm 33\%$	$\pm 27\%$	$\pm 27\%$	$\pm 26\%$	$\pm 26\%$	$\pm 15\%$	$\pm 15\%$
p_2	72%	81%	81%	82%	82%	100%	100%
p_3	$\pm 17\%$	$\pm 16\%$	$\pm 16\%$	$\pm 16\%$	$\pm 16\%$	$\pm 15\%$	$\pm 15\%$

Berechnungsformeln / calculation formulas:

$$s_{\max} = s + p_1 \quad s_r = s \times p_2 \quad s_{r\max} = s_r + p_3$$

$$s_{\min} = s - p_1 \quad s_{r\min} = s_r - p_3$$

Beispiel / example:

A.. 56A ... $i=30,07$ Diagramm V1 $\rightarrow s = 9'$ Tab. V1 $s_{\max} = s + p_1$ $s_{\max} = 9' + 28\% \rightarrow s_{\max} = 11,5'$

$s_{\min} = s - p_1$ $s_{\min} = 9' - 28\% \rightarrow s_{\min} = 6,5'$

Reduziertes Verdrehspiel / reduced backlash:

Tab. V1 $\rightarrow s_r = s \times p_2$ $s_r = 9' \times 79\%$ $s_r = 7,1'$ Tab. V1 $s_{r\max} = s_r + p_3$ $s_{r\max} = 7,1' + 16\% \rightarrow s_{r\max} = 8,2'$

$s_{r\min} = s_r - p_3$ $s_{r\min} = 7,1' - 16\% \rightarrow s_{r\min} = 6,0'$

Die im jeweiligen Getriebekapitel angegebenen Querkräfte (F_{rN}) gelten bei Kraftangriff auf Wellenmitte ($x = l/2$). Bei der Ermittlung der zulässigen Querkräfte wurde die ungünstigste Kraftangriffsrichtung angenommen. Die Berechnung erfolgte mit Standardwelle und Standardlagerung.

Andere Krafrichtung und Kraftangriff können mit den entsprechenden Gleichungen Gl. Q1 bis Q3 berechnet werden.

Werden auf die Abtriebswelle Übertragungselemente aufgesetzt, so ist bei der Ermittlung der auftretenden Querkraft ein entsprechender Faktor (f_z) zu beachten.

The overhung loads (F_{rN}) indicated in the relevant transmission section apply to foot and flange gears with the force acting on the shaft center ($x = l/2$). The permissible overhung loads listed are based on the least favorable loading direction and calculated for standard shafts and standard bearings.

Other load directions and action can be calculated with equations Gl. Q1 and Gl. Q2. If transmission elements are placed on the output shaft, an appropriate factor (f_z) has to be taken into consideration when determining the overhung load.

Zahnräder / gear wheels	Kettenräder / sprockets	Keilriemen / V-belts	Flachriemen / Flat belts
$f_z = 1,1 \quad (z \leq 17)$	$f_z = 1,2 \quad (z \leq 13) \quad f_z = 1,1 \quad (z > 13)$	$f_z = 1,8$	$f_z = 2,5$

Mit den nachfolgenden Gleichungen (Gl. Q1 bis Q3) können die zulässigen Radialkräfte an der Getriebeabtriebswelle ermittelt werden.

Mit der Gl. Q4 können die tatsächlich auftretenden Wellenbelastungen errechnet werden.

Die Ergebnisse sind entsprechend Gl. Q5 zu vergleichen.

Use the following equations (Gl. Q1 up to Q3) to calculate the permissible radial loads on the output shaft.

Use the Gl. Q4 to calculate the real existing shaft loads for your application.

The results are to compare by using the equation Gl. Q5.

$F_{zL} = F_{rN} \times a_1 \times a_3$	Gl. Q1
---	--------

a_1 [-] ... Kraftangriffsfaktor - **Abtriebswellenlagerung** aus Tabelle 1 / load action factor - **output shaft bearing** from table 1

$F_{zW} = F_W \times a_2$	Gl. Q2
---------------------------	--------

a_2 [-] ... Kraftangriffsfaktor - **Abtriebswelle** aus Tabelle 1 / load action factor - **output shaft** from table 1

a_3 [-] ... Krafrichtungsfaktor aus Gl. Q3 / load direction factor from Equation Gl. Q3

$a_3 = f_1^{f_2 \times f_3}$	Gl. Q3
------------------------------	--------

d_0 [m] ... Wirkdurchmesser des Übertragungselementes / effective diameter of the transmission element

M_2 [Nm] ... Abtriebsdrehmoment des Getriebemotors (aus Auswahltabellen) bzw. benötigtes Abtriebsmoment / geared motor output torque (from selection tables) or required calculated output torque

$F_{Qvorh} = \frac{2 \times M_2}{d_0} \times f_z$	Gl. Q4
---	--------

F_{zL} [N] ... Zulässige Querkraft für **Abtriebswellenlagerung** / permissible overhung load for **output shaft bearings**

F_{zW} [N] ... Zulässige Querkraft für **Abtriebswelle** / permissible overhung load for **output shaft**

F_{rN} [N] ... Zulässige Querkraft aus Auswahltabellen (Seite 196 bis 232) / permissible overhung load from selection tables (page 196 up to 232)

F_W [N] ... Zulässige Querkraft - **Abtriebswelle** $x = l/2$ aus Tabelle 3 und 3.1 / permissible overhung load - **output shaft** $x = l/2$ from table 3 and 3.1

F_{Qvorh} [N] ... Vorhandene Querkraft an der Getriebewelle / existing overhung load at gear shaft

f_z [-] ... Faktor für Übertragungselement (siehe oben) / factor for transmission element (see above)

M_{max} [Nm] ... Max. mögliches Abtriebsdrehmoment für Kupplungsbetrieb (Tabelle 3 und 3.1) / max. possible output torque for coupling operation (table 3 and 3.1)

f_1 [-] ... Wirkrichtungsfaktor / direction factor

f_2 [-] ... Faktor für f_B / direction factor for f_B

f_3 [-] ... Abtriebsdrehzahlfaktor / output speed factor } aus Tabelle 2 / from table 2

es gilt:
valid:


$F_{Qvorh} \leq F_{zL}$	Gl. Q5
$F_{Qvorh} \leq F_{zW}$	

Grundsätzlich muß nach Gl. Q1 als auch Gl. Q2 gerechnet werden.

Both Gl. Q1 and Gl. Q2 should always be used in calculations.

Tabelle / table 1 Kraftangriffsfaktoren / Load action factors a_1, a_2 :

x / l						
0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2
$a_1 \rightarrow$ Gl. Q1						
1,39	1,18	1,00	0,85	0,73	0,52	0,38
$a_2 \rightarrow$ Gl. Q2						
2,00	2,00	1,00	0,55	0,38	0,23	0,17



Faktoren / Factors f_1, f_2, f_3 :

Tabelle 2
table 2

Tabelle 2 table 2	Wirkrichtung Direction				Wirkrichtung Direction				Betriebsfaktor Service factor					Abtriebsdrehzahl Output speed										
	α 				α 				f_B					n_2 [min ⁻¹]										
	0°	90°	180°	270°	0°	90°	180°	270°	1	1,25	1,5	2	3	150	100	75	50	25	10					
	$f_1 \rightarrow$ Gl. Q3									$f_2 \rightarrow$ Gl. Q3										$f_3 \rightarrow$ Gl. Q3				
A.. 46.	1,00	1,17	1,17	1,00	1,17	1,06	1,00	1,11	1,51	1,20	1	0,75	0,49	1,45	1,27	1,15	1	0,79	0,58					
A.. 56., A.. 66.	1,00	1,22	1,23	1,01	1,24	1,10	1,00	1,13	1,52	1,21	1	0,74	0,49	1,46	1,27	1,15	1	0,79	0,58					
A.. 76.	1,00	1,34	1,37	1,02	1,38	1,16	1,01	1,20	1,55	1,21	1	0,74	0,49	1,48	1,28	1,15	1	0,79	0,57					
A.. 86.	1,00	1,42	1,43	1,01	1,45	1,17	1,02	1,26	1,57	1,22	1	0,74	0,48	1,50	1,29	1,16	1	0,78	0,57					

Faktoren / Factors f_1, f_2, f_3 :


Tabelle 2
table 2

Tabelle 2 table 2		Wirkrichtung Direction				Wirkrichtung Direction				Betriebsfaktor Service factor					Abtriebsdrehzahl Output speed								
		α 				α 				f_B					n_2 [min ⁻¹]								
		0°	90°	180°	270°	0°	90°	180°	270°	1	1,25	1,5	2	3	150	100	75	50	25	10			
		$f_1 \rightarrow$ Gl. Q3								$f_2 \rightarrow$ Gl. Q3										$f_3 \rightarrow$ Gl. Q3			
F. 111.	1,00	1,50	1,53	1,02	1,55	1,22	1,02	1,30	1,59	1,22	1	0,73	0,48	1,51	1,29	1,16	1	0,78	0,57				
F. 131.	1,00	1,69	1,74	1,03	1,78	1,30	1,04	1,42	1,58	1,24	1	0,73	0,47	1,56	1,31	1,17	1	0,77	0,56				
F. 137.	1,43	2,18	2,50	2,04	2,50	2,15	1,00	1,60	1,63	1,23	1	0,73	0,48	1,55	1,31	1,17	1	0,77	0,56				

Zul. Querkraft - Abtriebswelle / Permissible overhung load - output shaft $x = l/2$

Tabelle 3
table 3

	$M_{\max}$ ($F_r = 0$)	Abtriebsdrehmoment / Output torque M_2 [Nm]																	
		25	50	75	100	125	150	180	270	400	560	800	1000	1400	2000	3000	5000	8000	14000
		F_w [N] bei/at $x/l = 0,5 \rightarrow$ Gl. Q2																	
Ø20x40	160Nm	4100	4000	3800	3500	1600													
Ø25x50	300Nm	6400	6300	6300	6200	6000	5800	5000											
Ø30x60	500Nm		8000	7900	7900	7800	7700	7600	6900	2900									
Ø35x70	770Nm			11700	11700	11700	11600	11500	11300	9900	5900								
Ø40x80	1150Nm					13800	13800	13700	13600	13200	12400	9000							
Ø45x90	1590Nm						15500	15500	15400	15100	14600	13500	11600						
Ø50x100	2190Nm						20100	20100	20000	19800	19500	18900	18100	15400					
Ø55x110	2910Nm									25300	25000	24200	23300	20800	13900				
Ø60x120	3780Nm										33600	33000	32400	30500	26100	8000			
Ø65x140	4720Nm												35600	35000	33600	26800			
Ø70x140	5890Nm												41000	40100	38100	32700			
Ø75x140	7250Nm													58000	56200	51500	32000		
Ø90x170	11900Nm														71500	70500	65100	42900	
Ø100x210	15800Nm															68900	66800	61400	
Ø110x210	21000Nm																100800	97300	67500



AUFBAU DER AUSWAHLTABELLEN

Die Auswahltabellen wurden mit folgenden Motordaten gerechnet:

WATT Type	Motorbaureihe Motor model range
64 - 81 (bis/up to 0,55kW)	7WA
81 (ab/from 0,75kW) - 161	70WA
180 - 250	7BWA

Benutzen Sie unsere Projektierungssoftware „cat4CAD®“. Diese ermöglicht eine zeitsparende, effiziente Antriebskonfiguration des kompletten MAS®-Programms.


STRUCTURE OF SELECTION TABLES

The selection tables are calculated with following motor data:

Use our interactive product software „cat4CAD®“. It enables a timesaving, efficient drive configuration of the entire MAS® programme.



1 $P_N = 0,12 \text{ kW} / 0,16 \text{ HP}$

50 - 60 - 87 Hz (100 Hz) ¹⁾ 0,12 - 0,14 - 0,21 kW (0,24 kW)					60 Hz 0,12 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{87} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

- | | | |
|--|----|--|
| Nennleistung (Bemessungsleistung) des Motors | 1 | Rated power of motor |
| Abtriebsdrehzahl bei 50Hz | 2 | Output speed at 50Hz |
| Abtriebsdrehzahl bei 60Hz | 3 | Output speed at 60Hz |
| Abtriebsdrehzahl bei 87 oder 100Hz | 4 | Output speed at 87 or 100Hz |
| Abtriebsdrehmoment bei 50, 60, 87 oder 100Hz | 5 | Output torque at 50, 60, 87 or 100Hz |
| Betriebsfaktor bei 50, 60, 87 oder 100Hz | 6 | Service factor at 50, 60, 87 or 100Hz |
| Abtriebsdrehzahl bei 60Hz | 7 | Output speed at 60Hz |
| Abtriebsdrehmoment bei 60Hz ohne erhöhter Leistung | 8 | Output torque at 60Hz without increased power |
| Betriebsfaktor bei 60Hz ohne erhöhter Leistung | 9 | Service factor at 60Hz without increased power |
| Gesamtübersetzung | 10 | Total ratio |
| Zul. Querkraft auf Wellenmitte (Standardlagerung) bei Axialkraft=0 | 11 | Perm. radial load at the midpoint of the output shaft extension (standard bearing) at axial load=0 |
| Zul. Axialkraft (Standardlagerung) bei Radialkraft=0 | 12 | Perm. axial load (standard bearing) at radial load=0 |
| Typenbezeichnung - Getriebemotor | 13 | Type designation - Geared motor |
| Typenbezeichnung - Getriebe + IEC-Adapter | | Type designation - Gear unit + IEC adapter |
| Typenbez. - Rührwerksantrieb siehe Seite 482 | | Type designation - Agitator drive see page 482 |
| Typenbez. - Rührwerksantrieb + IEC-Adapter siehe Seite 482 | | Type designation - Agitator drive + IEC adapter see page 482 |
| Gewicht | 14 | Weight |
| Maßbild siehe Seite | 15 | Dimension sheet see page |
| Zahnradteilecode | 16 | Gear wheel part code |

*) Eine erhöhte Leistung bei 60Hz kann nur bei gleichzeitig erhöhter Spannung innerhalb des Weitbereichs abgenommen werden (Details siehe Erklärung WATT-EUSAS®-Weitbereichswicklung Seite 586):

*) The increased rated power at 60Hz can only be reached together with increased voltage within the wide range (for details see explanation of WATT EUSAS® wide range winding on page 586):


**Erhöhte Leistung
Increased rated power**

$$1,2 \times P_N$$

¹⁾ 100 Hz Kennlinie bei Motortype 64 und 72 nicht möglich.
Motortoleranzbereich lt. Norm IEC 60034.


¹⁾ 100 Hz characteristic for motor type 64 and 72 are not possible.
Tolerance of the motor speed according to EN 60034.

$P_N = 0,12 \text{ kW} / 0,16 \text{ HP}$


50 - 60 - 87 Hz 0,12 - 0,14 - 0,21 kW					60 Hz 0,12 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{87} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
1,0	1,2	1,8	1146	1,35	1,2	955	1,60	816,16	17,4	24,5	ASA 76C 64N6 ASA 76C IA63 ARA 76C 64N6 ARA 76C IA63	62	266	0507/09100
1,2	1,4	2,0	955	1,60	1,4	796	1,90	727,20	18,3	24,5		59	546	0507/10099
1,3	1,5	2,2	882	1,75	1,5	735	2,05	654,41	18,6	24,5		78	486	0507/11098
1,4	1,7	2,5	819	1,85	1,7	682	2,20	593,76	18,8	24,5		75	546	0507/12097
1,5	1,9	2,7	764	2,00	1,9	637	2,40	542,43	19,0	24,5				0507/13096
1,2	1,4	2,0	955	0,85	1,4	796	1,05	724,07	**	20,3	ASA 66C 64N6 ASA 66C IA63 ARA 66C 64N6 ARA 66C IA63	40	266	0407/09080
1,3	1,6	2,3	882	0,95	1,6	735	1,10	643,52	6,1	20,3		37	546	0407/10079
1,5	1,7	2,5	764	1,05	1,7	637	1,30	577,61	10,0	20,3		48	486	0407/11078
1,6	1,9	2,8	716	1,15	1,9	597	1,35	522,69	11,1	20,3		45	546	0407/12077
1,8	2,2	3,2	637	1,30	2,2	531	1,55	724,07	12,0	20,3				0407/09080
2,1	2,5	3,6	546	1,50	2,5	455	1,80	643,52	12,5	20,3	ASA 66C 64K4 ASA 66C IA63 ARA 66C 64K4 ARA 66C IA63	39	266	0407/10079
2,3	2,8	4,0	498	1,65	2,8	415	1,95	577,61	12,7	20,3		37	546	0407/11078
2,5	3,1	4,4	458	1,75	3,1	382	2,10	522,69	12,9	20,3		47	486	0407/12077
2,8	3,4	4,9	409	2,00	3,4	341	2,35	476,22	13,1	20,3		45	546	0407/13076
					2,2	531	0,80	462,55	**	11,6				0407/09080
					2,5	478	0,85	411,09	5,4	11,6	ASA 56C 64N6 ASA 56C IA63 ARA 56C 64N6 ARA 56C IA63	22	546	0407/10079
2,3	2,7	4,0	498	0,85	2,7	415	1,00	368,99	7,8	11,6		30	486	0407/11078
2,5	3,0	4,4	458	0,90	3,0	382	1,05	333,90	8,8	11,6		27	546	0407/12077
2,9	3,5	5,0	395	1,05	3,5	329	1,25	462,55	9,9	11,6				0407/09080
3,2	3,9	5,6	358	1,15	3,9	298	1,35	411,09	10,3	11,6				0407/10079
3,6	4,3	6,3	318	1,30	4,3	265	1,55	368,99	10,5	11,6	ASA 56C 64K4 ASA 56C IA63 ARA 56C 64K4 ARA 56C IA63	24	266	0407/11078
4,0	4,8	6,9	287	1,40	4,8	239	1,70	333,90	10,6	11,6		22	546	0407/12077
4,4	5,2	7,6	260	1,55	5,2	217	1,85	304,21	10,7	11,6		29	486	0407/13076
5,0	6,0	8,7	229	1,75	6,0	191	2,10	264,91	10,9	11,6		27	546	0410/11056
5,6	6,7	9,7	205	2,00	6,7	171	2,35	238,50	10,9	11,6				0410/12055
6,2	7,4	11	185	2,20	7,4	154	2,60	216,15	11,0	11,6				0410/13054
7,5	9,0	13	153	2,65	9,0	127	3,15	177,79	11,1	11,6				0412/12041
8,3	10	15	138	2,90	10	115	3,50	160,11	11,1	11,6				0412/13040
8,8	11	15	130	1,70	11	109	2,05	95,35	7,8	7,3	ASA 46A 64N6 ASA 46A IA63	18	260	0407/09080
9,9	12	17	116	1,95	12	96	2,30	84,75	7,8	7,3		15	546	0407/10079
11	13	19	104	2,15	13	87	2,55	76,07	7,9	7,3				0407/11078
12	15	21	94	2,35	15	78	2,85	68,83	7,9	7,3				0407/12077
14	17	24	82	2,70	17	69	3,25	95,35	7,9	7,3				0407/09080
16	19	27	73	3,05	19	61	3,65	84,75	7,9	7,3	ASA 46A 64K4 ASA 46A IA63	18	260	0407/10079
18	21	30	65	3,40	21	55	4,05	76,07	7,7	7,3		15	546	0407/11078
19	23	34	59	3,75	23	49	4,45	68,83	7,4	7,3				0407/12077
21	25	37	54	4,10	25	45	4,90	62,71	7,2	7,3				0407/13076
24	29	42	47	4,70	29	39	5,65	54,61	6,9	7,3				0410/11056
27	33	47	42	5,25	33	35	6,25	49,17	6,7	7,3				0410/12055
30	36	52	38	5,75	36	32	6,90	44,56	6,5	7,3				0410/13054
36	44	63	32	7,00	44	26	8,40	36,65	6,1	7,3				0412/12041
40	48	70	28	7,75	48	24	9,30	33,01	5,9	7,3				0412/13040
47	56	81	25	8,95	56	21	10,75	28,61	5,6	7,3				0415/12032
54	64	93	21	10,30	64	18	12,35	24,81	5,4	7,3				0412/16037
64	77	111	18	12,25	77	15	14,70	20,86	5,1	7,3				0412/18035
75	90	131	15	14,45	90	13	17,35	17,70	4,8	7,3				0412/20033
89	107	155	13	17,10	107	11	20,55	14,94	4,5	7,3				0410/28039
107	129	186	11	9,75	129	9	11,70	12,42	4,3	7,3	ASA 46S 64K4 ASA 46S IA63	18	260	0412/12041
119	143	207	10	10,70	143	8	12,85	11,19	4,1	7,2		15	546	0412/13040
137	165	239	8	12,25	165	7	14,70	9,70	3,9	6,9				0415/12032
158	190	275	7	14,10	190	6	16,90	8,41	3,8	6,5				0412/16037
188	226	327	6	16,45	226	5	19,70	7,07	3,5	6,2				0412/18035
222	266	386	5	17,65	266	4	21,15	6,00	3,4	5,9				0412/20033
263	315	457	4	18,80	315	4	22,55	5,07	3,2	5,5				0410/28039
315	378	548	4	20,10	378	3	24,10	4,22	3,0	5,2				0410/31036

$P_N = 0,18 \text{ kW} / 0,25 \text{ HP}$


15

50 - 60 - 87 Hz 0,18 - 0,22 - 0,31 kW					60 Hz 0,18 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m		ZT Code
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₈₇ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN					
1,0	1,2	1,8	1719	1,65	1,2	1433	2,00	850,50	32,4	36,8	ASA 86C 72K6 ASA 86C IA71 ARA 86C 72K6 ARA 86C IA71	104	266	0507/10099 0507/11098 0507/12097	
1,1	1,4	2,0	1563	1,80	1,4	1302	2,20	765,37	33,7	36,8		100	546		
1,3	1,5	2,2	1322	2,15	1,5	1102	2,55	694,43	35,3	36,8		134 130	486 546		
1,1	1,3	1,9	1563	1,00	1,3	1302	1,20	816,16	12,0	24,5	ASA 76C 72K6 ASA 76C IA71 ARA 76C 72K6 ARA 76C IA71	63	266	0507/09100	
1,2	1,4	2,1	1433	1,05	1,4	1194	1,30	727,20	14,8	24,5		58	546	0507/10099	
1,3	1,6	2,3	1322	1,15	1,6	1102	1,40	654,41	16,4	24,5		79	486	0507/11098	
1,5	1,8	2,5	1146	1,35	1,8	955	1,60	593,76	17,4	24,5		74	546	0507/12097	
1,6	1,9	2,8	1074	1,40	1,9	895	1,70	542,43	17,8	24,5				0507/13096	
1,6	1,9	2,8	1074	1,40	1,9	895	1,70	816,16	17,8	24,5	ASA 76C 64N4 ASA 76C IA63 ARA 76C 64N4 ARA 76C IA63	61	266	0507/09100	
1,8	2,2	3,2	955	1,60	2,2	796	1,90	727,20	18,3	24,5		59	546	0507/10099	
2,0	2,4	3,5	860	1,75	2,4	716	2,10	654,41	18,7	24,5		77	486	0507/11098	
2,2	2,7	3,9	781	1,95	2,7	651	2,35	593,76	18,9	24,5		75	546	0507/12097	
1,8	2,2	3,2	955	0,85	2,2	796	1,05	724,07	**	20,3		ASA 66C 64N4 ASA 66C IA63 ARA 66C 64N4 ARA 66C IA63	39 37 47 45	266 546 486 546	0407/09080
2,1	2,5	3,6	819	1,00	2,5	682	1,20	643,52	8,5	20,3	0407/10079				
2,3	2,7	4,0	747	1,10	2,7	623	1,30	577,61	10,4	20,3	0407/11078				
2,5	3,0	4,4	688	1,20	3,0	573	1,40	522,69	11,6	20,3	0407/12077				
2,8	3,3	4,8	614	1,35	3,3	512	1,60	476,22	12,1	20,3	0407/13076				
3,2	3,8	5,5	537	1,50	3,8	448	1,80	414,70	12,5	20,3	0410/11056				
3,5	4,2	6,2	491	1,65	4,2	409	2,00	373,35	12,8	20,3	0410/12055				
3,9	4,7	6,8	441	1,85	4,7	367	2,20	338,37	13,0	20,3	0410/13054				
4,7	5,7	8,3	366	2,20	5,7	305	2,65	278,32	13,3	20,3	0412/12041				
5,3	6,3	9,2	324	2,50	6,3	270	3,00	250,64	13,4	20,3	0412/13040				
6,1	7,3	11	282	2,85	7,3	235	3,45	217,22	13,5	20,3	0415/12032				
3,6 4,0 4,3 5,0 5,5 6,1 7,4 8,2 9,5 11	4,3 4,7 5,2 6,0 6,6 7,3 8,9 9,9 11 13	6,2 6,9 7,5 8,7 9,6 11 13 14 17 19	478 430 400 344 313 282 232 210 181 156	0,85 0,95 1,05 1,20 1,30 1,45 1,75 1,95 2,25 2,60	3,4	494	0,85	462,55	4,4	11,6	ASA 56C 64N4 ASA 56C IA63 ARA 56C 64N4 ARA 56C IA63	24 22 29 27	266 546 486 546	0407/09080	
					3,9	448	0,90	411,09	6,7	11,6				0407/10079	
					4,3	398	1,05	368,99	8,4	11,6				0407/11078	
					4,7	358	1,15	333,90	9,3	11,6				0407/12077	
					5,2	333	1,25	304,21	9,9	11,6				0407/13076	
					6,0	287	1,40	264,91	10,4	11,6				0410/11056	
					6,6	260	1,55	238,50	10,5	11,6				0410/12055	
					7,3	235	1,75	216,15	10,7	11,6				0410/13054	
					8,9	194	2,10	177,79	10,8	11,6				0412/12041	
					9,9	175	2,30	160,11	10,9	11,6				0412/13040	
					11	151	2,70	138,76	11,0	11,6				0415/12032	
9,1	11	16	189	1,20	11	157	1,40	95,35	7,5	7,3	ASA 46A 72K6 ASA 46A IA71	20 15	260 546	0407/09080	
10	12	18	167	1,35	12	139	1,60	84,75	7,6	7,3				0407/10079	
11	14	20	151	1,50	14	126	1,80	76,07	7,7	7,3				0407/11078	
13	15	22	136	1,65	15	114	1,95	68,83	7,8	7,3				0407/12077	
14	17	24	124	1,80	17	103	2,15	62,71	7,8	7,3				0407/13076	
14	17	24	125	1,80	17	104	2,15	95,35	7,8	7,3	ASA 46A 64N4 ASA 46A IA63	18 15	260 546	0407/09080	
16	19	27	110	2,00	19	92	2,40	84,75	7,8	7,3				0407/10079	
17	21	30	99	2,25	21	82	2,70	76,07	7,6	7,3				0407/11078	
19	23	33	90	2,50	23	75	2,95	68,83	7,3	7,3				0407/12077	
21	25	37	82	2,70	25	68	3,25	62,71	7,1	7,3				0407/13076	
24	29	42	71	3,10	29	59	3,75	54,61	6,8	7,3				0410/11056	
27	32	47	64	3,45	32	53	4,15	49,17	6,6	7,3				0410/12055	
30	36	52	58	3,80	36	48	4,55	44,56	6,4	7,3				0410/13054	
36	43	63	48	4,65	43	40	5,55	36,65	6,0	7,3				0412/12041	
40	48	70	43	5,15	48	36	6,15	33,01	5,8	7,3				0412/13040	
46	55	80	37	5,90	55	31	7,10	28,61	5,6	7,3				0415/12032	
53	64	93	32	6,85	64	27	8,20	24,81	5,3	7,3				0412/16037	
63	76	110	27	8,15	76	23	9,75	20,86	5,0	7,3				0412/18035	
75	90	130	23	9,55	90	19	11,50	17,70	4,8	7,3				0412/20033	
88	106	154	19	11,35	106	16	13,60	14,94	4,5	7,3				0410/28039	


$P_N = 0,18 \text{ kW} / 0,25 \text{ HP}$

50 - 60 - 87 Hz 0,18 - 0,22 - 0,31 kW					60 Hz 0,18 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{87} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
106	128	185	16	6,45	128	13	7,75	12,42	4,3	7,3	ASA 46S 64N4 ASA 46S 1A63	18	260	0412/12041
118	142	205	15	7,10	142	12	8,50	11,19	4,1	7,2		15		0412/13040
136	163	237	13	8,10	163	11	9,70	9,70	3,9	6,8				0415/12032
157	188	273	11	9,35	188	9	11,20	8,41	3,7	6,5				0412/16037
187	224	325	9	10,90	224	8	13,05	7,07	3,5	6,2				0412/18035
220	264	383	8	11,65	264	7	14,00	6,00	3,4	5,9				0412/20033
261	313	454	7	12,45	313	5	14,95	5,07	3,2	5,5				0410/28039
313	375	544	5	13,30	375	5	15,95	4,22	3,0	5,2				0410/31036


$P_N = 0,25 \text{ kW} / 0,33 \text{ HP}$

50 - 60 - 87 Hz 0,25 - 0,30 - 0,43 kW					60 Hz 0,25 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				ZT Code		
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₈₇ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN					
1,0	1,2	1,8	2388	1,20	1,2	1990	1,45	850,50	24,7	36,8	ASA 86C 72N6 ASA 86C IA71 ARA 86C 72N6 ARA 86C IA71	105	266	0507/10099	
1,1	1,3	2,0	2170	1,30	1,3	1809	1,55	765,37	27,8	36,8		100	546	0507/11098	
1,2	1,5	2,2	1990	1,45	1,5	1658	1,70	694,43	29,9	36,8		135	486	0507/12097	
1,4	1,6	2,4	1705	1,65	1,6	1421	2,00	634,41	32,6	36,8		130	546	0507/13096	
1,4	1,7	2,4	1705	1,35	1,7	1421	1,65	954,55	32,6	36,8	ASA 86C 72K4 ASA 86C IA71 ARA 86C 72K4 ARA 86C IA71	103	266	0507/09100	
1,6	1,9	2,7	1492	1,90	1,9	1243	2,30	850,50	34,2	36,8		100	546	0507/10099	
												133	486		
												130	546		
					1,2	1820	0,85	1330,14	**	24,5	ASA 76D 72K4 ASA 76D IA71 ARA 76D 72K4 ARA 76D IA71	65	270	0412/12041	
1,1	1,3	1,9	1978	0,80	1,3	1648	0,95	1197,87	**	24,5		62	546	0412/13040	
1,3	1,5	2,2	1663	0,95	1,5	1386	1,10	1038,16	9,0	24,5		81	486	0415/12032	
1,5	1,8	2,6	1435	1,05	1,8	1196	1,30	900,28	14,7	24,5		78	546	0412/16037	
					1,3	1809	0,85	816,16	**	24,5	ASA 76C 72N6 ASA 76C IA71 ARA 76C 72N6 ARA 76C IA71	64	266	0507/09100	
1,2	1,4	2,1	1990	0,80	1,4	1658	0,95	727,20	**	24,5		58	546	0507/10099	
1,3	1,6	2,3	1837	0,85	1,6	1530	1,00	654,41	**	24,5		80	486	0507/11098	
1,4	1,7	2,5	1705	0,90	1,7	1421	1,10	593,76	7,3	24,5		74	546	0507/12097	
1,6	1,9	2,8	1492	1,05	1,9	1243	1,25	542,43	13,6	24,5			0507/13096		
1,6	2,0	2,8	1492	1,05	2,0	1243	1,25	816,16	13,6	24,5	ASA 76C 72K4 ASA 76C IA71 ARA 76C 72K4 ARA 76C IA71			0507/09100	
1,8	2,2	3,2	1326	1,15	2,2	1105	1,40	727,20	16,4	24,5				0507/10099	
2,0	2,4	3,5	1194	1,30	2,4	995	1,55	654,41	17,1	24,5		62	266	0507/11098	
2,2	2,7	3,9	1085	1,40	2,7	904	1,70	593,76	17,7	24,5		58	546	0507/12097	
2,5	2,9	4,3	955	1,60	2,9	796	1,90	542,43	18,3	24,5		78	486	0507/13096	
2,8	3,4	4,9	853	1,80	3,4	711	2,15	474,12	18,7	24,5		74	546	0510/11071	
3,1	3,7	5,4	770	1,95	3,7	642	2,35	428,49	19,0	24,5				0510/12070	
2,3	2,8	4,0	1038	0,80	2,5	947	0,85	643,52	**	20,3	ASA 66C 72K4 ASA 66C IA71 ARA 66C 72K4 ARA 66C IA71			0407/10079	
2,5	3,1	4,4	955	0,85	2,8	865	0,95	577,61	**	20,3				0407/11078	
2,8	3,4	4,9	853	0,95	3,1	796	1,05	522,69	**	20,3				0407/12077	
2,8	3,4	4,9	853	0,95	3,4	711	1,15	476,22	7,3	20,3				0407/13076	
3,2	3,8	5,6	746	1,10	3,8	622	1,30	414,70	10,5	20,3				0410/11056	
3,6	4,3	6,2	663	1,25	4,3	553	1,45	373,35	11,8	20,3		40	266	0410/12055	
3,9	4,7	6,8	612	1,35	4,7	510	1,60	338,37	12,1	20,3		36	546	0410/12055	
4,8	5,7	8,3	497	1,65	5,7	414	1,95	278,32	12,7	20,3		48	486	0410/13054	
5,3	6,4	9,2	450	1,80	6,4	375	2,15	250,64	13,0	20,3		44	546	0412/12041	
6,1	7,3	11	391	2,05	7,3	326	2,50	217,22	13,2	20,3				0412/13040	
7,1	8,5	12	336	2,40	8,5	280	2,90	188,37	13,4	20,3			0415/12032		
														0412/16037	
7,7	9,2	13	310	1,85	9,2	258	2,25	112,39	13,5	20,3	ASA 66A 72N6 ASA 66A IA71 ARA 66A 72N6 ARA 66A IA71	40	262	0607/11129	
8,4	10	15	284	2,70	10	237	3,25	102,22	13,5	20,3		34	546	0607/12128	
9,2	11	16	260	3,10	11	216	3,70	93,62	13,6	20,3		48	486	0607/13127	
												42	546		
					4,8	497	0,85	333,90	4,2	11,6	ASA 56C 72K4 ASA 56C IA71 ARA 56C 72K4 ARA 56C IA71			0407/12077	
					5,2	452	0,90	304,21	6,5	11,6				0407/13076	
5,0	6,0	8,7	478	0,85	6,0	398	1,05	264,91	8,4	11,6		25	266	0410/11056	
5,6	6,7	9,7	426	0,95	6,7	355	1,15	238,50	9,4	11,6		22	546	0410/12055	
6,2	7,4	11	385	1,05	7,4	321	1,25	216,15	10,1	11,6		30	486	0410/12055	
7,5	9,0	13	318	1,30	9,0	265	1,55	177,79	10,5	11,6		27	546	0410/13054	
														0412/12041	
7,9	9,5	14	302	0,90	9,5	252	1,05	109,09	10,6	11,6	ASA 56A 72N6 ASA 56A IA71 ARA 56A 72N6 ARA 56A IA71			0507/09100	
8,8	11	15	271	1,35	11	226	1,60	97,20	10,7	11,6		25	260	0507/10099	
9,8	12	17	244	1,65	12	203	2,00	87,47	10,8	11,6		20	546	0507/11098	
11	13	19	221	1,85	13	184	2,20	79,36	10,9	11,6		30	486	0507/12097	
												25	546		0507/13096
12	14	21	201	2,00	14	167	2,40	72,50	10,9	11,6					

$P_N = 0,25 \text{ kW} / 0,33 \text{ HP}$

50 - 60 - 87 Hz 0,25 - 0,30 - 0,43 kW					60 Hz 0,25 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{87} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
12	15	21	196	1,35	15	163	1,65	109,09	11,0	11,6	ASA 56A 72K4 ASA 56A IA71 ARA 56A 72K4 ARA 56A IA71	23	260	0507/09100
14	16	24	174	2,10	16	145	2,50	97,20	11,0	11,6		20	546	0507/10099
15	18	27	157	2,55	18	131	3,10	87,47	11,1	11,6		28	486	0507/11098
17	20	29	142	2,85	20	118	3,40	79,36	11,1	11,6		25	546	0507/12097
9,0	11	16	265	0,85	11	221	1,00	95,35	7,0	7,3	ASA 46A 72N6 ASA 46A IA71	20	260	0407/09080
10	12	18	236	0,95	12	197	1,15	84,75	7,2	7,3		15	546	0407/10079
11	14	20	211	1,05	14	176	1,25	76,07	7,4	7,3				0407/11078
13	15	22	191	1,20	15	159	1,40	68,83	7,5	7,3				0407/12077
14	17	24	172	1,30	17	143	1,55	95,35	7,6	7,3	ASA 46A 72K4 ASA 46A IA71	18 15	260 546	0407/09080
16	19	27	152	1,45	19	127	1,75	84,75	7,6	7,3				0407/10079
18	21	30	136	1,65	21	114	1,95	76,07	7,4	7,3				0407/11078
19	23	34	124	1,80	23	103	2,15	68,83	7,2	7,3				0407/12077
21	25	37	113	2,00	25	94	2,35	62,71	7,0	7,3				0407/13076
24	29	42	98	2,25	29	82	2,70	54,61	6,7	7,3				0410/11056
27	33	47	88	2,50	33	73	3,00	49,17	6,5	7,3				0410/12055
30	36	52	80	2,75	36	67	3,30	44,56	6,3	7,3				0410/13054
36	44	63	66	3,35	44	55	4,05	36,65	6,0	7,3				0412/12041
40	48	70	59	3,75	48	49	4,50	33,01	5,8	7,3				0412/13040
47	56	81	51	4,30	56	43	5,15	28,61	5,5	7,3				0415/12032
54	64	93	45	4,95	64	37	5,95	24,81	5,3	7,3				0412/16037
64	77	111	37	5,90	77	31	7,10	20,86	5,0	7,3				0412/18035
75	90	131	32	6,95	90	26	8,35	17,70	4,7	7,3				0412/20033
89	107	155	27	8,25	107	22	9,85	14,94	4,5	7,3				0410/28039
107	129	186	22	4,70	129	19	5,60	12,42	4,2	7,3	ASA 46S 72K4 ASA 46S IA71	18 15	260 546	0412/12041
119	143	207	20	5,15	143	17	6,20	11,19	4,1	7,1				0412/13040
137	165	239	17	5,90	165	15	7,05	9,70	3,9	6,8				0415/12032
158	190	275	15	6,80	190	13	8,15	8,41	3,7	6,5				0412/16037
188	226	327	13	7,90	226	11	9,50	7,07	3,5	6,1				0412/18035
222	266	386	11	8,50	266	9	10,15	6,00	3,3	5,8				0412/20033
263	315	457	9	9,05	315	8	10,85	5,07	3,2	5,5				0410/28039
315	378	548	8	9,65	378	6	11,60	4,22	3,0	5,2				0410/31036

$P_N = 0,37 \text{ kW} / 0,50 \text{ HP}$


50 - 60 - 87 Hz (100 Hz) ¹⁾ 0,37 - 0,44 - 0,64 kW (0,74 kW)					60 Hz 0,37 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{87} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
1,0	1,1	1,7	3109	1,65	1,1	2591	1,95	1397,17	40,8	46,5	FSA 111D 72N4 FSA 111D IA71 FRA 111D 72N4 FRA 111D IA71	208	272	0515/12042
1,1	1,3	1,9	2809	1,80	1,3	2341	2,15	1222,52	43,4	46,5		204	546	0512/16049
												269	486	
												265	546	
1,1	1,3	2,1	3212	0,90	1,3	2677	1,05	850,50	**	36,8	ASA 86C 81K6 ASA 86C IA80 ARA 86C 81K6 ARA 86C IA80	106	266	0507/10099
1,2	1,4	2,4	2945	1,00	1,4	2454	1,15	765,37	11,6	36,8		100	546	0507/11098
1,3	1,6	2,6	2718	1,05	1,6	2265	1,25	694,43	18,5	36,8		136	486	0507/12097
												130	546	
1,4	1,7	2,4	2524	0,95	1,7	2103	1,10	954,55	22,5	36,8	ASA 86C 72N4 ASA 86C IA71 ARA 86C 72N4 ARA 86C IA71	104	266	0507/09100
1,6	1,9	2,7	2208	1,30	1,9	1840	1,55	850,50	27,3	36,8		100	546	0507/10099
1,7	2,1	3,0	2079	1,35	2,1	1732	1,65	765,37	28,9	36,8		134	486	0507/11098
1,9	2,3	3,3	1860	1,55	2,3	1550	1,85	694,43	31,2	36,8		130	546	0507/12097
2,1	2,5	3,6	1683	1,70	2,5	1402	2,00	634,41	32,8	36,8	ASA 86C 72N4 ASA 86C IA71 ARA 86C 72N4 ARA 86C IA71	130	546	0507/13096
2,4	2,9	4,2	1472	1,95	2,9	1227	2,30	554,50	34,3	36,8				0510/11071
1,8	2,2	3,2	1963	0,80	2,0	1840	0,85	816,16	**	24,5	ASA 76C 72N4 ASA 76C IA71 ARA 76C 72N4 ARA 76C IA71	63	266	0507/09100
2,0	2,4	3,5	1767	0,85	2,2	1636	0,95	727,20	**	24,5		58	546	0507/10099
2,2	2,7	3,9	1606	0,95	2,4	1472	1,05	654,41	3,5	24,5		79	486	0507/11098
2,5	2,9	4,3	1413	1,10	2,7	1338	1,15	593,76	10,8	24,5		74	546	0507/12097
2,8	3,4	4,9	1262	1,20	2,9	1178	1,30	542,43	15,1	24,5	ASA 76C 72N4 ASA 76C IA71 ARA 76C 72N4 ARA 76C IA71			0507/13096
3,1	3,7	5,4	1140	1,35	3,4	1052	1,45	474,12	16,8	24,5				0510/11071
3,4	4,1	5,9	1039	1,45	3,7	950	1,60	428,49	17,4	24,5				0510/12070
4,1	4,9	7,1	862	1,75	4,1	866	1,75	389,87	17,9	24,5				0510/13069
4,5	5,4	7,9	785	1,95	4,9	718	2,10	324,42	18,6	24,5	ASA 66C 72N4 ASA 66C IA71 ARA 66C 72N4 ARA 66C IA71			0512/12053
					5,4	654	2,30	293,82	18,9	24,5				0512/13052
3,6	4,3	6,2	982	0,85	3,4	1052	0,80	476,22	**	20,3	ASA 66C 72N4 ASA 66C IA71 ARA 66C 72N4 ARA 66C IA71	41	266	0407/13076
3,9	4,7	6,8	906	0,90	3,8	920	0,90	414,70	**	20,3		36	546	0410/11056
4,8	5,7	8,3	736	1,10	4,3	818	1,00	373,35	**	20,3		49	486	0410/12055
5,3	6,4	9,2	667	1,20	4,7	755	1,10	338,37	4,8	20,3		44	546	0410/13054
6,1	7,3	11	579	1,40	5,7	613	1,35	278,32	10,7	20,3	ASA 66A 81K6 ASA 66A IA80 ARA 66A 81K6 ARA 66A IA80			0412/12041
7,1	8,5	12	498	1,65	6,4	556	1,45	250,64	11,8	20,3				0412/13040
8,0	9,6	16	442	1,30	7,3	483	1,70	217,22	12,3	20,3				0415/12032
8,8	11	18	402	1,95	8,5	415	1,95	188,37	12,7	20,3				0412/16037
9,6	12	19	368	2,20	9,6	368	1,60	112,39	13,0	20,3	ASA 66A 72N4 ASA 66A IA71 ARA 66A 72N4 ARA 66A IA71	40	262	0607/11129
11	13	22	321	2,50	11	335	2,30	102,22	13,2	20,3		35	546	0607/12128
12	14	21	299	1,95	12	307	2,65	93,62	13,3	20,3		48	486	0607/13127
13	16	23	272	2,85	13	268	3,00	81,89	13,4	20,3		43	546	0610/11094
											ASA 56C 72N4 ASA 56C IA71 ARA 56C 72N4 ARA 56C IA71	38	262	0607/11129
												34	546	0607/12128
												46	486	
												42	546	
7,5	9,0	13	471	0,85	6,7	526	0,80	238,50	0,8	11,6	ASA 56A 81K6 ASA 56A IA80 ARA 56A 81K6 ARA 56A IA80	26	266	0410/12055
8,3	10	15	426	0,95	7,4	475	0,85	216,15	5,5	11,6		22	546	0410/13054
9,6	12	17	368	1,10	9,0	393	1,05	177,79	8,5	11,6		31	486	0412/12041
9,3	11	19	380	0,95	10	355	1,15	160,11	9,4	11,6		27	546	0412/13040
10	12	21	343	1,20	12	307	1,35	138,76	10,2	11,6	ASA 56A 72N4 ASA 56A IA71 ARA 56A 72N4 ARA 56A IA71			0415/12032
11	14	23	313	1,30	11	317	1,15	97,20	10,1	11,6				0507/10099
					12	286	1,40	87,47	10,4	11,6		26	260	0507/11098
					14	261	1,55	79,36	10,5	11,6		20	546	0507/12097
12	15	21	290	0,95							ASA 56A 72N4 ASA 56A IA71 ARA 56A 72N4 ARA 56A IA71	31	486	
14	16	24	258	1,40								25	546	
15	18	27	232	1,75										0507/09100
17	20	29	210	1,95	15	241	1,10	109,09	10,6	11,6		24	260	0507/10099
18	22	32	193	2,10	16	215	1,70	97,20	10,7	11,6	ASA 56A 72N4 ASA 56A IA71 ARA 56A 72N4 ARA 56A IA71	20	546	0507/11098
21	25	37	168	2,40	18	194	2,10	87,47	10,8	11,6		29	486	0507/12097
23	28	40	152	2,65	20	175	2,30	79,36	10,9	11,6		25	546	0507/13096
26	31	44	139	2,90	22	161	2,50	72,50	11,0	11,6				0510/11071
					25	140	2,90	63,37	11,0	11,6	ASA 56A 72N4 ASA 56A IA71 ARA 56A 72N4 ARA 56A IA71			0510/12070
					28	127	3,20	57,27	11,1	11,6				0510/13069

¹⁾ 100 Hz Kennlinie bei Motortype 81.


¹⁾ 100 Hz characteristic for motor type 81.

** ... auf Anfrage
** ... on request


$P_N = 0,37 \text{ kW} / 0,50 \text{ HP}$

50 - 60 - 87 Hz (100 Hz) ¹⁾ 0,37 - 0,44 - 0,64 kW (0,74 kW)					60 Hz 0,37 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{87} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
					13	278	0,80	84,75	5,3	7,3	ASA 46A 81K6 ASA 46A 1A80	22	260	0407/10079
					14	250	0,90	76,07	6,3	7,3		16	546	0407/11078
13	16	26	270	0,85	16	225	1,00	68,83	6,9	7,3				0407/12077
14	17	24	254	0,90	17	212	1,05	95,35	7,1	7,3	ASA 46A 72N4 ASA 46A 1A71	20 15	260 546	0407/09080
16	19	27	225	1,00	19	188	1,20	84,75	7,3	7,3				0407/10079
18	21	30	202	1,10	21	168	1,35	76,07	7,2	7,3				0407/11078
19	23	34	183	1,25	23	153	1,45	68,83	7,0	7,3				0407/12077
21	25	37	167	1,35	25	139	1,60	62,71	6,8	7,3				0407/13076
24	29	42	145	1,55	29	121	1,85	54,61	6,6	7,3				0410/11056
27	33	47	130	1,70	33	109	2,05	49,17	6,4	7,3				0410/12055
30	36	52	119	1,90	36	99	2,25	44,56	6,2	7,3				0410/13054
36	44	63	97	2,30	44	81	2,75	36,65	5,8	7,3				0412/12041
40	48	70	88	2,55	48	73	3,05	33,01	5,7	7,3				0412/13040
47	56	81	76	2,90	56	63	3,50	28,61	5,4	7,3				0415/12032
54	64	93	66	3,35	64	55	4,05	24,81	5,2	7,3				0412/16037
64	77	111	55	4,00	77	46	4,80	20,86	4,9	7,3				0412/18035
75	90	131	47	4,70	90	39	5,65	17,70	4,7	7,3				0412/20033
89	107	155	40	5,55	107	33	6,65	14,94	4,4	7,3				0410/28039
107	129	186	33	3,15	129	28	3,80	12,42	4,2	7,3	ASA 46S 72N4 ASA 46S 1A71	20 15	260 546	0412/12041
119	143	207	30	3,50	143	25	4,20	11,19	4,0	7,0				0412/13040
137	165	239	26	4,00	165	21	4,80	9,70	3,9	6,7				0415/12032
158	190	275	22	4,60	190	19	5,50	8,41	3,7	6,4				0412/16037
188	226	327	19	5,35	226	16	6,40	7,07	3,5	6,1				0412/18035
222	266	386	16	5,75	266	13	6,90	6,00	3,3	5,8				0412/20033
263	315	457	13	6,10	315	11	7,35	5,07	3,1	5,5				0410/28039
315	378	548	11	6,55	378	9	7,85	4,22	3,0	5,2				0410/31036


$P_N = 0,55 \text{ kW} / 0,75 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 0,55 - 0,66 - 1,1 kW					60 Hz 0,55 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
1,0	1,2	2,0	4602	1,75	1,2	3835	2,10	1328,73	68,1	66,0	FSA 131D 81K4 FSA 131D IA80 FRA 131D 81K4 FRA 131D IA80	318 312 398 392	272 546 486 546	0515/12042 0512/16049 0512/18047
1,1	1,4	2,3	4149	1,95	1,4	3458	2,35	1162,64	68,9	66,0				
1,3	1,6	2,7	3453	2,35	1,6	2878	2,80	991,27	70,0	66,0				
1,1	1,3	2,2	4280	1,20	1,3	3567	1,45	1222,52	24,5	46,5	FSA 111D 81K4 FSA 111D IA80 FRA 111D 81K4 FRA 111D IA80	211 204 272 265	272 546 486 546	0512/16049 0512/18047 0512/20045
1,3	1,5	2,5	3592	1,40	1,5	2993	1,70	1042,33	35,5	46,5				
1,5	1,8	2,9	3081	1,65	1,8	2567	1,95	898,18	41,0	46,5				
1,7	2,0	3,4	3090	1,65	2,0	2575	1,95	530,74	40,9	46,5	FSA 111C 81N6 FSA 111C IA80 FRA 111C 81N6 FRA 111C IA80	207 200 268 261	268 546 486 546	0710/11117 0710/12116 0710/13115
1,9	2,2	3,7	2764	1,85	2,2	2304	2,20	482,36	43,7	46,5				
2,0	2,4	4,1	2626	1,95	2,4	2189	2,30	441,41	44,7	46,5				
1,6	1,9	3,1	3283	0,90	1,9	2736	1,05	850,50	**	36,8	ASA 86C 81K4 ASA 86C IA80 ARA 86C 81K4 ARA 86C IA80	107 100 137 130	266 546 486 546	0507/10099
1,7	2,1	3,4	3090	0,95	2,1	2575	1,10	765,37	**	36,8				0507/11098
1,9	2,3	3,8	2764	1,05	2,3	2304	1,25	694,43	17,3	36,8				0507/12097
2,1	2,5	4,2	2501	1,15	2,5	2084	1,35	634,41	22,9	36,8				0507/13096
2,4	2,9	4,8	2189	1,30	2,9	1824	1,55	554,50	27,5	36,8				0510/11071
2,6	3,2	5,3	2020	1,40	3,2	1683	1,70	501,14	29,5	36,8				0510/12070
2,9	3,5	5,8	1811	1,55	3,5	1509	1,90	455,98	31,6	36,8				0510/13069
3,5	4,2	7,0	1501	1,90	4,2	1251	2,25	379,43	34,1	36,8				0512/12053
3,8	4,6	7,7	1382	2,05	4,6	1152	2,45	343,64	34,9	36,8				0512/13052
4,4	5,3	8,8	1194	2,35	5,3	995	2,85	300,68	35,6	36,8				0515/12042
5,0	6,0	10	1051	2,70	6,0	875	3,20	263,10	35,9	36,8	ASA 76C 81K4 ASA 76C IA80 ARA 76C 81K4 ARA 76C IA80	66 60 82 76	266 546 486 546	0512/16049
5,9	7,1	12	890	3,15	7,1	742	3,80	224,32	36,2	36,8				0512/18047
					2,7	1990	0,80	593,76	**	24,5				0507/12097
					2,9	1824	0,85	542,43	**	24,5				0507/13096
2,8	3,3	5,6	1876	0,80	3,3	1563	1,00	474,12	**	24,5				0510/11071
3,1	3,7	6,2	1694	0,90	3,7	1412	1,10	428,49	7,8	24,5				0510/12070
3,4	4,1	6,8	1545	1,00	4,1	1287	1,20	389,87	12,4	24,5				0510/13069
4,1	4,9	8,1	1281	1,20	4,9	1068	1,45	324,42	16,6	24,5				0512/12053
4,5	5,4	9,0	1167	1,30	5,4	973	1,55	293,82	17,3	24,5				0512/13052
5,1	6,2	10	1030	1,50	6,2	858	1,75	257,09	18,0	24,5				0515/12042
5,9	7,0	12	890	1,70	7,0	742	2,05	224,96	18,5	24,5	ASA 76A 81N6 ASA 76A IA80 ARA 76A 81N6 ARA 76A IA80	65 58 81 74	262 546 486 546	0512/16049
6,9	8,3	14	761	2,00	8,3	634	2,40	191,80	19,0	24,5				0512/18047
8,0	9,6	16	657	2,30	9,6	547	2,75	165,27	19,3	24,5				0512/20045
9,2	11	18	571	2,30	11	476	2,75	97,66	19,5	24,5				0710/11117
10	12	20	520	2,90	12	433	3,50	88,76	19,6	24,5				0710/12116
5,3	6,3	11	991	0,85	5,7	931	0,90	278,32	**	20,3	ASA 66C 81K4 ASA 66C IA80 ARA 66C 81K4 ARA 66C IA80	44 38 52 46	266 546 486 546	0412/12041
6,1	7,3	12	861	0,95	6,3	826	1,00	250,64	**	20,3				0412/13040
7,0	8,4	14	750	1,10	7,3	718	1,15	217,22	7,0	20,3				0415/12032
8,3	10	17	633	1,30	8,4	625	1,30	188,37	10,4	20,3				0412/16037
8,0	9,6	16	657	0,90	9,6	547	1,05	158,39	12,0	20,3	ASA 66A 81N6 ASA 66A IA80 ARA 66A 81N6 ARA 66A IA80	42 35 50 43	262 546 486 546	0412/18035
8,8	11	18	597	1,30	11	497	1,55	112,39	11,8	20,3				0607/11129
9,6	12	19	547	1,50	12	456	1,80	102,22	12,2	20,3				0607/12128
11	13	22	478	1,70	13	398	2,05	93,62	12,5	20,3				0607/13127
12	14	24	449	1,30	14	374	1,55	81,89	12,8	20,3	ASA 66A 81K4 ASA 66A IA80 ARA 66A 81K4 ARA 66A IA80	42 35 50 43	262 546 486 546	0610/11094
13	16	26	407	1,90	16	339	2,25	112,39	13,0	20,3				0607/11129
14	17	28	373	2,15	17	310	2,60	102,22	13,1	20,3				0607/12128
16	19	32	326	2,50	19	272	2,95	93,62	13,3	20,3				0607/13127
18	21	36	295	2,75	21	246	3,30	81,89	13,4	20,3				0610/11094
								74,27	13,5	20,3				0610/12093


$P_N = 0,55 \text{ kW} / 0,75 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 0,55 - 0,66 - 1,1 kW					60 Hz 0,55 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
10	12	21	510	0,80	11	471	0,80	97,20	5,7	11,6	ASA 56A 81N6 ASA 56A IA80 ARA 56A 81N6 ARA 56A IA80	28	260	0507/10099
11	14	23	465	0,90	12	425	0,95	87,47	7,5	11,6		20	546	0507/11098
11	14	23	465	0,90	14	387	1,05	79,36	8,6	11,6		33	486	0507/12097
12	15	25	424	0,95	15	353	1,15	72,50	9,5	11,6		25	546	0507/13096
14	16	27	386	0,95	16	322	1,15	97,20	10,1	11,6	ASA 56A 81K4 ASA 56A IA80 ARA 56A 81K4 ARA 56A IA80	27 20 32 25	260 546 486 546	0507/10099
15	18	30	348	1,15	18	290	1,40	87,47	10,3	11,6				0507/11098
17	20	33	316	1,30	20	264	1,55	79,36	10,5	11,6				0507/12097
18	22	36	289	1,40	22	240	1,70	72,50	10,6	11,6				0507/13096
21	25	42	253	1,60	25	210	1,95	63,37	10,8	11,6				0510/11071
23	28	46	228	1,80	28	190	2,15	57,27	10,9	11,6				0510/12070
25	30	51	208	1,95	30	173	2,35	52,11	10,9	11,6				0510/13069
30	37	61	173	2,35	37	144	2,80	43,36	10,7	11,6				0512/12053
34	40	67	156	2,60	40	130	3,10	39,27	10,4	11,6				0512/13052
19	23	38	274	0,85	19	281	0,80	84,75	5,2	7,3	ASA 46A 81K4 ASA 46A IA80	22 16	260 546	0407/10079
21	25	42	250	0,90	21	252	0,90	76,07	6,2	7,3				0407/11078
24	29	48	217	1,05	23	228	1,00	68,83	6,7	7,3				0407/12077
27	32	54	196	1,15	25	208	1,10	62,71	6,5	7,3				0407/13076
30	36	59	177	1,25	29	181	1,25	54,61	6,3	7,3				0410/11056
36	43	72	146	1,55	32	163	1,35	49,17	6,1	7,3				0410/12055
40	48	80	131	1,70	36	148	1,50	44,56	6,0	7,3				0410/13054
46	55	92	114	1,95	43	122	1,85	36,65	5,7	7,3				0412/12041
53	64	106	99	2,25	48	109	2,05	33,01	5,5	7,3				0412/13040
63	76	127	83	2,70	55	95	2,35	28,61	5,3	7,3				0415/12032
75	90	149	70	3,15	64	82	2,70	24,81	5,1	7,3				0412/16037
88	106	177	59	3,70	76	69	3,20	20,86	4,8	7,3				0412/18035
106	128	213	49	2,15	90	59	3,75	17,70	4,6	7,3	ASA 46S 81K4 ASA 46S IA80	22 16	260 546	0412/20033
118	142	236	45	2,35	106	50	4,45	14,94	4,4	7,3				0410/28039
136	163	272	39	2,65	128	41	2,55	12,42	4,1	7,1				0412/12041
157	188	314	33	3,05	142	37	2,80	11,19	4,0	6,9				0412/13040
187	224	373	28	3,60	163	32	3,20	9,70	3,8	6,6				0415/12032
220	264	440	24	3,85	188	28	3,70	8,41	3,7	6,3				0412/16037
261	313	521	20	4,10	224	23	4,30	7,07	3,5	6,0				0412/18035
313	375	625	17	4,35	264	20	4,60	6,00	3,3	5,7				0412/20033
					313	17	4,90	5,07	3,1	5,4				0410/28039
					375	14	5,25	4,22	2,9	5,1				0410/31036


$P_N = 0,75 \text{ kW} / 1,0 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 0,75 - 0,90 - 1,5 kW					60 Hz 0,75 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
1,1	1,3	2,1	5788	1,40	1,3	4824	1,70	1328,73	65,6	66,0	FSA 131D 70 81N4	321	272	0515/12042
1,2	1,5	2,4	5273	1,55	1,5	4394	1,85	1162,64	66,8	66,0	FSA 131D IA80	312	546	0512/16049
1,4	1,7	2,8	4473	1,80	1,7	3728	2,15	991,27	68,4	66,0	FRA 131D 70 81N4	401	486	0512/18047
											FRA 131D IA80	392	546	
1,0	1,2	2,0	6526	0,80	1,2	5438	0,95	1397,17	**	46,5	FSA 111D 70 81N4	214	272	0515/12042
1,2	1,4	2,3	5405	0,95	1,4	4504	1,15	1222,52	**	46,5	FSA 111D IA80	204	546	0512/16049
1,4	1,6	2,7	4604	1,10	1,6	3837	1,35	1042,33	15,6	46,5	FRA 111D 70 81N4	275	486	0512/18047
1,6	1,9	3,1	4004	1,25	1,9	3337	1,50	898,18	29,6	46,5	FRA 111D IA80	265	546	0512/20045
1,8	2,1	3,6	3979	1,30	2,1	3316	1,55	530,74	30,1	46,5	FSA 111C 70 91S6	211	268	0710/11117
2,0	2,4	3,9	3581	1,40	2,4	2984	1,70	482,36	35,7	46,5	FSA 111C IA90	200	546	0710/12116
2,1	2,6	4,3	3411	1,50	2,6	2842	1,80	441,41	37,7	46,5	FRA 111C 70 91S6	272	486	0710/13115
2,5	3,0	5,0	2865	1,75	3,0	2388	2,10	378,40	42,9	46,5	FRA 111C IA90	261	546	0712/12091
2,7	3,2	5,3	2653	1,90	3,2	2211	2,30	530,74	44,5	46,5	FSA 111C 70 81N4	209	268	0710/11117
2,9	3,5	5,8	2470	2,05	3,5	2058	2,45	482,36	45,8	46,5	FSA 111C IA80	200	546	0710/12116
											FRA 111C 70 81N4	270	486	
											FRA 111C IA80	261	546	
2,0	2,4	4,1	3581	0,80	2,0	3511	0,80	850,50	**	36,8	ASA 86C 70 81N4 ASA 86C IA80 ARA 86C 70 81N4 ARA 86C IA80	110 100 140 130	266 546 486 546	0507/10099
2,2	2,7	4,4	3256	0,90	2,2	3316	0,85	765,37	**	36,8				0507/11098
2,5	3,1	5,1	2865	1,00	2,4	2984	0,95	694,43	**	36,8				0507/12097
2,8	3,4	5,6	2558	1,10	2,7	2713	1,05	634,41	**	36,8				0507/13096
3,1	3,7	6,2	2310	1,25	3,1	2388	1,20	554,50	14,5	36,8				0510/11071
3,7	4,5	7,4	1936	1,45	3,4	2132	1,35	501,14	21,8	36,8				0510/12070
4,1	4,9	8,2	1747	1,65	3,7	1925	1,50	455,98	25,9	36,8				0510/13069
4,7	5,6	9,4	1524	1,85	4,5	1613	1,75	379,43	30,4	36,8				0512/12053
5,4	6,4	11	1326	2,15	4,9	1456	1,95	343,64	32,2	36,8				0512/13052
6,3	7,5	13	1137	2,50	5,6	1270	2,25	300,68	34,0	36,8				0515/12042
7,3	8,8	15	981	2,90	6,4	1105	2,55	263,10	35,3	36,8				0512/16049
8,5	10	17	843	3,35	7,5	947	3,00	224,32	35,7	36,8				0512/18047
					8,8	818	3,45	193,30	36,0	36,8				0512/20045
					10	702	4,00	165,68	36,2	36,8				0510/28054
3,6	4,3	7,2	1990	0,80	3,6	1990	0,80	474,12	**	24,5	ASA 76C 70 81N4 ASA 76C IA80 ARA 76C 70 81N4 ARA 76C IA80	69 60 85 76	266 546 486 546	0510/11071
4,3	5,2	8,7	1666	0,95	3,9	1809	0,85	428,49	**	24,5				0510/12070
4,8	5,8	9,6	1492	1,05	4,3	1658	0,95	389,87	**	24,5				0510/13069
5,5	6,6	11	1302	1,20	5,2	1388	1,10	324,42	8,9	24,5				0512/12053
6,3	7,5	13	1137	1,35	5,8	1243	1,25	293,82	13,6	24,5				0512/13052
7,4	8,8	15	968	1,55	6,6	1085	1,40	257,09	16,5	24,5				0515/12042
8,5	10	17	843	1,80	7,5	947	1,60	224,96	17,4	24,5				0512/16049
					8,8	807	1,90	191,80	18,2	24,5				0512/18047
9,7	12	19	738	1,75	10	702	2,15	165,27	18,7	24,5	ASA 76A 70 91S6 ASA 76A IA90 ARA 76A 70 91S6 ARA 76A IA90	69 58 85 74	262 546 486 546	0512/20045
11	13	21	676	2,25	12	615	2,10	97,66	19,1	24,5				0710/11117
12	14	23	617	2,45	13	563	2,70	88,76	19,2	24,5				0710/12116
14	16	27	527	2,85	14	515	2,95	81,224	19,4	24,5				0710/13115
14	17	29	497	2,60	16	439	3,45	69,629	19,6	24,5	ASA 76A 70 81N4 ASA 76A IA80 ARA 76A 70 81N4 ARA 76A IA80	67 58 83 74	262 546 486 546	0712/12091
16	19	32	450	3,35	17	414	3,15	97,66	19,7	24,5				0710/11117
					19	375	4,00	88,76	19,8	24,5				0710/12116
7,5	9,0	15	955	0,85	6,8	1066	0,80	250,64	**	20,3	ASA 66C 70 81N4 ASA 66C IA80 ARA 66C 70 81N4 ARA 66C IA80	47 38 55 46	266 546 486 546	0412/13040
					7,8	918	0,90	217,22	**	20,3				0415/12032
					9,0	796	1,05	188,37	**	20,3				0412/16037
9,2	11	19	779	1,00	10	711	0,85	112,39	7,3	20,3	ASA 66A 70 91S6 ASA 66A IA90 ARA 66A 70 91S6 ARA 66A IA90	46 35 54 43	266 546 486 546	0607/11129
10	12	20	709	1,15	11	649	1,20	102,22	9,7	20,3				0607/12128
12	14	23	623	1,30	12	591	1,40	93,62	11,3	20,3				0607/13127
					14	519	1,55	81,89	12,0	20,3				0610/11094


$P_N = 0,75 \text{ kW} / 1,0 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 0,75 - 0,90 - 1,5 kW					60 Hz 0,75 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
13	15	25	573	1,05	15	478	1,25	112,39	12,3	20,3	ASA 66A 70 81N4 ASA 66A IA80 ARA 66A 70 81N4 ARA 66A IA80	44	262	0607/11129
14	17	28	519	1,50	17	433	1,80	102,22	12,6	20,3		35	546	0607/12128
15	18	30	474	1,70	18	395	2,05	93,62	12,9	20,3		52	486	0607/13127
17	21	34	416	1,95	21	347	2,35	81,89	13,1	20,3		43	546	0610/11094
19	23	38	377	2,15	23	314	2,55	74,27	13,2	20,3				0610/12093
21	25	42	344	2,35	25	287	2,80	67,82	13,4	20,3				0610/13092
25	29	49	292	2,75	29	244	3,30	57,50	13,5	20,3				0612/12072
16	19	32	445	0,90	17	412	0,90	97,20	8,0	11,6	ASA 56A 70 81N4 ASA 56A IA80 ARA 56A 70 81N4 ARA 56A IA80	30	260	0507/10099
18	21	36	402	1,00	19	371	1,10	87,47	9,1	11,6		20	546	0507/11098
19	23	39	369	1,10	21	335	1,20	79,36	9,8	11,6		35	486	0507/12097
22	27	45	323	1,25	23	308	1,35	72,50	10,2	11,6		25	546	0507/13096
25	30	49	291	1,40	27	269	1,50	63,37	10,5	11,6				0510/11071
27	33	54	264	1,55	30	243	1,65	57,27	10,6	11,6				0510/12070
33	39	65	220	1,85	33	220	1,85	52,11	10,7	11,6				0510/13069
36	43	72	200	2,05	39	184	2,20	43,36	10,3	11,6				0512/12053
41	49	82	175	2,30	43	166	2,45	39,27	10,0	11,6				0512/13052
47	56	94	153	2,65	49	146	2,75	34,36	9,6	11,6				0515/12042
55	66	110	130	3,10	56	127	3,15	30,07	9,2	11,6				0512/16049
					66	109	3,70	25,64	8,8	11,6				0512/18047
26	31	52	278	0,80	25	291	0,80	68,83	4,8	7,3	ASA 46A 70 81N4 ASA 46A IA80	26	260	0407/12077
29	34	57	250	0,90	27	265	0,85	62,71	5,8	7,3		16	546	0407/13076
32	38	63	227	1,00	31	231	1,00	54,61	5,9	7,3				0410/11056
39	46	77	186	1,20	34	208	1,10	49,17	5,8	7,3				0410/12055
43	51	85	168	1,35	38	189	1,20	44,56	5,7	7,3				0410/13054
49	59	99	145	1,55	46	155	1,45	36,65	5,4	7,3				0412/12041
57	68	114	126	1,75	51	140	1,60	33,01	5,3	7,3				0412/13040
68	81	135	106	2,10	59	121	1,85	28,61	5,1	7,3				0415/12032
80	96	159	90	2,45	68	105	2,10	24,81	4,9	7,3				0412/16037
94	113	189	76	2,90	81	88	2,50	20,86	4,7	7,3				0412/18035
114	136	227	63	1,65	96	75	2,95	17,70	4,4	7,3				0412/20033
126	151	252	57	1,85	113	63	3,50	14,94	4,2	7,3				0410/28039
145	175	291	49	2,10	136	53	2,00	12,42	4,0	6,9	ASA 46S 70 81N4 ASA 46S IA80	26	260	0412/12041
168	201	335	43	2,40	151	47	2,20	11,19	3,9	6,7		16	546	0412/13040
199	239	399	36	2,80	175	41	2,50	9,70	3,7	6,4				0415/12032
235	282	470	30	3,00	201	36	2,90	8,41	3,5	6,1				0412/16037
278	334	557	26	3,20	239	30	3,35	7,07	3,4	5,8				0412/18035
334	401	668	21	3,45	282	25	3,60	6,00	3,2	5,5				0412/20033
					334	21	3,85	5,07	3,0	5,3				0410/28039
					401	18	4,10	4,22	2,9	5,0				0410/31036


$P_N = 1,1 \text{ kW} / 1,5 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 1,1 - 1,3 - 2,2 kW					60 Hz 1,1 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
1,1	1,3	2,1	8648	0,95	1,3	7207	1,15	1328,73	38,7	66,0	FSA 131D 70 91S4 FSA 131D IA90 FRA 131D 70 91S4 FRA 131D IA90	325	272	0515/12042
1,2	1,5	2,4	7895	1,05	1,5	6579	1,25	1162,64	49,7	66,0		312	546	0512/16049
1,4	1,7	2,9	6725	1,20	1,7	5605	1,45	991,27	61,8	66,0		405	486	0512/18047
1,7	2,0	3,3	5471	1,50	2,0	4559	1,80	854,18	66,4	66,0		392	546	0512/20045
1,9	2,3	3,9	4865	1,65	2,3	4054	2,00	732,16	67,6	66,0				0510/28054
2,3	2,7	4,5	3953	2,05	2,7	3294	2,45	624,56	69,2	66,0				0510/31051
1,8	2,1	3,6	5836	0,90	2,1	4863	1,05	530,74	**	46,5	FSA 111C 70 91L6 FSA 111C IA90 FRA 111C 70 91L6 FRA 111C IA90	216	268	0710/11117
2,0	2,4	3,9	5253	1,00	2,4	4377	1,15	482,36	**	46,5		200	546	0710/12116
2,1	2,6	4,3	5002	1,00	2,6	4169	1,20	441,41	**	46,5		277	486	0710/13115
2,5	3,0	5,0	4202	1,20	3,0	3502	1,45	378,40	26,1	46,5		261	546	0712/12091
2,7	3,2	5,4	3891	1,30	3,2	3242	1,55	530,74	31,4	46,5	FSA 111C 70 91S4 FSA 111C IA90 FRA 111C 70 91S4 FRA 111C IA90			0710/11117
2,9	3,5	5,9	3622	1,40	3,5	3019	1,70	482,36	35,2	46,5				0710/12116
3,2	3,9	6,4	3283	1,55	3,9	2736	1,85	441,41	39,0	46,5		213	268	0710/13115
3,8	4,5	7,5	2764	1,85	4,5	2304	2,20	378,40	43,7	46,5		200	546	0712/12091
4,1	4,9	8,2	2562	2,00	4,9	2135	2,35	345,45	45,2	46,5		274	486	0712/13090
4,7	5,6	9,4	2235	2,25	5,6	1863	2,70	303,55	47,3	46,5		261	546	0715/12073
5,2	6,3	11	2020	2,50	6,3	1683	3,00	271,33	48,4	46,5				0712/16087
6,0	7,2	12	1751	2,90	7,2	1459	3,45	235,63	49,7	46,5				0712/18085
					3,1	3367	0,85	554,50	**	36,8	ASA 86C 70 91S4 ASA 86C IA90 ARA 86C 70 91S4 ARA 86C IA90			0510/11071
					3,4	3126	0,90	501,14	**	36,8				0510/12070
3,1	3,7	6,2	3389	0,85	3,7	2824	1,00	455,98	**	36,8				0510/13069
3,7	4,5	7,5	2839	1,00	4,5	2366	1,20	379,43	15,3	36,8		114	266	0512/12053
4,1	5,0	8,3	2562	1,10	5,0	2135	1,35	343,64	21,8	36,8		100	546	0512/13052
4,7	5,7	9,4	2235	1,30	5,7	1863	1,55	300,68	26,9	36,8		144	486	0515/12042
5,4	6,5	11	1945	1,45	6,5	1621	1,75	263,10	30,3	36,8		130	546	0512/16049
6,3	7,6	13	1667	1,70	7,6	1390	2,05	224,32	32,9	36,8				0512/18047
7,3	8,8	15	1439	1,95	8,8	1199	2,35	193,30	34,6	36,8				0512/20045
8,6	10	17	1222	2,30	10	1018	2,80	165,68	35,5	36,8				0510/28054
10	12	20	1051	2,70	12	875	3,20	141,33	35,9	36,8				0510/31051
					5,3	1990	0,80	324,42	**	24,5	ASA 76C 70 91S4 ASA 76C IA90 ARA 76C 70 91S4 ARA 76C IA90			0512/12053
					5,8	1824	0,85	293,82	**	24,5		73	266	0512/13052
5,5	6,6	11	1910	0,80	6,6	1592	0,95	257,09	**	24,5		60	546	0515/12042
6,3	7,6	13	1667	0,90	7,6	1390	1,10	224,96	8,8	24,5		89	486	0512/16049
7,4	8,9	15	1420	1,10	8,9	1183	1,30	191,80	15,0	24,5		76	546	0512/18047
8,6	10	17	1222	1,25	10	1018	1,50	165,27	17,0	24,5	ASA 76A 70 91L6 ASA 76A IA90 ARA 76A 70 91L6 ARA 76A IA90			0512/20045
9,7	12	19	1083	1,20	12	902	1,45	97,66	17,7	24,5		74	262	0710/11117
11	13	21	991	1,55	13	826	1,85	88,76	18,1	24,5		58	546	0710/12116
12	14	23	906	1,70	14	755	2,00	81,22	18,5	24,5		90	486	0710/13115
14	16	27	772	1,95	16	644	2,35	69,63	19,0	24,5		74	546	0712/12091
15	18	30	705	2,15	18	588	2,60	63,57	19,2	24,5				0712/13090
15	17	29	724	1,80	17	604	2,15	97,66	19,1	24,5	ASA 76A 70 91S4 ASA 76A IA90 ARA 76A 70 91S4 ARA 76A IA90	71	262	0710/11117
16	19	32	657	2,30	19	547	2,75	88,76	19,3	24,5		58	546	0710/12116
18	21	35	600	2,50	21	500	3,00	81,22	19,4	24,5		87	486	0710/13115
20	25	41	515	2,95	25	429	3,50	69,63	19,6	24,5		74	546	0712/12091
					11	952	0,85	102,22	**	20,3	ASA 66A 70 91L6 ASA 66A IA90 ARA 66A 70 91L6 ARA 66A IA90	52	262	0607/12128
10	12	20	1040	0,80	12	867	0,95	93,62	**	20,3		35	546	0607/13127
12	14	23	913	0,90	14	761	1,10	81,89	4,3	20,3		60	486	0610/11094
13	15	25	827	1,00	15	689	1,20	74,27	8,2	20,3		43	546	0610/12093













$P_N = 1,1 \text{ kW} / 1,5 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 1,1 - 1,3 - 2,2 kW					60 Hz 1,1 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
14	17	28	756	1,05	15	695	0,85	112,39	8,0	20,3	ASA 66A 70 91S4 ASA 66A IA90 ARA 66A 70 91S4 ARA 66A IA90	48	262	0607/11129
15	18	30	691	1,20	17	630	1,25	102,22	10,2	20,3		35	546	0607/12128
17	21	35	607	1,35	21	506	1,60	81,89	12,1	20,3		56	486	0607/13127
19	23	38	550	1,50	23	458	1,75	74,27	12,5	20,3		43	546	0610/11094
21	25	42	503	1,60	25	419	1,95	67,82	12,7	20,3				0610/12093
25	30	49	425	1,90	30	354	2,30	57,50	13,1	20,3				0610/13092
27	33	54	388	2,10	33	323	2,50	52,34	13,2	20,3				0612/12072
31	37	61	342	2,35	37	285	2,85	46,32	13,4	20,3				0612/13071
35	42	70	301	2,70	42	251	3,20	40,73	13,5	20,3				0615/12058
														0612/16068
22	27	45	469	0,90	22	489	0,85	79,36	4,7	11,6	ASA 56A 70 91S4 ASA 56A IA90 ARA 56A 70 91S4 ARA 56A IA90	34	260	0507/12097
25	30	50	424	0,95	24	447	0,9	72,50	6,8	11,6		20	546	0507/13096
27	33	55	386	1,05	27	391	1,05	63,37	8,5	11,6		39	486	0510/11071
33	39	66	321	1,25	30	353	1,15	57,27	9,5	11,6		25	546	0510/12070
36	43	72	290	1,40	33	322	1,25	52,11	10,1	11,6				0510/13069
41	50	83	254	1,60	39	268	1,50	43,36	10,0	11,6				0512/12053
47	57	95	223	1,80	43	242	1,70	39,27	9,7	11,6				0512/13052
55	67	111	190	2,15	50	212	1,90	34,36	9,3	11,6				0515/12042
64	77	129	163	2,45	57	185	2,20	30,07	9,0	11,6				0512/16049
75	90	150	140	2,90	67	158	2,55	25,64	8,6	11,6	ASA 56S 70 91S4 ASA 56S IA90 ARA 56S 70 91S4 ARA 56S IA90	34	260	0512/18047
88	106	176	120	3,35	77	136	2,95	22,09	8,2	11,6		20	546	0512/20045
103	124	207	102	2,80	90	117	3,45	18,94	7,9	11,6		39	486	0510/28054
120	144	240	88	3,20	106	100	4,05	16,15	7,5	11,6		25	546	0510/31051
140	168	280	75	3,70										0510/34048
164	197	328	64	4,30										0510/37045
191	229	382	55	4,90										
222	266	444	47	5,60										
39	47	78	271	0,85										
43	52	86	244	0,95	38	274	0,85	44,56	5,3	7,3	ASA 46A 70 91S4 ASA 46A IA90	30	260	0410/13054
50	60	99	212	1,05	47	226	1,00	36,65	5,1	7,3		16	546	0412/12041
57	69	115	184	1,20	52	204	1,10	33,01	5,0	7,3				0412/13040
68	82	136	154	1,45	60	176	1,25	28,61	4,8	7,3				0415/12032
80	96	161	131	1,70	69	153	1,45	24,81	4,7	7,3				0412/16037
95	114	190	111	2,00	82	129	1,75	20,86	4,5	7,3				0412/18035
114	137	229	92	1,15	96	109	2,05	17,70	4,3	7,3				0412/20033
127	152	254	83	1,25	114	92	2,40	14,94	4,1	7,0				0410/28039
146	176	293	72	1,45										
169	203	338	62	1,65							ASA 46S 70 91S4 ASA 46S IA90	30	260	0412/12041
201	241	402	52	1,95	137	77	1,40	12,42	3,8	6,6		16	546	0412/13040
237	284	473	44	2,10	152	69	1,50	11,19	3,7	6,4				0415/12032
280	336	561	37	2,20	176	60	1,75	9,70	3,6	6,2				0412/16037
336	404	673	31	2,35	203	52	2,00	8,41	3,5	6,0				0412/18035
					241	44	2,30	7,07	3,3	5,7				0412/20033
					284	37	2,50	6,00	3,1	5,4				0410/28039
					336	31	2,65	5,07	3,0	5,2				0410/31036
					404	26	2,85	4,22	2,8	4,9				


$P_N = 1,5 \text{ kW} / 2,0 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz (100 Hz) ¹⁾ 1,5 - 1,8 - 3,0 kW					60 Hz 1,5 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
1,1	1,3	2,2	11672	1,20	1,3	9727	1,45	880,24	85,7	150,0	FSA 137C 70 101L6	506	268	0810/13133
1,3	1,5	2,5	9775	1,45	1,5	8146	1,75	752,84	94,3	150,0	FSA 137C IAK100	487	546	0812/12105
1,4	1,7	2,8	9040	1,55	1,7	7533	1,90	688,31	95,6	150,0	FRA 137C 70 101L6	654	486	0812B13104
1,6	1,9	3,1	7829	1,80	1,9	6524	2,15	609,44	97,5	150,0	FRA 137C IAK100	635	546	0815B12085
					1,3	9928	0,85	1328,73	**	66,0	FSA 131D 70 91L4	328	272	0515/12042
					1,5	9082	0,90	1162,64	**	66,0	FSA 131D IAK90	312	546	0512/16049
1,4	1,7	2,9	9285	0,90	1,7	7737	1,05	991,27	24,4	66,0	FRA 131D 70 91L4	408	486	0512/18047
1,7	2,0	3,3	7584	1,10	2,0	6320	1,30	854,18	53,4	66,0	FRA 131D IAK90	392	546	0512/20045
2,0	2,3	3,9	6407	1,25	2,3	5339	1,50	732,16	64,0	66,0				0510/28054
2,2	2,7	4,4	6511	1,25	2,7	5426	1,50	431,55	63,6	66,0	FSA 131C 70 101L6	330	268	0810/13133
2,6	3,1	5,2	5510	1,50	3,1	4591	1,75	369,09	66,3	66,0	FSA 131C IAK100	311	546	0812/12105
2,8	3,4	5,7	5116	1,60	3,4	4263	1,90	337,46	67,1	66,0	FRA 131C 70 101L6	410	486	0812B13104
3,2	3,8	6,4	4477	1,80	3,8	3730	2,15	298,79	68,4	66,0	FRA 131C IAK100	391	546	0815B12085
					2,2	6632	0,80	530,74	**	46,5	FSA 111C 70 101L6	221	268	0710/11117
					2,4	5969	0,85	482,36	**	46,5	FSA 111C IAK100	202	546	0710/12116
2,2	2,6	4,3	6511	0,80	2,6	5426	0,95	441,41	**	46,5	FRA 111C 70 101L6	282	486	0710/13115
2,5	3,0	5,0	5730	0,90	3,0	4775	1,05	378,40	**	46,5	FRA 111C IAK100	263	546	0712/12091
2,7	3,2	5,4	5306	0,95	3,2	4421	1,15	530,74	**	46,5				0710/11117
3,0	3,6	5,9	4775	1,05	3,6	3979	1,30	482,36	6,9	46,5				0710/12116
3,2	3,9	6,5	4477	1,15	3,9	3730	1,35	441,41	19,7	46,5				0710/13115
3,8	4,5	7,6	3770	1,35	4,5	3141	1,60	378,40	33,2	46,5	FSA 111C 70 91L4	216	268	0712/12091
4,1	5,0	8,3	3494	1,45	5,0	2912	1,75	345,45	36,7	46,5	FSA 111C IAK90	200	546	0712/13090
4,7	5,7	9,4	3048	1,65	5,7	2540	2,00	303,55	41,3	46,5	FRA 111C 70 91L4	277	486	0715/12073
5,3	6,3	11	2703	1,85	6,3	2252	2,25	271,33	44,2	46,5	FRA 111C IAK90	261	546	0712/16087
6,1	7,3	12	2348	2,15	7,3	1957	2,60	235,63	46,6	46,5				0712/18085
6,9	8,3	14	2076	2,45	8,3	1730	2,90	207,08	48,2	46,5				0712B20083
8,3	9,9	17	1726	2,90	9,9	1438	3,50	173,33	49,8	46,5				0715/19066
					4,5	3141	0,90	379,43	**	36,8				0512/12053
4,2	5,0	8,3	3411	0,85	5,0	2842	1,00	343,64	**	36,8	ASA 86C 70 91L4	117	266	0512/13052
4,8	5,7	9,5	2984	0,95	5,7	2487	1,15	300,68	9,9	36,8	ASA 86C IAK90	100	546	0515/12042
5,4	6,5	11	2653	1,10	6,5	2211	1,30	263,10	19,9	36,8	ARA 86C 70 91L4	147	486	0512/16049
6,4	7,6	13	2238	1,30	7,6	1865	1,55	224,32	26,9	36,8	ARA 86C IAK90	130	546	0512/18047
7,4	8,9	15	1936	1,45	8,9	1613	1,75	193,30	30,4	36,8				0512/20045
8,6	10	17	1666	1,70	10	1388	2,05	165,68	32,9	36,8				0510/28054
9,8	12	20	1462	1,60	12	1218	1,90	97,66	34,4	36,8	ASA 86A 70 101L6	121	262	0810/13133
11	14	23	1257	2,25	14	1047	2,70	83,52	35,0	36,8	ASA 86A IAK100	102	546	0812/12105
13	15	25	1146	2,45	15	955	2,95	76,36	34,1	36,8	ARA 86A 70 101L6	151	486	0812B13104
14	17	28	1016	2,80	17	847	3,35	67,61	33,0	36,8	ARA 86A IAK100	132	546	0815B12085
					7,6	1865	0,85	224,96	**	24,5	ASA 76C 70 91L4	76	266	0512/16049
7,5	8,9	15	1910	0,80	8,9	1592	0,95	191,80	**	24,5	ASA 76C IAK90	60	546	0512/18047
8,7	10	17	1647	0,95	10	1372	1,10	165,27	9,6	24,5	ARA 76C 70 91L4	92	486	0512/20045
					12	1218	1,10	97,66	14,2	24,5	ASA 76A 70 101L6	79	262	0710/11117
11	13	22	1326	1,15	13	1105	1,40	88,76	16,4	24,5	ASA 76A IAK100	60	546	0710/12116
12	14	24	1214	1,25	14	1012	1,50	81,22	17,0	24,5	ARA 76A 70 101L6	95	486	0710/13115
14	17	27	1046	1,45	17	871	1,75	69,63	17,9	24,5	ARA 76A IAK100	76	546	0712/12091
15	18	29	981	1,35	18	818	1,60	97,66	18,2	24,5				0710/11117
16	19	32	890	1,70	19	741	2,05	88,76	18,5	24,5	ASA 76A 70 91L4	74	262	0710/12116
18	21	35	814	1,85	21	678	2,25	81,22	18,8	24,5	ASA 76A IAK90	58	546	0710/13115
21	25	41	699	2,15	25	582	2,60	69,63	19,2	24,5	ARA 76A 70 91L4	90	486	0712/12091
23	27	45	637	2,40	27	531	2,85	63,57	19,3	24,5	ARA 76A IAK90	74	546	0712/13090
26	31	51	560	2,70	31	466	3,25	55,86	19,5	24,5				0715/12073


$P_N = 1,5 \text{ kW} / 2,0 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz (100 Hz) ¹⁾ 1,5 - 1,8 - 3,0 kW					60 Hz 1,5 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)				m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN					
15	18	31	936	0,90	17	853	0,90	102,22	**	20,3	ASA 66A 70 91L4 ASA 66A IA90 ARA 66A 70 91L4 ARA 66A IA90	 	52 35 60 43	262 546 486 546	0607/12128
18	21	35	819	1,00	18	780	1,05	93,62	2,1	20,3					0607/13127
19	23	39	742	1,10	21	682	1,20	81,89	8,5	20,3					0610/11094
21	25	42	679	1,20	23	619	1,30	74,27	10,5	20,3					0610/12093
25	30	50	575	1,40	25	566	1,45	67,82	11,7	20,3					0610/13092
27	33	55	525	1,55	30	479	1,70	57,50	12,3	20,3					0612/12072
31	37	62	464	1,75	33	437	1,85	52,34	12,6	20,3					0612/13071
35	42	70	408	2,00	37	386	2,10	46,32	12,9	20,3					0615/12058
41	49	81	352	2,30	42	340	2,40	40,73	13,1	20,3					0612/16068
47	56	93	307	2,65	49	293	2,75	35,14	13,3	20,3					0612/18066
					56	256	3,15	30,67	13,5	20,3					0612B20064
27	33	55	523	0,80	27	528	0,80	63,37	**	11,6	ASA 56A 70 91L4 ASA 56A IA90 ARA 56A 70 91L4 ARA 56A IA90	 	37 20 42 25	260 546 486 546	0510/11071
33	40	66	434	0,95	30	478	0,85	57,27	5,4	11,6					0510/12070
36	44	73	394	1,05	33	436	0,95	52,11	7,2	11,6					0510/13069
42	50	83	344	1,20	40	362	1,15	43,36	9,3	11,6					0512/12053
48	57	95	301	1,35	44	328	1,25	39,27	9,3	11,6					0512/13052
56	67	112	257	1,60	50	287	1,40	34,36	9,0	11,6					0515/12042
65	78	130	221	1,85	57	251	1,60	30,07	8,7	11,6					0512/16049
76	91	151	190	2,15	67	214	1,90	25,64	8,4	11,6					0512/18047
89	106	177	162	2,50	78	185	2,20	22,09	8,0	11,6					0512/20045
103	124	206	139	2,90	91	158	2,55	18,94	7,7	11,6					0510/28054
121	145	242	119	2,35	106	135	3,00	16,15	7,4	11,6					0510/31051
141	169	282	102	2,75	124	116	3,50	13,86	7,0	11,5					0510/34048
165	198	330	87	3,15	145	99	2,85	11,84	6,7	10,9	ASA 56S 70 91L4 ASA 56S IA90 ARA 56S 70 91L4 ARA 56S IA90	 	37 20 42 25	260 546 486 546	0512/20045
193	231	385	74	3,65	169	85	3,30	10,15	6,4	10,4					0510/28054
223	268	447	64	4,15	198	72	3,80	8,66	6,1	10,0					0510/31051
					231	62	4,35	7,43	5,8	9,5					0510/34048
					268	53	5,00	6,40	5,6	9,1					0510/37045
50	60	100	287	0,80	52	276	0,80	33,01	4,6	7,3	ASA 46A 70 91L4 ASA 46A IA90	 	32 16	260 546	0412/13040
58	69	115	249	0,90	60	239	0,95	28,61	4,5	7,3					0415/12032
69	82	137	209	1,10	69	207	1,10	24,81	4,4	7,3					0412/16037
81	97	162	177	1,25	82	174	1,30	20,86	4,2	7,2					0412/18035
96	115	191	150	1,50	97	148	1,50	17,70	4,1	7,0					0412/20033
115	138	230	125	1,80	115	125	1,80	14,94	3,9	6,7	ASA 46S 70 91L4 ASA 46S IA90	 	32 16	260 546	0410/28039
128	153	256	112	0,95	138	104	2,15	12,46	3,8	6,4					0410/31036
148	177	295	97	1,10	153	93	1,15	11,19	3,6	6,2					0412/13040
170	204	340	84	1,25	177	81	1,30	9,70	3,5	6,0					0415/12032
202	243	405	71	1,45	204	70	1,50	8,41	3,4	5,8					0412/16037
238	286	477	60	1,55	243	59	1,70	7,07	3,2	5,5					0412/18035
282	339	565	51	1,65	286	50	1,85	6,00	3,1	5,3					0412/20033
339	406	677	42	1,75	339	42	1,95	5,07	2,9	5,0					0410/28039
					406	35	2,10	4,22	2,8	4,8					0410/31036




$P_N = 2,2 \text{ kW} / 3,0 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 2,2 - 2,6 - 4,4 kW					60 Hz 2,2 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
1,1	1,3	2,2	17367	0,85	1,3	14472	1,00	880,24	**	150,0	FSA 137C 70 113M6	516	268	0810/13133
1,3	1,5	2,5	14605	1,00	1,5	12171	1,20	752,84	61,3	150,0	FSA 137C IAK112	487	546	0812/12105
1,4	1,7	2,8	13534	1,05	1,7	11278	1,25	688,31	71,9	150,0	FRA 137C 70 113M6	664	486	0812B13104
1,6	1,9	3,1	11769	1,20	1,9	9808	1,45	609,44	85,1	150,0	FRA 137C IAK112	635	546	0815B12085
1,6	2,0	3,3	11769	1,20	2,0	9808	1,45	880,24	85,1	150,0	FSA 137C 70 101L4	508	268	0810/13133
1,9	2,3	3,8	9810	1,45	2,3	8175	1,75	752,84	94,2	150,0	FSA 137C IAK100	487	546	0812/12105
2,1	2,5	4,2	8821	1,60	2,5	7351	1,95	688,31	95,9	150,0	FRA 137C 70 101L4	656	486	0812B13104
2,4	2,8	4,7	7639	1,85	2,8	6366	2,20	609,44	97,7	150,0	FRA 137C IAK100	635	546	0815B12085
2,2	2,7	4,4	9550	0,85	2,7	7958	1,05	431,55	14,3	66,0	FSA 131C 70 113M6	340	268	0810/13133
2,6	3,1	5,2	8081	1,00	3,1	6734	1,20	369,09	47,3	66,0	FSA 131C IAK112	311	546	0812/12105
2,8	3,4	5,7	7504	1,10	3,4	6253	1,30	337,46	54,3	66,0	FRA 131C 70 113M6	420	486	0812B13104
3,2	3,8	6,4	6566	1,25	3,8	5471	1,50	298,79	63,1	66,0	FRA 131C IAK112	391	546	0815B12085
3,3	4,0	6,7	6367	1,30	4,0	5306	1,55	431,55	64,2	66,0	FSA 131C 70 101L4 FSA 131C IAK100 FRA 131C 70 101L4 FRA 131C IAK100	332 311 412 391	268 546 486 546	0810/13133
3,9	4,7	7,8	5387	1,50	4,7	4489	1,80	369,09	63,5	66,0				0812/12105
4,3	5,1	8,6	4886	1,65	5,1	4072	2,00	337,46	62,0	66,0				0812B13104
4,8	5,8	9,7	4377	1,85	5,8	3648	2,20	298,79	60,4	66,0				0815B12085
5,8	6,9	12	3622	2,25	6,9	3019	2,70	249,58	57,5	66,0				0817/12071
6,4	7,6	13	3283	2,45	7,6	2736	2,95	227,13	56,1	66,0				0817/13070
7,1	8,5	14	2959	2,75	8,5	2466	3,25	204,58	54,5	66,0				0812B20097
3,3	3,9	6,5	6367	0,80	3,3	6485	0,80	530,74	**	46,5		223 202 284 263	268 546 486 546	0710/11117
					3,6	5836	0,90	482,36	**	46,5				0710/12116
					3,9	5306	0,95	441,41	**	46,5				0710/13115
					4,6	4607	1,10	378,40	**	46,5				0712/12091
					5,0	4169	1,20	345,45	**	46,5				0712/13090
					5,7	3648	1,40	303,55	22,2	46,5				0715/12073
					6,4	3303	1,55	271,33	30,3	46,5				0712/16087
					7,4	2870	1,75	235,63	37,3	46,5				0712/18085
					8,4	2501	2,00	207,08	41,7	46,5				0712B20083
					10	2109	2,40	173,33	45,4	46,5				0715/19066
8,3	10	17	2531	2,00	10	2109	2,40	173,33	45,4	46,5	ASA 86C 70 101L4 ASA 86C IAK100 ARA 86C 70 101L4 ARA 86C IAK100	124 103 154 133	266 546 486 546	0715/21064
9,5	11	19	2212	2,30	11	1843	2,75	152,07	47,4	46,5				0715/23062
11	13	22	1964	2,55	13	1636	3,10	134,51	46,0	46,5				0715/26059
13	15	26	1641	3,05	15	1368	3,70	113,23	43,7	46,5				
6,4	7,7	13	3283	0,90	5,8	3648	0,80	300,68	**	36,8		124 103 154 133	266 546 486 546	0515/12042
					6,6	3183	0,90	263,10	**	36,8				0512/16049
					7,7	2736	1,05	224,32	**	36,8				0512/18047
					9,0	2334	1,20	193,30	16,4	36,8				0512/20045
					11	2012	1,40	165,68	24,3	36,8				0510/28054
9,8	12	20	2144	1,10	12	1787	1,30	97,66	28,1	36,8	ASA 86A 70 113M6	131	262	0810/13133
11	14	23	1843	1,55	14	1536	1,85	83,52	31,3	36,8	ASA 86A IAK112	102	546	0812/12105
13	15	25	1681	1,70	15	1401	2,00	76,36	32,8	36,8	ARA 86A 70 113M6	161	486	0812B13104
14	17	28	1490	1,90	17	1242	2,30	67,61	31,9	36,8	ARA 86A IAK112	132	546	0815B12085
15	18	30	1420	1,65	18	1183	1,95	97,66	31,5	36,8	ASA 86A 70 101L4	123	262	0810/13133
17	21	35	1214	2,35	21	1012	2,80	83,52	30,2	36,8	ASA 86A IAK100	102	546	0812/12105
19	23	38	1112	2,55	23	926	3,05	76,36	29,5	36,8	ARA 86A 70 101L4	153	486	0812B13104
21	26	43	982	2,90	26	818	3,45	67,61	28,5	36,8	ARA 86A IAK100	132	546	0815B12085
11	13	22	1945	0,80	13	1621	0,95	88,76	**	24,5	ASA 76A 70 113M6	89	262	0710/12116
12	14	24	1781	0,85	14	1484	1,05	81,22	1,8	24,5	ASA 76A IAK112	60	546	0710/13115
14	17	27	1534	1,00	17	1278	1,20	69,63	12,7	24,5	ARA 76A 70 113M6	105	486	0712/12091
											ARA 76A IAK112	76	546	


$P_N = 2,2 \text{ kW} / 3,0 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 2,2 - 2,6 - 4,4 kW					60 Hz 2,2 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
15	18	30	1420	0,95	18	1183	1,10	97,66	15,0	24,5	ASA 76A 70 101L4 ASA 76A IAK100 ARA 76A 70 101L4 ARA 76A IAK100	81	262	0710/11117
16	20	33	1289	1,20	20	1074	1,40	88,76	16,6	24,5		60	546	0710/12116
18	21	36	1180	1,30	21	984	1,55	81,22	17,2	24,5		97	486	0710/13115
21	25	42	1010	1,50	25	842	1,80	69,63	18,0	24,5		76	546	0712/12091
23	27	46	926	1,65	27	771	1,95	63,57	18,4	24,5				0712/13090
26	31	52	811	1,85	31	676	2,25	55,86	18,8	24,5				0715/12073
29	35	58	727	2,10	35	606	2,50	49,93	18,6	24,5				0712/16087
33	40	67	631	2,40	40	526	2,90	43,36	17,9	24,5				0712/18085
38	46	76	554	2,75	46	462	3,25	38,11	17,2	24,5	ASA 66A 70 101L4 ASA 66A IAK100 ARA 66A 70 101L4 ARA 66A IAK100			0712B20083
					21	995	0,85	81,89	**	20,3				0610/11094
					23	898	0,90	74,27	**	20,3				0610/12093
21	26	43	986	0,85	26	822	1,00	67,82	**	20,3				0610/13092
25	30	50	837	1,00	30	698	1,15	57,50	7,9	20,3				0612/12072
28	33	55	761	1,10	33	634	1,30	52,34	10,1	20,3		58	262	0612/13071
31	37	62	673	1,20	37	561	1,45	46,32	11,7	20,3		37	546	0615/12058
36	43	71	592	1,40	43	493	1,65	40,73	12,2	20,3		66	486	0612/16068
41	49	82	511	1,60	49	426	1,90	35,14	12,7	20,3		45	546	0612/18066
47	57	94	446	1,80	57	372	2,20	30,67	13,0	20,3				0612B20064
56	67	112	374	2,15	67	312	2,60	25,72	13,3	20,3				0615/19051
65	78	129	325	2,50	78	271	3,00	22,36	13,4	20,2	ASA 66S 70 101L4 ASA 66S IAK100 ARA 66S 70 101L4 ARA 66S IAK100			0615/21049
74	89	148	285	2,85	89	237	3,40	19,58	13,3	19,4				0615/23047
89	107	178	236	3,40	107	197	4,10	16,22	12,6	18,4				0615/26044
101	121	201	209	3,05	121	174	3,65	14,36	12,1	17,7		58	262	0615/19051
116	139	232	181	3,50	139	151	4,15	12,48	11,6	17,0		37	546	0615/21049
132	159	264	159	3,95	159	132	4,75	10,93	11,2	16,3		66	486	0615/23047
160	192	319	132	4,70	192	110	5,65	9,05	10,5	15,4	ASA 56A 70 101L4 ASA 56A IAK100 ARA 56A 70 101L4 ARA 56A IAK100	45	546	0615/26044
191	229	382	110	5,55	229	92	6,65	7,56	10,0	14,6				0615/29041
227	273	455	92	6,45	273	77	7,75	6,35	9,4	13,8				0615/32038
					40	526	0,80	43,36	0,8	11,6				0512/12053
					44	476	0,85	39,27	5,5	11,6				0512/13052
42	51	84	499	0,85	51	416	1,00	34,36	7,8	11,6		44	260	0515/12042
48	58	96	437	0,95	58	364	1,10	30,07	8,2	11,6		23	546	0512/16049
56	68	113	373	1,10	68	310	1,30	25,64	8,0	11,6		49	486	0512/18047
65	79	131	321	1,25	79	268	1,50	22,09	7,7	11,6		28	546	0512/20045
76	92	153	275	1,50	92	229	1,75	18,94	7,4	11,6				0510/28054
90	107	179	235	1,75	107	196	2,05	16,15	7,1	11,5	ASA 56S 70 101L4 ASA 56S IAK100 ARA 56S 70 101L4 ARA 56S IAK100			0510/31051
104	125	209	202	2,00	125	168	2,40	13,86	6,8	11,0				0510/34048
122	146	244	172	1,65	146	144	1,95	11,84	6,5	10,5		44	260	0512/20045
142	171	285	148	1,90	171	123	2,25	10,15	6,2	10,1		23	546	0510/28054
167	200	334	126	2,20	200	105	2,65	8,66	5,9	9,7		49	486	0510/31051
195	233	389	108	2,50	233	90	3,00	7,43	5,7	9,3		28	546	0510/34048
226	271	452	93	2,85	271	78	3,45	6,40	5,4	8,9				0510/37045


$P_N = 3,0 \text{ kW} / 4,0 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 3,0 - 3,6 - 6,0 kW					60 Hz 3,0 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)		   		m kg		ZT Code
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN					
1,6	2,0	3,3	16248	0,90	2,0	13540	1,05	880,24	37,5	150,0	FSA 137C 70 101LA4 FSA 137C IAK100 FRA 137C 70 101LA4 FRA 137C IAK100	512 487 660 635	268 546 486 546	0810/13133 0812/12105 0812B13104 0815B12085 0817/12071 0817/13070 0812B20097 0815/19079 0815/21077 0815/23075	
1,9	2,3	3,8	13599	1,05	2,3	11332	1,25	752,84	71,3	150,0					
2,1	2,5	4,2	12253	1,15	2,5	10211	1,40	688,31	81,9	150,0					
2,4	2,8	4,7	10634	1,35	2,8	8861	1,60	609,44	91,8	150,0					
2,8	3,4	5,7	9040	1,55	3,4	7533	1,90	509,06	95,6	150,0					
3,1	3,7	6,2	8098	1,75	3,7	6748	2,10	463,29	97,1	150,0					
3,5	4,2	6,9	7098	2,00	4,2	5915	2,40	417,29	98,5	150,0					
4,0	4,8	8,1	6134	2,30	4,8	5112	2,75	357,74	99,6	150,0					
4,6	5,5	9,2	5246	2,70	5,5	4372	3,25	315,48	100,5	150,0					
5,2	6,2	10	4564	3,10	6,2	3803	3,70	280,56	101,1	150,0					
2,8	3,4	5,7	10232	0,80	3,4	8527	0,95	337,46	**	66,0	FSA 131C 70 133S6 FSA 131C IAK132 FRA 131C 70 133S6 FRA 131C IAK132	345 315 425 395	268 546 486 546	0812B13104 0815B12085	
3,2	3,9	6,4	8953	0,90	3,9	7461	1,10	298,79	32,7	66,0					
3,3	4,0	6,7	8682	0,95	4,0	7235	1,15	431,55	38,1	66,0	FSA 131C 70 101LA4 FSA 131C IAK100 FRA 131C 70 101LA4 FRA 131C IAK100	336 311 416 391	268 546 486 546	0810/13133 0812/12105 0812B13104 0815B12085 0817/12071 0817/13070 0812B20097 0815/19079 0815/21077 0815/23075	
3,9	4,7	7,8	7346	1,10	4,7	6122	1,35	369,09	56,0	66,0					
4,3	5,1	8,6	6663	1,25	5,1	5552	1,45	337,46	58,9	66,0					
4,8	5,8	9,7	5969	1,35	5,8	4974	1,65	298,79	57,6	66,0					
5,8	6,9	12	4940	1,65	6,9	4116	1,95	249,58	55,2	66,0					
6,4	7,6	13	4477	1,80	7,6	3730	2,15	227,13	54,0	66,0					
7,1	8,5	14	4035	2,00	8,5	3363	2,40	204,58	52,7	66,0					
8,2	9,9	17	3494	2,30	9,9	2912	2,75	175,39	50,8	66,0					
9,3	11	19	3081	2,60	11	2567	3,15	154,67	49,2	66,0					
11	13	21	2729	2,95	13	2274	3,55	137,55	47,6	66,0					
					4,6	6283	0,80	378,40	**	46,5	FSA 111C 70 101LA4 FSA 111C IAK100 FRA 111C 70 101LA4 FRA 111C IAK100	227 202 288 263	268 546 486 546	0712/12091 0712/13090 0715/12073 0712/16087 0712/18085 0712B20083 0715/19066 0715/21064 0715/23062 0715/26059 0715/29056 0715/32053	
					5,0	5685	0,90	345,45	**	46,5					
4,8	5,7	9,5	5969	0,85	5,7	4974	1,05	303,55	**	46,5					
5,3	6,4	11	5406	0,95	6,4	4505	1,15	271,33	**	46,5					
6,1	7,4	12	4697	1,10	7,4	3914	1,30	235,63	11,8	46,5					
7,0	8,4	14	4093	1,25	8,4	3411	1,50	207,08	28,1	46,5					
8,3	10	17	3452	1,45	10	2877	1,75	173,33	37,2	46,5					
9,5	11	19	3016	1,70	11	2513	2,00	152,07	41,6	46,5					
11	13	22	2678	1,90	13	2231	2,25	134,51	44,4	46,5					
13	15	26	2238	2,25	15	1865	2,70	113,23	42,5	46,5					
15	18	30	1910	2,65	18	1592	3,15	96,36	40,8	46,5	ASA 86C 70 101LA4 ASA 86C IAK100 ARA 86C 70 101LA4 ARA 86C IAK100	128 103 158 133	266 546 486 546	0512/18047 0512/20045 0510/28054	
18	21	35	1637	3,10	21	1364	3,70	82,65	39,1	46,5					
					7,7	3730	0,80	224,32	**	36,8					
					9,0	3183	0,90	193,30	**	36,8	ASA 86A 70 101LA4 ASA 86A IAK100 ARA 86A 70 101LA4 ARA 86A IAK100	127 102 157 132	262 546 486 546	0810/13133 0812/12105 0812B13104 0815B12085 0817/12071 0817/13070 0812B20097	
8,7	11	17	3293	0,90	11	2744	1,05	165,68	**	36,8					
15	18	30	1936	1,20	18	1613	1,45	97,66	30,3	36,8	ASA 86A 70 101LA4 ASA 86A IAK100 ARA 86A 70 101LA4 ARA 86A IAK100	127 102 157 132	262 546 486 546	0810/13133 0812/12105 0812B13104 0815B12085 0817/12071 0817/13070 0812B20097	
17	21	35	1656	1,70	21	1380	2,05	83,52	29,2	36,8					
19	23	38	1516	1,85	23	1263	2,25	76,36	28,6	36,8					
21	26	43	1339	2,10	26	1116	2,55	67,61	27,7	36,8					
26	31	51	1119	2,55	31	933	3,05	56,48	26,4	36,8					
28	34	56	1020	2,75	34	850	3,30	51,40	25,7	36,8					
31	38	62	918	3,05	38	765	3,70	46,30	25,0	36,6					















$P_N = 3,0 \text{ kW} / 4,0 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 3,0 - 3,6 - 6,0 kW					60 Hz 3,0 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
16	20	33	1758	0,90	18	1613	0,80	97,66	**	24,5	ASA 76A 70 101LA4 ASA 76A IAK100 ARA 76A 70 101LA4 ARA 76A IAK100	85 60 101 76	262 546 486 546	0710/11117
18	21	36	1610	0,95	20	1465	1,05	88,76	4,3	24,5				0710/12116
21	25	42	1377	1,10	21	1341	1,15	81,22	10,7	24,5				0710/13115
23	27	46	1262	1,20	25	1148	1,35	69,63	15,7	24,5				0712/12091
26	31	52	1106	1,40	27	1052	1,45	63,57	16,8	24,5				0712/13090
29	35	58	991	1,55	31	922	1,65	55,86	17,6	24,5				0715/12073
33	40	67	860	1,75	35	826	1,85	49,93	17,9	24,5				0712/16087
38	46	76	756	2,00	40	717	2,1	43,36	17,3	24,5				0712/18085
45	54	91	632	2,40	46	630	2,4	38,11	16,7	24,4				0712B20083
52	62	103	555	2,75	54	527	2,85	31,90	16,0	23,4				0715/19066
58	70	117	491	3,10	62	463	3,25	27,98	15,4	22,6				0715/21064
					70	409	3,70	24,75	14,9	21,8				0715/23062
28	33	55	1038	0,80	30	951	0,85	57,50	**	20,3	ASA 66A 70 101LA4 ASA 66A IAK100 ARA 66A 70 101LA4 ARA 66A IAK100	62 37 70 45	262 546 486 546	0612/12072
31	37	62	918	0,90	33	865	0,95	52,34	**	20,3				0612/13071
36	43	71	807	1,00	37	765	1,05	46,32	3,9	20,3				0615/12058
41	49	82	697	1,15	43	673	1,20	40,73	8,9	20,3				0612/16068
47	57	94	608	1,35	49	581	1,40	35,14	11,5	20,3				0612/18066
56	67	112	510	1,60	57	507	1,60	30,67	12,1	20,3				0612B20064
65	78	129	443	1,85	67	425	1,90	25,72	12,7	20,3				0615/19051
74	89	148	388	2,10	78	370	2,20	22,36	13,0	19,6				0615/21049
89	107	178	322	2,50	89	324	2,50	19,58	13,0	18,9				0615/23047
					107	268	3,00	16,22	12,3	18,0				0615/26044
101	121	201	285	2,25	121	237	2,70	14,36	11,9	17,3	ASA 66S 70 101LA4 ASA 66S IAK100 ARA 66S 70 101LA4 ARA 66S IAK100	62 37 70 45	262 546 486 546	0615/19051
116	139	232	247	2,55	139	206	3,05	12,48	11,4	16,6				0615/21049
132	159	264	217	2,90	159	181	3,45	10,93	11,0	16,0				0615/23047
160	192	319	180	3,45	192	150	4,15	9,05	10,4	15,2				0615/26044
191	229	382	150	4,05	229	125	4,85	7,56	9,8	14,4				0615/29041
227	273	455	126	4,75	273	105	5,70	6,35	9,3	13,6				0615/32038
56	68	*113	508	0,80	58	496	0,85	30,07	4,3	11,6	ASA 56A 70 101LA4 ASA 56A IAK100 ARA 56A 70 101LA4 ARA 56A IAK100	48 23 53 28	260 546 486 546	0512/16049
65	79	*131	438	0,95	68	423	0,95	25,64	7,5	11,6				0512/18047
76	92	*153	375	1,10	79	365	1,10	22,09	7,3	11,6				0512/20045
90	107	*179	320	1,25	92	313	1,30	18,94	7,1	11,3				0510/28054
104	125	*209	275	1,50	107	267	1,50	16,15	6,8	10,9				0510/31051
					125	229	1,75	13,86	6,6	10,6				0510/34048
122	146	*244	235	1,20	146	196	1,45	11,84	6,3	10,1	ASA 56S 70 101LA4 ASA 56S IAK100 ARA 56S 70 101LA4 ARA 56S IAK100	48 23 53 28	260 546 486 546	0512/20045
142	171	*285	201	1,40	171	168	1,65	10,15	6,0	9,7				0510/28054
167	200	*334	172	1,60	200	143	1,95	8,66	5,8	9,4				0510/31051
195	233	*389	147	1,85	233	123	2,20	7,43	5,6	9,0				0510/34048
226	271	*452	127	2,10	271	106	2,55	6,40	5,3	8,7				0510/37045


$P_N = 4,0 \text{ kW} / 5,5 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 4,0 - 4,8 - 8,0 kW					60 Hz 4,0 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
1,9	2,3	3,8	18318	0,80	2,0	18239	0,80	880,24	**	150,0	FSA 137C 70 113M4 FSA 137C IAK112 FRA 137C 70 113M4 FRA 137C IAK112	520	268	0810/13133
2,1	2,5	4,2	16540	0,85	2,3	15265	0,95	752,84	**	150,0		487	546	0812/12105
2,4	2,8	4,7	14384	1,00	2,5	13783	1,05	688,31	31,0	150,0		668	486	0812B13104
2,8	3,4	5,7	12253	1,15	2,8	11986	1,20	609,44	63,7	150,0		635	546	0815B12085
3,1	3,7	6,2	10999	1,30	3,4	10211	1,40	509,06	81,9	150,0				0817/12071
3,5	4,2	6,9	9682	1,45	3,7	9166	1,55	463,29	89,8	150,0				0817/13070
4,0	4,8	8,1	8385	1,70	4,2	8069	1,75	417,29	94,4	150,0				0812B20097
4,6	5,5	9,2	7216	1,95	4,8	6988	2,05	357,74	96,6	150,0				0815/19079
5,2	6,2	10	6305	2,25	5,5	6014	2,35	315,48	98,3	150,0				0815/21077
6,1	7,3	12	5286	2,65	6,2	5254	2,70	280,56	99,4	150,0				0815/23075
5,7	6,8	11	6702	2,10	7,3	4405	3,20	238,26	100,5	150,0	FSA 137A 70 133M6 FSA 137A IAK132 FRA 137A 70 133M6 FRA 137A IAK132	505	264	1317/12126
6,2	7,5	12	6161	2,30	6,8	5585	2,55	169,39	99,0	150,0		465	546	1317/13125
7,0	8,3	14	5457	2,60	7,5	5134	2,75	155,12	99,6	150,0		653	486	1325/10086
7,7	9,3	16	4961	2,85	8,3	4548	3,10	138,74	100,3	150,0		613	546	1325/11085
8,5	10	17	4494	3,15	9,3	4134	3,40	124,66	100,8	150,0				1325/12084
3,9	4,7	7,8	9795	0,85	4,0	9646	0,85	431,55	**	66,0	FSA 131C 70 113M4 FSA 131C IAK112 FRA 131C 70 113M4 FRA 131C IAK112	344	268	0810/13133
4,3	5,1	8,6	8884	0,95	4,7	8162	1,00	369,09	**	66,0		311	546	0812/12105
4,8	5,8	9,7	7958	1,05	5,1	7403	1,10	337,46	34,2	66,0		424	486	0812B13104
5,8	6,9	12	6586	1,25	5,8	6632	1,25	298,79	48,9	66,0		391	546	0815B12085
6,4	7,6	13	5969	1,35	6,9	5489	1,50	249,58	52,3	66,0				0817/12071
7,1	8,5	14	5380	1,50	7,6	4974	1,65	227,13	51,3	66,0				0817/13070
8,2	9,9	17	4659	1,75	8,5	4484	1,80	204,58	50,3	66,0				0812B20097
9,3	11	19	4108	1,95	9,9	3882	2,10	175,39	48,7	66,0				0815/19079
11	13	21	3638	2,20	11	3423	2,35	154,67	47,4	66,0				0815/21077
12	14	23	3293	2,25	13	3032	2,65	137,55	46,1	66,0				0815/23075
13	15	25	3008	2,70	14	2744	2,70	83,05	44,9	66,0	FSA 131A 70 133M6 FSA 131A IAK132 FRA 131A 70 133M6 FRA 131A IAK132	329	264	1317/12126
14	17	28	2690	3,00	15	2507	3,20	76,05	43,9	65,3		289	546	1317/13125
					17	2242	3,60	68,02	42,7	63,4		409	486	1325/10086
6,1	7,4	12	6262	0,80	5,7	6632	0,80	303,55	**	46,5	FSA 111C 70 113M4 FSA 111C IAK112 FRA 111C 70 113M4 FRA 111C IAK112	235	268	0715/12073
7,0	8,4	14	5457	0,95	6,4	6006	0,85	271,33	**	46,5		202	546	0712/16087
8,3	10	17	4602	1,10	7,4	5219	1,00	235,63	**	46,5		296	486	0712/18085
9,7	12	20	3938	1,05	8,4	4548	1,10	207,08	**	46,5		263	546	0712B20083
11	13	22	3505	1,45	10	3835	1,35	173,33	15,7	46,5	FSA 111A 70 133M6 FSA 111A IAK132 FRA 111A 70 133M6 FRA 111A IAK132	236	264	1112B13153
13	16	26	2938	1,75	12	3282	1,25	99,06	30,7	46,5		196	546	1115B12126
14	17	28	2690	1,90	13	2920	1,75	88,38	36,6	46,5		297	486	1117/12106
16	19	32	2403	2,10	16	2449	2,05	74,35	40,9	46,5		257	546	1117/13105
18	21	36	2146	2,35	17	2242	2,25	67,98	40,0	46,5				1125/10072
20	24	39	1939	2,60	19	2002	2,50	60,60	38,9	46,5				1125/11071
					21	1788	2,80	54,33	37,8	46,5				1125/12070
					24	1616	3,10	49,10	36,8	46,5				
12	14	24	3210	0,90	11	3659	0,80	165,68	**	36,8	ASA 86C 70 113M4 ASA 86C IAK112 ARA 86C 70 113M4 ARA 86C IAK112	136	266	0510/28054
14	17	28	2768	1,05	12	3121	0,90	141,33	**	36,8		103	546	0510/31051
					14	2675	1,05	121,28	**	36,8		166	486	0510/34048
					17	2307	1,25	104,48	17,2	36,8		133	546	0510/37045
15	18	30	2581	0,90	18	2151	1,10	97,66	21,4	36,8	ASA 86A 70 113M4 ASA 86A IAK112 ARA 86A 70 113M4 ARA 86A IAK112	135	262	0810/13133
17	21	35	2208	1,30	21	1840	1,55	83,52	27,3	36,8		102	546	0812/12105
19	23	38	2021	1,40	23	1684	1,70	76,36	27,4	36,8		165	486	0812B13104
21	26	43	1785	1,60	26	1488	1,90	67,61	26,6	36,8		132	546	0815B12085
26	31	51	1492	1,90	31	1243	2,30	56,48	25,5	36,8				0817/12071
28	34	56	1359	2,10	34	1133	2,50	51,40	25,0	36,6				0817/13070
31	38	62	1224	2,30	38	1020	2,75	46,30	24,3	35,6				0812B20097
36	44	73	1049	2,70	44	875	3,25	39,69	23,3	34,2				0815/19079


$P_N = 4,0 \text{ kW} / 5,5 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 4,0 - 4,8 - 8,0 kW					60 Hz 4,0 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)				m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN					
					20	1953	0,80	88,76	**	24,5			93 60 109 76	262 546 486 546	0710/12116
					21	1788	0,85	81,22	**	24,5					0710/13115
21	25	42	1837	0,85	25	1530	1,00	69,63	**	24,5					0712/12091
23	27	46	1683	0,90	27	1402	1,10	63,57	8,3	24,5					0712/13090
26	31	52	1475	1,05	31	1229	1,25	55,86	13,9	24,5					0715/12073
29	35	58	1322	1,15	35	1101	1,40	49,93	16,4	24,5					0712/16087
33	40	67	1147	1,35	40	956	1,60	43,36	16,5	24,1					0712/18085
38	46	76	1008	1,50	46	840	1,80	38,11	16,0	23,4					0712B20083
45	54	91	843	1,80	54	703	2,15	31,90	15,4	22,5					0715/19066
52	62	103	740	2,05	62	617	2,45	27,98	14,9	21,8					0715/21064
58	70	117	654	2,30	70	545	2,80	24,75	14,5	21,2			93 60 109 76	262 546 486 546	0715/23062
69	83	139	550	2,75	83	459	3,30	20,84	13,8	20,2					0715/26059
82	98	163	469	3,25	98	391	3,85	17,73	13,3	19,4					0715/29056
95	114	190	402	3,75	114	335	4,50	15,21	12,7	18,6					0715/32053
103	123	205	372	3,05	123	310	3,65	14,08	12,4	18,1			93 60 109 76	262 546 486 546	0715/23062
122	146	244	313	3,60	146	261	4,30	11,85	11,8	17,3					0715/26059
143	172	287	267	4,15	172	222	5,00	10,08	11,3	16,5					0715/29056
167	201	334	229	4,80	201	191	5,75	8,65	10,8	15,8					0715/32053
194	232	387	197	5,50	232	164	6,60	7,46	10,3	15,1					0715/35050
224	269	447	171	6,25	269	142	7,50	6,46	9,9	14,5					0715/38047
					37	1020	0,80	46,32	**	20,3			70 37 78 45	262 546 486 546	0615/12058
					43	897	0,90	40,73	**	20,3					0612/16068
41	49	82	929	0,90	49	775	1,05	35,14	3,0	20,3					0612/18066
47	57	94	811	1,00	57	676	1,20	30,67	8,7	20,2					0612B20064
56	67	112	680	1,20	67	566	1,45	25,72	11,7	19,5					0615/19051
65	78	129	591	1,40	78	493	1,65	22,36	12,2	18,9					0615/21049
74	89	148	518	1,55	89	431	1,90	19,58	12,6	18,3					0615/23047
89	107	178	429	1,90	107	357	2,25	16,22	12,0	17,4					0615/26044
107	128	213	358	2,25	128	298	2,70	13,55	11,4	16,6					0615/29041
116	139	232	330	1,95	139	275	2,30	12,48	11,1	16,2			70 37 78 45	262 546 486 546	0615/21049
132	159	264	289	2,20	159	241	2,60	10,93	10,7	15,6					0615/23047
160	192	319	239	2,60	192	199	3,10	9,05	10,2	14,8					0615/26044
191	229	382	200	3,05	229	167	3,65	7,56	9,7	14,1					0615/29041
227	273	455	168	3,55	273	140	4,25	6,35	9,2	13,4					0615/32038
					79	487	0,85	22,09	4,9	10,7			56 23 61 28	260 546 486 546	0512/20045
76	92	*153	501	0,80	92	417	1,00	18,94	6,6	10,5					0510/28054
90	107	*179	427	0,95	107	356	1,15	16,15	6,5	10,3					0510/31051
104	125	*209	367	1,10	125	306	1,35	13,86	6,3	10,0					0510/34048
122	146	*244	313	0,90	146	261	1,10	11,84	6,0	9,6					0512/20045
142	171	*285	268	1,05	171	224	1,25	10,15	5,8	9,3					0510/28054
167	200	*334	229	1,20	200	191	1,45	8,66	5,6	9,0					0510/31051
195	233	*389	196	1,40	233	164	1,65	7,43	5,4	8,7					0510/34048
226	271	*452	169	1,60	271	141	1,90	6,40	5,2	8,4					0510/37045

$P_N = 5,5 \text{ kW} / 7,5 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 5,5 - 6,6 - 11 kW					60 Hz 5,5 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
					2,9	16685	0,85	609,44	**	150,0	FSA 137C 70 133S4 FSA 137C IAK132 FRA 137C 70 133S4 FRA 137C IAK132	531	268	0815B12085
2,9	3,4	5,7	16435	0,90	3,4	13696	1,05	509,06	33,5	150,0		491	546	0817/12071
3,2	3,8	6,3	14864	0,95	3,8	12386	1,15	463,29	58,4	150,0		679	486	0817/13070
3,5	4,2	7,0	13534	1,05	4,2	11278	1,25	417,29	71,9	150,0		639	546	0812B20097
4,1	4,9	8,2	11459	1,25	4,9	9549	1,50	357,74	87,1	150,0				0815/19079
4,6	5,6	9,3	10150	1,40	5,6	8459	1,70	315,48	93,6	150,0				0815/21077
5,2	6,2	10	8905	1,60	6,2	7421	1,90	280,56	95,8	150,0				0815/23075
6,1	7,4	12	7498	1,90	7,4	6248	2,25	238,26	97,9	150,0				0815/26072
7,1	8,6	14	6349	2,25	8,6	5291	2,65	204,71	99,4	150,0				0815/29069
8,2	9,9	17	5418	2,60	9,9	4515	3,15	177,46	100,3	150,0				0815/32066
9,4	11	19	4638	3,05	11	3865	3,65	154,87	101,0	150,0	FSA 131C 70 133S4 FSA 131C IAK132 FRA 131C 70 133S4 FRA 131C IAK132	355	268	0815/35063
					5,2	10179	0,80	337,46	**	66,0		315	546	0812B13104
					5,9	8933	0,90	298,79	**	66,0		435	486	0815B12085
5,8	7,0	12	9056	0,90	7,0	7547	1,10	249,58	30,4	66,0		395	546	0817/12071
6,4	7,7	13	8207	1,00	7,7	6839	1,20	227,13	45,6	66,0				0817/13070
7,1	8,6	14	7398	1,10	8,6	6165	1,30	204,58	46,5	66,0				0812B20097
8,3	10	17	6328	1,30	10	5274	1,55	175,39	45,5	66,0				0815/19079
9,4	11	19	5588	1,45	11	4656	1,75	154,67	44,5	66,0				0815/21077
11	13	21	4955	1,65	13	4129	1,95	137,55	43,5	65,0				0815/23075
13	15	25	4202	1,95	15	3502	2,30	116,81	42,1	62,7				0815/26072
15	18	29	3622	2,25	18	3019	2,70	100,36	40,7	60,6	FSA 111C 70 133S4 FSA 111C IAK132 FRA 111C 70 133S4 FRA 111C IAK132	246	268	0815/29069
17	20	34	3126	2,60	20	2605	3,10	87,00	39,3	58,5		206	546	0815/32066
19	23	39	2736	2,95	23	2280	3,55	75,93	38,1	56,6		307	486	0815/35063
8,4	10	17	6253	0,80	8,5	6165	0,85	207,08	**	46,5		267	546	0712B20083
9,6	12	19	5471	0,95	10	5211	1,00	173,33	**	46,5				0715/19066
11	13	22	4819	1,05	12	4559	1,10	152,07	**	46,5	FSA 111A 70 133S4 FSA 111A IAK132 FRA 111A 70 133S4 FRA 111A IAK132	307	486	0715/21064
13	16	26	4072	1,25	13	4016	1,25	134,51	**	46,5		267	546	0715/23062
15	18	30	3573	1,15	16	3393	1,50	113,23	28,5	46,5				0715/26059
17	20	33	3183	1,60	18	2978	1,35	99,06	35,8	46,5		236	264	1112B13153
20	24	39	2680	1,90	20	2653	1,90	88,38	36,8	46,5		196	546	1115B12126
22	26	43	2443	2,05	24	2233	2,25	74,35	35,4	46,5	ASA 86A 70 133S4 ASA 86A IAK132 ARA 86A 70 133S4 ARA 86A IAK132	297	486	1117/12106
24	29	48	2179	2,30	26	2036	2,50	67,98	34,7	46,1		257	546	1117/13105
27	32	54	1953	2,60	29	1816	2,80	60,60	33,7	44,8				1125/10072
30	36	60	1769	2,85	32	1627	3,10	54,33	32,8	43,6				1125/11071
19	23	38	2750	1,05	36	1474	3,40	49,10	32,0	42,5				1125/12070
22	26	43	2432	1,20	23	2292	1,25	76,36	17,7	36,8	ASA 86A 70 133S4 ASA 86A IAK132 ARA 86A 70 133S4 ARA 86A IAK132	146	262	0812B13104
26	31	52	2028	1,40	26	2026	1,40	67,61	24,0	36,8		106	546	0815B12085
28	34	57	1849	1,55	31	1690	1,70	56,48	24,1	35,5		176	486	0817/12071
32	38	63	1667	1,70	34	1541	1,85	51,40	23,7	34,8		136	546	0817/13070
37	44	74	1427	2,00	38	1390	2,05	46,30	23,2	34,0				0812B20097
42	50	83	1260	2,25	44	1189	2,40	39,69	22,4	32,8				0815/19079
47	56	94	1120	2,55	50	1050	2,70	35,00	21,7	31,8				0815/21077
55	66	111	952	2,95	56	933	3,05	31,13	21,1	30,9				0815/23075
64	77	129	817	3,45	66	793	3,55	26,43	20,2	29,6				0815/26072
74	89	148	708	4,00	77	681	4,15	22,71	19,4	28,5				0815/29069
85	102	170	618	4,55	89	590	4,75	19,69	18,7	27,4				0815/32066
97	116	194	542	5,20	102	515	5,45	17,18	18,0	26,4				0815/35063
					116	452	6,20	15,07	17,3	25,4				0815/38060



$P_N = 5,5 \text{ kW} / 7,5 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 5,5 - 6,6 - 11 kW					60 Hz 5,5 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
29	35	59	1799	0,85	28	1903	0,80	63,57	**	23,2	ASA 76A 70 133S4 ASA 76A IAK132 ARA 76A 70 133S4 ARA 76A IAK132	104 64 120 80	262 546 486 546	0712/13090
					31	1677	0,90	55,86	**	23,0				0715/12073
					35	1499	1,05	49,93	**	22,7				0712/16087
					40	1299	1,20	43,36	12,1	22,3				0712/18085
					46	1143	1,35	38,11	15,0	21,8				0712B20083
					55	956	1,60	31,90	14,5	21,2				0715/19066
					63	839	1,80	27,98	14,2	20,6				0715/21064
					71	742	2,05	24,75	13,8	20,1				0715/23062
					84	624	2,45	20,84	13,3	19,4				0715/26059
					99	532	2,85	17,73	12,8	18,6				0715/29056
					115	456	3,30	15,21	12,3	18,0				0715/32053
104	125	207	507	2,25	125	422	2,70	14,08	12,0	17,5	ASA 76S 70 133S4 ASA 76S IAK132 ARA 76S 70 133S4 ARA 76S IAK132	104 64 120 80	262 546 486 546	0715/23062
					148	355	3,15	11,85	11,4	16,7				0715/26059
					174	302	3,70	10,08	10,9	16,0				0715/29056
					203	259	4,25	8,65	10,5	15,4				0715/32053
					235	224	4,85	7,46	10,1	14,8				0715/35050
					271	194	5,50	6,46	9,7	14,2				0715/38047
57	68	114	925	0,90	50	1055	0,80	35,14	**	19,0	ASA 66A 70 133S4 ASA 66A IAK132 ARA 66A 70 133S4 ARA 66A IAK132	82 41 90 49	262 546 486 546	0612/18066
					57	920	0,90	30,67	**	18,7				0612B20064
					68	771	1,05	25,72	3,4	18,2				0615/19051
					78	670	1,20	22,36	8,9	17,8				0615/21049
					90	587	1,40	19,58	11,4	17,3				0615/23047
102	122	203	516	1,25	108	486	1,65	16,22	11,5	16,6	ASA 66S 70 133S4 ASA 66S IAK132 ARA 66S 70 133S4 ARA 66S IAK132	82 41 90 49	262 546 486 546	0615/26044
					122	430	1,50	14,36	11,0	16,0				0615/19051
					140	374	1,70	12,48	10,7	15,5				0615/21049
					160	328	1,90	10,93	10,3	15,0				0615/23047
					194	271	2,30	9,05	9,9	14,4				0615/26044
					232	227	2,70	7,56	9,4	13,7				0615/29041
					276	190	3,15	6,35	9,0	13,1				0615/32038


P_N = 7,5 kW / 10 HP

50 - 60 - 100 Hz 7,5 - 9,0 - 15 kW					60 Hz 7,5 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)			m kg		ZT Code
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN				
					3,8	17615	0,80	463,29	**	150,0	FSA 137C 70 133M4 FSA 137C IAK132 FRA 137C 70 133M4 FRA 137C IAK132	541 491 689 639	268 546 486 546	0812B13104
					4,2	15570	0,90	417,29	**	150,0				0815B12085
4,1	4,9	8,1	15852	0,90	4,9	13210	1,10	357,74	44,7	150,0				0817/12071
4,6	5,5	9,2	14071	1,00	5,5	11726	1,20	315,48	66,9	150,0				0817/13070
5,2	6,2	10	12371	1,15	6,2	10309	1,40	280,56	81,0	150,0				0812B20097
6,1	7,3	12	10459	1,35	7,3	8716	1,65	238,26	92,7	150,0				0815/19079
7,1	8,5	14	8894	1,60	8,5	7412	1,90	204,71	95,8	150,0				0815/21077
8,2	9,8	16	7622	1,85	9,8	6352	2,25	177,46	97,8	150,0				0815/23075
9,4	11	19	6567	2,15	11	5472	2,60	154,87	99,1	150,0				0815/26072
11	13	21	5685	2,50	13	4738	3,00	135,85	100,1	150,0				0815/29069
13	15	25	4691	3,00	15	3909	3,60	114,72	101,0	150,0				0815/32066
8,6	10	17	8328	1,70	10	6940	2,05	169,39	96,7	150,0	FSA 137A 70 133M4 FSA 137A IAK132 FRA 137A 70 133M4 FRA 137A IAK132	515 465 663 613	264 546 486 546	0815/35063
9,4	11	19	7620	1,85	11	6350	2,25	155,12	97,8	150,0				0815/38060
11	13	21	6821	2,10	13	5685	2,50	138,74	98,8	150,0				0815/29069
12	14	23	6122	2,30	14	5101	2,75	124,66	99,6	150,0				0815/32066
13	16	26	5552	2,55	16	4627	3,05	112,93	100,2	150,0				0815/35063
7,1	8,5	14	10088	0,80	7,0	10291	0,80	249,58	**	64,0	FSA 131C 70 133M4 FSA 131C IAK132 FRA 131C 70 133M4 FRA 131C IAK132	365 315 445 395	268 546 486 546	0815/38060
8,3	10	17	8630	0,95	7,7	9326	0,90	227,13	**	63,8				0815/42056
9,4	11	19	7620	1,05	8,5	8407	1,00	204,58	**	63,4				0815/46052
11	13	21	6757	1,20	10	7191	1,15	175,39	39,0	62,5				0712/18085
13	15	25	5730	1,40	11	6350	1,30	154,67	40,7	61,6				0712B20083
15	17	29	4940	1,65	13	5631	1,45	137,55	40,2	60,6				0715/19066
17	20	33	4289	1,90	15	4775	1,70	116,81	39,3	59,0				0715/21064
18	21	35	4093	1,80	17	4116	1,95	100,36	38,3	57,4				0715/23062
19	23	38	3750	2,15	20	3574	2,25	87,00	37,4	55,8				0715/26059
21	26	43	3347	2,40	21	3411	2,20	83,05	37,0	55,2				0715/29056
24	29	48	3009	2,70	23	3125	2,60	76,05	36,4	54,2	FSA 131A 70 133M4 FSA 131A IAK132 FRA 131A 70 133M4 FRA 131A IAK132	339 289 419 369	264 546 486 546	0715/32053
26	32	53	2723	2,95	26	2789	2,90	68,02	35,5	52,8				0715/23062
					29	2508	3,20	61,12	34,6	51,6				0715/26059
					32	2269	3,55	55,36	33,8	50,3				0715/29056
11	13	22	6632	0,80	12	6217	0,85	152,07	**	46,5	FSA 111C 70 133M4 FSA 111C IAK132 FRA 111C 70 133M4 FRA 111C IAK132	256 206 317 267	268 546 486 546	0715/32053
13	15	26	5596	0,90	13	5527	0,95	134,51	**	46,5				0715/35050
15	18	30	4743	1,10	15	4663	1,10	113,23	**	46,5				0715/38047
15	18	29	4872	0,85	18	3953	1,30	96,36	9,2	46,5	FSA 111A 70 133M4 FSA 111A IAK132 FRA 111A 70 133M4 FRA 111A IAK132	246 196 307 257	264 546 486 546	0715/42043
17	20	33	4341	1,15	18	4060	1,00	99,06	**	46,5				0615/19051
20	24	39	3654	1,40	20	3617	1,40	88,38	23,1	45,8				0615/21049
21	26	43	3347	1,50	24	3045	1,65	74,35	33,4	44,5				0615/23047
24	29	48	2984	1,70	26	2789	1,80	67,98	32,8	43,7				0615/26044
27	32	54	2673	1,90	29	2487	2,05	60,60	32,1	42,7				0615/19051
30	36	59	2420	2,10	32	2227	2,25	54,33	31,4	41,7				0615/21049
36	43	71	2012	2,50	36	2016	2,50	49,10	30,7	40,8				0615/23047
42	50	84	1709	2,95	43	1677	3,00	40,88	29,4	39,1				0615/26044
					50	1425	3,55	34,72	28,2	37,6				0615/29041


$P_N = 7,5 \text{ kW} / 10 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 7,5 - 9,0 - 15 kW					60 Hz 7,5 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)				m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN					
22	26	43	3331	0,85	23	3125	0,90	76,36	**	34,2	ASA 86A 70 133M4 ASA 86A IAK132 ARA 86A 70 133M4 ARA 86A IAK132	156 106 186 136	262 546 486 546		0812B13104
26	31	52	2776	1,05	26	2776	1,05	67,61	**	33,8					0815B12085
28	34	57	2531	1,15	31	2313	1,25	56,48	17,0	33,0					0817/12071
31	38	63	2281	1,25	34	2109	1,35	51,40	22,1	32,6					0817/13070
37	44	73	1952	1,45	38	1901	1,50	46,30	21,7	32,0					0812B20097
42	50	83	1722	1,65	44	1626	1,75	39,69	21,1	31,1					0815/19079
47	56	94	1534	1,85	50	1435	2,00	35,00	20,6	30,3					0815/21077
55	66	110	1302	2,20	56	1278	2,20	31,13	20,2	29,6					0815/23075
64	77	128	1117	2,55	66	1085	2,60	26,43	19,4	28,5					0815/26072
74	89	148	969	2,90	77	931	3,05	22,71	18,8	27,5					0815/29069
85	102	169	846	3,35	89	808	3,50	19,69	18,1	26,5	ASA 86S 70 133M4 ASA 86S IAK132 ARA 86S 70 133M4 ARA 86S IAK132	156 106 186 136	262 546 486 546		0815/32066
97	116	193	742	3,80	102	705	4,00	17,18	17,5	25,6					0815/35063
105	126	210	682	3,35	102	705	4,00	17,18	17,5	25,6					0815/38060
121	145	242	591	3,85	116	619	4,55	15,07	16,9	24,8					0815/29069
139	167	278	516	4,25	126	568	4,05	13,86	16,4	24,1					0815/32066
158	190	317	453	4,65	145	493	4,60	12,01	15,8	23,2					0815/35063
187	225	375	382	5,15	167	430	5,10	10,48	15,2	22,3	ASA 76A 70 133M4 ASA 76A IAK132 ARA 76A 70 133M4 ARA 76A IAK132	114 64 130 80	262 546 486 546		0815/38060
221	265	442	324	5,70	190	377	5,55	9,20	14,7	21,5					0815/42056
38	46	76	1875	0,85	225	319	6,20	7,77	14,0	20,5					0815/46052
46	55	91	1571	1,00	265	270	6,80	6,58	13,3	19,5					0712/18085
52	62	104	1377	1,10	40	1776	0,85	43,36	**	20,0					0712B20083
59	71	118	1218	1,25	46	1563	1,00	38,11	**	19,8					0715/19066
70	84	140	1026	1,50	55	1309	1,15	31,90	11,8	19,5	ASA 76S 70 133M4 ASA 76S IAK132 ARA 76S 70 133M4 ARA 76S IAK132	114 64 130 80	262 546 486 546		0715/21064
82	99	164	872	1,75	62	1148	1,35	27,98	13,1	19,2					0715/23062
96	115	191	748	2,05	71	1015	1,50	24,75	12,9	18,8					0715/26059
103	124	207	693	1,65	84	855	1,80	20,84	12,5	18,3					0715/29056
123	147	246	583	1,95	99	727	2,10	17,73	12,1	17,7					0715/32053
144	173	289	496	2,25	115	624	2,45	15,21	11,8	17,2					0715/23062
168	202	336	426	2,60	124	577	2,00	14,08	11,4	16,7	ASA 66A 70 133M4 ASA 66A IAK132 ARA 66A 70 133M4 ARA 66A IAK132	92 41 100 49	262 546 486 546		0715/26059
195	234	390	367	2,95	147	486	2,30	11,85	11,0	16,1					0715/29056
225	270	451	318	3,40	173	414	2,70	10,08	10,6	15,5					0715/32053
272	327	544	263	3,90	202	355	3,10	8,65	10,2	14,9					0715/35050
74	89	*149	964	0,85	234	306	3,55	7,46	9,8	14,4					0715/38047
90	108	*179	798	1,05	270	265	4,05	6,46	9,4	13,8					0715/42043
101	122	*203	707	0,90	327	219	4,65	5,35	9,0	13,1	ASA 66S 70 133M4 ASA 66S IAK132 ARA 66S 70 133M4 ARA 66S IAK132	92 41 100 49	262 546 486 546		0615/19051
117	140	*233	614	1,05	68	1055	0,80	25,72	**	16,6					0615/21049
133	160	*266	538	1,20	78	917	0,90	22,36	**	16,3					0615/23047
161	193	*321	446	1,40	89	803	1,00	19,58	**	16,1					0615/26044
192	231	*385	372	1,65	108	665	1,25	16,22	9,1	15,6					0615/29041
229	275	*458	313	1,95	122	589	1,1	14,36	10,4	15,1					0615/32038


$P_N = 11 \text{ kW} / 15 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 11 - 13 - 22 kW					60 Hz 11 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
5,2	6,2	10	18406	0,80	5,6	17411	0,85	315,48	**	150,0	FSA 137C 70 161M4 FSA 137C IAK160 FRA 137C 70 161M4 FRA 137C IAK160	574	268	0815/21077
6,1	7,4	12	15627	0,90	6,2	15339	0,95	280,56	**	150,0		500	546	0815/23075
7,1	8,6	14	13343	1,05	7,4	13022	1,10	238,26	48,2	150,0		722	486	0815/26072
8,2	9,9	17	11459	1,25	8,6	11119	1,30	204,71	73,5	150,0		648	546	0815/29069
8,6	10	17	12215	1,15	9,9	9549	1,50	177,46	87,1	150,0	FSA 137A 70 161M4 FSA 137A IAK160 FRA 137A 70 161M4 FRA 137A IAK160			0815/32066
9,4	11	19	11176	1,30	10	10179	1,40	169,39	82,1	150,0				1317/12126
11	13	21	10005	1,40	11	9313	1,55	155,12	88,8	150,0		548	264	1317/13125
12	14	23	8979	1,60	13	8337	1,70	138,74	93,8	150,0		474	546	1325/10086
13	16	26	8143	1,75	14	7482	1,90	124,66	95,7	150,0		696	486	1325/11085
16	19	31	6777	2,10	16	6786	2,10	112,93	97,0	150,0		622	546	1325/12084
18	22	36	5804	2,45	19	5648	2,50	94,49	98,9	150,0				1325/14082
21	25	42	5026	2,80	22	4837	2,90	80,66	100,0	148,3				1325/16080
					25	4189	3,35	69,91	100,7	143,7	FSA 131C 70 161M4 FSA 131C IAK160 FRA 131C 70 161M4 FRA 131C IAK160			1325/18078
11	13	21	9910	0,85	10	10547	0,80	175,39	**	52,6		398	268	0815/19079
13	15	25	8404	1,00	11	9313	0,90	154,67	**	52,8		324	546	0815/21077
15	18	29	7245	1,15	13	8259	1,00	137,55	**	52,8		478	486	0815/23075
17	20	34	6253	1,30	15	7003	1,15	116,81	34,1	52,4		404	546	0815/26072
12	14	23	8979	0,85	18	6037	1,35	100,36	34,0	51,7	FSA 131A 70 161L6 FSA 131A IAK160 FRA 131A 70 161L6 FRA 131A IAK160			0815/29069
13	15	26	8207	1,00	20	5211	1,55	87,00	33,6	50,8				0815/32066
14	17	29	7346	1,10	14	7482	1,00	83,05	32,2	52,6		374	264	1317/12126
16	19	32	6607	1,25	15	6839	1,20	76,05	34,1	52,3		298	546	1317/13125
18	21	35	5969	1,25	17	6122	1,35	68,02	34,0	51,8	FSA 131A 70 161M4 FSA 131A IAK160 FRA 131A 70 161M4 FRA 131A IAK160	454	486	1325/10086
19	23	38	5471	1,50	19	5506	1,50	61,12	33,8	51,2		378	546	1325/11085
22	26	43	4886	1,65	21	4974	1,50	83,05	33,4	50,5				1325/12084
24	29	48	4395	1,85	23	4559	1,80	76,05	33,1	49,9		372	264	1325/14082
26	32	53	3979	2,05	26	4072	2,00	68,02	32,6	49,0		298	546	1325/16080
32	38	63	3335	2,40	29	3663	2,20	61,12	32,1	48,1		452	486	1115B12126
37	44	74	2847	2,85	32	3316	2,45	55,36	31,5	47,2		378	546	1117/12106
					38	2779	2,90	46,33	30,5	45,5				1117/13105
17	20	33	6367	0,80	44	2372	3,40	39,55	29,5	43,9	FSA 111A 70 161M4 FSA 111A IAK160 FRA 111A 70 161M4 FRA 111A IAK160			1125/10072
20	24	39	5360	0,95	20	5306	0,95	88,38	**	40,4		279	264	1125/11071
22	26	43	4886	1,05	24	4466	1,15	74,35	**	39,9		205	546	1125/12070
24	29	48	4359	1,15	26	4072	1,25	67,98	**	39,5		340	486	1125/14068
27	32	54	3905	1,30	29	3632	1,40	60,60	22,7	38,9		266	546	1125/16066
30	36	60	3537	1,45	32	3254	1,55	54,33	28,7	38,3				1125/20062
36	43	71	2943	1,70	36	2948	1,70	49,10	28,3	37,8				1125/11071
42	51	84	2495	2,05	43	2452	2,05	40,88	27,4	36,5				1125/12070
49	59	98	2153	2,35	51	2079	2,45	34,72	26,6	35,4	FSA 111S 70 161M4 FSA 111S IAK160 FRA 111S 70 161M4 FRA 111S IAK160			1125/14068
56	67	112	1876	2,70	59	1794	2,80	29,93	25,8	34,3				1125/16066
60	72	121	1742	2,00	67	1563	3,20	26,09	25,0	33,2				1125/18064
67	80	134	1575	2,45	72	1452	2,40	24,21	24,1	32,2				1125/20062
80	96	160	1310	3,30	80	1312	2,90	21,88	23,6	31,5		279	264	1125/11071
94	113	189	1113	4,05	96	1092	3,95	18,21	22,6	30,1		205	546	1125/12070
110	131	219	959	4,65	113	927	4,85	15,47	21,6	28,9		340	486	1125/14068
126	151	251	836	5,25	131	799	5,55	13,33	20,8	27,8		266	546	1125/16066
143	171	286	736	5,85	151	697	6,30	11,63	20,1	26,8	FSA 111S 70 161M4 FSA 111S IAK160 FRA 111S 70 161M4 FRA 111S IAK160			1125/18064
					171	613	7,00	10,23	19,4	25,9				1125/20062
											FSA 111S 70 161M4 FSA 111S IAK160 FRA 111S 70 161M4 FRA 111S IAK160			1125/22060


$P_N = 11 \text{ kW} / 15 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 11 - 13 - 22 kW					60 Hz 11 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
28	34	57	3699	0,80	31	3380	0,85	56,48	**	28,7	ASA 86A 70 161M4 ASA 86A IAK160 ARA 86A 70 161M4 ARA 86A IAK160	189	262	0817/12071
32	38	63	3335	0,85	34	3082	0,95	51,40	**	28,6		115	546	0817/13070
37	44	74	2855	1,00	38	2779	1,05	46,30	**	28,4		219	486	0812B20097
42	50	83	2519	1,15	44	2379	1,20	39,69	14,8	28,0		145	546	0815/19079
47	56	94	2240	1,30	50	2099	1,35	35,00	18,6	27,6				0815/21077
55	66	111	1903	1,50	56	1867	1,55	31,13	18,4	27,2				0815/23075
64	77	129	1634	1,75	66	1586	1,80	26,43	18,0	26,5				0815/26072
74	89	148	1416	2,00	77	1361	2,10	22,71	17,5	25,7				0815/29069
85	102	170	1236	2,30	89	1180	2,40	19,69	17,0	25,0				0815/32066
97	116	194	1084	2,60	102	1030	2,75	17,18	16,6	24,3				0815/35063
105	126	211	997	2,30	116	903	3,10	15,07	16,1	23,6	ASA 86S 70 161M4 ASA 86S IAK160 ARA 86S 70 161M4 ARA 86S IAK160	189	262	0815/38060
122	146	243	864	2,65	126	831	2,75	13,86	15,6	23,0		115	546	0815/29069
139	167	279	754	2,90	146	720	3,15	12,01	15,1	22,2		219	486	0815/32066
159	191	318	662	3,20	167	628	3,50	10,48	14,6	21,5		145	546	0815/35063
188	226	376	559	3,55	191	551	3,80	9,20	14,2	20,8				0815/38060
222	266	444	474	3,90	226	466	4,25	7,77	13,5	19,9				0815/42056
					266	395	4,65	6,58	13,0	19,0	ASA 76A 70 161M4 ASA 76A IAK160 ARA 76A 70 161M4 ARA 76A IAK160			0815/46052
59	71	*118	1781	0,85	55	1911	0,80	31,90	**	16,5		147	262	0715/19066
70	84	*140	1499	1,05	63	1677	0,90	27,98	**	16,5		73	546	0715/21064
82	99	*165	1276	1,20	71	1484	1,05	24,75	1,8	16,5		163	486	0715/23062
96	115	*192	1094	1,40	84	1249	1,25	20,84	11,2	16,3		89	546	0715/26059
111	134	*223	944	1,60	99	1064	1,45	17,73	11,0	16,0				0715/29056
123	148	*246	853	1,35	115	912	1,65	15,21	10,8	15,7	ASA 76S 70 161M4 ASA 76S IAK160 ARA 76S 70 161M4 ARA 76S IAK160			0715/32053
145	174	*290	725	1,55	134	787	1,95	13,12	10,5	15,4				0715/35050
169	203	*338	622	1,80	148	711	1,60	11,85	10,2	14,9		147	262	0715/26059
196	235	*391	537	2,05	174	605	1,85	10,08	9,9	14,5		73	546	0715/29056
226	271	*452	465	2,30	203	519	2,15	8,65	9,6	14,1		163	486	0715/32053
273	328	*546	385	2,65	235	447	2,45	7,46	9,3	13,6		89	546	0715/35050
					271	387	2,75	6,46	9,0	13,2				0715/38047
					328	321	3,20	5,35	8,6	12,6				0715/42043


$P_N = 15 \text{ kW} / 20 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 15 - 18 - 30 kW					60 Hz 15 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
					7,4	17904	0,80	238,26	**	150,0	FSA 137C 70 161L4 FSA 137C IAK160 FRA 137C 70 161L4 FRA 137C IAK160	595	268	0815/26072
7,1	8,6	14	18383	0,80	8,6	15319	0,95	204,71	**	150,0		500	546	0815/29069
8,2	9,9	17	15852	0,90	9,9	13210	1,10	177,46	44,7	150,0		743	486	0815/32066
9,4	11	19	13743	1,05	11	11453	1,25	154,87	70,0	150,0		648	546	0815/35063
8,6	10	17	16657	0,85	10	13881	1,05	169,39	27,9	150,0				1317/12126
9,4	11	19	15239	0,95	11	12699	1,15	155,12	53,7	150,0	FSA 137A 70 161L4 FSA 137A IAK160 FRA 137A 70 161L4 FRA 137A IAK160			1317/13125
11	13	21	13643	1,05	13	11369	1,25	138,74	70,9	150,0				1325/10086
12	14	23	12244	1,15	14	10203	1,40	124,66	81,9	150,0				1325/11085
13	16	26	11105	1,30	16	9254	1,55	112,93	89,2	149,9				1325/12084
16	19	31	9242	1,55	19	7702	1,85	94,49	95,2	145,7		569	264	1325/14082
18	22	36	7914	1,80	22	6595	2,15	80,66	97,3	141,9		474	546	1325/16080
21	25	42	6854	2,05	25	5712	2,50	69,91	98,8	138,1		717	486	1325/18078
24	29	48	6019	2,35	29	5016	2,80	61,30	96,7	134,6		622	546	1325/20076
27	32	54	5325	2,65	32	4438	3,20	54,26	94,3	131,2				1325/22074
30	36	60	4743	3,00	36	3953	3,55	48,40	92,0	127,9				1325/24072
15	18	29	9879	0,85	15	9550	0,85	116,81	**	44,8	FSA 131C 70 161L4 FSA 131C IAK160 FRA 131C 70 161L4 FRA 131C IAK160	419	268	0815/26072
17	20	34	8527	0,95	18	8233	1,00	100,36	**	45,2		324	546	0815/29069
19	23	39	7461	1,10	20	7106	1,15	87,00	29,1	45,2		499	486	0815/32066
					23	6217	1,30	75,93	29,2	45,0		404	546	0815/35063
18	21	35	8139	0,95	21	6783	1,10	83,05	29,2	45,1	FSA 131A 70 161L4 FSA 131A IAK160 FRA 131A 70 161L4 FRA 131A IAK160			1317/12126
19	23	38	7461	1,10	23	6217	1,30	76,05	29,2	45,0				1317/13125
22	26	43	6663	1,25	26	5552	1,45	68,02	29,2	44,6				1325/10086
24	29	48	5994	1,35	29	4995	1,65	61,12	29,0	44,1		393	264	1325/11085
26	32	53	5426	1,50	32	4522	1,80	55,36	28,8	43,6		298	546	1325/12084
32	38	63	4548	1,80	38	3790	2,15	46,33	28,2	42,5		473	486	1325/14082
37	44	74	3882	2,10	44	3235	2,50	39,55	27,6	41,4		378	546	1325/16080
43	51	85	3363	2,40	51	2802	2,90	34,27	26,9	40,3				1325/18078
49	58	97	2948	2,75	58	2456	3,30	30,06	26,3	39,2				1325/20076
52	62	103	2782	1,85	62	2318	2,20	28,33	25,3	38,1	FSA 131S 70 161L4 FSA 131S IAK160 FRA 131S 70 161L4 FRA 131S IAK160			1325/11085
57	68	114	2518	2,25	68	2098	2,70	25,67	24,9	37,3				1325/12084
68	82	136	2107	3,10	82	1756	3,75	21,48	24,0	35,9		293	264	1325/14082
80	96	159	1800	3,80	96	1500	4,55	18,33	23,1	34,6		298	546	1325/16080
92	110	184	1559	4,40	110	1299	5,30	15,89	22,4	33,4		473	486	1325/18078
105	126	210	1367	5,00	126	1139	6,00	13,93	21,7	32,3		378	546	1325/20076
118	142	237	1210	5,60	142	1008	6,70	12,33	21,0	31,3				1325/22074
22	26	43	6663	0,80	24	6091	0,85	74,35	**	34,6	FSA 111A 70 161L4 FSA 111A IAK160 FRA 111A 70 161L4 FRA 111A IAK160			1117/12106
24	29	48	5944	0,85	26	5552	0,95	67,98	**	34,7				1117/13105
27	32	54	5325	0,95	29	4953	1,05	60,60	**	34,7				1125/10072
30	36	60	4823	1,05	32	4438	1,15	54,33	**	34,5				1125/11071
36	43	71	4013	1,25	36	4019	1,25	49,10	**	34,3				1125/12070
42	51	84	3403	1,50	43	3344	1,50	40,88	25,1	33,7		300	264	1125/14068
49	59	98	2935	1,75	51	2836	1,80	34,72	24,6	32,9		205	546	1125/16066
56	67	112	2558	2,00	59	2446	2,05	29,93	24,1	32,2		361	486	1125/18064
64	76	127	2252	2,25	67	2132	2,35	26,09	23,6	31,4		266	546	1125/20062
72	86	144	1995	2,55	76	1877	2,70	22,96	23,0	30,6				1125/22060
81	97	161	1780	2,85	86	1663	3,05	20,34	22,4	29,9				1125/24058
90	108	180	1593	3,15	97	1483	3,40	18,13	21,9	29,1				1125/26056
					108	1328	3,80	16,23	21,4	28,4				1125/28054
94	113	189	1517	2,95	113	1265	3,55	15,47	20,7	27,7	FSA 111S 70 161L4 FSA 111S IAK160 FRA 111S 70 161L4 FRA 111S IAK160			1125/16066
110	131	219	1308	3,40	131	1090	4,10	13,33	20,0	26,7		300	264	1125/18064
126	151	251	1141	3,85	151	950	4,60	11,63	19,4	25,9		205	546	1125/20062
143	171	286	1003	4,30	171	836	5,15	10,23	18,8	25,1		361	486	1125/22060
161	193	322	889	4,70	193	741	5,65	9,06	18,2	24,3		266	546	1125/24058


$P_N = 15 \text{ kW} / 20 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 15 - 18 - 30 kW					60 Hz 15 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
42	50	83	3435	0,85	44	3244	0,90	39,69	**	24,6	ASA 86A 70 161L4 ASA 86A IAK160 ARA 86A 70 161L4 ARA 86A IAK160	210	262	0815/19079
47	56	94	3054	0,95	50	2863	1,00	35,00	**	24,6		155	546	0815/21077
55	66	111	2595	1,10	56	2545	1,15	31,13	5,5	24,5		240	486	0815/23075
64	77	129	2228	1,30	66	2163	1,30	26,43	16,2	24,2		145	546	0815/26072
74	89	148	1931	1,50	77	1857	1,55	22,71	16,0	23,8				0815/29069
85	102	170	1685	1,70	89	1609	1,75	19,69	15,8	23,3				0815/32066
97	116	194	1478	1,90	102	1404	2,00	17,18	15,5	22,8				0815/35063
105	126	211	1359	1,70	116	1232	2,30	15,07	15,1	22,3	ASA 86S 70 161L4 ASA 86S IAK160 ARA 86S 70 161L4 ARA 86S IAK160	210	262	0815/38060
122	146	243	1178	1,95	126	1133	2,05	13,86	14,7	21,7		115	546	0815/29069
139	167	279	1028	2,15	146	982	2,35	12,01	14,3	21,1		240	486	0815/32066
159	191	318	902	2,35	167	857	2,60	10,48	14,0	20,5		145	546	0815/35063
188	226	376	762	2,60	191	752	2,80	9,20	13,6	19,9				0815/38060
222	266	444	646	2,85	226	635	3,10	7,77	13,0	19,2				0815/42056
222	266	444	646	2,85	266	538	3,45	6,58	12,5	18,4				0815/46052
82	99	*165	1741	0,90	84	1703	0,90	20,84	**	14,1	ASA 76A 70 161L4 ASA 76A IAK160 ARA 76A 70 161L4 ARA 76A IAK160	168	262	0715/26059
96	115	*192	1492	1,05	99	1450	1,05	17,73	5,5	14,2		73	546	0715/29056
111	134	*223	1287	1,20	115	1243	1,25	15,21	9,6	14,1		184	486	0715/32053
129	154	*257	1114	1,35	134	1073	1,40	13,12	9,6	14,0		89	546	0715/35050
155	186	*311	922	1,65	154	928	1,65	11,36	9,4	13,8				0715/38047
169	203	*338	849	1,30	186	769	2,00	9,40	9,2	13,4	ASA 76S 70 161L4 ASA 76S IAK160 ARA 76S 70 161L4 ARA 76S IAK160			0715/42043
196	235	*391	732	1,50	203	707	1,55	8,65	8,9	13,1		168	262	0715/32053
226	271	*452	634	1,70	235	610	1,80	7,46	8,7	12,8		73	546	0715/35050
273	328	*546	525	1,95	271	528	2,05	6,46	8,5	12,5		184	486	0715/38047
273	328	*546	525	1,95	328	437	2,35	5,35	8,2	12,0		89	546	0715/42043


P_N = 18,5 kW / 25 HP

50 - 60 - 100 Hz 18,5 - 22 - 37 kW					60 Hz 18,5 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)			m kg		ZT Code
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN				
					10	17321	0,85	169,39	**	144,7	FSA 137A 7B 180M4 FSA 137A IAK180 FRA 137A 7B 180M4 FRA 137A IAK180	618 474 766 622	264 546 486 546	1317/12126
					11	15831	0,90	155,12	**	144,6				1317/13125
10	13	21	16988	0,85	13	14157	1,00	138,74	16,1	144,1				1325/10086
12	14	23	15231	0,95	14	12692	1,15	124,66	53,8	143,2				1325/11085
13	15	26	13803	1,05	15	11502	1,25	112,93	69,5	142,0				1325/12084
15	18	31	11623	1,25	18	9686	1,45	94,49	86,0	139,4				1325/14082
18	21	36	9870	1,45	21	8225	1,75	80,66	94,1	136,4				1325/16080
21	25	41	8576	1,65	25	7147	2,00	69,91	95,6	133,5				1325/18078
24	28	47	7518	1,90	28	6265	2,25	61,30	93,6	130,6				1325/20076
27	32	53	6667	2,10	32	5556	2,55	54,26	91,7	127,7				1325/22074
30	36	60	5929	2,40	36	4941	2,85	48,40	89,7	124,9	FSA 131A 7B 180M4 FSA 131A IAK180 FRA 131A 7B 180M4 FRA 131A IAK180	442 298 522 378	264 546 486 546	1325/24072
33	40	66	5322	2,65	40	4435	3,20	43,43	87,8	122,2				1325/26070
37	44	74	4801	2,95	44	4001	3,50	39,18	85,9	119,6				1325/28068
					21	8510	0,90	83,05	**	40,4				1317/12126
19	23	38	9348	0,90	23	7790	1,05	76,05	22,5	40,6				1317/13125
21	25	42	8334	1,00	25	6945	1,20	68,02	26,0	40,7				1325/10086
24	28	47	7486	1,10	28	6239	1,30	61,12	26,2	40,7				1325/11085
26	31	52	6795	1,20	31	5663	1,45	55,36	26,3	40,5				1325/12084
31	37	62	5681	1,45	37	4734	1,70	46,33	26,2	39,9				1325/14082
36	44	73	4854	1,65	44	4045	2,00	39,55	25,9	39,2				1325/16080
42	50	84	4207	1,95	50	3505	2,30	34,27	25,5	38,4	FSA 131S 7B 180M4 FSA 131S IAK180 FRA 131S 7B 180M4 FRA 131S IAK180	442 298 522 378	264 546 486 546	1325/18078
48	58	96	3688	2,20	58	3074	2,65	30,06	25,1	37,6				1325/20076
54	65	108	3266	2,45	65	2721	2,95	26,60	24,6	36,8				1325/22074
61	73	121	2911	2,75	73	2426	3,30	23,73	24,1	36,0				1325/24072
67	81	134	2633	2,50	81	2194	3,00	21,48	23,0	34,6				1325/14082
79	94	157	2251	3,05	94	1876	3,65	18,33	22,4	33,6				1325/16080
91	109	181	1950	3,55	109	1625	4,25	15,89	21,7	32,5				1325/18078
103	124	207	1710	4,00	124	1425	4,80	13,93	21,1	31,5				1325/20076
117	140	234	1513	4,50	140	1261	5,40	12,33	20,5	30,6				1325/22074
131	157	262	1350	4,95	157	1125	5,90	11,00	20,0	29,8				1325/24072
146	175	292	1211	5,30	175	1009	6,40	9,87	19,4	29,0	FSA 111A 7B 180M4 FSA 111A IAK180 FRA 111A 7B 180M4 FRA 111A IAK180	349 205 410 266	264 546 486 546	1325/26070
162	194	323	1093	5,30	194	911	6,40	8,91	18,9	28,2				1325/28068
					29	6186	0,85	60,60	**	30,9				1125/10072
					32	5556	0,90	54,33	**	31,1				1125/11071
29	35	59	6030	0,85	35	5025	1,00	49,10	**	31,2				1125/12070
35	42	70	5019	1,00	42	4183	1,20	40,88	**	31,1				1125/14068
42	50	83	4257	1,20	50	3548	1,45	34,72	22,9	30,8				1125/16066
48	58	96	3673	1,40	58	3061	1,65	29,93	22,7	30,4				1125/18064
55	66	110	3201	1,60	66	2667	1,90	26,09	22,3	29,8				1125/20062
63	75	126	2818	1,80	75	2348	2,15	22,96	21,9	29,3				1125/22060
71	85	142	2495	2,05	85	2080	2,45	20,34	21,5	28,7	FSA 111S 7B 180M4 FSA 111S IAK180 FRA 111S 7B 180M4 FRA 111S IAK180	349 205 410 266	264 546 486 546	1125/24058
79	95	159	2225	2,25	95	1854	2,70	18,13	21,1	28,1				1125/26056
89	107	177	1992	2,55	107	1660	3,05	16,23	20,6	27,5				1125/28054
108	130	216	1636	2,75	130	1363	3,25	13,33	19,4	25,9				1125/18064
124	149	248	1426	3,10	149	1188	3,70	11,63	18,8	25,2				1125/20062
141	169	282	1255	3,45	169	1046	4,10	10,23	18,3	24,4				1125/22060
159	191	318	1112	3,75	191	927	4,50	9,06	17,8	23,8				1125/24058
178	214	357	991	4,15	214	826	4,95	8,08	17,3	23,1				1125/26056
199	239	398	887	4,45	239	739	5,35	7,23	16,8	22,5				1125/28054
233	280	467	757	5,00	280	631	6,00	6,17	16,2	21,6				1125/31051
272	326	544	650	5,50	326	541	6,55	5,29	15,5	20,7				1125/34048
316	379	632	560	5,95	379	466	7,15	4,56	14,9	19,9				1125/37045


$P_N = 18,5 \text{ kW} / 25 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 18,5 - 22 - 37 kW					60 Hz 18,5 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
					49	3582	0,80	35,00	**	21,9	ASA 86A 7B 180M4 ASA 86A IAK180 ARA 86A 7B 180M4 ARA 86A IAK180	259	262	0815/21077
					56	3180	0,90	31,13	**	22,1				0815/23075
55	65	*109	3242	0,90	65	2701	1,05	26,43	**	22,2				0815/26072
63	76	*127	2787	1,05	76	2322	1,25	22,71	14,7	22,0		115	546	0815/29069
73	88	*146	2417	1,20	88	2014	1,40	19,69	14,6	21,8		289	486	0815/32066
84	101	*168	2108	1,35	101	1757	1,60	17,18	14,5	21,5		145	546	0815/35063
96	115	*191	1850	1,55	115	1542	1,85	15,07	14,3	21,2				0815/38060
113	136	*226	1562	1,80	136	1302	2,20	12,73	14,0	20,6				0815/42056
134	160	*267	1323	2,15	160	1103	2,55	10,79	13,6	20,0	ASA 86S 7B 180M4 ASA 86S IAK180 ARA 86S 7B 180M4 ARA 86S IAK180	259	262	0815/35063
137	165	*275	1286	1,75	165	1072	2,05	10,48	13,4	19,7		115	546	0815/38060
157	188	*313	1128	1,90	188	940	2,25	9,20	13,1	19,3		289	486	0815/42056
186	223	*371	952	2,10	223	794	2,50	7,77	12,6	18,6		145	546	0815/46052
219	263	*438	808	2,30	263	673	2,75	6,58	12,2	17,9				


$P_N = 22 \text{ kW} / 30 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 22 - 26 - 44 kW					60 Hz 22 kW			i	bei/at 50 Hz (F _q =0) (F _r =0)				ZT Code	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN				
										m kg				
12 14 23 17957 0,80 13 16 26 16287 0,90 16 19 31 13555 1,05 18 22 36 11608 1,25 21 25 42 10053 1,40 24 29 48 8828 1,60 27 32 54 7810 1,80 30 36 60 6957 2,05 34 40 67 6253 2,25					11	18626	0,80	155,12	**	133,7	FSA 137A 7B 180L4 FSA 137A IAK180 FRA 137A 7B 180L4 FRA 137A IAK180	643 474 791 622	264 546 486 546	1317/13125
					13	16675	0,85	138,74	**	134,3				1325/10086
					14	14964	0,95	124,66	**	134,3				1325/11085
					16	13572	1,05	112,93	36,7	134,0				1325/12084
					19	11296	1,25	94,49	71,7	132,5				1325/14082
					22	9673	1,45	80,66	86,1	130,5				1325/16080
					25	8377	1,70	69,91	91,7	128,3				1325/18078
					29	7356	1,95	61,30	90,1	126,0				1325/20076
					32	6509	2,20	54,26	88,5	123,6				1325/22074
					36	5797	2,45	48,40	86,9	121,2				1325/24072
					40	5211	2,70	43,43	85,3	118,8				1325/26070
37 45 75 5633 2,50 43 52 86 4863 2,90 19 23 38 10943 0,75 22 26 43 9772 0,85 24 29 48 8791 0,95 26 32 53 7958 1,05 32 38 63 6670 1,20 37 44 74 5694 1,45 43 51 85 4932 1,65 49 58 97 4323 1,90 55 66 110 3827 2,10 62 74 123 3416 2,35 69 82 137 3063 2,65 76 91 152 2764 2,90					45	4694	3,00	39,18	83,6	116,5	FSA 131A 7B 180L4 FSA 131A IAK180 FRA 131A 7B 180L4 FRA 131A IAK180	467 298 547 378	264 546 486 546	1325/28068
					52	4053	3,50	33,83	81,2	113,1				1325/31065
					23	9119	0,90	76,05	**	36,4				1317/13125
					26	8143	1,00	68,02	**	36,9				1325/10086
					29	7326	1,10	61,12	23,4	37,2				1325/11085
					32	6632	1,25	55,36	23,8	37,3				1325/12084
					38	5558	1,45	46,33	24,1	37,3				1325/14082
					44	4745	1,70	39,55	24,1	36,9				1325/16080
					51	4110	1,95	34,27	24,0	36,4				1325/18078
					58	3603	2,25	30,06	23,7	35,8				1325/20076
					66	3189	2,55	26,60	23,4	35,2				1325/22074
80 96 159 2639 2,60 92 110 184 2286 3,00 105 126 210 2005 3,40 118 142 237 1774 3,85 133 159 266 1583 4,20 148 178 296 1421 4,55 164 197 328 1281 4,55 190 228 380 1106 4,55 218 262 437 962 6,20 250 300 499 841 6,70					96	2200	3,10	18,33	21,4	32,3	FSA 131S 7B 180L4 FSA 131S IAK180 FRA 131S 7B 180L4 FRA 131S IAK180	467 298 547 378	264 546 486 546	1325/16080
					110	1905	3,60	15,89	20,9	31,4				1325/18078
					126	1671	4,10	13,93	20,4	30,6				1325/20076
					142	1479	4,60	12,33	19,9	29,8				1325/22074
					159	1319	5,05	11,00	19,4	29,0				1325/24072
					178	1184	5,45	9,87	18,9	28,2				1325/26070
					197	1068	5,45	8,91	18,5	27,5				1325/28068
					228	922	5,45	7,69	17,8	26,5				1325/31065
					262	802	7,40	6,69	17,2	25,6				1325/34062
					300	701	8,05	5,85	16,6	24,7				1325/37059
					36 43 71 5885 0,85 42 51 84 4990 1,05 49 59 98 4305 1,20 56 67 112 3752 1,35 64 76 127 3303 1,55 72 86 144 2926 1,75 81 97 161 2610 1,95 90 108 180 2337 2,15					32				6509
36	5895	0,85	49,10	**						28,2	1125/12070			
43	4904	1,05	40,88	**						28,6	1125/14068			
51	4159	1,25	34,72	**						28,6	1125/16066			
59	3588	1,40	29,93	21,1						28,5	1125/18064			
67	3126	1,60	26,09	21,0						28,2	1125/20062			
76	2753	1,85	22,96	20,7						27,8	1125/22060			
86	2438	2,10	20,34	20,5						27,3	1125/24058			
97	2175	2,30	18,13	20,1						26,9	1125/26056			
108	1948	2,60	16,23	19,8						26,4	1125/28054			
110 131 219 1919 2,35 126 151 251 1673 2,65 143 171 286 1471 2,95 161 193 322 1304 3,20 181 217 362 1162 3,55 202 242 404 1041 3,80 237 284 473 888 4,25 276 331 552 762 4,70 320 384 640 656 5,10										131	1599	2,80	13,33	18,6
					151	1394	3,15	11,63	18,2	24,3	1125/20062			
					171	1226	3,50	10,23	17,7	23,7	1125/22060			
					193	1087	3,85	9,06	17,3	23,1	1125/24058			
					217	968	4,25	8,08	16,8	22,5	1125/26056			
					242	867	4,60	7,23	16,4	21,9	1125/28054			
					284	740	5,10	6,17	15,8	21,1	1125/31051			
					331	635	5,60	5,29	15,2	20,3	1125/34048			
					384	547	6,10	4,56	14,6	19,5	1125/37045			

$P_N = 22 \text{ kW} / 30 \text{ HP}$

50 - 60 - 100 Hz 22 - 26 - 44 kW					60 Hz 22 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
					56	3733	0,80	31,13	**	19,7	ASA 86A 7B 180L4 ASA 86A IAK180 ARA 86A 7B 180L4 ARA 86A IAK180			0815/23075
					66	3172	0,90	26,43	**	20,1				0815/26072
64	77	*129	3267	0,90	77	2723	1,05	22,71	**	20,3		284	262	0815/29069
74	89	*148	2832	1,00	89	2360	1,20	19,69	13,4	20,3		115	546	0815/32066
85	102	*170	2472	1,15	102	2060	1,40	17,18	13,4	20,2		314	486	0815/35063
97	116	*194	2168	1,30	116	1807	1,55	15,07	13,4	20,0		145	546	0815/38060
115	138	*229	1832	1,55	138	1526	1,85	12,73	13,2	19,6	ASA 86S 7B 180L4 ASA 86S IAK180 ARA 86S 7B 180L4 ARA 86S IAK180			0815/42056
135	162	*271	1553	1,85	162	1294	2,20	10,79	13,0	19,2				0815/46052
139	167	*279	1508	1,45	167	1257	1,75	10,48	12,7	18,9		284	262	0815/35063
159	191	*318	1323	1,60	191	1103	1,90	9,20	12,5	18,5		115	546	0815/38060
188	226	*376	1118	1,80	226	931	2,15	7,77	12,1	17,9		314	486	0815/42056
222	266	*444	947	1,95	266	789	2,35	6,58	11,8	17,3		145	546	0815/46052

$P_N = 30 \text{ kW} / 40 \text{ HP}$


50 - 60 - 100 Hz 30 - 36 - 60 kW					60 Hz 30 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				ZT Code	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN				
					16	18508	0,80	112,93	**	115,8	FSA 137A 7B 200L4 FSA 137A IA200 FRA 137A 7B 200L4 FRA 137A IA200	704 489 852 637	264 546 486 546	1325/12084
16	19	31	18484	0,80	19	15403	0,95	94,49	**	117,4				1325/14082
18	22	36	15829	0,90	22	13191	1,10	80,66	45,1	117,6				1325/16080
21	25	42	13708	1,05	25	11423	1,25	69,91	70,3	117,1				1325/18078
24	29	48	12038	1,20	29	10032	1,40	61,30	82,5	116,1				1325/20076
27	32	54	10651	1,35	32	8875	1,60	54,26	81,8	114,9				1325/22074
30	36	60	9487	1,50	36	7906	1,80	48,40	80,9	113,4				1325/24072
34	40	67	8527	1,65	40	7106	2,00	43,43	79,9	111,9				1325/26070
37	45	75	7681	1,85	45	6401	2,20	39,18	78,9	110,2				1325/28068
43	52	86	6632	2,15	52	5527	2,55	33,83	77,1	107,6				1325/31065
50	60	99	5776	2,45	60	4814	2,95	29,42	75,4	105,1	1325/34062			
57	68	114	5044	2,80	68	4203	3,35	25,72	73,5	102,4	1325/37059			
65	78	129	4435	3,20	78	3696	3,80	22,59	71,7	99,8	1325/40056			
					29	9990	0,85	61,12	**	29,3	FSA 131A 7B 200L4 FSA 131A IA200 FRA 131A 7B 200L4 FRA 131A IA200	528 313 608 393	264 546 486 546	1325/11085
					32	9044	0,90	55,36	**	30,2				1325/12084
32	38	63	9095	0,90	38	7579	1,10	46,33	19,0	31,3				1325/14082
37	44	74	7764	1,05	44	6470	1,25	39,55	19,9	31,8				1325/16080
43	51	85	6725	1,20	51	5604	1,45	34,27	20,4	32,0				1325/18078
49	58	97	5895	1,40	58	4913	1,65	30,06	20,6	31,9				1325/20076
55	66	110	5219	1,55	66	4349	1,85	26,60	20,7	31,8				1325/22074
62	74	123	4659	1,75	74	3882	2,10	23,73	20,6	31,5				1325/24072
69	82	137	4176	1,95	82	3480	2,30	21,29	20,5	31,1				1325/26070
76	91	152	3770	2,15	91	3141	2,55	19,21	20,3	30,8				1325/28068
88	106	176	3256	2,50	106	2713	2,95	16,58	20,0	30,1	1325/31065			
92	110	184	3118	2,20	110	2598	2,65	15,89	19,2	29,2	FSA 131S 7B 200L4 FSA 131S IA200 FRA 131S 7B 200L4 FRA 131S IA200	528 313 608 393	264 546 486 546	1325/18078
105	126	210	2734	2,50	126	2278	3,00	13,93	18,9	28,6				1325/20076
118	142	237	2420	2,80	142	2016	3,35	12,33	18,6	28,0				1325/22074
133	159	266	2159	3,10	159	1799	3,70	11,00	18,2	27,4				1325/24072
148	178	296	1937	3,35	178	1614	4,00	9,87	17,9	26,9				1325/26070
164	197	328	1747	3,35	197	1456	4,00	8,91	17,5	26,3				1325/28068
190	228	380	1509	3,35	228	1257	4,00	7,69	17,0	25,4				1325/31065
218	262	437	1312	4,55	262	1093	5,45	6,69	16,5	24,6				1325/34062
250	300	499	1147	4,95	300	956	5,90	5,85	16,0	23,8				1325/37059
284	341	569	1007	5,30	341	839	6,35	5,13	15,5	23,1				1325/40056
337	404	674	850	5,80	404	709	7,00	4,33	14,8	22,1	1325/44052			
49	59	*98	5871	0,90	59	4892	1,05	34,72	**	23,7	FSA 111A 7B 200L4 FSA 111A IA200 FRA 111A 7B 200L4 FRA 111A IA200	435 220 496 281	264 546 486 546	1125/16066
56	67	*112	5116	1,00	67	4263	1,20	29,93	**	24,2				1125/18064
64	76	*127	4505	1,15	76	3754	1,35	26,09	**	24,5				1125/20062
72	86	*144	3990	1,15	76	3754	1,35	22,96	18,0	24,5				1125/22060
72	86	*144	3990	1,30	86	3325	1,55	20,34	18,1	24,5				1125/24058
81	97	*161	3559	1,45	86	3325	1,55	20,34	18,1	24,5				1125/26056
81	97	*161	3559	1,45	97	2966	1,70	18,13	18,0	24,3	1125/26056			
90	108	*180	3187	1,60	97	2966	1,70	18,13	18,0	24,3	1125/26056			
90	108	*180	3187	1,60	108	2656	1,90	16,23	17,9	24,1	1125/28054			
94	113	*189	3035	1,50	108	2656	1,90	16,23	17,9	24,1	FSA 111S 7B 200L4 FSA 111S IA200 FRA 111S 7B 200L4 FRA 111S IA200	435 220 496 281	264 546 486 546	1125/16066
110	131	*219	2616	1,70	113	2529	1,80	15,47	17,1	23,2				1125/18064
126	151	*251	2281	1,95	131	2180	2,05	13,33	16,9	22,9				1125/20062
143	171	*286	2006	2,15	151	1901	2,30	11,63	16,7	22,5				1125/22060
161	193	*322	1778	2,35	171	1672	2,60	10,23	16,4	22,1				1125/24058
161	193	*322	1778	2,35	193	1482	2,85	9,06	16,1	21,7				1125/24058
181	217	*362	1585	2,60	193	1482	2,85	9,06	16,1	21,7				1125/26056
202	242	*404	1419	2,80	217	1321	3,10	8,08	15,8	21,2				1125/26056
202	242	*404	1419	2,80	242	1183	3,35	7,23	15,5	20,8				1125/28054
237	284	*473	1210	3,15	242	1183	3,35	7,23	15,5	20,8				1125/28054
237	284	*473	1210	3,15	284	1009	3,75	6,17	15,0	20,1	1125/31051			
276	331	*552	1039	3,45	284	1009	3,75	6,17	15,0	20,1	1125/31051			
276	331	*552	1039	3,45	331	866	4,10	5,29	14,5	19,4	1125/34048			
320	384	*640	895	3,75	331	866	4,10	5,29	14,5	19,4	1125/34048			
320	384	*640	895	3,75	384	746	4,45	4,56	14,1	18,8	1125/37045			
371	445	*742	773	4,00	384	746	4,45	4,56	14,1	18,8	1125/37045			
371	445	*742	773	4,00	445	644	4,80	3,94	13,6	18,1	1125/40042			

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 187.


* P_t (Thermal power limit) see page 187.

** ... auf Anfrage
** ... on request



$P_N = 37 \text{ kW} / 50 \text{ HP}$


50 - 60 Hz 37 - 44 kW				60 Hz 37 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN				
21	25	16826	0,85	22	16179	0,90	80,66	**	106,3	FSA 137A 7B 225S4 FSA 137A IA225 FRA 137A 7B 225S4 FRA 137A IA225	771 489 919 637	264 546 486 546	1325/16080
24	29	14723	1,00	25	14022	1,00	69,91	22,7	107,3				1325/18078
27	33	13039	1,10	29	12269	1,15	61,30	60,0	107,5				1325/20076
30	36	11623	1,25	33	10866	1,30	54,26	75,8	107,2				1325/22074
34	41	10454	1,35	36	9686	1,45	48,40	75,6	106,6				1325/24072
38	45	9423	1,50	41	8712	1,65	43,43	75,2	105,7				1325/26070
44	52	8123	1,75	45	7852	1,80	39,18	74,6	104,6				1325/28068
50	60	7067	2,00	52	6769	2,10	33,83	73,4	102,8				1325/31065
57	69	6188	2,30	60	5889	2,40	29,42	72,1	100,8				1325/34062
65	78	5428	2,60	69	5157	2,75	25,72	70,7	98,7				1325/37059
77	93	4583	3,10	78	4523	3,10	22,59	69,2	96,5				1325/40056
				93	3819	3,70	19,07	67,1	93,5				1325/44052
37	45	9499	0,85	38	9289	0,90	46,33	**	26,1	FSA 131A 7B 225S4 FSA 131A IA225 FRA 131A 7B 225S4 FRA 131A IA225	595 313 675 393	264 546 486 546	1325/14082
43	52	8237	1,00	45	7916	1,05	39,55	16,0	27,4				1325/16080
49	59	7226	1,15	52	6864	1,20	34,27	17,1	28,1				1325/18078
55	66	6390	1,30	59	6022	1,35	30,06	17,8	28,6				1325/20076
62	74	5699	1,45	66	5325	1,55	26,60	18,2	28,8				1325/22074
69	83	5121	1,60	74	4749	1,70	23,73	18,5	28,8				1325/24072
77	92	4619	1,75	83	4268	1,90	21,29	18,6	28,7				1325/26070
89	106	3988	2,05	92	3849	2,10	19,21	18,6	28,6				1325/28068
				106	3323	2,45	16,58	18,5	28,2	FSA 131S 7B 225S4 FSA 131S IA225 FRA 131S 7B 225S4 FRA 131S IA225	595 313 675 393	264 546 486 546	1325/31065
93	111	3820	1,80	111	3183	2,15	15,89	17,6	27,2				1325/18078
106	127	3349	2,05	127	2791	2,45	13,93	17,5	26,9				1325/20076
119	143	2964	2,30	143	2470	2,75	12,33	17,4	26,5				1325/22074
134	160	2645	2,55	160	2204	3,05	11,00	17,2	26,1				1325/24072
149	179	2373	2,75	179	1978	3,25	9,87	16,9	25,6				1325/26070
165	198	2140	2,75	198	1784	3,25	8,91	16,7	25,2				1325/28068
191	229	1848	2,75	229	1540	3,25	7,69	16,3	24,5				1325/31065
220	264	1607	3,70	264	1339	4,45	6,69	15,8	23,8				1325/34062
251	302	1406	4,05	302	1171	4,85	5,85	15,4	23,1				1325/37059
286	344	1234	4,35	344	1028	5,20	5,13	15,0	22,4				1325/40056
339	407	1042	4,75	407	868	5,70	4,33	14,4	21,5				1325/44052
56	68	6276	0,80	59	5997	0,85	29,93	**	20,6	FSA 111A 7B 225S4 FSA 111A IA225 FRA 111A 7B 225S4 FRA 111A IA225	502 220 563 281	264 546 486 546	1125/18064
64	77	5521	0,95	68	5230	1,00	26,09	**	21,3				1125/20062
72	87	4887	1,05	77	4601	1,10	22,96	**	21,7				1125/22060
81	97	4357	1,15	87	4073	1,25	20,34	**	22,0				1125/24058
91	109	3900	1,30	97	3631	1,40	18,13	16,1	22,1				1125/26056
				109	3250	1,55	16,23	16,2	22,1				1125/28054
95	114	3719	1,20	114	3100	1,45	15,47	15,3	21,1	FSA 111S 7B 225S4 FSA 111S IA225 FRA 111S 7B 225S4 FRA 111S IA225	502 220 563 281	264 546 486 546	1125/16066
110	132	3206	1,40	132	2672	1,70	13,33	15,4	21,1				1125/18064
127	152	2793	1,60	152	2328	1,90	11,63	15,4	20,9				1125/20062
144	173	2459	1,75	173	2049	2,10	10,23	15,3	20,7				1125/22060
162	195	2178	1,95	195	1815	2,30	9,06	15,1	20,4				1125/24058
182	218	1941	2,10	218	1618	2,55	8,08	14,9	20,1				1125/26056
203	244	1738	2,30	244	1448	2,75	7,23	14,7	19,8				1125/28054
238	286	1483	2,55	286	1236	3,05	6,17	14,4	19,2				1125/31051
278	333	1272	2,80	333	1060	3,35	5,29	14,0	18,7				1125/34048
322	387	1096	3,05	387	914	3,65	4,56	13,6	18,1				1125/37045
373	448	947	3,30	448	789	3,95	3,94	13,1	17,5				1125/40042


P_N = 45 kW / 60 HP

50 - 60 Hz 45 - 54 kW				60 Hz 45 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)			m kg		ZT Code
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN				
				25	16893	0,85	69,91	**	96,3	FSA 137A 7B 225M4 FSA 137A IA225 FRA 137A 7B 225M4 FRA 137A IA225	818 489 966 637	264 546 486 546	1325/18078
24	29	17832	0,80	29	14860	0,95	61,30	**	97,8				1325/20076
27	33	15742	0,90	33	13118	1,10	54,26	46,5	98,6				1325/22074
31	37	14044	1,00	37	11703	1,20	48,40	67,2	98,9				1325/24072
34	41	12603	1,15	41	10502	1,35	43,43	69,7	98,8				1325/26070
38	45	11369	1,25	45	9474	1,50	39,18	69,6	98,4				1325/28068
44	53	9812	1,45	53	8176	1,75	33,83	69,2	97,4				1325/31065
50	60	8544	1,65	60	7120	2,00	29,42	68,5	96,1				1325/34062
58	69	7474	1,90	69	6228	2,25	25,72	67,5	94,5				1325/37059
66	79	6561	2,15	79	5468	2,60	22,59	66,4	92,8				1325/40056
78	93	5538	2,55	93	4615	3,05	19,07	64,8	90,4				1325/44052
				45	9576	0,85	39,55	**	22,4	FSA 131A 7B 225M4 FSA 131A IA225 FRA 131A 7B 225M4 FRA 131A IA225	642 313 722 393	264 546 486 546	1325/16080
43	52	9948	0,85	52	8290	1,00	34,27	**	23,8				1325/18078
49	59	8735	0,95	59	7279	1,10	30,06	14,4	24,8				1325/20076
56	67	7729	1,05	67	6441	1,25	26,60	15,3	25,4				1325/22074
62	75	6887	1,20	75	5739	1,40	23,73	15,9	25,8				1325/24072
70	83	6183	1,30	83	5153	1,60	21,29	16,3	26,0				1325/26070
77	93	5574	1,45	93	4645	1,75	19,21	16,6	26,1				1325/28068
89	107	4818	1,70	107	4015	2,00	16,58	16,8	26,1				1325/31065
93	112	4616	1,50	112	3847	1,80	15,89	15,8	25,0				1325/18078
106	128	4047	1,70	128	3372	2,05	13,93	15,9	24,9				1325/20076
120	144	3581	1,90	144	2984	2,30	12,33	16,0	24,7	FSA 131S 7B 225M4 FSA 131S IA225 FRA 131S 7B 225M4 FRA 131S IA225	642 313 722 393	264 546 486 546	1325/22074
135	162	3195	2,10	162	2663	2,50	11,00	15,9	24,5				1325/24072
150	180	2867	2,25	180	2389	2,70	9,87	15,8	24,2				1325/26070
166	199	2586	2,25	199	2155	2,70	8,91	15,7	23,9				1325/28068
193	231	2232	2,25	231	1860	2,70	7,69	15,4	23,4				1325/31065
221	266	1942	3,05	266	1618	3,70	6,69	15,1	22,8				1325/34062
253	304	1698	3,35	304	1415	4,00	5,85	14,8	22,2				1325/37059
288	346	1491	3,60	346	1242	4,30	5,13	14,4	21,7				1325/40056
342	410	1258	3,95	410	1049	4,75	4,33	13,9	20,9				1325/44052
65	77	6663	0,80	77	5552	0,95	22,96	**	18,5	FSA 111A 7B 225M4 FSA 111A IA225 FRA 111A 7B 225M4 FRA 111A IA225	549 220 610 281	264 546 486 546	1125/20062
73	87	5903	0,85	87	4919	1,05	20,34	**	19,1				1125/22060
82	98	5267	0,95	98	4389	1,15	18,13	**	19,6				1125/24058
91	109	4712	1,10	109	3927	1,30	16,23	11,0	19,8				1125/26056
96	115	4491	1,00	115	3742	1,20	15,47	13,1	18,7				1125/28054
111	133	3872	1,15	133	3226	1,40	13,33	13,6	19,0	FSA 111S 7B 225M4 FSA 111S IA225 FRA 111S 7B 225M4 FRA 111S IA225	549 220 610 281	264 546 486 546	1125/16066
127	153	3376	1,30	153	2813	1,60	11,63	13,8	19,1				1125/18064
145	174	2970	1,45	174	2475	1,75	10,23	13,9	19,1				1125/20062
163	196	2632	1,60	196	2193	1,90	9,06	14,0	19,0				1125/22060
183	220	2346	1,75	220	1955	2,10	8,08	13,9	18,9				1125/24058
205	246	2100	1,90	246	1750	2,30	7,23	13,8	18,6				1125/26056
240	288	1791	2,15	288	1493	2,55	6,17	13,6	18,3				1125/28054
280	336	1537	2,35	336	1281	2,80	5,29	13,3	17,9				1125/31051
325	389	1324	2,55	389	1104	3,05	4,56	13,0	17,4				1125/34048
376	451	1143	2,70	451	953	3,25	3,94	12,6	16,9				1125/37045

$P_N = 55 \text{ kW} / 75 \text{ HP}$

50 - 60 Hz 55 - 75 kW				60 Hz 55 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)				m kg		ZT Code
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN					
31	*37	17165	0,85	29	18162	0,80	61,30	**	85,7	FSA 137A 7B 250M4 - FRA 137A 7B 250M4 -	896 - 1044 -	264 - 486 -		1325/20076
				33	16033	0,90	54,26	**	87,9					1325/22074
				37	14304	1,00	48,40	**	89,3					1325/24072
				41	12836	1,10	43,43	51,5	90,2					1325/26070
				45	11580	1,25	39,18	63,4	90,6					1325/28068
				53	9993	1,45	33,83	63,9	90,7					1325/31065
				60	8702	1,65	29,42	63,9	90,3					1325/34062
				69	7612	1,85	25,72	63,6	89,4					1325/37059
66	*79	8019	1,75	79	6683	2,10	22,59	63,0	88,4	FSA 131A 7B 250M4 - FRA 131A 7B 250M4 -	720 - 800 -	264 - 486 -		1325/40056
				93	5641	2,50	19,07	61,9	86,6					1325/44052
				52	10132	0,80	34,27	**	18,4					1325/18078
				59	8897	0,90	30,06	**	20,0					1325/20076
				67	7872	1,05	26,60	11,4	21,1					1325/22074
				75	7015	1,15	23,73	12,5	22,0					1325/24072
				83	6298	1,30	21,29	13,4	22,6					1325/26070
				93	5677	1,45	19,21	14,0	23,1					1325/28068
89	*107	5888	1,40	107	4907	1,65	16,58	14,6	23,4	FSA 131S 7B 250M4 - FRA 131S 7B 250M4 -	720 - 800 -	264 - 486 -		1325/31065
				112	4701	1,50	15,89	13,4	22,2					1325/18078
				128	4122	1,70	13,93	13,9	22,5					1325/20076
				144	3648	1,85	12,33	14,2	22,6					1325/22074
				162	3254	2,05	11,00	14,4	22,6					1325/24072
				180	2920	2,20	9,87	14,4	22,5					1325/26070
				199	2634	2,20	8,91	14,5	22,3					1325/28068
				231	2274	2,20	7,69	14,4	22,0					1325/31065
221	*266	2373	2,50	266	1978	3,00	6,69	14,2	21,6	FSA 131S 7B 250M4 - FRA 131S 7B 250M4 -	720 - 800 -	264 - 486 -		1325/34062
				304	1729	3,30	5,85	14,0	21,2					1325/37059
				346	1518	3,55	5,13	13,7	20,8					1325/40056
				410	1282	3,85	4,33	13,4	20,1					1325/44052






Aufsteck- und Flachgetriebe

- für Direktanbau von Motoren
- mit Adapter für:
IEC-, NEMA- und SERVO-Motoren
- mit Antriebswelleneinheit

4

Shaft mounted and Parallel shaft gear units

- for motor direct fixing
- with adapter for:
IEC-, NEMA- and SERVO motors
- with input shaft unit

**AF**
UNIBLOCK®

Die Bestelltypenbezeichnung besteht aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben.
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schlüssel finden Sie auf folgenden Seiten (Seitenverweise siehe unten).

The order type designation consists of a combination of figures and letters.
A detailed description of the separate keys can be found on the following pages (page references see below).

Bestellbeispiele:

ASA 66A IAK100
AFS 56C IEC160
FSA 111A SA190
FSS 131C WN

Ordering examples:

ASA 66A IAK100
AFS 56C IEC160
FSA 111A SA190
FSS 131C WN

G					M
1	2	3	4	5	...
A	S	A	66	A	IAK100
A	F	A	46	A	IAK100
F	S	S	56	S	SA142
	U	Z	66	C	NA56
			76	D	WN
			86	F	IEC200
			111		
			131		
			137		

siehe Seite / see page 493

Seite	Bezeichnung	Kennz. Note	Designation	Page
178	Getriebebaureihe	G1	Gear unit model range	178
178	Getriebeausführung	G2	Gear unit design	178
178	Wellenausführung	G3	Shaft execution	178
179	Getriebegröße	G4	Size of the gear unit	179
180	Zahnradstufencode	G5	Gear stages code	180
493	Eintriebssart	M	Input type	493

AUFBAU DER AUSWAHLTABELLEN

STRUCTURE OF SELECTION TABLES


SEITE LINKS

PAGE LEFT

Type	i_{ges}	M_{2Nenn} Nm	ZT Code	1 n_1 [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW
2	3	4	5	6	7												

SEITE RECHTS


PAGE RIGHT

Type	i_{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			$\varnothing d_1$ mm	i_{exakt}	M_{1Nenn} (S1) ($f_B=1,0$) Nm	n_{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			$\square$ mm	$\triangle$ mm	IEC $\varnothing$ mm								
2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

4

Motordrehzahl	1	Motor speed
Getriebetype	2	Type of gear unit
Gesamtübersetzung	3	Total ratio
Zulässiges Abtriebsdrehmoment bei S1-Betrieb ($f_B=1,0$)	4	Permissible output torque at S1-operation ($f_B=1,0$)
Zahnradteilecode	5	Gear wheel part code
Abtriebsdrehzahl (Getriebe)	6	Output speed (gear unit)
Maximal zulässige Eintriebsleistung (mechanische Grenze)	7	Maximum perm. input power (mechanical limit)
IEC-Motorflansch mit quadratischer Kontur für Motordirektanbau	8	IEC-motor flange with square shape fit for direct mounting of integral motor
Getriebege wicht	9	Weight of the gear unit
mögliche Motorwellendurchmesser, Länge siehe Maß "i ₂ " Seite 550 /	10	possible motor shafts diameter, length see dimension "i ₂ " page 550
Mathematisch genaue Übersetzung	11	Exact math. ratio
Zul. Eintriebsdrehmoment bei S1-Betrieb ($f_B=1,0$)	12	Permissible input torque at S1-operation ($f_B=1,0$)
Spezifische Eintriebsdrehzahl, gilt für Direktanbau, NEMA-Adapter und Antriebswellen (WN) - höhere Eintriebsdrehzahlen auf Anfrage	13	Specific input speed, valid for direct mounting, NEMA adapter and input shaft (WN) - higher input speed on request
Mögliche IEC-Adapter für IEC-Motore B5	14	Possible IEC-adapter for IEC-motors B5
Mögliche SERVO-Adapter für SERVO-Motore	15	Possible NEMA-adapter for NEMA-motors
Mögliche NEMA-Adapter für NEMA-Motore	16	Possible NEMA-adapter for NEMA-motors
Antriebswelle	17	Input shaft

Type	i_{ges}	M_{2Nenn} Nm	ZT Code	$n_1 [min^{-1}]$													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW
A.. 46A P_t für S1 max. 3,9 kW bei 20°C P_t for S1 max. 3,9 kW at 20°C	95,35	220	0407/09080	36	0,82	29	0,68	18	0,41	15	0,34	12	0,27	9,4	0,22	7,3	0,17
	84,75	220	0407/10079	40	0,92	33	0,76	20	0,46	17	0,38	13	0,30	11	0,24	8,3	0,19
	76,07	220	0407/11078	45	1,03	37	0,85	22	0,51	18	0,42	14	0,33	12	0,27	9,2	0,21
	68,83	220	0407/12077	49	1,14	41	0,94	25	0,57	20	0,47	16	0,37	13	0,30	10	0,23
	62,71	220	0407/13076	54	1,25	45	1,03	27	0,62	22	0,51	18	0,40	14	0,33	11	0,26
	54,61	220	0410/11056	62	1,43	51	1,18	31	0,72	26	0,59	20	0,46	16	0,38	13	0,30
	49,17	220	0410/12055	69	1,59	57	1,31	35	0,80	28	0,66	22	0,52	18	0,42	14	0,33
	44,56	220	0410/13054	76	1,76	63	1,45	38	0,88	31	0,72	25	0,57	20	0,47	16	0,36
	36,65	220	0412/12041	93	2,14	76	1,76	46	1,07	38	0,88	30	0,69	25	0,57	19	0,44
	33,01	220	0412/13040	103	2,37	85	1,95	52	1,19	42	0,98	33	0,77	27	0,63	21	0,49
	28,61	220	0415/12032	119	2,74	98	2,25	59	1,37	49	1,13	38	0,89	31	0,72	24	0,56
	24,81	220	0412/16037	137	3,16	113	2,60	69	1,58	56	1,30	44	1,02	36	0,84	28	0,65
	20,86	220	0412/18035	163	3,76	134	3,09	82	1,88	67	1,55	53	1,21	43	0,99	34	0,77
	17,70	220	0412/20033	192	4,43	158	3,64	96	2,21	79	1,82	62	1,43	51	1,17	40	0,91
	14,94	220	0410/28039	228	5,24	187	4,32	114	2,62	94	2,16	74	1,70	60	1,39	47	1,08
	12,46	220	0410/31036	273	6,29	225	5,18	136	3,14	112	2,59	88	2,03	72	1,66	56	1,29
	10,41	220	0410/34033	327	7,52	269	6,20	163	3,76	134	3,10	106	2,43	86	1,99	67	1,55
	8,70	220	0410/37030	391	9,01	322	7,42	195	4,50	161	3,71	126	2,91	103	2,38	80	1,85
A.. 46S P_t für S1 max. 3,9 kW bei 20°C P_t for S1 max. 3,9 kW at 20°C	32,32	84	0407/09080	105	0,93	87	0,76	53	0,46	43	0,38	34	0,30	28	0,24	22	0,19
	28,73	104	0407/10079	118	1,29	97	1,06	59	0,64	49	0,53	38	0,42	31	0,34	24	0,27
	25,79	106	0407/11078	132	1,46	109	1,21	66	0,73	54	0,60	43	0,47	35	0,39	27	0,30
	23,33	106	0407/12077	146	1,62	120	1,33	73	0,81	60	0,67	47	0,52	39	0,43	30	0,33
	21,26	106	0407/13076	160	1,78	132	1,46	80	0,89	66	0,73	52	0,57	42	0,47	33	0,37
	18,51	105	0410/11056	184	2,02	151	1,66	92	1,01	76	0,83	59	0,65	49	0,53	38	0,42
	16,67	105	0410/12055	204	2,24	168	1,85	102	1,12	84	0,92	66	0,73	54	0,59	42	0,46
	15,10	105	0410/13054	225	2,47	185	2,04	113	1,24	93	1,02	73	0,80	60	0,66	46	0,51
	12,42	104	0412/12041	274	2,98	225	2,45	137	1,49	113	1,23	89	0,96	72	0,79	56	0,61
	11,19	103	0412/13040	304	3,28	250	2,70	152	1,64	125	1,35	98	1,06	80	0,87	63	0,67
	9,70	102	0415/12032	351	3,74	289	3,08	175	1,87	144	1,54	113	1,21	93	0,99	72	0,77
	8,41	102	0412/16037	404	4,32	333	3,56	202	2,16	166	1,78	131	1,40	107	1,14	83	0,89
	7,07	100	0412/18035	481	5,04	396	4,15	240	2,52	198	2,07	156	1,63	127	1,33	99	1,04
	6,00	91	0412/20033	567	5,40	467	4,45	283	2,70	233	2,22	183	1,75	150	1,43	117	1,11
	5,06	82	0410/28039	671	5,76	553	4,75	336	2,88	276	2,37	217	1,86	178	1,53	138	1,19
	4,22	73	0410/31036	805	6,15	663	5,07	403	3,08	332	2,53	260	1,99	213	1,63	166	1,27
	3,53	64	0410/34033	963	6,46	793	5,32	482	3,23	397	2,66	312	2,09	255	1,71	198	1,33
	2,95	56	0410/37030	1153	6,76	950	5,57	577	3,38	475	2,78	373	2,19	305	1,79	237	1,39
A.. 56C P_t für S1 max. 3,4 kW bei 20°C P_t for S1 max. 3,4 kW at 20°C	462,55	400	0407/09080	7,4	0,31	6,1	0,25	3,7	0,15	3,0	0,13	2,4	0,10	1,9	0,08	1,5	0,06
	411,09	400	0407/10079	8,3	0,35	6,8	0,29	4,1	0,17	3,4	0,14	2,7	0,11	2,2	0,09	1,7	0,07
	368,99	400	0407/11078	9,2	0,39	7,6	0,32	4,6	0,19	3,8	0,16	3,0	0,12	2,4	0,10	1,9	0,08
	333,90	400	0407/12077	10	0,43	8,4	0,35	5,1	0,21	4,2	0,18	3,3	0,14	2,7	0,11	2,1	0,09
	304,21	400	0407/13076	11	0,47	9,2	0,39	5,6	0,23	4,6	0,19	3,6	0,15	3,0	0,12	2,3	0,10
	264,91	400	0410/11056	13	0,54	11	0,44	6,4	0,27	5,3	0,22	4,2	0,17	3,4	0,14	2,6	0,11
	238,50	400	0410/12055	14	0,60	12	0,49	7,1	0,30	5,9	0,25	4,6	0,19	3,8	0,16	2,9	0,12
	216,15	400	0410/13054	16	0,66	13	0,54	7,9	0,33	6,5	0,27	5,1	0,21	4,2	0,17	3,2	0,14
	177,79	400	0412/12041	19	0,80	16	0,66	9,6	0,40	7,9	0,33	6,2	0,26	5,1	0,21	3,9	0,16
	160,11	400	0412/13040	21	0,89	17	0,73	11	0,44	8,7	0,37	6,9	0,29	5,6	0,24	4,4	0,18
	138,76	400	0415/12032	25	1,03	20	0,85	12	0,51	10	0,42	7,9	0,33	6,5	0,27	5,0	0,21
	120,33	400	0412/16037	28	1,18	23	0,97	14	0,59	12	0,49	9,1	0,38	7,5	0,31	5,8	0,24
	101,18	400	0412/18035	34	1,41	28	1,16	17	0,70	14	0,58	11	0,46	8,9	0,37	6,9	0,29
	85,86	400	0412/20033	40	1,66	33	1,37	20	0,83	16	0,68	13	0,54	10	0,44	8,2	0,34
	72,48	400	0410/28039	47	1,96	39	1,62	23	0,98	19	0,81	15	0,64	12	0,52	9,7	0,40
	60,43	400	0410/31036	56	2,36	46	1,94	28	1,18	23	0,97	18	0,76	15	0,62	12	0,49
	50,51	400	0410/34033	67	2,82	55	2,32	34	1,41	28	1,16	22	0,91	18	0,75	14	0,58
	42,19	400	0410/37030	81	3,38	66	2,78	40	1,69	33	1,39	26	1,09	21	0,89	17	0,69

Type	i_{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			$\varnothing d_1$ mm	i_{exakt}	M_{1Nenn} (S1) ($f_B=1,0$) Nm	n_{1spez} min^{-1}	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			$\square$ mm	$\triangle$ mm	m kg								
A.. 46A	95,35	0407/09080					9440/99	2,3	5000				
	84,75	0407/10079					4661/55	2,6	5000				
	76,07	0407/11078					9204/121	2,9	5000				
	68,83	0407/12077					413/6	3,2	5000				
	62,71	0407/13076					8968/143	3,5	5000				
	54,61	0410/11056					6608/121	4,0	5000				
	49,17	0410/12055					295/6	4,5	5000				
	44,56	0410/13054				11	6372/143	4,9	5000	IA63			
	36,65	0412/12041	125	160	12,5	14	2419/66	6,0	5000	IA71		NA56	WN
	33,01	0412/13040				19	4720/143	6,7	5000	IA80		NA143/145	(4)
	28,61	0415/12032				24	944/33	7,7	4800	IA90			
	24,81	0412/16037					2183/88	8,9	4400				
	20,86	0412/18035					2065/99	10,5	3900				
	17,70	0412/20033					177/10	12,4	3500				
	14,94	0410/28039					2301/154	14,7	3100				
	12,46	0410/31036					4248/341	17,7	2800				
	10,41	0410/34033					177/17	21,1	2600				
	8,70	0410/37030					3540/407	25,3	2400				
A.. 46S	32,32	0407/09080					3200/99	2,6	5000				
	28,73	0407/10079					316/11	3,6	5000				
	25,79	0407/11078					3120/121	4,1	5000				
	23,33	0407/12077					70/3	4,5	5000				
	21,26	0407/13076					3040/143	5,0	5000				
	18,51	0410/11056					2240/121	5,7	5000				
	16,67	0410/12055					50/3	6,3	5000				
	15,10	0410/13054				11	2160/143	7,0	5000	IA63			
	12,42	0412/12041	125	160	12,5	14	410/33	8,4	5000	IA71		NA56	WN
	11,19	0412/13040				19	1600/143	9,2	5000	IA80		NA143/145	(4)
	9,70	0415/12032				24	320/33	10,5	4800	IA90			
	8,41	0412/16037					185/22	12,1	4400				
	7,07	0412/18035					700/99	14,1	3900				
	6,00	0412/20033					6/1	15,2	3500				
	5,06	0410/28039					390/77	16,2	3100				
	4,22	0410/31036					1440/341	17,3	2800				
	3,53	0410/34033					60/17	18,1	2600				
	2,95	0410/37030					1200/407	19,0	2400				
A.. 56C	462,55	0407/09080					5088/11	0,9	5000				
	411,09	0407/10079					113049/275	1,0	5000				
	368,99	0407/11078					223236/605	1,1	5000				
	333,90	0407/12077					3339/10	1,2	5000				
	304,21	0407/13076					217512/715	1,3	5000				
	264,91	0410/11056					160272/605	1,5	5000				
	238,50	0410/12055					477/2	1,7	5000				
	216,15	0410/13054				11	154548/715	1,9	5000	IA63			
	177,79	0412/12041	125	160	19	14	19557/110	2,2	5000	IA71		NA56	WN
	160,11	0412/13040				19	22896/143	2,5	5000	IA80		NA143/145	(4)
	138,76	0415/12032				24	7632/55	2,9	4800	IA90			
	120,33	0412/16037					52947/440	3,3	4400				
	101,18	0412/18035					1113/11	4,0	3900				
	85,86	0412/20033					4293/50	4,7	3500				
	72,48	0410/28039					55809/770	5,5	3100				
	60,43	0410/31036					103032/1705	6,6	2800				
	50,51	0410/34033					4293/85	7,9	2600				
	42,19	0410/37030					17172/407	9,5	2400				



Type	i_{ges}	M_{2Nenn} Nm	ZT Code	$n_1 [min^{-1}]$													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW
A.. 56A P_t für S1 max. 5,6 kW bei 20°C P_t for S1 max. 5,6 kW at 20°C	109,09	262	0507/09100	31	0,86	26	0,70	16	0,43	13	0,35	10	0,28	8,3	0,23	6,4	0,18
	97,20	359	0507/10099	35	1,31	29	1,08	17	0,66	14	0,54	11	0,43	9,3	0,35	7,2	0,27
	87,47	400	0507/11098	39	1,63	32	1,34	19	0,81	16	0,67	13	0,53	10	0,43	8,0	0,34
	79,36	400	0507/12097	43	1,79	35	1,48	21	0,90	18	0,74	14	0,58	11	0,47	8,8	0,37
	72,50	400	0507/13096	47	1,96	39	1,62	23	0,98	19	0,81	15	0,64	12	0,52	9,7	0,40
	63,37	400	0510/11071	54	2,25	44	1,85	27	1,12	22	0,93	17	0,73	14	0,59	11	0,46
	57,27	400	0510/12070	59	2,49	49	2,05	30	1,24	24	1,02	19	0,80	16	0,66	12	0,51
	52,11	400	0510/13069	65	2,73	54	2,25	33	1,37	27	1,13	21	0,88	17	0,72	13	0,56
	43,36	400	0512/12053	78	3,28	65	2,70	39	1,64	32	1,35	25	1,06	21	0,87	16	0,68
	39,27	400	0512/13052	87	3,63	71	2,99	43	1,81	36	1,49	28	1,17	23	0,96	18	0,75
	34,36	400	0515/12042	99	4,14	81	3,41	49	2,07	41	1,71	32	1,34	26	1,10	20	0,85
	30,07	400	0512/16049	113	4,74	93	3,90	57	2,37	47	1,95	37	1,53	30	1,25	23	0,98
	25,64	400	0512/18047	133	5,55	109	4,57	66	2,78	55	2,29	43	1,80	35	1,47	27	1,14
	22,09	400	0512/20045	154	6,45	127	5,31	77	3,22	63	2,65	50	2,09	41	1,71	32	1,33
	18,94	400	0510/28054	180	7,52	148	6,19	90	3,76	74	3,10	58	2,43	48	1,99	37	1,55
	16,15	400	0510/31051	210	8,82	173	7,26	105	4,41	87	3,63	68	2,85	56	2,33	43	1,82
	13,86	400	0510/34048	245	10,27	202	8,46	123	5,14	101	4,23	79	3,32	65	2,72	51	2,12
	11,94	400	0510/37045	285	11,93	234	9,82	142	5,96	117	4,91	92	3,86	75	3,16	59	2,46
	9,82	400	0510/41041	346	14,50	285	11,94	173	7,25	143	5,97	112	4,69	92	3,84	71	2,99
	8,07	400	0510/45037	421	17,64	347	14,53	211	8,82	173	7,26	136	5,71	111	4,67	87	3,63
A.. 56S P_t für S1 max. 5,6 kW bei 20°C P_t for S1 max. 5,6 kW at 20°C	58,48	141	0507/09100	58	0,86	48	0,71	29	0,43	24	0,35	19	0,28	15	0,23	12	0,18
	52,11	193	0507/10099	65	1,32	54	1,09	33	0,66	27	0,54	21	0,43	17	0,35	13	0,27
	46,89	248	0507/11098	73	1,88	60	1,55	36	0,94	30	0,78	23	0,61	19	0,50	15	0,39
	42,54	291	0507/12097	80	2,44	66	2,01	40	1,22	33	1,00	26	0,79	21	0,64	16	0,50
	38,87	291	0507/13096	87	2,67	72	2,20	44	1,33	36	1,10	28	0,86	23	0,71	18	0,55
	33,97	291	0510/11071	100	3,05	82	2,51	50	1,52	41	1,26	32	0,99	26	0,81	21	0,63
	30,70	290	0510/12070	111	3,36	91	2,77	55	1,68	46	1,38	36	1,09	29	0,89	23	0,69
	27,94	289	0510/13069	122	3,68	100	3,03	61	1,84	50	1,52	39	1,19	32	0,97	25	0,76
	23,25	287	0512/12053	146	4,40	120	3,62	73	2,20	60	1,81	47	1,42	39	1,16	30	0,90
	21,05	286	0512/13052	162	4,84	133	3,98	81	2,42	67	1,99	52	1,56	43	1,28	33	1,00
	18,42	284	0515/12042	185	5,49	152	4,52	92	2,74	76	2,26	60	1,78	49	1,45	38	1,13
	16,12	283	0512/16049	211	6,25	174	5,15	105	3,13	87	2,57	68	2,02	56	1,65	43	1,29
	13,74	281	0512/18047	247	7,28	204	6,00	124	3,64	102	3,00	80	2,36	65	1,93	51	1,50
	11,84	278	0512/20045	287	8,36	236	6,88	144	4,18	118	3,44	93	2,70	76	2,21	59	1,72
	10,15	276	0510/28054	335	9,68	276	7,97	167	4,84	138	3,99	108	3,13	89	2,56	69	1,99
	8,66	273	0510/31051	393	11,22	323	9,24	196	5,61	162	4,62	127	3,63	104	2,97	81	2,31
	7,43	269	0510/34048	458	12,89	377	10,61	229	6,44	188	5,31	148	4,17	121	3,41	94	2,65
	6,40	265	0510/37045	531	14,74	437	12,14	266	7,37	219	6,07	172	4,77	141	3,90	109	3,03
	5,26	250	0510/41041	646	16,91	532	13,93	323	8,46	266	6,96	209	5,47	171	4,48	133	3,48
	4,33	232	0510/45037	786	19,09	647	15,72	393	9,54	324	7,86	254	6,18	208	5,05	162	3,93
A.. 66C P_t für S1 max. 7,1 kW bei 20°C P_t for S1 max. 7,1 kW at 20°C	724,07	800	0407/09080	4,7	0,39	3,9	0,32	2,3	0,20	1,9	0,16	1,5	0,13	1,2	0,10	0,97	0,08
	643,52	800	0407/10079	5,3	0,44	4,4	0,36	2,6	0,22	2,2	0,18	1,7	0,14	1,4	0,12	1,1	0,09
	577,61	800	0407/11078	5,9	0,49	4,8	0,41	2,9	0,25	2,4	0,20	1,9	0,16	1,6	0,13	1,2	0,10
	522,69	800	0407/12077	6,5	0,54	5,4	0,45	3,3	0,27	2,7	0,22	2,1	0,18	1,7	0,14	1,3	0,11
	476,22	800	0407/13076	7,1	0,60	5,9	0,49	3,6	0,30	2,9	0,25	2,3	0,19	1,9	0,16	1,5	0,12
	414,70	800	0410/11056	8,2	0,69	6,8	0,57	4,1	0,34	3,4	0,28	2,7	0,22	2,2	0,18	1,7	0,14
	373,35	800	0410/12055	9,1	0,76	7,5	0,63	4,6	0,38	3,7	0,31	2,9	0,25	2,4	0,20	1,9	0,16
	338,37	800	0410/13054	10	0,84	8,3	0,69	5,0	0,42	4,1	0,35	3,3	0,27	2,7	0,22	2,1	0,17
	278,32	800	0412/12041	12	1,02	10	0,84	6,1	0,51	5,0	0,42	4,0	0,33	3,2	0,27	2,5	0,21
	250,64	800	0412/13040	14	1,14	11	0,94	6,8	0,57	5,6	0,47	4,4	0,37	3,6	0,30	2,8	0,23
	217,22	800	0415/12032	16	1,31	13	1,08	7,8	0,66	6,4	0,54	5,1	0,42	4,1	0,35	3,2	0,27
	188,37	800	0412/16037	18	1,51	15	1,25	9,0	0,76	7,4	0,62	5,8	0,49	4,8	0,40	3,7	0,31
	158,39	800	0412/18035	21	1,80	18	1,48	11	0,90	8,8	0,74	6,9	0,58	5,7	0,48	4,4	0,37
	134,41	800	0412/20033	25	2,12	21	1,75	13	1,06	10	0,87	8,2	0,69	6,7	0,56	5,2	0,44
	113,46	800	0410/28039	30	2,51	25	2,07	15	1,26	12	1,03	9,7	0,81	7,9	0,66	6,2	0,52
	94,60	800	0410/31036	36	3,01	30	2,48	18	1,51	15	1,24	12	0,97	9,5	0,80	7,4	0,62
	79,06	800	0410/34033	43	3,60	35	2,97	22	1,80	18	1,48	14	1,17	11	0,95	8,9	0,74
	66,05	800	0410/37030	51	4,31	42	3,55	26	2,16	21	1,78	17	1,40	14	1,14	11	0,89

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			Ø d ₁ mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ mm	△ mm	m kg								
A.. 56A	109,09	0507/09100					1200/11	2,4	5000				
	97,20	0507/10099					486/5	3,7	5000				
	87,47	0507/11098					10584/121	4,6	5000				
	79,36	0507/12097					873/11	5,0	5000				
	72,50	0507/13096					10368/143	5,5	5000				
	63,37	0510/11071					7668/121	6,3	5000				
	57,27	0510/12070					630/11	7,0	5000				
	52,11	0510/13069	125	160		11	7452/143	7,7	5000	IA63			
	43,36	0512/12053			17	14	477/11	9,2	5000	IA71		NA56	
	39,27	0512/13052	150	200		19	432/11	10,2	5000	IA80		NA143/145	WN
	34,36	0515/12042				24	378/11	11,6	5000	IA90		NA182/184	(5)
	30,07	0512/16049				28	1323/44	13,3	5000	IA100		NA213/215	
	25,64	0512/18047					282/11	15,6	4700	IA112			
	22,09	0512/20045					243/11	18,1	4200	IAK100			
	18,94	0510/28054					1458/77	21,1	3700				
	16,15	0510/31051					5508/341	24,8	3400				
	13,86	0510/34048					2592/187	28,9	3100				
	11,94	0510/37045					4860/407	33,5	2800				
	9,82	0510/41041					108/11	40,7	2600				
	8,07	0510/45037					444/55	49,5	2300				
A.. 56S	58,48	0507/09100					10000/171	2,4	5000				
	52,11	0507/10099					990/19	3,7	5000				
	46,89	0507/11098					9800/209	5,3	5000				
	42,54	0507/12097					2425/57	6,8	5000				
	38,87	0507/13096					9600/247	7,5	5000				
	33,97	0510/11071					7100/209	8,6	5000				
	30,70	0510/12070					1750/57	9,4	5000				
	27,94	0510/13069				11	6900/247	10,3	5000	IA63			
	23,25	0512/12053	125	160		14	1325/57	12,3	5000	IA71		NA56	
	21,05	0512/13052			17	19	400/19	13,6	5000	IA80		NA143/145	WN
	18,42	0515/12042	150	200		24	350/19	15,4	5000	IA90		NA182/184	(5)
	16,12	0512/16049				28	1225/76	17,6	5000	IA100		NA213/215	
	13,74	0512/18047					2350/171	20,4	4700	IA112			
	11,84	0512/20045					225/19	23,5	4200	IAK100			
	10,15	0510/28054					1350/133	27,2	3700				
	8,66	0510/31051					5100/589	31,5	3400				
	7,43	0510/34048					2400/323	36,2	3100				
	6,40	0510/37045					4500/703	41,4	2800				
	5,26	0510/41041					100/19	47,5	2600				
	4,33	0510/45037					740/171	53,6	2300				
A.. 66C	724,07	0407/09080					19550/27	1,1	5000				
	643,52	0407/10079					30889/48	1,2	5000				
	577,61	0407/11078					25415/44	1,4	5000				
	522,69	0407/12077					150535/288	1,5	5000				
	476,22	0407/13076					37145/78	1,7	5000				
	414,70	0410/11056					13685/33	1,9	5000				
	373,35	0410/12055					107525/288	2,1	5000				
	338,37	0410/13054				11	17595/52	2,4	5000	IA63			
	278,32	0412/12041	125	160	34	14	80155/288	2,9	5000	IA71		NA56	WN
	250,64	0412/13040				19	9775/39	3,2	5000	IA80		NA143/145	(4)
	217,22	0415/12032				24	1955/9	3,7	4800	IA90			
	188,37	0412/16037					72335/384	4,2	4400				
	158,39	0412/18035					68425/432	5,1	3900				
	134,41	0412/20033					4301/32	6,0	3500				
	113,46	0410/28039					25415/224	7,1	3100				
	94,60	0410/31036					5865/62	8,5	2800				
	79,06	0410/34033					1265/16	10,1	2600				
	66,05	0410/37030					9775/148	12,1	2400				

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
A.. 66A P _t für S1 max. 11,9 kW bei 20°C P _t for S1 max. 11,9 kW at 20°C	112,39	573	0607/11129	30	1,82	25	1,49	15	0,91	12	0,75	9,8	0,59	8,0	0,48	6,2	0,37
	102,22	763	0607/12128	33	2,66	27	2,19	17	1,33	14	1,09	11	0,86	8,8	0,70	6,8	0,55
	93,62	800	0607/13127	36	3,04	30	2,51	18	1,52	15	1,25	12	0,98	9,6	0,81	7,5	0,63
	81,89	800	0610/11094	42	3,48	34	2,86	21	1,74	17	1,43	13	1,13	11	0,92	8,5	0,72
	74,27	800	0610/12093	46	3,83	38	3,16	23	1,92	19	1,58	15	1,24	12	1,02	9,4	0,79
	67,82	800	0610/13092	50	4,20	41	3,46	25	2,10	21	1,73	16	1,36	13	1,11	10	0,86
	57,50	800	0612/12072	59	4,95	49	4,08	30	2,48	24	2,04	19	1,60	16	1,31	12	1,02
	52,34	800	0612/13071	65	5,44	53	4,48	32	2,72	27	2,24	21	1,76	17	1,44	13	1,12
	46,32	800	0615/12058	73	6,15	60	5,06	37	3,07	30	2,53	24	1,99	19	1,63	15	1,27
	40,73	800	0612/16068	83	6,99	69	5,76	42	3,50	34	2,88	27	2,26	22	1,85	17	1,44
	35,14	800	0612/18066	97	8,11	80	6,68	48	4,05	40	3,34	31	2,62	26	2,15	20	1,67
	30,67	800	0612B20064	111	9,29	91	7,65	55	4,64	46	3,82	36	3,00	29	2,46	23	1,91
	25,72	800	0615/19051	132	11,07	109	9,12	66	5,54	54	4,56	43	3,58	35	2,93	27	2,28
	22,36	800	0615/21049	152	12,74	125	10,49	76	6,37	63	5,24	49	4,12	40	3,37	31	2,62
	19,58	800	0615/23047	174	14,54	143	11,98	87	7,27	71	5,99	56	4,71	46	3,85	36	2,99
	16,22	800	0615/26044	210	17,56	173	14,46	105	8,78	86	7,23	68	5,68	55	4,65	43	3,62
	13,55	800	0615/29041	251	21,02	207	17,31	125	10,51	103	8,66	81	6,80	66	5,56	52	4,33
	11,38	800	0615/32038	299	25,03	246	20,61	149	12,51	123	10,31	97	8,10	79	6,62	62	5,15
	9,58	800	0615/35035	355	29,72	292	24,48	177	14,86	146	12,24	115	9,62	94	7,87	73	6,12
	8,07	800	0615/38032	421	35,29	347	29,06	211	17,65	173	14,53	136	11,42	112	9,34	87	7,27
A.. 66S P _t für S1 max. 11,9 kW bei 20°C P _t for S1 max. 11,9 kW at 20°C	62,74	320	0607/11129	54	1,82	45	1,50	27	0,91	22	0,75	18	0,59	14	0,48	11	0,37
	57,07	426	0607/12128	60	2,66	49	2,19	30	1,33	25	1,09	19	0,86	16	0,70	12	0,55
	52,27	465	0607/13127	65	3,17	54	2,61	33	1,58	27	1,30	21	1,02	17	0,84	13	0,65
	45,72	526	0610/11094	74	4,10	61	3,37	37	2,05	31	1,69	24	1,33	20	1,08	15	0,84
	41,46	576	0610/12093	82	4,95	68	4,07	41	2,47	34	2,04	27	1,60	22	1,31	17	1,02
	37,86	617	0610/13092	90	5,80	74	4,78	45	2,90	37	2,39	29	1,88	24	1,54	18	1,19
	32,10	647	0612/12072	106	7,18	87	5,91	53	3,59	44	2,95	34	2,32	28	1,90	22	1,48
	29,22	646	0612/13071	116	7,87	96	6,48	58	3,94	48	3,24	38	2,55	31	2,08	24	1,62
	25,86	644	0615/12058	131	8,87	108	7,30	66	4,43	54	3,65	43	2,87	35	2,35	27	1,83
	22,74	642	0612/16068	150	10,05	123	8,28	75	5,03	62	4,14	48	3,25	40	2,66	31	2,07
	19,62	639	0612/18066	173	11,60	143	9,55	87	5,80	71	4,78	56	3,75	46	3,07	36	2,39
	17,12	636	0612B20064	199	13,23	164	10,89	99	6,61	82	5,45	64	4,28	53	3,50	41	2,72
	14,36	631	0615/19051	237	15,64	195	12,88	118	7,82	97	6,44	77	5,06	63	4,14	49	3,22
	12,48	627	0615/21049	272	17,88	224	14,73	136	8,94	112	7,36	88	5,79	72	4,73	56	3,68
	10,93	623	0615/23047	311	20,29	256	16,71	155	10,14	128	8,35	101	6,56	82	5,37	64	4,18
	9,05	615	0615/26044	376	24,18	309	19,92	188	12,09	155	9,96	121	7,82	99	6,40	77	4,98
	7,56	605	0615/29041	450	28,48	370	23,45	225	14,24	185	11,73	145	9,21	119	7,54	93	5,86
	6,35	595	0615/32038	535	33,34	441	27,46	268	16,67	220	13,73	173	10,79	142	8,83	110	6,86
	5,35	582	0615/35035	636	38,73	523	31,90	318	19,36	262	15,95	206	12,53	168	10,25	131	7,97
	4,51	568	0615/38032	755	44,89	621	36,96	377	22,44	311	18,48	244	14,52	200	11,88	155	9,24
A.. 76D P _t für S1 max. 8,2 kW bei 20°C P _t for S1 max. 8,2 kW at 20°C	3460,53	1500	0407/09080	0,98	0,14	0,81	0,11	0,49	0,07	0,40	0,06	0,32	0,05	0,26	0,04	0,20	0,03
	3075,54	1500	0407/10079	1,1	0,16	0,91	0,13	0,55	0,08	0,46	0,06	0,36	0,05	0,29	0,04	0,23	0,03
	2760,56	1500	0407/11078	1,2	0,17	1,0	0,14	0,62	0,09	0,51	0,07	0,40	0,06	0,33	0,05	0,25	0,04
	2498,07	1500	0407/12077	1,4	0,19	1,1	0,16	0,68	0,10	0,56	0,08	0,44	0,06	0,36	0,05	0,28	0,04
	2275,96	1500	0407/13076	1,5	0,21	1,2	0,17	0,75	0,11	0,62	0,09	0,48	0,07	0,40	0,06	0,31	0,04
	1981,94	1500	0410/11056	1,7	0,24	1,4	0,20	0,86	0,12	0,71	0,10	0,56	0,08	0,45	0,06	0,35	0,05
	1784,33	1500	0410/12055	1,9	0,27	1,6	0,22	0,95	0,14	0,78	0,11	0,62	0,09	0,50	0,07	0,39	0,06
	1617,13	1500	0410/13054	2,1	0,30	1,7	0,25	1,1	0,15	0,87	0,12	0,68	0,10	0,56	0,08	0,43	0,06
	1330,14	1500	0412/12041	2,6	0,36	2,1	0,30	1,3	0,18	1,1	0,15	0,83	0,12	0,68	0,10	0,53	0,07
	1197,87	1500	0412/13040	2,8	0,40	2,3	0,33	1,4	0,20	1,2	0,17	0,92	0,13	0,75	0,11	0,58	0,08
	1038,16	1500	0415/12032	3,3	0,46	2,7	0,38	1,6	0,23	1,3	0,19	1,1	0,15	0,87	0,12	0,67	0,10
	900,28	1500	0412/16037	3,8	0,54	3,1	0,44	1,9	0,27	1,6	0,22	1,2	0,17	1,00	0,14	0,78	0,11
	756,99	1500	0412/18035	4,5	0,64	3,7	0,53	2,2	0,32	1,8	0,26	1,5	0,21	1,2	0,17	0,92	0,13
	642,36	1500	0412/20033	5,3	0,75	4,4	0,62	2,6	0,38	2,2	0,31	1,7	0,24	1,4	0,20	1,1	0,15
	542,25	1500	0410/28039	6,3	0,89	5,2	0,73	3,1	0,44	2,6	0,37	2,0	0,29	1,7	0,24	1,3	0,18
	452,10	1500	0410/31036	7,5	1,07	6,2	0,88	3,8	0,53	3,1	0,44	2,4	0,35	2,0	0,28	1,5	0,22
	377,86	1500	0410/34033	9,0	1,28	7,4	1,05	4,5	0,64	3,7	0,53	2,9	0,41	2,4	0,34	1,9	0,26
	315,66	1500	0410/37030	11	1,53	8,9	1,26	5,4	0,76	4,4	0,63	3,5	0,49	2,9	0,40	2,2	0,31

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			Ø d ₁ mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			 mm	 mm	 kg								
A.. 66A	112,39	0607/11129					4945/44	5,1	5000	IA63	siehe Eintriebsvarianten - Seite 518 see input types - page 518	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (6)
	102,22	0607/12128				11	920/9	7,5	5000	IA71			
	93,62	0607/13127	125	160		14	14605/156	8,5	5000	IA80			
	81,89	0610/11094				19	5405/66	9,8	5000	IA90			
	74,27	0610/12093	150	200		24	3565/48	10,8	5000	IA100			
	67,82	0610/13092				28	2645/39	11,8	5000	IA112			
	57,50	0612/12072					115/2	13,9	5000	IAK100			
	52,34	0612/13071					8165/156	15,3	5000	IAK112			
	46,32	0615/12058					3335/72	17,3	5000				
	40,73	0612/16068					1955/48	19,6	5000	IA63			
	35,14	0612/18066			31,5	11	1265/36	22,8	4700	IA71			
	30,67	0612B20064	125	160		14	92/3	26,1	4200	IA80			
	25,72	0615/19051				19	1955/76	31,1	3700	IA90			
	22,36	0615/21049	150	200		24	805/36	35,8	3300	IA100			
	19,58	0615/23047				28	235/12	40,9	3000	IA112			
	16,22	0615/26044	200	250		38	1265/78	49,3	2700	IAK100			
	13,55	0615/29041					4715/348	59,0	2400	IAK112			
	11,38	0615/32038					2185/192	70,3	2200				
	9,58	0615/35035					115/12	83,5	2000				
	8,07	0615/38032					460/57	99,1	1800				
A.. 66S	62,74	0607/11129					13803/220	5,1	5000	IA63	siehe Eintriebsvarianten - Seite 518 see input types - page 518	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (6)
	57,07	0607/12128				11	856/15	7,5	5000	IA71			
	52,27	0607/13127	125	160		14	13589/260	8,9	5000	IA80			
	45,72	0610/11094				19	5029/110	11,5	5000	IA90			
	41,46	0610/12093	150	200		24	3317/80	13,9	5000	IA100			
	37,86	0610/13092				28	2461/65	16,3	5000	IA112			
	32,10	0612/12072					321/10	20,2	5000	IAK100			
	29,22	0612/13071					7597/260	22,1	5000	IAK112			
	25,86	0615/12058					3103/120	24,9	5000				
	22,74	0612/16068					1819/80	28,2	5000	IA63			
	19,62	0612/18066			31,5	11	1177/60	32,6	4700	IA71			
	17,12	0612B20064	125	160		14	428/25	37,1	4200	IA80			
	14,36	0615/19051				19	5457/380	43,9	3700	IA90			
	12,48	0615/21049	150	200		24	749/60	50,2	3300	IA100			
	10,93	0615/23047				28	5029/460	57,0	3000	IA112			
	9,05	0615/26044	200	250		38	1177/130	67,9	2700	IA132			
	7,56	0615/29041					4387/580	80,0	2400	IAK100			
	6,35	0615/32038					2033/320	93,7	2200	IAK112			
	5,35	0615/35035					107/20	108,8	2000	IAK132			
	4,51	0615/38032					428/95	126,1	1800				
A.. 76D	3460,53	0407/09080					342592/99	0,5	5000		siehe Eintriebsvarianten - Seite 518 see input types - page 518	NA56 NA143/145	WN (4)
	3075,54	0407/10079					845774/275	0,5	5000				
	2760,56	0407/11078					1670136/605	0,6	5000				
	2498,07	0407/12077					37471/15	0,7	5000				
	2275,96	0407/13076					1627312/715	0,7	5000				
	1981,94	0410/11056					1199072/605	0,8	5000				
	1784,33	0410/12055					5353/3	0,9	5000				
	1617,13	0410/13054				11	1156248/715	1,0	5000	IA63			
	1330,14	0412/12041	125	160	59	14	219473/165	1,2	5000	IA71			
	1197,87	0412/13040				19	171296/143	1,4	5000	IA80			
	1038,16	0415/12032				24	171296/165	1,6	4800	IA90			
	900,28	0412/16037					198061/220	1,8	4400				
	756,99	0412/18035					74942/99	2,2	3900				
	642,36	0412/20033					16059/25	2,6	3500				
	542,25	0410/28039					208767/385	3,1	3100				
	452,10	0410/31036					770832/1705	3,7	2800				
	377,86	0410/34033					32118/85	4,4	2600				
	315,66	0410/37030					128472/407	5,3	2400				



Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
A.. 76C P _t für S1 max. 12,1 kW bei 20°C P _t für S1 max. 12,1 kW at 20°C	816,16	1500	0507/09100	4,2	0,65	3,4	0,54	2,1	0,33	1,7	0,27	1,3	0,21	1,1	0,17	0,86	0,13
	727,20	1500	0507/10099	4,7	0,73	3,9	0,60	2,3	0,37	1,9	0,30	1,5	0,24	1,2	0,19	0,96	0,15
	654,41	1500	0507/11098	5,2	0,82	4,3	0,67	2,6	0,41	2,1	0,34	1,7	0,26	1,4	0,22	1,1	0,17
	593,76	1500	0507/12097	5,7	0,90	4,7	0,74	2,9	0,45	2,4	0,37	1,9	0,29	1,5	0,24	1,2	0,19
	542,43	1500	0507/13096	6,3	0,98	5,2	0,81	3,1	0,49	2,6	0,41	2,0	0,32	1,7	0,26	1,3	0,20
	474,12	1500	0510/11071	7,2	1,13	5,9	0,93	3,6	0,56	3,0	0,46	2,3	0,36	1,9	0,30	1,5	0,23
	428,48	1500	0510/12070	7,9	1,25	6,5	1,03	4,0	0,62	3,3	0,51	2,6	0,40	2,1	0,33	1,6	0,26
	389,87	1500	0510/13069	8,7	1,37	7,2	1,13	4,4	0,68	3,6	0,56	2,8	0,44	2,3	0,36	1,8	0,28
	324,42	1500	0512/12053	10	1,65	8,6	1,36	5,2	0,82	4,3	0,68	3,4	0,53	2,8	0,44	2,2	0,34
	293,82	1500	0512/13052	12	1,82	9,5	1,50	5,8	0,91	4,8	0,75	3,7	0,59	3,1	0,48	2,4	0,37
	257,09	1500	0515/12042	13	2,08	11	1,71	6,6	1,04	5,4	0,86	4,3	0,67	3,5	0,55	2,7	0,43
	224,95	1500	0512/16049	15	2,37	12	1,96	7,6	1,19	6,2	0,98	4,9	0,77	4,0	0,63	3,1	0,49
	191,80	1500	0512/18047	18	2,78	15	2,29	8,9	1,39	7,3	1,15	5,7	0,90	4,7	0,74	3,6	0,57
	165,27	1500	0512/20045	21	3,23	17	2,66	10	1,62	8,5	1,33	6,7	1,05	5,4	0,86	4,2	0,67
	141,66	1500	0510/28054	24	3,77	20	3,10	12	1,88	9,9	1,55	7,8	1,22	6,4	1,00	4,9	0,78
	120,84	1500	0510/31051	28	4,42	23	3,64	14	2,21	12	1,82	9,1	1,43	7,4	1,17	5,8	0,91
	103,70	1500	0510/34048	33	5,15	27	4,24	16	2,57	14	2,12	11	1,67	8,7	1,36	6,8	1,06
	89,34	1500	0510/37045	38	5,98	31	4,92	19	2,99	16	2,46	12	1,93	10	1,58	7,8	1,23
	73,45	1500	0510/41041	46	7,27	38	5,99	23	3,64	19	2,99	15	2,35	12	1,92	9,5	1,50
	60,40	1500	0510/45037	56	8,84	46	7,28	28	4,42	23	3,64	18	2,86	15	2,34	12	1,82
A.. 76A P _t für S1 max. 20,1 kW bei 20°C P _t für S1 max. 20,1 kW at 20°C	97,66	1289	0710/11117	35	4,70	29	3,87	17	2,35	14	1,93	11	1,52	9,2	1,24	7,2	0,97
	88,76	1500	0710/12116	38	6,02	32	4,95	19	3,01	16	2,48	12	1,95	10	1,59	7,9	1,24
	81,22	1500	0710/13115	42	6,57	34	5,41	21	3,29	17	2,71	14	2,13	11	1,74	8,6	1,35
	69,63	1500	0712/12091	49	7,67	40	6,32	24	3,83	20	3,16	16	2,48	13	2,03	10	1,58
	63,57	1500	0712/13090	53	8,40	44	6,92	27	4,20	22	3,46	17	2,72	14	2,22	11	1,73
	55,86	1500	0715/12073	61	9,56	50	7,87	30	4,78	25	3,94	20	3,09	16	2,53	13	1,97
	49,93	1500	0712/16087	68	10,70	56	8,81	34	5,35	28	4,40	22	3,46	18	2,83	14	2,20
	43,36	1500	0712/18085	78	12,32	65	10,14	39	6,16	32	5,07	25	3,98	21	3,26	16	2,54
	38,10	1500	0712B20083	89	14,01	73	11,54	45	7,01	37	5,77	29	4,53	24	3,71	18	2,89
	31,89	1500	0715/19066	107	16,74	88	13,79	53	8,37	44	6,89	34	5,42	28	4,43	22	3,45
	27,98	1500	0715/21064	122	19,08	100	15,72	61	9,54	50	7,86	39	6,17	32	5,05	25	3,93
	24,75	1500	0715/23062	137	21,58	113	17,77	69	10,79	57	8,88	44	6,98	36	5,71	28	4,44
	20,84	1500	0715/26059	163	25,63	134	21,11	82	12,82	67	10,55	53	8,29	43	6,78	34	5,28
	17,73	1500	0715/29056	192	30,12	158	24,80	96	15,06	79	12,40	62	9,74	51	7,97	39	6,20
	15,21	1500	0715/32053	224	35,12	184	28,92	112	17,56	92	14,46	72	11,36	59	9,30	46	7,23
	13,12	1500	0715/35050	259	40,71	213	33,53	130	20,36	107	16,76	84	13,17	69	10,78	53	8,38
	11,36	1500	0715/38047	299	47,02	247	38,73	150	23,51	123	19,36	97	15,21	79	12,45	62	9,68
	9,40	1500	0715/42043	362	56,81	298	46,78	181	28,40	149	23,39	117	18,38	96	15,04	74	11,70
	7,78	1500	0715/46039	437	68,60	360	56,50	218	34,30	180	28,25	141	22,19	116	18,16	90	14,12
A.. 76S P _t für S1 max. 20,1 kW bei 20°C P _t für S1 max. 20,1 kW at 20°C	55,55	733	0710/11117	61	4,70	50	3,87	31	2,35	25	1,93	20	1,52	16	1,24	13	0,97
	50,48	861	0710/12116	67	6,07	55	5,00	34	3,04	28	2,50	22	1,96	18	1,61	14	1,25
	46,20	935	0710/13115	74	7,21	61	5,93	37	3,60	30	2,97	24	2,33	19	1,91	15	1,48
	39,60	1050	0712/12091	86	9,44	71	7,77	43	4,72	35	3,89	28	3,05	23	2,50	18	1,94
	36,15	1131	0712/13090	94	11,14	77	9,17	47	5,57	39	4,59	30	3,60	25	2,95	19	2,29
	31,77	1156	0715/12073	107	12,95	88	10,67	54	6,48	44	5,33	35	4,19	28	3,43	22	2,67
	28,40	1157	0712/16087	120	14,51	99	11,95	60	7,25	49	5,97	39	4,69	32	3,84	25	2,99
	24,66	1153	0712/18085	138	16,65	114	13,71	69	8,32	57	6,85	45	5,39	36	4,41	28	3,43
	21,67	1149	0712B20083	157	18,88	129	15,54	78	9,44	65	7,77	51	6,11	42	5,00	32	3,89
	18,14	1138	0715/19066	187	22,33	154	18,39	94	11,17	77	9,20	61	7,23	50	5,91	39	4,60
	15,92	1133	0715/21064	214	25,34	176	20,87	107	12,67	88	10,44	69	8,20	57	6,71	44	5,22
	14,08	1127	0715/23062	242	28,50	199	23,47	121	14,25	99	11,74	78	9,22	64	7,54	50	5,87
	11,85	1117	0715/26059	287	33,56	236	27,64	143	16,78	118	13,82	93	10,86	76	8,88	59	6,91
	10,08	1106	0715/29056	337	39,05	278	32,16	169	19,52	139	16,08	109	12,63	89	10,34	69	8,04
	8,65	1094	0715/32053	393	45,03	324	37,08	197	22,52	162	18,54	127	14,57	104	11,92	81	9,27
	7,46	1081	0715/35050	456	51,59	375	42,48	228	25,79	188	21,24	147	16,69	121	13,66	94	10,62
	6,46	1065	0715/38047	526	58,70	433	48,34	263	29,35	217	24,17	170	18,99	139	15,54	108	12,09
	5,35	1015	0715/42043	636	67,59	524	55,66	318	33,79	262	27,83	206	21,87	168	17,89	131	13,92
	4,43	923	0715/46039	768	74,22	632	61,12	384	37,11	316	30,56	248	24,01	203	19,65	158	15,28

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			Ø d ₁ mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ mm	△ IEC Ø mm	m kg								
A.. 76C	816,16	0507/09100					80800/99	1,8	5000				WN (5)
	727,20	0507/10099					3636/5	2,1	5000				
	654,41	0507/11098					79184/121	2,3	5000				
	593,76	0507/12097					19594/33	2,5	5000				
	542,43	0507/13096					77568/143	2,8	5000				
	474,12	0510/11071					57368/121	3,2	5000				
	428,48	0510/12070					14140/33	3,5	5000	IA63			
	389,87	0510/13069				11	55752/143	3,8	5000	IA71			
	324,42	0512/12053	125	160	56	14	10706/33	4,6	5000	IA80		NA56	
	293,82	0512/13052				19	3232/11	5,1	5000	IA90		NA143/145	
	257,09	0515/12042	150	200		24	2828/11	5,8	5000	IA100		NA182/184	
	224,95	0512/16049				28	4949/22	6,7	5000	IA112		NA213/215	
	191,80	0512/18047					18988/99	7,8	4700	IAK100			
	165,27	0512/20045					1818/11	9,1	4200	IAK112			
	141,66	0510/28054					10908/77	10,6	3700				
	120,84	0510/31051					41208/341	12,4	3400				
	103,70	0510/34048					19392/187	14,5	3100				
	89,34	0510/37045					36360/407	16,8	2800				
	73,45	0510/41041					808/11	20,4	2600				
	60,40	0510/45037					29896/495	24,8	2300				
A.. 76A	97,66	0710/11117					11817/121	13,2	4700	IA63-IA112			WN (7)
	88,76	0710/12116	125	160		11, 14, 19, 24, 28	2929/33	16,9	4700	IAK100, IAK112			
	81,22	0710/13115	150	200			11615/143	18,5	4700				
	69,63	0712/12091					9191/132	21,5	4700				
	63,57	0712/13090					9090/143	23,6	4700				
	55,86	0715/12073					7373/132	26,9	4700				
	49,93	0712/16087					8787/176	30,0	4700	IA63			
	43,36	0712/18085					8585/198	34,6	4700	IA71			
	38,10	0712B20083	125	160	54	11	8383/220	39,4	4700	IA80		NA56	
	31,89	0715/19066				14	606/19	47,0	4300	IA90		NA143/145	
	27,98	0715/21064	150	200		19	6464/231	53,6	3900	IA100		NA182/184	
	24,75	0715/23062				24	6262/253	60,6	3500	IA112		NA213/215	
	20,84	0715/26059	200	250		28	5959/286	72,0	3100	IA132			
	17,73	0715/29056				38	5656/319	84,6	2800	IAK100			
	15,21	0715/32053	250	300		42	5353/352	98,6	2500	IAK112			
	13,12	0715/35050				48	1010/77	114,4	2300	IAK132			
	11,36	0715/38047					4747/418	132,1	2100	IAK160			
	9,40	0715/42043					4343/462	159,6	1900				
	7,78	0715/46039					3939/506	192,7	1800				
A.. 76S	55,55	0710/11117					611/11	13,2	4700	IA63-IA112			WN (7)
	50,48	0710/12116	125	160		11, 14, 19, 24, 28	1363/27	17,1	4700	IAK100, IAK112			
	46,20	0710/13115	150	200			5405/117	20,2	4700				
	39,60	0712/12091					4277/108	26,5	4700				
	36,15	0712/13090					470/13	31,3	4700				
	31,77	0715/12073					3431/108	36,4	4700				
	28,40	0712/16087					1363/48	40,7	4700	IA63			
	24,66	0712/18085					3995/162	46,8	4700	IA71			
	21,67	0712B20083	125	160	54	11	3901/180	53,0	4700	IA80		NA56	
	18,14	0715/19066				14	1034/57	62,7	4300	IA90		NA143/145	
	15,92	0715/21064	150	200		19	3008/189	71,2	3900	IA100		NA182/184	
	14,08	0715/23062				24	2914/207	80,1	3500	IA112		NA213/215	
	11,85	0715/26059	200	250		28	2773/234	94,3	3100	IA132			
	10,08	0715/29056				38	2632/261	109,7	2800	IAK100			
	8,65	0715/32053	250	300		42	2491/288	126,5	2500	IAK112			
	7,46	0715/35050				48	470/63	144,9	2300	IAK132			
	6,46	0715/38047					2209/342	164,9	2100	IAK160			
	5,35	0715/42043					2021/378	189,8	1900				
	4,43	0715/46039					611/138	208,5	1800				

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
A.. 86D P _t für S1 max. 12,5 kW bei 20°C P _t for S1 max. 12,5 kW at 20°C	4047,27	2800	0407/09080	0,84	0,22	0,69	0,18	0,42	0,11	0,35	0,09	0,27	0,07	0,22	0,06	0,17	0,05
	3597,01	2800	0407/10079	0,95	0,25	0,78	0,21	0,47	0,13	0,39	0,10	0,31	0,08	0,25	0,07	0,19	0,05
	3228,62	2800	0407/11078	1,1	0,28	0,87	0,23	0,53	0,14	0,43	0,11	0,34	0,09	0,28	0,07	0,22	0,06
	2921,63	2800	0407/12077	1,2	0,31	0,96	0,25	0,58	0,15	0,48	0,13	0,38	0,10	0,31	0,08	0,24	0,06
	2661,86	2800	0407/13076	1,3	0,34	1,1	0,28	0,64	0,17	0,53	0,14	0,41	0,11	0,34	0,09	0,26	0,07
	2317,98	2800	0410/11056	1,5	0,39	1,2	0,32	0,73	0,19	0,60	0,16	0,47	0,13	0,39	0,10	0,30	0,08
	2086,88	2800	0410/12055	1,6	0,43	1,3	0,36	0,81	0,22	0,67	0,18	0,53	0,14	0,43	0,11	0,34	0,09
	1891,32	2800	0410/13054	1,8	0,48	1,5	0,39	0,90	0,24	0,74	0,20	0,58	0,15	0,48	0,13	0,37	0,10
	1555,67	2800	0412/12041	2,2	0,58	1,8	0,48	1,1	0,29	0,90	0,24	0,71	0,19	0,58	0,15	0,45	0,12
	1400,98	2800	0412/13040	2,4	0,64	2,0	0,53	1,2	0,32	1,00	0,26	0,79	0,21	0,64	0,17	0,50	0,13
	1214,18	2800	0415/12032	2,8	0,74	2,3	0,61	1,4	0,37	1,2	0,31	0,91	0,24	0,74	0,20	0,58	0,15
	1052,92	2800	0412/16037	3,2	0,86	2,7	0,70	1,6	0,43	1,3	0,35	1,0	0,28	0,85	0,23	0,66	0,18
	885,34	2800	0412/18035	3,8	1,02	3,2	0,84	1,9	0,51	1,6	0,42	1,2	0,33	1,0	0,27	0,79	0,21
	751,28	2800	0412/20033	4,5	1,20	3,7	0,99	2,3	0,60	1,9	0,49	1,5	0,39	1,2	0,32	0,93	0,25
	634,19	2800	0410/28039	5,4	1,42	4,4	1,17	2,7	0,71	2,2	0,58	1,7	0,46	1,4	0,38	1,1	0,29
	528,76	2800	0410/31036	6,4	1,70	5,3	1,40	3,2	0,85	2,6	0,70	2,1	0,55	1,7	0,45	1,3	0,35
	441,93	2800	0410/34033	7,7	2,04	6,3	1,68	3,8	1,02	3,2	0,84	2,5	0,66	2,0	0,54	1,6	0,42
	369,18	2800	0410/37030	9,2	2,44	7,6	2,01	4,6	1,22	3,8	1,00	3,0	0,79	2,4	0,65	1,9	0,50
A.. 86C P _t für S1 max. 18,3 kW bei 20°C P _t for S1 max. 18,3 kW at 20°C	954,55	2294	0507/09100	3,6	0,86	2,9	0,70	1,8	0,43	1,5	0,35	1,2	0,28	0,94	0,23	0,73	0,18
	850,50	2800	0507/10099	4,0	1,17	3,3	0,97	2,0	0,59	1,6	0,48	1,3	0,38	1,1	0,31	0,82	0,24
	765,37	2800	0507/11098	4,4	1,30	3,7	1,07	2,2	0,65	1,8	0,54	1,4	0,42	1,2	0,34	0,91	0,27
	694,43	2800	0507/12097	4,9	1,44	4,0	1,18	2,4	0,72	2,0	0,59	1,6	0,46	1,3	0,38	1,0	0,30
	634,41	2800	0507/13096	5,4	1,57	4,4	1,29	2,7	0,79	2,2	0,65	1,7	0,51	1,4	0,42	1,1	0,32
	554,50	2800	0510/11071	6,1	1,80	5,0	1,48	3,1	0,90	2,5	0,74	2,0	0,58	1,6	0,48	1,3	0,37
	501,14	2800	0510/12070	6,8	1,99	5,6	1,64	3,4	0,99	2,8	0,82	2,2	0,64	1,8	0,53	1,4	0,41
	455,98	2800	0510/13069	7,5	2,19	6,1	1,80	3,7	1,09	3,1	0,90	2,4	0,71	2,0	0,58	1,5	0,45
	379,43	2800	0512/12053	9,0	2,63	7,4	2,16	4,5	1,31	3,7	1,08	2,9	0,85	2,4	0,70	1,8	0,54
	343,64	2800	0512/13052	9,9	2,90	8,1	2,39	4,9	1,45	4,1	1,19	3,2	0,94	2,6	0,77	2,0	0,60
	300,68	2800	0515/12042	11	3,32	9,3	2,73	5,7	1,66	4,7	1,37	3,7	1,07	3,0	0,88	2,3	0,68
	263,10	2800	0512/16049	13	3,79	11	3,12	6,5	1,89	5,3	1,56	4,2	1,23	3,4	1,00	2,7	0,78
	224,32	2800	0512/18047	15	4,44	12	3,66	7,6	2,22	6,2	1,83	4,9	1,44	4,0	1,18	3,1	0,91
	193,30	2800	0512/20045	18	5,16	14	4,25	8,8	2,58	7,2	2,12	5,7	1,67	4,7	1,37	3,6	1,06
	165,68	2800	0510/28054	21	6,02	17	4,95	10	3,01	8,4	2,48	6,6	1,95	5,4	1,59	4,2	1,24
	141,33	2800	0510/31051	24	7,05	20	5,81	12	3,53	9,9	2,90	7,8	2,28	6,4	1,87	5,0	1,45
	121,28	2800	0510/34048	28	8,22	23	6,77	14	4,11	12	3,38	9,1	2,66	7,4	2,18	5,8	1,69
	104,48	2800	0510/37045	33	9,54	27	7,86	16	4,77	13	3,93	11	3,09	8,6	2,53	6,7	1,96
	85,91	2800	0510/41041	40	11,60	33	9,56	20	5,80	16	4,78	13	3,75	10	3,07	8,1	2,39
	70,64	2800	0510/45037	48	14,11	40	11,62	24	7,06	20	5,81	16	4,57	13	3,74	9,9	2,91
A.. 86A P _t für S1 max. 30,5 kW bei 20°C P _t for S1 max. 30,5 kW at 20°C	97,66	2276	0810/13133	35	8,30	29	6,83	17	4,15	14	3,42	11	2,68	9,2	2,20	7,2	1,71
	83,52	2800	0812/12105	41	11,94	34	9,83	20	5,97	17	4,91	13	3,86	11	3,16	8,4	2,46
	76,36	2800	0812B13104	45	13,05	37	10,75	22	6,53	18	5,38	14	4,22	12	3,46	9,2	2,69
	67,61	2800	0815B12085	50	14,74	41	12,14	25	7,37	21	6,07	16	4,77	13	3,90	10	3,04
	56,48	2800	0817/12071	60	17,65	50	14,54	30	8,83	25	7,27	19	5,71	16	4,67	12	3,63
	51,40	2800	0817/13070	66	19,39	54	15,97	33	9,70	27	7,99	21	6,27	18	5,13	14	3,99
	46,30	2800	0812B20097	73	21,53	60	17,73	37	10,77	30	8,87	24	6,97	19	5,70	15	4,43
	39,69	2800	0815/19079	86	25,12	71	20,68	43	12,56	35	10,34	28	8,13	23	6,65	18	5,17
	35,00	2800	0815/21077	97	28,48	80	23,46	49	14,24	40	11,73	31	9,21	26	7,54	20	5,86
	31,13	2800	0815/23075	109	32,03	90	26,37	55	16,01	45	13,19	35	10,36	29	8,48	22	6,59
	26,43	2800	0815/26072	129	37,71	106	31,06	64	18,86	53	15,53	42	12,20	34	9,98	26	7,76
	22,71	2800	0815/29069	150	43,89	123	36,15	75	21,95	62	18,07	48	14,20	40	11,62	31	9,04
	19,69	2800	0815/32066	173	50,63	142	41,70	86	25,32	71	20,85	56	16,38	46	13,40	36	10,42
	17,18	2800	0815/35063	198	58,02	163	47,78	99	29,01	81	23,89	64	18,77	52	15,36	41	11,94
	15,07	2800	0815/38060	226	66,14	186	54,47	113	33,07	93	27,23	73	21,40	60	17,51	46	13,62
	12,73	2800	0815/42056	267	78,32	220	64,50	134	39,16	110	32,25	86	25,34	71	20,73	55	16,13
	10,79	2800	0815/46052	315	92,38	259	76,08	158	46,19	130	38,04	102	29,89	83	24,45	65	19,02
	9,16	2758	0815/50048	371	107,15	306	88,24	186	53,58	153	44,12	120	34,67	98	28,36	76	22,06


Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			Ø d ₁ mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			 mm	 mm	m kg								
A.. 86D	4047,27	0407/09080					44520/11	0,8	5000				
	3597,01	0407/10079					791343/220	0,9	5000				
	3228,62	0407/11078					390663/121	1,0	5000				
	2921,63	0407/12077					23373/8	1,1	5000				
	2661,86	0407/13076					380646/143	1,2	5000				
	2317,98	0410/11056					280476/121	1,3	5000				
	2086,88	0410/12055					16695/8	1,5	5000				
	1891,32	0410/13054				11	270459/143	1,6	5000	IA63			
	1555,67	0412/12041	125	160	99	14	136899/88	2,0	5000	IA71		NA56	WN
	1400,98	0412/13040				19	200340/143	2,2	5000	IA80		NA143/145	(4)
	1214,18	0415/12032				24	13356/11	2,6	4800	IA90			
	1052,92	0412/16037					370629/352	2,9	4400				
	885,34	0412/18035					38955/44	3,5	3900				
	751,28	0412/20033					30051/40	4,1	3500				
	634,19	0410/28039					55809/88	4,9	3100				
	528,76	0410/31036					180306/341	5,9	2800				
	441,93	0410/34033					30051/68	7,0	2600				
	369,18	0410/37030					150255/407	8,4	2400				
A.. 86C	954,55	0507/09100					10500/11	2,4	5000				
	850,50	0507/10099					1701/2	3,3	5000				
	765,37	0507/11098					92610/121	3,7	5000				
	694,43	0507/12097					30555/44	4,0	5000				
	634,41	0507/13096					90720/143	4,4	5000				
	554,50	0510/11071					67095/121	5,0	5000				
	501,14	0510/12070					11025/22	5,6	5000				
	455,98	0510/13069				11	65205/143	6,1	5000	IA63			
	379,43	0512/12053	125	160		14	16695/44	7,4	5000	IA71		NA56	
	343,64	0512/13052			97	19	3780/11	8,1	5000	IA80		NA143/145	WN
	300,68	0515/12042	150	200		24	6615/22	9,3	5000	IA90		NA182/184	(5)
	263,10	0512/16049				28	46305/176	10,6	5000	IA100		NA213/215	
	224,32	0512/18047					4935/22	12,5	4700	IA112			
	193,30	0512/20045					8505/44	14,5	4200	IAK100			
	165,68	0510/28054					3645/22	16,9	3700	IAK112			
	141,33	0510/31051					48195/341	19,8	3400				
	121,28	0510/34048					22680/187	23,1	3100				
	104,48	0510/37045					42525/407	26,8	2800				
	85,91	0510/41041					945/11	32,6	2600				
	70,64	0510/45037					777/11	39,6	2300				
A.. 86A	97,66	0810/13133	150	200		28	13965/143	23,3	3500	IA100, IA112			
	83,52	0812/12105					3675/44	33,5	3500	IAK100, IAK112			
	76,36	0812B13104					840/11	36,7	3500				
	67,61	0815B12085					2975/44	41,4	3500				
	56,48	0817/12071					2485/44	49,6	3500				
	51,40	0817/13070					7350/143	54,5	3500				
	46,30	0812B20097					2037/44	60,5	3500				
	39,69	0815/19079					8295/209	70,5	3500				
	35,00	0815/21077	150	200		28	35/1	80,0	3500	IA100			
	31,13	0815/23075				38	7875/253	90,0	3500	IA132		NA182/184	
	26,43	0815/26072	200	250	96	42	3780/143	105,9	3500	IAK100		NA213/215	WN
	22,71	0815/29069				48	7245/319	123,3	3200	IAK112		NA254/256	(8)
	19,69	0815/32066	250	300			315/16	142,2	2900	IAK132		NA284/286	
	17,18	0815/35063					189/11	163,0	2700	IAK160			
	15,07	0815/38060					3150/209	185,8	2400	IAK180			
	12,73	0815/42056					140/11	220,0	2200				
	10,79	0815/46052					2730/253	259,5	2000				
	9,16	0815/50048					504/55	301,0	1900				



Type	i_{ges}	M_{2Nenn} Nm	ZT Code	$n_1 [min^{-1}]$													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW
A.. 86S P_t für S1 max. 30,5 kW bei 20°C P_t for S1 max. 30,5 kW at 20°C	59,58	1388	0810/13133	57	8,29	47	6,83	29	4,15	23	3,42	18	2,68	15	2,20	12	1,71
	50,96	1731	0812/12105	67	12,09	55	9,96	33	6,05	27	4,98	22	3,91	18	3,20	14	2,49
	46,59	1892	0812B13104	73	14,46	60	11,91	36	7,23	30	5,95	24	4,68	19	3,83	15	2,98
	41,25	2208	0815B12085	82	19,06	68	15,69	41	9,53	34	7,85	27	6,17	22	5,04	17	3,92
	34,46	2335	0817/12071	99	24,13	81	19,87	49	12,06	41	9,93	32	7,81	26	6,39	20	4,97
	31,36	2330	0817/13070	108	26,45	89	21,79	54	13,23	45	10,89	35	8,56	29	7,00	22	5,45
	28,24	2165	0812B20097	120	27,29	99	22,47	60	13,65	50	11,24	39	8,83	32	7,22	25	5,62
	24,21	2325	0815/19079	140	34,19	116	28,15	70	17,09	58	14,08	45	11,06	37	9,05	29	7,04
	21,35	2317	0815/21077	159	38,63	131	31,81	80	19,32	66	15,91	52	12,50	42	10,23	33	7,95
	18,99	2308	0815/23075	179	43,27	147	35,63	90	21,64	74	17,82	58	14,00	47	11,45	37	8,91
	16,13	2292	0815/26072	211	50,60	174	41,67	105	25,30	87	20,84	68	16,37	56	13,39	43	10,42
	13,86	2276	0815/29069	245	58,48	202	48,16	123	29,24	101	24,08	79	18,92	65	15,48	51	12,04
	12,01	2258	0815/32066	283	66,93	233	55,12	142	33,46	117	27,56	92	21,65	75	17,72	58	13,78
	10,48	2186	0815/35063	324	74,24	267	61,14	162	37,12	134	30,57	105	24,02	86	19,65	67	15,29
	9,20	2091	0815/38060	370	80,96	305	66,67	185	40,48	152	33,34	120	26,19	98	21,43	76	16,67
	7,76	1961	0815/42056	438	89,91	361	74,05	219	44,96	180	37,02	142	29,09	116	23,80	90	18,51
	6,58	1832	0815/46052	516	99,08	425	81,59	258	49,54	213	40,80	167	32,05	137	26,23	106	20,40
	5,59	1682	0815/50048	608	107,11	501	88,21	304	53,56	250	44,11	197	34,65	161	28,35	125	22,05
F.. 111F P_t für S1 max. 16,5 kW bei 20°C P_t for S1 max. 16,5 kW at 20°C	18806,31	5000	0407/09080	0,18	0,08	0,15	0,07	0,09	0,04	0,07	0,03	0,06	0,03	0,05	0,02	0,04	0,02
	16714,11	5000	0407/10079	0,20	0,09	0,17	0,08	0,10	0,05	0,08	0,04	0,07	0,03	0,05	0,02	0,04	0,02
	15002,30	5000	0407/11078	0,23	0,10	0,19	0,09	0,11	0,05	0,09	0,04	0,07	0,03	0,06	0,03	0,05	0,02
	13575,80	5000	0407/12077	0,25	0,12	0,21	0,10	0,13	0,06	0,10	0,05	0,08	0,04	0,07	0,03	0,05	0,02
	12368,76	5000	0407/13076	0,27	0,13	0,23	0,10	0,14	0,06	0,11	0,05	0,09	0,04	0,07	0,03	0,06	0,03
	10770,88	5000	0410/11056	0,32	0,15	0,26	0,12	0,16	0,07	0,13	0,06	0,10	0,05	0,08	0,04	0,06	0,03
	9697,00	5000	0410/12055	0,35	0,16	0,29	0,13	0,18	0,08	0,14	0,07	0,11	0,05	0,09	0,04	0,07	0,03
	8788,33	5000	0410/13054	0,39	0,18	0,32	0,15	0,19	0,09	0,16	0,07	0,13	0,06	0,10	0,05	0,08	0,04
	7228,67	5000	0412/12041	0,47	0,22	0,39	0,18	0,24	0,11	0,19	0,09	0,15	0,07	0,12	0,06	0,10	0,04
	6509,88	5000	0412/13040	0,52	0,24	0,43	0,20	0,26	0,12	0,22	0,10	0,17	0,08	0,14	0,06	0,11	0,05
	5641,89	5000	0415/12032	0,60	0,28	0,50	0,23	0,30	0,14	0,25	0,11	0,19	0,09	0,16	0,07	0,12	0,06
	4892,58	5000	0412/16037	0,69	0,32	0,57	0,26	0,35	0,16	0,29	0,13	0,22	0,10	0,18	0,08	0,14	0,07
	4113,88	5000	0412/18035	0,83	0,38	0,68	0,31	0,41	0,19	0,34	0,16	0,27	0,12	0,22	0,10	0,17	0,08
	3490,92	5000	0412/20033	0,97	0,45	0,80	0,37	0,49	0,22	0,40	0,19	0,32	0,15	0,26	0,12	0,20	0,09
	2946,88	5000	0410/28039	1,2	0,53	0,95	0,44	0,58	0,27	0,48	0,22	0,37	0,17	0,31	0,14	0,24	0,11
	2456,95	5000	0410/31036	1,4	0,64	1,1	0,53	0,69	0,32	0,57	0,26	0,45	0,21	0,37	0,17	0,28	0,13
	2053,48	5000	0410/34033	1,7	0,76	1,4	0,63	0,83	0,38	0,68	0,31	0,54	0,25	0,44	0,20	0,34	0,16
	1715,44	5000	0410/37030	2,0	0,91	1,6	0,75	0,99	0,46	0,82	0,38	0,64	0,30	0,52	0,24	0,41	0,19
F.. 111D P_t für S1 max. 22,6 kW bei 20°C P_t for S1 max. 22,6 kW at 20°C	4435,45	5000	0507/09100	0,77	0,36	0,63	0,30	0,38	0,18	0,32	0,15	0,25	0,12	0,20	0,10	0,16	0,07
	3951,99	5000	0507/10099	0,86	0,41	0,71	0,34	0,43	0,20	0,35	0,17	0,28	0,13	0,23	0,11	0,18	0,08
	3556,42	5000	0507/11098	0,96	0,45	0,79	0,37	0,48	0,23	0,39	0,19	0,31	0,15	0,25	0,12	0,20	0,09
	3226,79	5000	0507/12097	1,1	0,50	0,87	0,41	0,53	0,25	0,43	0,21	0,34	0,16	0,28	0,13	0,22	0,10
	2947,87	5000	0507/13096	1,2	0,55	0,95	0,45	0,58	0,27	0,47	0,22	0,37	0,18	0,31	0,14	0,24	0,11
	2576,59	5000	0510/11071	1,3	0,62	1,1	0,51	0,66	0,31	0,54	0,26	0,43	0,20	0,35	0,17	0,27	0,13
	2328,61	5000	0510/12070	1,5	0,69	1,2	0,57	0,73	0,35	0,60	0,28	0,47	0,22	0,39	0,18	0,30	0,14
	2118,78	5000	0510/13069	1,6	0,76	1,3	0,63	0,80	0,38	0,66	0,31	0,52	0,25	0,42	0,20	0,33	0,16
	1763,09	5000	0512/12053	1,9	0,91	1,6	0,75	0,96	0,46	0,79	0,38	0,62	0,30	0,51	0,24	0,40	0,19
	1596,76	5000	0512/13052	2,1	1,01	1,8	0,83	1,1	0,50	0,88	0,41	0,69	0,33	0,56	0,27	0,44	0,21
	1397,17	5000	0515/12042	2,4	1,15	2,0	0,95	1,2	0,58	1,0	0,47	0,79	0,37	0,64	0,30	0,50	0,24
	1222,52	5000	0512/16049	2,8	1,32	2,3	1,08	1,4	0,66	1,1	0,54	0,90	0,43	0,74	0,35	0,57	0,27
	1042,33	5000	0512/18047	3,3	1,54	2,7	1,27	1,6	0,77	1,3	0,64	1,1	0,50	0,86	0,41	0,67	0,32
	898,18	5000	0512/20045	3,8	1,79	3,1	1,47	1,9	0,90	1,6	0,74	1,2	0,58	1,0	0,47	0,78	0,37
	769,87	5000	0510/28054	4,4	2,09	3,6	1,72	2,2	1,04	1,8	0,86	1,4	0,68	1,2	0,55	0,91	0,43
	656,73	5000	0510/31051	5,2	2,45	4,3	2,02	2,6	1,22	2,1	1,01	1,7	0,79	1,4	0,65	1,1	0,50
	563,56	5000	0510/34048	6,0	2,85	5,0	2,35	3,0	1,43	2,5	1,18	2,0	0,92	1,6	0,76	1,2	0,59
	485,50	5000	0510/37045	7,0	3,31	5,8	2,73	3,5	1,66	2,9	1,36	2,3	1,07	1,9	0,88	1,4	0,68
	399,19	5000	0510/41041	8,5	4,03	7,0	3,32	4,3	2,01	3,5	1,66	2,8	1,30	2,3	1,07	1,8	0,83
	328,22	5000	0510/45037	10	4,90	8,5	4,04	5,2	2,45	4,3	2,02	3,4	1,59	2,7	1,30	2,1	1,01

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			ø d ₁ mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ mm	△ IEC ø mm	m kg								
A.. 865	59,58	0810/13133	150	200		28	13167/221	23,3	3500	IA100, IA112			
	50,96	0812/12105					3465/68	34,0	3500	IAK100, IAK112			
	46,59	0812B13104					792/17	40,6	3500				
	41,25	0815B12085	150	200	96	28	165/4	53,5	3500	IA100 IA112 IA132 IAK100 IAK112 IAK132 IAK160 IAK180	siehe Eintriebsvarianten - Seite 521 see input types - page 521	NA182/184 NA213/215 NA254/256 NA284/286	WN (8)
	34,46	0817/12071					2343/68	67,8	3500				
	31,36	0817/13070					6930/221	74,3	3500				
	28,24	0812B20097					9603/340	76,7	3500				
	24,21	0815/19079					7821/323	96,0	3500				
	21,35	0815/21077					363/17	108,5	3500				
	18,99	0815/23075					7425/391	121,5	3500				
	16,13	0815/26072					3564/221	142,1	3500				
	13,86	0815/29069					6831/493	164,3	3200				
	12,01	0815/32066					3267/272	188,0	2900				
	10,48	0815/35063					891/85	208,5	2700				
	9,20	0815/38060					2970/323	227,4	2400				
	7,76	0815/42056					132/17	252,6	2200				
	6,58	0815/46052					2574/391	278,3	2000				
	5,59	0815/50048					2376/425	300,9	1900				
F. 111F	18806,31	0407/09080	125	160	203	11	3554392/189	0,3	5000	IA63 IA71 IA80 IA90	siehe Eintriebsvarianten - Seite 521 see input types - page 521	NA56 NA143/145	WN (4)
	16714,11	0407/10079					35099621/2100	0,3	5000				
	15002,30	0407/11078					5775887/385	0,4	5000				
	13575,80	0407/12077					4887289/360	0,4	5000				
	12368,76	0407/13076					16883362/1365	0,5	5000				
	10770,88	0410/11056					1777196/165	0,5	5000				
	9697,00	0410/12055					4887289/504	0,6	5000				
	8788,33	0410/13054					3998691/455	0,6	5000				
	7228,67	0412/12041					18216259/2520	0,8	5000				
	6509,88	0412/13040					1777196/273	0,9	5000				
	5641,89	0415/12032					1777196/315	1,0	4800				
	4892,58	0412/16037					16439063/3360	1,2	4400				
	4113,88	0412/18035					444299/108	1,4	3900				
	3490,92	0412/20033					4887289/1400	1,6	3500				
	2946,88	0410/28039					5775887/1960	1,9	3100				
	2456,95	0410/31036					2665794/1085	2,3	2800				
	2053,48	0410/34033					4887289/2380	2,8	2600				
	1715,44	0410/37030					444299/259	3,3	2400				
F. 111D	4435,45	0507/09100	125	160	201	11	838300/189	1,2	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IA100 IA112 IAK100 IAK112	siehe Eintriebsvarianten - Seite 521 see input types - page 521	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (5)
	3951,99	0507/10099					276639/70	1,4	5000				
	3556,42	0507/11098					117362/33	1,6	5000				
	3226,79	0507/12097					813151/252	1,7	5000				
	2947,87	0507/13096					268256/91	1,9	5000				
	2576,59	0510/11071					595193/231	2,1	5000				
	2328,61	0510/12070					41915/18	2,4	5000				
	2118,78	0510/13069					192809/91	2,6	5000				
	1763,09	0512/12053					444299/252	3,1	5000				
	1596,76	0512/13052					33532/21	3,5	5000				
	1397,17	0515/12042					8383/6	4,0	5000				
	1222,52	0512/16049					58681/48	4,5	5000				
	1042,33	0512/18047					394001/378	5,3	4700				
	898,18	0512/20045					25149/28	6,2	4200				
	769,87	0510/28054					75447/98	7,2	3700				
	656,73	0510/31051					142511/217	8,4	3400				
	563,56	0510/34048					67064/119	9,8	3100				
	485,50	0510/37045					125745/259	11,4	2800				
	399,19	0510/41041					8383/21	13,9	2600				
	328,22	0510/45037					310171/945	16,9	2300				

Type	i_{ges}	M_{2Nenn} Nm	ZT Code	$n_1 [min^{-1}]$													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW
F. 111C P_t für S1 max. 33 kW bei 20°C P_t for S1 max. 33 kW at 20°C	530,74	5000	0710/11117	6,4	3,35	5,3	2,76	3,2	1,68	2,6	1,38	2,1	1,09	1,7	0,89	1,3	0,69
	482,36	5000	0710/12116	7,0	3,69	5,8	3,04	3,5	1,85	2,9	1,52	2,3	1,19	1,9	0,98	1,5	0,76
	441,41	5000	0710/13115	7,7	4,03	6,3	3,32	3,9	2,02	3,2	1,66	2,5	1,30	2,0	1,07	1,6	0,83
	378,40	5000	0712/12091	9,0	4,70	7,4	3,87	4,5	2,35	3,7	1,94	2,9	1,52	2,4	1,25	1,8	0,97
	345,45	5000	0712/13090	9,8	5,15	8,1	4,24	4,9	2,58	4,1	2,12	3,2	1,67	2,6	1,36	2,0	1,06
	303,55	5000	0715/12073	11	5,86	9,2	4,83	5,6	2,93	4,6	2,41	3,6	1,90	3,0	1,55	2,3	1,21
	271,32	5000	0712/16087	13	6,56	10	5,40	6,3	3,28	5,2	2,70	4,1	2,12	3,3	1,74	2,6	1,35
	235,63	5000	0712/18085	14	7,55	12	6,22	7,2	3,78	5,9	3,11	4,7	2,44	3,8	2,00	3,0	1,56
	207,08	5000	0712B20083	16	8,60	14	7,08	8,2	4,30	6,8	3,54	5,3	2,78	4,3	2,28	3,4	1,77
	173,33	5000	0715/19066	20	10,27	16	8,46	9,8	5,13	8,1	4,23	6,3	3,32	5,2	2,72	4,0	2,11
	152,07	5000	0715/21064	22	11,71	18	9,64	11	5,85	9,2	4,82	7,2	3,79	5,9	3,10	4,6	2,41
	134,51	5000	0715/23062	25	13,23	21	10,90	13	6,62	10	5,45	8,2	4,28	6,7	3,50	5,2	2,72
	113,23	5000	0715/26059	30	15,72	25	12,95	15	7,86	12	6,47	9,7	5,09	7,9	4,16	6,2	3,24
	96,36	5000	0715/29056	35	18,47	29	15,21	18	9,24	15	7,61	11	5,98	9,3	4,89	7,3	3,80
	82,64	5000	0715/32053	41	21,54	34	17,74	21	10,77	17	8,87	13	6,97	11	5,70	8,5	4,43
	71,28	5000	0715/35050	48	24,97	39	20,57	24	12,49	20	10,28	15	8,08	13	6,61	9,8	5,14
	61,72	5000	0715/38047	55	28,84	45	23,75	28	14,42	23	11,88	18	9,33	15	7,63	11	5,94
	51,09	5000	0715/42043	67	34,84	55	28,70	33	17,42	27	14,35	22	11,27	18	9,22	14	7,17
	42,31	5000	0715/46039	80	42,08	66	34,65	40	21,04	33	17,33	26	13,61	21	11,14	17	8,66
F. 111A P_t für S1 max. 55 kW bei 20°C P_t for S1 max. 55 kW at 20°C	99,06	3998	1112B13153	34	14,37	28	11,83	17	7,18	14	5,92	11	4,65	9,1	3,80	7,1	2,96
	88,38	4983	1115B12126	38	20,07	32	16,53	19	10,04	16	8,27	12	6,49	10	5,31	7,9	4,13
	74,35	5000	1117/12106	46	23,94	38	19,72	23	11,97	19	9,86	15	7,75	12	6,34	9,4	4,93
	67,98	5000	1117/13105	50	26,19	41	21,56	25	13,09	21	10,78	16	8,47	13	6,93	10	5,39
	60,60	5000	1125/10072	56	29,37	46	24,19	28	14,69	23	12,10	18	9,50	15	7,78	12	6,05
	54,33	5000	1125/11071	63	32,77	52	26,98	31	16,38	26	13,49	20	10,60	17	8,67	13	6,75
	49,10	5000	1125/12070	69	36,26	57	29,86	35	18,13	29	14,93	22	11,73	18	9,60	14	7,46
	40,88	5000	1125/14068	83	43,54	68	35,86	42	21,77	34	17,93	27	14,09	22	11,53	17	8,96
	34,72	5000	1125/16066	98	51,27	81	42,22	49	25,64	40	21,11	32	16,59	26	13,57	20	10,56
	29,93	5000	1125/18064	114	59,48	94	48,99	57	29,74	47	24,49	37	19,24	30	15,75	23	12,25
	26,09	5000	1125/20062	130	68,23	107	56,19	65	34,11	54	28,09	42	22,07	34	18,06	27	14,05
	22,95	5000	1125/22060	148	77,55	122	63,86	74	38,77	61	31,93	48	25,09	39	20,53	30	15,97
	20,34	5000	1125/24058	167	87,52	138	72,07	84	43,76	69	36,04	54	28,31	44	23,17	34	18,02
	18,13	5000	1125/26056	188	98,20	154	80,87	94	49,10	77	40,43	61	31,77	50	25,99	39	20,22
	16,23	5000	1125/28054	209	109,67	172	90,31	105	54,83	86	45,16	68	35,48	55	29,03	43	22,58
	13,85	5000	1125/31051	246	128,56	202	105,87	123	64,28	101	52,94	79	41,59	65	34,03	51	26,47
	11,88	5000	1125/34048	286	149,81	236	123,37	143	74,91	118	61,69	93	48,47	76	39,66	59	30,84
	10,24	5000	1125/37045	332	173,90	274	143,21	166	86,95	137	71,61	107	56,26	88	46,03	68	35,80
	8,84	5000	1125/40042	385	201,43	317	165,88	192	100,71	158	82,94	124	65,17	102	53,32	79	41,47
F. 111S P_t für S1 max. 55 kW bei 20°C P_t for S1 max. 55 kW at 20°C	44,13	1781	1112B13153	77	14,37	63	11,83	39	7,18	32	5,92	25	4,65	20	3,80	16	2,96
	39,38	2220	1115B12126	86	20,07	71	16,53	43	10,04	36	8,27	28	6,49	23	5,31	18	4,13
	33,13	2700	1117/12106	103	29,02	85	23,90	51	14,51	42	11,95	33	9,39	27	7,68	21	5,97
	30,29	2884	1117/13105	112	33,90	92	27,92	56	16,95	46	13,96	36	10,97	30	8,97	23	6,98
	27,00	3090	1125/10072	126	40,74	104	33,55	63	20,37	52	16,78	41	13,18	33	10,79	26	8,39
	24,20	3472	1125/11071	140	51,07	116	42,06	70	25,53	58	21,03	45	16,52	37	13,52	29	10,51
	21,88	3795	1125/12070	155	61,76	128	50,86	78	30,88	64	25,43	50	19,98	41	16,35	32	12,72
	18,21	4275	1125/14068	187	83,56	154	68,81	93	41,78	77	34,41	60	27,03	49	22,12	38	17,20
	15,47	4459	1125/16066	220	102,63	181	84,52	110	51,31	91	42,26	71	33,20	58	27,17	45	21,13
	13,33	4425	1125/18064	255	118,15	210	97,30	128	59,08	105	48,65	83	38,23	68	31,28	53	24,33
	11,63	4361	1125/20062	292	133,56	241	109,99	146	66,78	120	54,99	95	43,21	77	35,35	60	27,50
	10,23	4279	1125/22060	332	148,96	274	122,67	166	74,48	137	61,33	108	48,19	88	39,43	68	30,67
	9,06	4155	1125/24058	375	163,23	309	134,42	188	81,61	154	67,21	121	52,81	99	43,21	77	33,61
	8,08	4069	1125/26056	421	179,36	347	147,71	210	89,68	173	73,85	136	58,03	111	47,48	87	36,93
	7,23	3949	1125/28054	470	194,40	387	160,09	235	97,20	194	80,05	152	62,89	124	51,46	97	40,02
	6,17	3769	1125/31051	551	217,50	454	179,12	276	108,75	227	89,56	178	70,37	146	57,57	113	44,78
	5,29	3544	1125/34048	642	238,33	529	196,27	321	119,16	264	98,14	208	77,11	170	63,09	132	49,07
	4,56	3319	1125/37045	745	259,08	614	213,36	373	129,54	307	106,68	241	83,82	197	68,58	153	53,34
	3,94	3086	1125/40042	863	279,03	711	229,79	432	139,52	356	114,89	279	90,27	229	73,86	178	57,45

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			Ø d ₁ mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ mm	△ mm	m kg								
F. 111C	530,74	0710/11117					326937/616	9,4	4700	IA63-IA112			
	482,36	0710/12116	125	160		11, 14,	243107/504	10,4	4700	IAK100			
	441,41	0710/13115	150	200		19, 24,	964045/2184	11,3	4700	IAK112			
	378,40	0712/12091				28	108979/288	13,2	4700				
	345,45	0712/13090					125745/364	14,5	4700				
	303,55	0715/12073					611959/2016	16,5	4700	IA63			
	271,32	0712/16087					243107/896	18,4	4700	IA71			
	235,63	0712/18085					712555/3024	21,2	4700	IA80			
	207,08	0712B20083				11	695789/3360	24,1	4700	IA90		NA56	
	173,33	0715/19066	125	160		14	92213/532	28,8	4300	IA100		NA143/145	
	152,07	0715/21064	150	200	196	19	67064/441	32,9	3900	IA112		NA182/184	
	134,51	0715/23062	200	250		24	259873/1932	37,2	3500	IA132		NA213/215	
	113,23	0715/26059	250	300		28	494597/4368	44,2	3100	IAK100			
	96,36	0715/29056				38	8383/87	51,9	2800	IAK112			
	82,64	0715/32053				42	444299/5376	60,5	2500	IAK132			
	71,28	0715/35050				48	41915/588	70,1	2300	IAK160			
	61,72	0715/38047					394001/6384	81,0	2100	IAK180			
	51,09	0715/42043					360469/7056	97,9	1900				
	42,31	0715/46039					108979/2576	118,2	1800				
F. 111A	99,06	1112B13153					5151/52	40,4	1800				
	88,38	1115B12126				38	707/8	56,4	1800	IA132			
	74,35	1117/12106	200	250		42	5353/72	67,3	1800	IAK132			
	67,98	1117/13105	250	300		48	3535/52	73,6	1800	IAK180			
	60,60	1125/10072					303/5	82,5	1800				
	54,33	1125/11071					7171/132	92,0	1800				
	49,10	1125/12070					3535/72	101,8	1800				
	40,88	1125/14068					1717/42	122,3	1800				
	34,72	1125/16066					1111/32	144,0	1800				
	29,93	1125/18064				38	808/27	167,1	1800	IA132		NA213/215	
	26,09	1125/20062	200	250	186	42	3131/120	191,6	1800	IA200		NA254/256	
	22,95	1125/22060	250	300		48	505/22	217,8	1800	IA225		NA284/286	
	20,34	1125/24058	405	450		55	2929/144	245,8	1800	IAK132			
	18,13	1125/26056				60	707/39	275,8	1800	IAK160			
	16,23	1125/28054					909/56	308,0	1800	IAK180			
	13,85	1125/31051					1717/124	361,1	1800				
	11,88	1125/34048					202/17	420,8	1800				
	10,24	1125/37045					1515/148	488,4	1700				
	8,84	1125/40042					707/80	565,8	1600				
F. 111S	44,13	1112B13153					2295/52	40,4	1800				
	39,38	1115B12126				38	315/8	56,4	1800	IA132			
	33,13	1117/12106	200	250		42	265/8	81,5	1800	IAK132			
	30,29	1117/13105	250	300		48	1575/52	95,2	1800	IAK180			
	27,00	1125/10072					27/1	114,4	1800				
	24,20	1125/11071					1065/44	143,4	1800				
	21,88	1125/12070					175/8	173,5	1800				
	18,21	1125/14068					255/14	234,7	1800				
	15,47	1125/16066					495/32	288,3	1800				
	13,33	1125/18064				38	40/3	331,9	1800	IA132		NA213/215	
	11,63	1125/20062	200	250	186	42	93/8	375,1	1800	IA200		NA254/256	
	10,23	1125/22060	250	300		48	225/22	418,4	1800	IA225		NA284/286	
	9,06	1125/24058	405	450		55	145/16	458,5	1800	IAK132			
	8,08	1125/26056				60	105/13	503,8	1800	IAK160			
	7,23	1125/28054					405/56	546,0	1800	IAK180			
	6,17	1125/31051					765/124	610,9	1800				
	5,29	1125/34048					90/17	669,4	1800				
	4,56	1125/37045					675/148	727,7	1700				
	3,94	1125/40042					63/16	783,7	1600				



Type	i_{ges}	M_{2Nenn} Nm	ZT Code	$n_1 [min^{-1}]$															
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700			
				n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW
F. 131F P_t für S1 max. 21 kW bei 20°C P_t for S1 max. 21 kW at 20°C	17885,09	8000	0407/09080	0,19	0,14	0,16	0,12	0,10	0,07	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
	15895,37	8000	0407/10079	0,21	0,16	0,18	0,13	0,11	0,08	0,09	0,07	0,07	0,05	0,06	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
	14267,42	8000	0407/11078	0,24	0,18	0,20	0,14	0,12	0,09	0,10	0,07	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
	12910,80	8000	0407/12077	0,26	0,19	0,22	0,16	0,13	0,10	0,11	0,08	0,09	0,06	0,07	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
	11762,89	8000	0407/13076	0,29	0,21	0,24	0,18	0,14	0,11	0,12	0,09	0,09	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04
	10243,28	8000	0410/11056	0,33	0,24	0,27	0,20	0,17	0,12	0,14	0,10	0,11	0,08	0,09	0,06	0,07	0,07	0,05	0,05
	9222,00	8000	0410/12055	0,37	0,27	0,30	0,22	0,18	0,14	0,15	0,11	0,12	0,09	0,10	0,07	0,08	0,08	0,06	0,06
	8357,84	8000	0410/13054	0,41	0,30	0,34	0,25	0,20	0,15	0,17	0,12	0,13	0,10	0,11	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06
	6874,58	8000	0412/12041	0,49	0,37	0,41	0,30	0,25	0,18	0,20	0,15	0,16	0,12	0,13	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08
	6190,99	8000	0412/13040	0,55	0,41	0,45	0,33	0,27	0,20	0,23	0,17	0,18	0,13	0,15	0,11	0,11	0,11	0,08	0,08
	5365,53	8000	0415/12032	0,63	0,47	0,52	0,39	0,32	0,23	0,26	0,19	0,21	0,15	0,17	0,12	0,13	0,13	0,10	0,10
	4652,92	8000	0412/16037	0,73	0,54	0,60	0,44	0,37	0,27	0,30	0,22	0,24	0,17	0,19	0,14	0,15	0,15	0,11	0,11
	3912,36	8000	0412/18035	0,87	0,64	0,72	0,53	0,43	0,32	0,36	0,26	0,28	0,21	0,23	0,17	0,18	0,18	0,13	0,13
	3319,92	8000	0412/20033	1,0	0,76	0,84	0,62	0,51	0,38	0,42	0,31	0,33	0,24	0,27	0,20	0,21	0,21	0,16	0,16
	2802,53	8000	0410/28039	1,2	0,90	1,00	0,74	0,61	0,45	0,50	0,37	0,39	0,29	0,32	0,24	0,25	0,25	0,18	0,18
	2336,60	8000	0410/31036	1,5	1,07	1,2	0,88	0,73	0,54	0,60	0,44	0,47	0,35	0,39	0,28	0,30	0,30	0,22	0,22
	1952,89	8000	0410/34033	1,7	1,29	1,4	1,06	0,87	0,64	0,72	0,53	0,56	0,42	0,46	0,34	0,36	0,36	0,26	0,26
	1631,41	8000	0410/37030	2,1	1,54	1,7	1,27	1,0	0,77	0,86	0,63	0,67	0,50	0,55	0,41	0,43	0,43	0,32	0,32
F. 131D P_t für S1 max. 28,7 kW bei 20°C P_t for S1 max. 28,7 kW at 20°C	4218,18	8000	0507/09100	0,81	0,61	0,66	0,50	0,40	0,31	0,33	0,25	0,26	0,20	0,21	0,16	0,17	0,17	0,13	0,13
	3758,40	8000	0507/10099	0,90	0,68	0,74	0,56	0,45	0,34	0,37	0,28	0,29	0,22	0,24	0,18	0,19	0,19	0,14	0,14
	3382,21	8000	0507/11098	1,0	0,76	0,83	0,63	0,50	0,38	0,41	0,31	0,33	0,25	0,27	0,20	0,21	0,21	0,16	0,16
	3068,73	8000	0507/12097	1,1	0,84	0,91	0,69	0,55	0,42	0,46	0,35	0,36	0,27	0,29	0,22	0,23	0,23	0,17	0,17
	2803,47	8000	0507/13096	1,2	0,92	1,00	0,76	0,61	0,46	0,50	0,38	0,39	0,30	0,32	0,24	0,25	0,25	0,19	0,19
	2450,38	8000	0510/11071	1,4	1,05	1,1	0,87	0,69	0,53	0,57	0,43	0,45	0,34	0,37	0,28	0,29	0,29	0,22	0,22
	2214,55	8000	0510/12070	1,5	1,16	1,3	0,96	0,77	0,58	0,63	0,48	0,50	0,38	0,41	0,31	0,32	0,32	0,24	0,24
	2014,99	8000	0510/13069	1,7	1,28	1,4	1,05	0,84	0,64	0,69	0,53	0,55	0,41	0,45	0,34	0,35	0,35	0,26	0,26
	1676,73	8000	0512/12053	2,0	1,54	1,7	1,26	1,0	0,77	0,83	0,63	0,66	0,50	0,54	0,41	0,42	0,42	0,32	0,32
	1518,55	8000	0512/13052	2,2	1,69	1,8	1,40	1,1	0,85	0,92	0,70	0,72	0,55	0,59	0,45	0,46	0,46	0,35	0,35
	1328,73	8000	0515/12042	2,6	1,94	2,1	1,60	1,3	0,97	1,1	0,80	0,83	0,63	0,68	0,51	0,53	0,53	0,40	0,40
	1162,64	8000	0512/16049	2,9	2,21	2,4	1,82	1,5	1,11	1,2	0,91	0,95	0,72	0,77	0,59	0,60	0,60	0,46	0,46
	991,27	8000	0512/18047	3,4	2,60	2,8	2,14	1,7	1,30	1,4	1,07	1,1	0,84	0,91	0,69	0,71	0,71	0,53	0,53
	854,18	8000	0512/20045	4,0	3,01	3,3	2,48	2,0	1,51	1,6	1,24	1,3	0,97	1,1	0,80	0,82	0,82	0,62	0,62
	732,16	8000	0510/28054	4,6	3,52	3,8	2,90	2,3	1,76	1,9	1,45	1,5	1,14	1,2	0,93	0,96	0,96	0,72	0,72
	624,56	8000	0510/31051	5,4	4,12	4,5	3,39	2,7	2,06	2,2	1,70	1,8	1,33	1,4	1,09	1,1	1,1	0,85	0,85
	535,96	8000	0510/34048	6,3	4,80	5,2	3,95	3,2	2,40	2,6	1,98	2,1	1,55	1,7	1,27	1,3	1,3	0,99	0,99
	461,72	8000	0510/37045	7,4	5,57	6,1	4,59	3,7	2,79	3,0	2,30	2,4	1,80	1,9	1,48	1,5	1,5	1,15	1,15
	379,64	8000	0510/41041	9,0	6,78	7,4	5,58	4,5	3,39	3,7	2,79	2,9	2,19	2,4	1,79	1,8	1,8	1,40	1,40
	312,15	8000	0510/45037	11	8,25	9,0	6,79	5,4	4,12	4,5	3,40	3,5	2,67	2,9	2,18	2,2	2,2	1,70	1,70
F. 131C P_t für S1 max. 42 kW bei 20°C P_t for S1 max. 42 kW at 20°C	431,55	8000	0810/13133	7,9	6,60	6,5	5,44	3,9	3,30	3,2	2,72	2,5	2,14	2,1	1,75	1,6	1,6	1,36	1,36
	369,09	8000	0812/12105	9,2	7,72	7,6	6,35	4,6	3,86	3,8	3,18	3,0	2,50	2,4	2,04	1,9	1,9	1,59	1,59
	337,45	8000	0812B13104	10	8,44	8,3	6,95	5,0	4,22	4,1	3,48	3,3	2,73	2,7	2,23	2,1	2,1	1,74	1,74
	298,79	8000	0815B12085	11	9,53	9,4	7,85	5,7	4,77	4,7	3,93	3,7	3,08	3,0	2,52	2,3	2,3	1,96	1,96
	249,58	8000	0817/12071	14	11,41	11	9,40	6,8	5,71	5,6	4,70	4,4	3,69	3,6	3,02	2,8	2,8	2,35	2,35
	227,13	8000	0817/13070	15	12,54	12	10,33	7,5	6,27	6,2	5,16	4,8	4,06	4,0	3,32	3,1	3,1	2,58	2,58
	204,58	8000	0812B20097	17	13,92	14	11,47	8,3	6,96	6,8	5,73	5,4	4,50	4,4	3,69	3,4	3,4	2,87	2,87
	175,39	8000	0815/19079	19	16,24	16	13,37	9,7	8,12	8,0	6,69	6,3	5,25	5,1	4,30	4,0	4,0	3,34	3,34
	154,67	8000	0815/21077	22	18,41	18	15,17	11	9,21	9,1	7,58	7,1	5,96	5,8	4,87	4,5	4,5	3,79	3,79
	137,55	8000	0815/23075	25	20,71	20	17,05	12	10,35	10	8,53	8,0	6,70	6,5	5,48	5,1	5,1	4,26	4,26
	116,81	8000	0815/26072	29	24,38	24	20,08	15	12,19	12	10,04	9,4	7,89	7,7	6,45	6,0	6,0	5,02	5,02
	100,36	8000	0815/29069	34	28,38	28	23,37	17	14,19	14	11,69	11	9,18	9,0	7,51	7,0	7,0	5,84	5,84
	87,00	8000	0815/32066	39	32,74	32	26,96	20	16,37	16	13,48	13	10,59	10	8,67	8,0	8,0	6,74	6,74
	75,93	8000	0815/35063	45	37,51	37	30,89	22	18,76	18	15,45	14	12,14	12	9,93	9,2	9,2	7,72	7,72
	66,60	8000	0815/38060	51	42,76	42	35,22	26	21,38	21	17,61	17	13,84	14	11,32	11	11	8,80	8,80
	56,24	8000	0815/42056	60	50,64	50	41,70	30	25,32	25	20,85	20	16,38	16	13,40	12	12	10,43	10,43
	47,68	8000	0815/46052	71	59,73	59	49,19	36	29,87	29	24,59	23	19,32	19	15,81	15	15	12,30	12,30
	40,49	8000	0815/50048	84	70,33	69	57,92	42	35,17	35	28,96	27	22,76	22	18,62	17	17	14,48	14,48


Type	i_{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			$\varnothing d_1$ mm	i_{exakt}	M_{1Nenn} (S1) ($f_B=1,0$) Nm	n_{1spez} min^{-1}	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			$\square$ mm	$\triangle$ mm	m kg								
F. 131F	17885,09	0407/09080					196736/11	0,5	5000				
	15895,37	0407/10079					4371228/275	0,6	5000				
	14267,42	0407/11078					8631792/605	0,6	5000				
	12910,80	0407/12077					64554/5	0,7	5000				
	11762,89	0407/13076					8410464/715	0,8	5000				
	10243,28	0410/11056					6197184/605	0,9	5000				
	9222,00	0410/12055					9222/1	1,0	5000				
	8357,84	0410/13054					5975856/715	1,1	5000				
	6874,58	0412/12041				11	378102/55	1,3	5000	IA63			
	6190,99	0412/13040	125	160	310	14	885312/143	1,5	5000	IA71		NA56	WN
	5365,53	0415/12032				19	295104/55	1,7	4800	IA80		NA143/145	(4)
	4652,92	0412/16037				24	511821/110	2,0	4400	IA90			
	3912,36	0412/18035					43036/11	2,3	3900				
	3319,92	0412/20033					82998/25	2,7	3500				
	2802,53	0410/28039					1078974/385	3,2	3100				
	2336,60	0410/31036					3983904/1705	3,9	2800				
	1952,89	0410/34033					165996/85	4,6	2600				
	1631,41	0410/37030					663984/407	5,6	2400				
F. 131D	4218,18	0507/09100					46400/11	2,1	5000				
	3758,40	0507/10099					18792/5	2,4	5000				
	3382,21	0507/11098					409248/121	2,6	5000				
	3068,73	0507/12097					33756/11	2,9	5000				
	2803,47	0507/13096					400896/143	3,2	5000				
	2450,38	0510/11071					296496/121	3,6	5000				
	2214,55	0510/12070					24360/11	4,0	5000	IA63			
	2014,99	0510/13069				11	288144/143	4,4	5000	IA71			
	1676,73	0512/12053	125	160		14	18444/11	5,3	5000	IA80		NA56	WN
	1518,55	0512/13052			308	19	16704/11	5,8	5000	IA90		NA143/145	(5)
	1328,73	0515/12042	150	200		24	14616/11	6,7	5000	IA100		NA182/184	
	1162,64	0512/16049				28	12789/11	7,6	5000	IA112		NA213/215	
	991,27	0512/18047					10904/11	8,9	4700	IAK100			
	854,18	0512/20045					9396/11	10,4	4200	IAK112			
	732,16	0510/28054					56376/77	12,1	3700				
	624,56	0510/31051					212976/341	14,2	3400				
	535,96	0510/34048					100224/187	16,5	3100				
	461,72	0510/37045					187920/407	19,2	2800				
	379,64	0510/41041					4176/11	23,3	2600				
	312,15	0510/45037					17168/55	28,4	2300				
F. 131C	431,55	0810/13133	150	200		28	61712/143	18,5	3500	IA100, IA112			
	369,09	0812/12105					4060/11	21,7	3500	IAK100, IAK112			
	337,45	0812B13104					3712/11	23,7	3500				
	298,79	0815B12085					9860/33	26,8	3500				
	249,58	0817/12071					8236/33	32,1	3500				
	227,13	0817/13070					32480/143	35,2	3500				
	204,58	0812B20097					11252/55	39,1	3500	IA100			
	175,39	0815/19079					36656/209	45,6	3500	IA112			
	154,67	0815/21077	150	200	305	28	464/3	51,7	3500	IA132		NA182/184	WN
	137,55	0815/23075				38	34800/253	58,2	3500	IAK100		NA213/215	(8)
	116,81	0815/26072	200	250		42	16704/143	68,5	3500	IAK112		NA254/256	
	100,36	0815/29069				48	1104/11	79,7	3200	IAK132		NA284/286	
	87,00	0815/32066	250	300			87/1	92,0	2900	IAK160			
	75,93	0815/35063					4176/55	105,4	2700	IAK180			
	66,60	0815/38060					13920/209	120,1	2400				
	56,24	0815/42056					1856/33	142,2	2200				
	47,68	0815/46052					12064/253	167,8	2000				
	40,49	0815/50048					11136/275	197,6	1900				

Type	i_{ges}	M_{2Nenn} Nm	ZT Code	$n_1 [min^{-1}]$													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW	n_2 min^{-1}	P_{1max} kW
F. 131A P_t für S1 max. 70 kW bei 20°C P_t for S1 max. 70 kW at 20°C	83,05	7355	1317/12126	41	31,53	34	25,97	20	15,77	17	12,98	13	10,20	11	8,35	8,4	6,49
	76,05	8000	1317/13125	45	37,45	37	30,84	22	18,73	18	15,42	14	12,12	12	9,91	9,2	7,71
	68,02	8000	1325/10086	50	41,87	41	34,48	25	20,94	21	17,24	16	13,55	13	11,08	10	8,62
	61,12	8000	1325/11085	56	46,60	46	38,38	28	23,30	23	19,19	18	15,08	15	12,34	11	9,59
	55,36	8000	1325/12084	61	51,44	51	42,37	31	25,72	25	21,18	20	16,64	16	13,62	13	10,59
	46,32	8000	1325/14082	73	61,48	60	50,63	37	30,74	30	25,32	24	19,89	19	16,27	15	12,66
	39,55	8000	1325/16080	86	72,02	71	59,31	43	36,01	35	29,66	28	23,30	23	19,06	18	14,83
	34,27	8000	1325/18078	99	83,10	82	68,44	50	41,55	41	34,22	32	26,89	26	22,00	20	17,11
	30,05	8000	1325/20076	113	94,77	93	78,04	57	47,38	47	39,02	37	30,66	30	25,09	23	19,51
	26,60	8000	1325/22074	128	107,06	105	88,17	64	53,53	53	44,08	41	34,64	34	28,34	26	22,04
	23,73	8000	1325/24072	143	120,04	118	98,85	72	60,02	59	49,43	46	38,84	38	31,77	30	24,71
	21,29	8000	1325/26070	160	133,76	131	110,15	80	66,88	66	55,08	52	43,27	42	35,41	33	27,54
	19,21	8000	1325/28068	177	148,28	146	122,11	89	74,14	73	61,06	57	47,97	47	39,25	36	30,53
	16,58	8000	1325/31065	205	171,75	169	141,44	103	85,87	84	70,72	66	55,56	54	45,46	42	35,36
	14,42	8000	1325/34062	236	197,48	194	162,63	118	98,74	97	81,32	76	63,89	62	52,27	49	40,66
	12,61	8000	1325/37059	270	225,83	222	185,98	135	112,92	111	92,99	87	73,06	71	59,78	56	46,50
	11,07	8000	1325/40056	307	257,22	253	211,83	154	128,61	126	105,92	99	83,22	81	68,09	63	52,96
	9,35	8000	1325/44052	364	304,71	300	250,94	182	152,36	150	125,47	118	98,58	96	80,66	75	62,73
	7,91	8000	1325/48048	430	360,11	354	296,56	215	180,06	177	148,28	139	116,51	114	95,32	89	74,14
F. 131S P_t für S1 max. 70 kW bei 20°C P_t for S1 max. 70 kW at 20°C	38,50	3410	1317/12126	88	31,53	73	25,97	44	15,77	36	12,98	29	10,20	23	8,35	18	6,49
	35,26	4052	1317/13125	96	40,92	79	33,70	48	20,46	40	16,85	31	13,24	26	10,83	20	8,42
	31,53	4371	1325/10086	108	49,35	89	40,64	54	24,67	44	20,32	35	15,97	29	13,06	22	10,16
	28,33	5078	1325/11085	120	63,81	99	52,55	60	31,90	49	26,27	39	20,64	32	16,89	25	13,14
	25,67	5639	1325/12084	132	78,22	109	64,42	66	39,11	55	32,21	43	25,31	35	20,70	27	16,10
	21,48	6519	1325/14082	158	108,07	130	89,00	79	54,03	65	44,50	51	34,96	42	28,61	33	22,25
	18,33	6794	1325/16080	185	131,93	153	108,65	93	65,97	76	54,33	60	42,68	49	34,92	38	27,16
	15,89	6827	1325/18078	214	152,97	176	125,98	107	76,49	88	62,99	69	49,49	57	40,49	44	31,49
	13,93	6809	1325/20076	244	173,98	201	143,28	122	86,99	100	71,64	79	56,29	65	46,05	50	35,82
	12,33	6747	1325/22074	276	194,76	227	160,39	138	97,38	114	80,20	89	63,01	73	51,55	57	40,10
	11,00	6618	1325/24072	309	214,20	255	176,40	155	107,10	127	88,20	100	69,30	82	56,70	64	44,10
	9,87	6417	1325/26070	344	231,43	284	190,59	172	115,71	142	95,29	111	74,87	91	61,26	71	47,65
	8,90	5788	1325/28068	382	231,41	314	190,57	191	115,70	157	95,29	124	74,87	101	61,26	79	47,64
	7,69	4997	1325/31065	442	231,40	364	190,56	221	115,70	182	95,28	143	74,86	117	61,25	91	47,64
	6,69	5922	1325/34062	509	315,33	419	259,68	254	157,66	209	129,84	165	102,02	135	83,47	105	64,92
	5,85	5628	1325/37059	582	342,70	479	282,22	291	171,35	239	141,11	188	110,87	154	90,71	120	70,55
	5,13	5328	1325/40056	662	369,52	545	304,31	331	184,76	273	152,16	214	119,55	175	97,81	136	76,08
	4,33	4932	1325/44052	785	405,21	646	333,70	392	202,60	323	166,85	254	131,10	208	107,26	162	83,42
	3,67	4510	1325/48048	927	437,91	764	360,63	464	218,95	382	180,31	300	141,68	245	115,92	191	90,16
F. 137D P_t für S1 max. 31,9 kW bei 20°C P_t for S1 max. 31,9 kW at 20°C	8603,86	14000	0507/09100	0,40	0,51	0,33	0,42	0,20	0,26	0,16	0,21	0,13	0,17	0,10	0,14	0,08	0,11
	7666,04	14000	0507/10099	0,44	0,57	0,37	0,47	0,22	0,29	0,18	0,24	0,14	0,19	0,12	0,15	0,09	0,12
	6898,73	14000	0507/11098	0,49	0,64	0,41	0,52	0,25	0,32	0,20	0,26	0,16	0,21	0,13	0,17	0,10	0,13
	6259,31	14000	0507/12097	0,54	0,70	0,45	0,58	0,27	0,35	0,22	0,29	0,18	0,23	0,14	0,19	0,11	0,14
	5718,26	14000	0507/13096	0,59	0,77	0,49	0,63	0,30	0,38	0,24	0,32	0,19	0,25	0,16	0,20	0,12	0,16
	4998,06	14000	0510/11071	0,68	0,88	0,56	0,72	0,34	0,44	0,28	0,36	0,22	0,28	0,18	0,23	0,14	0,18
	4517,02	14000	0510/12070	0,75	0,97	0,62	0,80	0,38	0,49	0,31	0,40	0,24	0,31	0,20	0,26	0,15	0,20
	4110,00	14000	0510/13069	0,83	1,07	0,68	0,88	0,41	0,53	0,34	0,44	0,27	0,35	0,22	0,28	0,17	0,22
	3420,03	14000	0512/12053	0,99	1,28	0,82	1,06	0,50	0,64	0,41	0,53	0,32	0,42	0,26	0,34	0,20	0,26
	3097,39	14000	0512/13052	1,1	1,42	0,90	1,17	0,55	0,71	0,45	0,58	0,36	0,46	0,29	0,38	0,23	0,29
	2710,21	14000	0515/12042	1,3	1,62	1,0	1,33	0,63	0,81	0,52	0,67	0,41	0,52	0,33	0,43	0,26	0,33
	2371,44	14000	0512/16049	1,4	1,85	1,2	1,53	0,72	0,93	0,59	0,76	0,46	0,60	0,38	0,49	0,30	0,38
	2021,91	14000	0512/18047	1,7	2,17	1,4	1,79	0,84	1,09	0,69	0,89	0,54	0,70	0,45	0,57	0,35	0,45
	1742,28	14000	0512/20045	2,0	2,52	1,6	2,08	0,98	1,26	0,80	1,04	0,63	0,82	0,52	0,67	0,40	0,52
	1493,38	14000	0510/28054	2,3	2,94	1,9	2,42	1,1	1,47	0,94	1,21	0,74	0,95	0,60	0,78	0,47	0,61
	1273,93	14000	0510/31051	2,7	3,45	2,2	2,84	1,3	1,72	1,1	1,42	0,86	1,12	0,71	0,91	0,55	0,71
	1093,20	14000	0510/34048	3,1	4,02	2,6	3,31	1,6	2,01	1,3	1,65	1,0	1,30	0,82	1,06	0,64	0,83
	941,77	14000	0510/37045	3,6	4,66	3,0	3,84	1,8	2,33	1,5	1,92	1,2	1,51	0,96	1,23	0,74	0,96
	774,35	14000	0510/41041	4,4	5,67	3,6	4,67	2,2	2,84	1,8	2,34	1,4	1,83	1,2	1,50	0,90	1,17
	636,69	14000	0510/45037	5,3	6,90	4,4	5,68	2,7	3,45	2,2	2,84	1,7	2,23	1,4	1,83	1,1	1,42

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			Ø d ₁ mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B = 1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter		
			 	IEC Ø	m									
			mm	mm	kg									
F. 131A	83,05	1317/12126	200	250		38	1827/22	88,6	1800	IA132	siehe Eintriebsvarianten - Seite 524 see input types - page 524	NA254/256 NA284/286	WN (13)	
	76,05	1317/13125				42	10875/143	105,2	1800	IAK132 -				
	68,02	1325/10086				48	3741/55	117,6	1800	IAK180				
	61,12	1325/11085	200	250	279		7395/121	130,9	1800	IA132 IA200 IA225 IAK132 IAK160 IAK180				
	55,36	1325/12084					609/11	144,5	1800					
	46,32	1325/14082					3567/77	172,7	1800					
	39,55	1325/16080					435/11	202,3	1800					
	34,27	1325/18078					377/11	233,4	1800					
	30,05	1325/20076					38	1653/55	266,2					1800
	26,60	1325/22074					42	3219/121	300,7					1800
	23,73	1325/24072					48	261/11	337,2					1800
	21,29	1325/26070					55	3045/143	375,7					1800
	19,21	1325/28068					60	1479/77	416,5					1800
	16,58	1325/31065					65	5655/341	482,4					1800
	14,42	1325/34062					2697/187	554,7	1800					
	12,61	1325/37059					5133/407	634,3	1800					
	11,07	1325/40056					609/55	722,5	1700					
	9,35	1325/44052					1131/121	855,9	1600					
	7,91	1325/48048					87/11	1011,5	1500					
F. 131S	38,50	1317/12126	200	250		38	77/2	88,6	1800	IA132	siehe Eintriebsvarianten - Seite 524 see input types - page 524	NA254/256 NA284/286	WN (13)	
	35,26	1317/13125				42	1375/39	114,9	1800	IAK132 -				
	31,53	1325/10086				48	473/15	138,6	1800	IAK180				
	28,33	1325/11085	200	250	279		85/3	179,2	1800	IA132 IA200 IA225 IAK132 IAK160 IAK180				
	25,67	1325/12084					77/3	219,7	1800					
	21,48	1325/14082					451/21	303,5	1800					
	18,33	1325/16080					55/3	370,6	1800					
	15,89	1325/18078					143/9	429,7	1800					
	13,93	1325/20076					38	209/15	488,7					1800
	12,33	1325/22074					42	37/3	547,1					1800
	11,00	1325/24072					48	11/1	601,6					1800
	9,87	1325/26070					55	385/39	650,0					1800
	8,90	1325/28068					60	187/21	650,0					1800
	7,69	1325/31065					65	715/93	650,0					1800
	6,69	1325/34062					341/51	885,7	1800					
	5,85	1325/37059					649/111	962,6	1800					
	5,13	1325/40056					77/15	1037,9	1700					
	4,33	1325/44052					13/3	1138,2	1600					
	3,67	1325/48048					11/3	1230,0	1500					
F. 137D	8603,86	0507/09100	125	160	485	11	3123200/363	1,8	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IA100 IA112 IAK100 IAK112	siehe Eintriebsvarianten - Seite 524 see input types - page 524	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (5)	
	7666,04	0507/10099					421632/55	2,1	5000					
	6898,73	0507/11098					9182208/1331	2,3	5000					
	6259,31	0507/12097					757376/121	2,5	5000					
	5718,26	0507/13096					8994816/1573	2,8	5000					
	4998,06	0510/11071					6652416/1331	3,2	5000					
	4517,02	0510/12070					546560/121	3,5	5000					
	4110,00	0510/13069					6465024/1573	3,9	5000					
	3420,03	0512/12053					14	413824/121	4,6					5000
	3097,39	0512/13052					19	374784/121	5,1					5000
	2710,21	0515/12042	150	200		24	327936/121	5,9	5000					
	2371,44	0512/16049				28	286944/121	6,7	5000					
	2021,91	0512/18047				733952/363	7,9	4700						
	1742,28	0512/20045				210816/121	9,1	4200						
	1493,38	0510/28054				1264896/847	10,6	3700						
	1273,93	0510/31051				4778496/3751	12,5	3400						
	1093,20	0510/34048				2248704/2057	14,5	3100						
	941,77	0510/37045				4216320/4477	16,9	2800						
	774,35	0510/41041				93696/121	20,5	2600						
	636,69	0510/45037				1155584/1815	25,0	2300						

Type	i _{ges}	M _{2Nenn}	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
F. 137C P _t für S1 max. 44,2 kW bei 20°C P _t für S1 max. 44,2 kW at 20°C	880,24	14000	0810/13133	3,9	5,12	3,2	4,21	1,9	2,56	1,6	2,11	1,2	1,66	1,0	1,35	0,80	1,05
	752,84	14000	0812/12105	4,5	5,98	3,7	4,93	2,3	2,99	1,9	2,46	1,5	1,94	1,2	1,58	0,93	1,23
	688,31	14000	0812B13104	4,9	6,54	4,1	5,39	2,5	3,27	2,0	2,69	1,6	2,12	1,3	1,73	1,0	1,35
	609,44	14000	0815B12085	5,6	7,39	4,6	6,09	2,8	3,70	2,3	3,04	1,8	2,39	1,5	1,96	1,1	1,52
	509,06	14000	0817/12071	6,7	8,85	5,5	7,29	3,3	4,42	2,8	3,64	2,2	2,86	1,8	2,34	1,4	1,82
	463,28	14000	0817/13070	7,3	9,72	6,0	8,01	3,7	4,86	3,0	4,00	2,4	3,15	1,9	2,57	1,5	2,00
	417,29	14000	0812B20097	8,1	10,79	6,7	8,89	4,1	5,40	3,4	4,44	2,6	3,49	2,2	2,86	1,7	2,22
	357,74	14000	0815/19079	9,5	12,59	7,8	10,37	4,8	6,30	3,9	5,18	3,1	4,07	2,5	3,33	2,0	2,59
	315,47	14000	0815/21077	11	14,28	8,9	11,76	5,4	7,14	4,4	5,88	3,5	4,62	2,9	3,78	2,2	2,94
	280,56	14000	0815/23075	12	16,05	10,0	13,22	6,1	8,03	5,0	6,61	3,9	5,19	3,2	4,25	2,5	3,31
	238,26	14000	0815/26072	14	18,90	12	15,57	7,1	9,45	5,9	7,78	4,6	6,12	3,8	5,00	2,9	3,89
	204,71	14000	0815/29069	17	22,00	14	18,12	8,3	11,00	6,8	9,06	5,4	7,12	4,4	5,82	3,4	4,53
	177,45	14000	0815/32066	19	25,38	16	20,90	9,6	12,69	7,9	10,45	6,2	8,21	5,1	6,72	3,9	5,23
	154,87	14000	0815/35063	22	29,08	18	23,95	11	14,54	9,0	11,98	7,1	9,41	5,8	7,70	4,5	5,99
	135,85	14000	0815/38060	25	33,16	21	27,30	13	16,58	10	13,65	8,1	10,73	6,6	8,78	5,2	6,83
	114,72	14000	0815/42056	30	39,26	24	32,33	15	19,63	12	16,17	9,6	12,70	7,8	10,39	6,1	8,08
	97,26	14000	0815/46052	35	46,31	29	38,14	17	23,16	14	19,07	11	14,98	9,3	12,26	7,2	9,53
	82,60	14000	0815/50048	41	54,53	34	44,91	21	27,27	17	22,45	13	17,64	11	14,44	8,5	11,23
F. 137A P _t für S1 max. 65 kW bei 20°C P _t für S1 max. 65 kW at 20°C	169,39	14000	1317/12126	20	29,43	17	24,23	10	14,71	8,3	12,12	6,5	9,52	5,3	7,79	4,1	6,06
	155,12	14000	1317/13125	22	32,13	18	26,46	11	16,07	9,0	13,23	7,1	10,40	5,8	8,51	4,5	6,62
	138,74	14000	1325/10086	25	35,93	20	29,59	12	17,96	10	14,79	7,9	11,62	6,5	9,51	5,0	7,40
	124,66	14000	1325/11085	27	39,98	22	32,93	14	19,99	11	16,46	8,8	12,94	7,2	10,58	5,6	8,23
	112,93	14000	1325/12084	30	44,14	25	36,35	15	22,07	12	18,17	9,7	14,28	8,0	11,68	6,2	9,09
	94,49	14000	1325/14082	36	52,75	30	43,44	18	26,38	15	21,72	12	17,07	9,5	13,96	7,4	10,86
	80,66	14000	1325/16080	42	61,79	35	50,89	21	30,90	17	25,44	14	19,99	11	16,36	8,7	12,72
	69,91	14000	1325/18078	49	71,30	40	58,72	24	35,65	20	29,36	16	23,07	13	18,87	10	14,68
	61,30	14000	1325/20076	55	81,31	46	66,96	28	40,65	23	33,48	18	26,31	15	21,52	11	16,74
	54,26	14000	1325/22074	63	91,85	52	75,64	31	45,93	26	37,82	20	29,72	17	24,31	13	18,91
	48,40	14000	1325/24072	70	102,99	58	84,81	35	51,49	29	42,41	23	33,32	19	27,26	14	21,20
	43,43	14000	1325/26070	78	114,76	64	94,51	39	57,38	32	47,25	25	37,13	21	30,38	16	23,63
	39,18	14000	1325/28068	87	127,22	71	104,77	43	63,61	36	52,39	28	41,16	23	33,68	18	26,19
	33,83	14000	1325/31065	101	147,35	83	121,35	50	73,68	41	60,67	33	47,67	27	39,01	21	30,34
	29,42	14000	1325/34062	116	169,43	95	139,53	58	84,72	48	69,77	37	54,82	31	44,85	24	34,88
	25,72	14000	1325/37059	132	193,76	109	159,57	66	96,88	54	79,78	43	62,69	35	51,29	27	39,89
	22,59	14000	1325/40056	151	220,69	124	181,74	75	110,34	62	90,87	49	71,40	40	58,42	31	45,44
	19,07	14000	1325/44052	178	261,43	147	215,30	89	130,72	73	107,65	58	84,58	47	69,20	37	53,82
16,13	14000	1325/48048	211	308,96	174	254,44	105	154,48	87	127,22	68	99,96	56	81,78	43	63,61	

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau direct mounting			Ø d ₁ mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B = 1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter													
			 mm	 mm	m kg																				
F. 137C	880,24	0810/13133	150	200	481	28	4153856/4719	17,6	3500	IA100, IA112															
	752,84	0812/12105					273280/363	20,6	3500	IAK100, IAK112															
	688,31	0812B13104	150	200		28	249856/363	22,5	3500	IA100 IA112 IA132 IAK100 IAK112 IAK132 IAK160 IAK180				siehe Eintriebsvarianten - Seite 525 see input types - page 525	NA182/184 NA213/215 NA254/256 NA284/286	WN (8)									
	609,44	0815B12085					663680/1089	25,4	3500																
	509,06	0817/12071					554368/1089	30,4	3500																
	463,28	0817/13070					2186240/4719	33,4	3500																
	417,29	0812B20097					757376/1815	37,1	3500																
	357,74	0815/19079					2467328/6897	43,3	3500																
	315,47	0815/21077					31232/99	49,1	3500																
	280,56	0815/23075					780800/2783	55,2	3500																
	238,26	0815/26072					374784/1573	65,0	3500																
	204,71	0815/29069					718336/3509	75,7	3200																
	177,45	0815/32066					1952/11	87,3	2900																
	154,87	0815/35063					93696/605	100,0	2700																
	135,85	0815/38060					312320/2299	114,0	2400																
	114,72	0815/42056					124928/1089	135,0	2200																
	97,26	0815/46052					812032/8349	159,3	2000																
	82,60	0815/50048					249856/3025	187,6	1900																
	F. 137A	169,39					1317/12126	200	250								455	38	20496/121	82,7	1800	IA132			
		155,12					1317/13125												244000/1573	90,3	1800	IAK132 -			
138,74		1325/10086	200	250	48	83936/605	100,9	1800	IAK180	siehe Eintriebsvarianten - Seite 525 see input types - page 525	NA254/256 NA284/286	WN (13)													
124,66		1325/11085				165920/1331	112,3	1800	IA132 IA200 IA225 IAK132 IAK160 IAK180																
112,93		1325/12084				13664/121	124,0	1800																	
94,49		1325/14082				80032/847	148,2	1800																	
80,66		1325/16080				9760/121	173,6	1800																	
69,91		1325/18078				25376/363	200,3	1800																	
61,30		1325/20076				37088/605	228,4	1800																	
54,26		1325/22074				72224/1331	258,0	1800																	
48,40		1325/24072				5856/121	289,3	1800																	
43,43		1325/26070				68320/1573	322,3	1800																	
39,18		1325/28068				33184/847	357,3	1800																	
33,83		1325/31065				126880/3751	413,9	1800																	
29,42		1325/34062				60512/2057	475,9	1800																	
25,72		1325/37059				115168/4477	544,2	1800																	
22,59		1325/40056				13664/605	619,9	1700																	
19,07		1325/44052				25376/1331	734,3	1600																	
16,13		1325/48048	1952/121	867,8	1500																				




Aufsteck- und Flachgetriebemotoren

Maßbilder

4

Shaft mounted and Parallel shaft geared motors


Dimension sheets



AF
UNIBLOCK®

AS. 46A,S - AS. 56A,S

4










d_n ... Seegerringdurchmesser / circlip diameter

Type	Hauptabmessungen Main dimensions																		
	a	a ₂	a _S	b	b _S	b _{SU}	e	E ₁	f	f ₁	f _{SU}	G ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h _{SU}	h _{u2}	i	m
A.. 46A,S	140	95	100	62 ⁶⁾	80	12	100	78 ⁶⁾	3	5	31,5	150	173	-	-	158	74	27 ⁶⁾	18
A.. 56A,S	157	105	130	66 ⁶⁾	110	12	130	82 ⁶⁾	3	5	32	160	195	229	36	170	85	32 ⁶⁾	18

Type	Hohlwelle Hollow shaft							
	d _H	d _n	d ₂	n	n ₁	t _H	u _H	w ₁
A.. 46A,S	20	21	45	92,2	1,3	22,8	6	100
	25	26,2	45	86,2	1,3	28,3	8	100
	*30	31,4	45	86,2	1,3	33,3	8	100
A.. 56A,S	25	26,2	50	101,7	1,3	28,3	8	109
	30	31,4	50	95,2	1,3	33,3	8	109
	*35	37	50	94,9	1,6	38,3	10	109

⁶⁾ Abmessungen **b**, **E₁** und **i** nicht austauschbar zu A.. 55A,S

⁶⁾ Dimensions **b**, **E₁** and **i** not interchangeable to A.. 55A,S



Hauptabmessungen Main dimensions							Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions							Abtriebswelle Output shaft					Type
ME ₂	Q	r ₁₁	r ₁₂	s	s ₁	s _{SU}	a _F ≙ IECØ	b _F ¹⁾	e _F	f _F	f _{1F}	s _F	d ^{2) 5)}	l	t	u	z		
104	122	17,5	25	M8x12	M6x10	11	125 *160	110	130	3	5	9	20	40	22,5	6	M6	A.. 46A,S	
							150 200	130	165	3	5	11	25	50	28	8	M10		
													*30	60	33	8	M10		
122,8	119	25	27	M8x12	M8x14	11	150 *200	130	165	3	9	11	30	60	33	8	M10	A.. 56A,S	
							200 250	180	215	4	9	14	*35	70	38	10	M12		

	7WA						70WA													
	64K,N		72K,N		81K,N		81N4		91S		91L		91L4		101L		101LA4		113M	
□F ₃ ³⁾	125		125		125		125		125		125		125		150		150		150	
g	122		138		156		156		172		172		172		198		198		223	
g ₁	112		118		137		137		145		145		145		158		158		173	
k ₀	206		214		262		262		266		292		322		330		350		354	
k _{0BR}	251		263		304		304		316		342		372		391		411		425	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
A.. 46A,S	388	0	396	0	444	0	444	0	448	0	474	0	504	0	-	-	-	-	-	-
A.. 56A,S	415	20	423	20	471	20	471	20	475	20	501	20	531	20	544	25	564	25	568	25

* STANDARD DIMENSION

k₀, k_{0BR}, k_{0FL}, k_{0MO} siehe Seite 606.
see page 606.

¹⁾ ≤ Ø 230mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230mm nach/to ISO "h6"

²⁾ Ø 14 - 50mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50mm nach/to ISO "m6"


³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 550.
³⁾ Motor direct mounting see page 550.

⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.
⁴⁾ Dimensions are valid for standard output shafts.

⁵⁾ ≤ Ø 70mm Einsteckwelle, > Ø 70mm Vollwelle
⁵⁾ ≤ Ø 70mm insert shaft, > Ø 70mm solid shaft

Abnormale Abtriebsw. bzw. Abtriebsfl. gegen Mehrpreis.
Non standard output sh. resp. output fl. against extra charge.

AS. 66A,S - AS. 86A,S










d_n ... Seegerringdurchmesser / circlip diameter

Type	Hauptabmessungen Main dimensions																		
	a	a ₂	a _S	b	b _S	b _{SU}	e	E ₁	f	f ₁	f _{SU}	G ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h _{SU}	h _{u2}	i	m
A.. 66A,S	190	130	150	90 ⁶⁾	130	17	165	108 ⁶⁾	3	5	41	200	238	278	45	218	103	42 ⁶⁾	22
A.. 76A,S	240	170	195	96 ⁶⁾	180	20	215	118 ⁶⁾	3	5	50	250	304	324	45	278	122	42 ⁶⁾	25
A.. 86A,S	310	210	196	121 ⁶⁾	180	25	215	149 ⁶⁾	3	5	62	310	372	394	53	346	155	40 ⁶⁾	32

Type	Hohlwelle Hollow shaft							
	d _H	d _n	d ₂	n	n ₁	t _H	u _H	w ₁
A.. 66A,S	*40	42,5	65	132,1	1,85	43,3	12	144
	45	47,5	65	127,6	1,85	48,8	14	144
A.. 76A,S	*50	53	75	137,3	2,15	53,8	14	154
	60	63	75	137,3	2,15	62,3	18	154
A.. 86A,S	*60	63	90	161,3	2,15	64,4	18	182

⁶⁾ Abmessungen **b**, **E₁** und **i** nicht austauschbar zu A.. 65A,S; 75A,S und 85A,S

⁶⁾ Dimensions **b**, **E₁** and **i** not interchangeable to A.. 65A,S; 75A,S and 85A,S



Hauptabmessungen Main dimensions							Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions							AF	Abtriebswelle Output shaft					Type
ME ₂	Q	r ₁₁	r ₁₂	s	s ₁	s _{SU}	a _F ≙ IECØ	b _F ¹⁾	e _F	f _F	f _{1F}	s _F	d ^{2) 5)}	l	t	u	z			
157,1	150	21	38	M10x17	M10x17	14	200 *250	180	215	3,5	11	14	*40	80	43	12	M16	A.. 66A,S		
							250 300	230	265	4	11	14	45	90	48,5	14	M16			
187,8	163	26	45	M12x20	M12x20	16	250 *300	230	265	4	15	14	*50	100	53,5	14	M16	A.. 76A,S		
							280 350	250	300	4	15	18								
232	189	28	70	M16x24	M16x24	22	250 *300	230	265	4	15	14	*60	110	64	18	M20	A.. 86A,S		
							280 350	250	300	4	15	18								

	7WA						70WA														7BWA									
	64K,N		72K,N		81K,N		81N4		91S		91L		91L4		101L		101LA4		113M		133S		133M		161ML		180M		180L	
$\square F_3^{(3)}$	125		125		125		125		125		125		125		150		150		150		200		200		250		250		250	
g	122		138		156		156		172		172		172		198		198		223		255		255		314		362		362	
g ₁	112		118		137		137		145		145		145		158		158		173		193		193		232		270		270	
k ₀	206		214		262		262		266		292		322		330		350		354		363		402		513		586		624	
k _{0BR}	251		263		304		304		316		342		372		391		411		425		441		480		605		691		729	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
A.. 66A,S	456	20	464	20	512	20	512	20	516	20	542	20	572	20	585	25	605	25	609	25	635	42	674	42	-	-	-	-	-	-
A.. 76A,S	489	20	497	20	545	20	545	20	549	20	575	20	605	20	618	25	638	25	642	25	668	42	707	42	818	42	891	42	929	42
A.. 86A,S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654	25	674	25	678	25	704	42	743	42	854	42	927	42	965	42

* STANDARD DIMENSION

k₀, k_{0BR}, k_{0FL}, k_{0MO} siehe Seite 606.
see page 606.

¹⁾ $\leq \varnothing 230\text{mm}$ nach/to ISO "j6"
 $> \varnothing 230\text{mm}$ nach/to ISO "h6"

²⁾ $\varnothing 14 - 50\text{mm}$ nach/to ISO "k6"
 $> \varnothing 50\text{mm}$ nach/to ISO "m6"



³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 550.
³⁾ Motor direct mounting see page 550.

⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.
⁴⁾ Dimensions are valid for standard output shafts.

⁵⁾ $\leq \varnothing 70\text{mm}$ Einsteckwelle, $> \varnothing 70\text{mm}$ Vollwelle
⁵⁾ $\leq \varnothing 70\text{mm}$ insert shaft, $> \varnothing 70\text{mm}$ solid shaft

Abnormale Abtriebsw. bzw. Abtriebsfl. gegen Mehrpreis.
Non standard output sh. resp. output fl. against extra charge.

FS. 111A,S - FS. 137A








d_n ... Seegerringdurchmesser / circlip diameter

s_2 ... 2 Stk. Positionierbohrungen für Stift DIN1481 /
2 pcs. bores for positioning pins DIN1481

Type	Hauptabmessungen Main dimensions																												
	a	a ₂	a ₃	a _{C2}	b	b ₂	b ₃	b _C	b _U	b _{SU}	e	E ₁	E ₂	f ₁	f ₂	f _{SU}	G ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h _{u2}	h _{SU}	k _{SU}	i	ME ₂	Q	r ₁₁	r ₁₂	s
F. 111A,S	510	393	230	520	170	160	12	254	22	28	240	224	171	5	5	5	350	446	499	53	175	370	35	32	292,3	234	47	60	22
F. 131A,S	615	465	270	615	190	-	-	300	24	34	270	250	197	5	-	5	400	516	578	62	200	420	39	35	338,6	260	32	71	22
F. 137A	710	555	340	710	290	-	-	310	27	40	300	338	284	6	-	6	450	607	669	62	225	520	44	30	430	355	37	162	26

Type	Hohlwelle Hollow shaft							
	d_H	d_n	d_2	n	n_1	t_H	u_H	w_1
F.. 111A,S	60	63	100	193	2,15	64,4	18	214
	*70	73	100	192,5	2,65	74,9	20	214
F.. 131A,S	80	83,5	120	239	2,65	85,4	22	260
	*90	93,5	120	236,5	3,15	95,4	25	260
F.. 137A	*100	103,5	140	325	3,15	106,4	28	350



Hauptabmessungen Main dimensions								Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								FF	Abtriebswelle Output shaft					Type
s ₁	s ₂	s _{SU}	α ₃	α ₄	α ₅	α ₆	α ₇	a _F $\triangleq$ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _F	f _{1F}	s _F	d ^{2) 5)}	l	t	u	z			
M20x35	8H10x16	25	45°	4x90°	30°	22,5°	8x45°	□450	450	350	24	400	5	69	18	*70	120	74,5	20	M20	F. 111A,S	
M24x36	8H10x16	25	45°	4x90°	30°	22,5°	8x45°	450	450	350	24	400	5	69	18	*90	170	95	25	M24		
																					F. 131A,S	
M24x36	8H10x16	25	45°	8x45°	60°	22,5°	8x45°	550	550	450	24	500	5	74	18	*110	210	116	28	M24		
																					F. 137A	

	70WA						7BWA											
	133S	133M	161M _L	180M	180L	200L _{LA}	225S	225M	250M									
□F ₃ ³⁾	200	200	250	250	250	405	405	405	405									
g	255	255	314	362	362	400	458	458	508									
g ₁	193	193	232	270	270	350	375	375	397									
k ₀	363	402	513	586	624	662	668	694	774									
k _{0BR}	441	480	605	691	729	792	798	824	924									
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
F. 111A,S	759	42	798	42	909	42	982	42	1020	42	1084	68	1090	68	1116	68	1196	68
F. 131A,S	835	42	874	42	985	42	1058	42	1096	42	1160	68	1166	68	1192	68	1272	68
F. 137A	970	42	1009	42	1120	42	1193	42	1231	42	1295	68	1301	68	1327	68	1407	68

* STANDARD DIMENSION

k₀, k_{0BR}, k_{0FL}, k_{0MO} siehe Seite 606.
see page 606.

¹⁾ ≤ Ø 230mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230mm nach/to ISO "h6"

²⁾ Ø 14 - 50mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50mm nach/to ISO "m6"

³⁾ ≤ Ø 70mm Einsteckwelle, > Ø 70mm Vollwelle
³⁾ ≤ Ø 70mm insert shaft, > Ø 70mm solid shaft

⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

⁴⁾ Dimensions are valid for standard output shafts.

⁵⁾ ≤ Ø 70mm Einsteckwelle, > Ø 70mm Vollwelle


⁵⁾ ≤ Ø 70mm insert shaft, > Ø 70mm solid shaft

Abnormale Abtriebsw. bzw. Abtriebsfl. gegen Mehrpreis.

Non standard output sh. resp. output fl. against extra charge.

AS. 56C - AS. 86C

4










d_n ... Seegerringdurchmesser / circlip diameter

Type	Hauptabmessungen Main dimensions																		
	a	a ₂	a _S	b	b _S	b _{SU}	e	E ₁	f	f ₁	f _{SU}	G ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h _{SU}	h _{u2}	i	m
A.. 56C	157	105	130	66 ^{d)}	110	12	130	82 ^{d)}	3	5	32	160	195	247	36	170	85	32 ^{d)}	18
A.. 66C	190	130	150	90 ^{d)}	130	17	165	108 ^{d)}	3	5	41	200	238	298	45	218	103	42 ^{d)}	22
A.. 76C	240	170	195	96 ^{d)}	180	20	215	118 ^{d)}	3	5	50	250	304	330	45	278	122	42 ^{d)}	25
A.. 86C	310	210	196	121 ^{d)}	180	25	215	149 ^{d)}	3	5	62	310	372	392	53	346	155	40 ^{d)}	32

Type	Hohlwelle Hollow shaft							
	d _H	d _n	d ₂	n	n ₁	t _H	u _H	w ₁
A.. 56C	25	26,2	50	101,7	1,3	28,3	8	109
	30	31,4	50	95,2	1,3	33,3	8	109
	*35	37	50	94,9	1,6	38,3	10	109
A.. 66C	*40	42,5	65	132,1	1,85	43,3	12	144
	45	47,5	65	127,6	1,85	48,8	14	144
A.. 76C	*50	53	75	137,3	2,15	53,8	14	154
	160	63	75	137,3	2,15	62,3	18	154
A.. 86C	*60	63	90	161,3	2,15	64,4	18	182

^{d)} Abmessungen **b**, **E₁** und **i** nicht austauschbar zu A.. 55C; 65C; 75C und 85C

^{d)} Dimensions **b**, **E₁** and **i** not interchangeable to A.. 55C; 65C; 75C und 85C



Hauptabmessungen Main dimensions										Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions							Abtriebswelle Output shaft					Type
ME ₃	Q	r ₁	r ₁₁	r ₁₂	r ₁₃	r ₁₅	s	s ₁	s _{SU}	a _F ≙ IECØ	b _F ¹⁾	e _F	f _F	f _{1F}	s _F	d ^{2) 5)}	l	t	u	z		
147,4	119	54	27	27	33	30	M8x12	M8x14	11	150	*200	130	165	3	9	11	30	60	33	8	M10	A.. 56C
										200	250	180	215	4	9	14	*35	70	38	10	M12	
185,5	150	54	24	38	61	31	M10x17	M10x17	14	200	*250	180	215	3,5	11	14	*40	80	43	12	M16	A.. 66C
										250	300	230	265	4	11	14	45	90	48,5	14	M16	
218,5	163	41	28	45	79	37	M12x20	M12x20	16	250	*300	230	265	4	15	14	*50	100	53,5	14	M16	A.. 76C
										280	350	250	300	4	15	18						
268	189	45	28	70	103	37	M16x24	M16x24	22	250	*300	230	265	4	15	14	*60	110	64	18	M20	A.. 86C
										280	350	250	300	4	15	18						

	7WA						70WA													
	64K,N		72K,N		81K,N		81N4		91S		91L		91L4		101L		101LA4		113M	
□F ₃ ³⁾	125		125		125		125		125		125		125		150		150		150	
g	122		138		156		156		172		172		172		198		198		223	
g ₁	112		118		137		137		145		145		145		158		158		173	
k ₀	206		214		262		262		266		292		322		330		350		354	
k _{0BR}	251		263		304		304		316		342		372		391		411		425	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
A.. 56C	449	0	457	0	505	0	505	0	509	0	535	0	565	0	-	-	-	-	-	-
A.. 66C	490	0	498	0	546	0	546	0	550	0	576	0	606	0	-	-	-	-	-	-
A.. 76C	530	20	538	20	586	20	586	20	590	20	616	20	646	20	659	25	679	25	683	25
A.. 86C	570	20	578	20	626	20	626	20	630	20	656	20	686	20	699	25	719	25	723	25

* STANDARD DIMENSION

k₀, k_{0BR}, k_{0FL}, k_{0MO} siehe Seite 606.
see page 606.

¹⁾ $\leq \phi 230mm$ nach/to ISO "j6"
 $> \phi 230mm$ nach/to ISO "h6"

²⁾ $\phi 14 - 50mm$ nach/to ISO "k6"
 $> \phi 50mm$ nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 550.
³⁾ Motor direct mounting see page 550.

⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

⁴⁾ Dimensions are valid for standard output shafts.


⁵⁾ $\leq \phi 70mm$ Einsteckwelle, $> \phi 70mm$ Vollwelle

⁵⁾ $\leq \phi 70mm$ insert shaft, $> \phi 70mm$ solid shaft

Abnormale Abtriebsw. bzw. Abtriebsfl. gegen Mehrpreis.

Non standard output sh. resp. output fl. against extra charge.






FS. 111C - FS. 137C


 d_n ... Seegerringdurchmesser / circlip diameter

 s_2 ... 2 Stk. Positionierbohrungen für Stift DIN1481 /
2 pcs. bores for positioning pins DIN1481

Type	Hauptabmessungen Main dimensions																													
	a	a ₂	a ₃	a _{C2}	b	b ₂	b ₃	b _C	b _U	b _{SU}	e	E ₁	E ₂	f ₁	f ₂	f _{SU}	G ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h _{u2}	h _{SU}	k _{SU}	i	ME ₃	Q	r ₁	r ₁₁	r ₁₂	r ₁₃
F. 111C	510	393	230	520	170	160	12	254	22	28	240	224	171	5	5	5	350	446	499	53	175	370	35	32	337	234	76	65	60	132
F. 131C	615	465	270	615	190	-	-	300	24	34	270	250	197	5	-	5	400	516	578	62	200	420	39	35	385,6	260	93	50	71	152
F. 137C	710	555	340	710	290	-	-	310	27	40	300	338	284	6	-	6	450	607	669	62	225	520	44	30	477	355	93	37	162	152

Type	Hohlwelle Hollow shaft							
	d _H	d _n	d ₂	n	n ₁	t _H	u _H	w ₁
F.. 111C	60	63	100	193	2,15	64,4	18	214
	*70	73	100	192,5	2,65	74,9	20	214
F.. 131C	80	83,5	120	239	2,65	85,4	22	260
	*90	93,5	120	236,5	3,15	95,4	25	260
F.. 137C	*100	103,5	140	325	3,15	106,4	28	350



Hauptabmessungen Main dimensions										Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								FF		Abtriebswelle Output shaft					Type
r ₁₅	s	s ₁	s ₂	s _{SU}	α ₃	α ₄	α ₅	α ₆	α ₇	a _F △ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _F	f _{1F}	s _F	d ^{2) 5)}	l	t	u	z				
47	22	M20x35	8H10x16	25	45°	4x90°	30°	22,5°	8x45°	□ 450	450	350	24	400	5	69	18	*70	120	74,5	20	M20	F. 111C		
61	22	M24x36	8H10x16	25	45°	4x90°	30°	22,5°	8x45°	450	450	350	24	400	5	69	18	*90	170	95	25	M24		F. 131C	
61	26	M24x36	8H10x16	25	45°	8x45°	60°	22,5°	8x45°	550	550	450	24	500	5	74	18	*110	210	116	28	M24	F. 137C		

	7WA						70WA												7BWA											
	64K,N		72K,N		81K,N		81N4		91S		91L		91L4		101L		101LA4		113M		133S		133M		161M,L		180M		180L	
□F ₃ ³⁾	125	125	125	125	125	125	125	125	125	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
g	122	138	156	156	172	172	172	172	198	198	223	255	255	255	314	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
g ₁	112	118	137	137	145	145	145	145	158	158	173	193	193	193	232	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
k ₀	206	214	262	262	266	292	322	330	350	354	363	402	402	513	586	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
k _{0BR}	251	263	304	304	316	342	372	391	411	425	441	480	480	605	691	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
F. 111C	656	20	664	20	712	20	712	20	716	20	742	20	772	20	785	25	805	25	809	25	835	42	874	42	985	42	1058	42	1096	42
F. 131C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928	42	967	42	1078	42	1151	42	1189	42
F. 137C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1063	42	1102	42	1213	42	1286	42	1324	42

* STANDARD DIMENSION

k₀, k_{0BR}, k_{0FL}, k_{0MO} siehe Seite 606.
see page 606.

¹⁾ ≤ Ø 230mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230mm nach/to ISO "h6"

²⁾ Ø 14 - 50mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50mm nach/to ISO "m6"

³⁾ ≤ Ø 70mm Einsteckwelle, > Ø 70mm Vollwelle
³⁾ ≤ Ø 70mm insert shaft, > Ø 70mm solid shaft

⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

⁴⁾ Dimensions are valid for standard output shafts.

⁵⁾ ≤ Ø 70mm Einsteckwelle, > Ø 70mm Vollwelle


⁵⁾ ≤ Ø 70mm insert shaft, > Ø 70mm solid shaft

Abnormale Abtriebsw. bzw. Abtriebsfl. gegen Mehrpreis.

Non standard output sh. resp. output fl. against extra charge.

AS. 76D - AS. 86D

4










d_n ... Seegerringdurchmesser / circlip diameter

Type	Hauptabmessungen Main dimensions																		
	a	a ₂	a _S	b	b _S	b _{SU}	e	E ₁	f	f ₁	f _{SU}	G ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h _{SU}	h _{u2}	i	m
A.. 76D	240	170	195	96 ⁶⁾	180	20	215	118 ⁶⁾	3	5	50	250	304	330	45	278	122	42 ⁶⁾	25
A.. 86D	310	210	196	121 ⁶⁾	180	25	215	149 ⁶⁾	3	5	62	310	372	392	53	346	155	40 ⁶⁾	32

Type	Hohlwelle Hollow shaft							
	d _H	d _n	d ₂	n	n ₁	t _H	u _H	w ₁
A.. 76D	*50	53	75	137,3	2,15	53,8	14	154
	160	63	75	137,3	2,15	62,3	18	154
A.. 86D	*60	63	90	161,3	2,15	64,4	18	182

⁶⁾ Abmessungen **b**, **E₁** und **i** nicht austauschbar zu A.. 75D und 85D

⁶⁾ Dimensions **b**, **E₁** and **i** not interchangeable to A.. 75D und 85D



Hauptabmessungen Main dimensions												Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions							Abtriebswelle Output shaft				Type
ME ₄	Q	r ₁₁	r ₁₂	r ₁₃	r ₁₄	r ₁₅	r ₁₆	r ₂	s	s ₁	s _{SU}	a _F $\triangleq$ IECØ	b _F ¹⁾	e _F	f _F	f _{1F}	s _F	d ^{2) 5)}	l	t	u	z	
243,1	163	28	45	79	33	39	30	95	M12x20	M12x20	16	250 *300	230	265	4	15	14	*50	100	53,5	14	M16	A.. 76D
												280 350	250	300	4	15	18						
292,6	189	28	70	103	33	39	30	99	M16x24	M16x24	22	250 *300	230	265	4	15	14	*60	110	64	18	M20	A.. 86D
												280 350	250	300	4	15	18						

	7WA						70WA							
	64K,N		72K,N		81K,N		81N4		91S		91L		91L4	
ϕF_3 ³⁾	125		125		125		125		125		125		125	
g	122		138		156		156		172		172		172	
g ₁	112		118		137		137		145		145		145	
k ₀	206		214		262		262		266		292		322	
k _{0BR}	251		263		304		304		316		342		372	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
A.. 76D	564	0	572	0	620	0	620	0	624	0	650	0	680	0
A.. 86D	604	0	612	0	660	0	660	0	664	0	690	0	720	0

* STANDARD DIMENSION

k₀, k_{0BR}, k_{0FL}, k_{0MO} siehe Seite 606.
see page 606.

¹⁾ $\leq \phi 230\text{mm}$ nach/to ISO "j6"
 $> \phi 230\text{mm}$ nach/to ISO "h6"

²⁾ $\phi 14 - 50\text{mm}$ nach/to ISO "k6"
 $> \phi 50\text{mm}$ nach/to ISO "m6"


³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 550.
³⁾ Motor direct mounting see page 550.

⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.
⁴⁾ Dimensions are valid for standard output shafts.

⁵⁾ $\leq \phi 70\text{mm}$ Einsteckwelle, $> \phi 70\text{mm}$ Vollwelle
⁵⁾ $\leq \phi 70\text{mm}$ insert shaft, $> \phi 70\text{mm}$ solid shaft

Abnormale Abtriebsw. bzw. Abtriebsfl. gegen Mehrpreis.
Non standard output sh. resp. output fl. against extra charge.

FS. 111D - FS. 137D









d_n ... Seegerringdurchmesser / circlip diameter

s_2 ... 2 Stk. Positionierbohrungen für Stift DIN1481 /
2 pcs. bores for positioning pins DIN1481

Type	Hauptabmessungen Main dimensions																												
	a	a ₂	a ₃	a _{C2}	b	b ₂	b ₃	b _C	b _U	b _{SU}	e	E ₁	E ₂	f ₁	f ₂	f _{SU}	G ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h _{u2}	h _{SU}	k _{SU}	i	ME ₄	Q	r ₁₁	r ₁₂	r ₁₃
F. 111D	510	393	230	520	170	160	12	254	22	28	240	224	171	5	5	5	350	446	499	53	175	370	35	32	367,7	234	65	60	132
F. 131D	615	465	270	615	190	-	-	300	24	34	270	250	197	5	-	5	400	516	578	62	200	420	39	35	421,6	260	50	71	152
F. 137D	710	555	340	710	290	-	-	310	27	40	300	338	284	6	-	6	450	607	669	62	225	520	44	30	513	355	37	162	152

Type	Hohlwelle Hollow shaft							
	d _H	d _n	d ₂	n	n ₁	t _H	u _H	w ₁
F. 111D	60	63	100	193	2,15	64,4	18	214
	*70	73	100	192,5	2,65	74,9	20	214
F. 131D	80	83,5	120	239	2,65	85,4	22	260
	*90	93,5	120	236,5	3,15	95,4	25	260
F. 137D	*100	103,5	140	325	3,15	106,4	28	350



Hauptabmessungen Main dimensions													Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions							FF	Abtriebswelle Output shaft					Type
r ₁₄	r ₁₅	r ₁₆	r ₂	s	s ₁	s ₂	s _{SU}	α ₃	α ₄	α ₅	α ₆	α ₇	a _F △ IEC	∅ b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _F	f _{1F}	s _F	d ^{2) 5)}	l	t	u	z		
79	47	37	117	22	M20x35	8H10x16	25	45°	4x90°	30°	22,5°	8x45°	□ 450	450	350	24	400	5	69	18	*70	120	74,5	20	M20	F. 111D
103	61	40	138	22	M24x36	8H10x16	25	45°	4x90°	30°	22,5°	8x45°	450	450	350	24	400	5	69	18	*90	170	95	25	M24	
103	61	40	138	26	M24x36	8H10x16	25	45°	8x45°	60°	22,5°	8x45°	550	550	450	24	500	5	74	18	*110	210	116	28	M24	F. 137D

	7WA						70WA													
	64K,N		72K,N		81K,N		81N4		91S		91L		91L4		101L		101LA4		113M	
$\square F_3^{(3)}$	125		125		125		125		125		125		125		150		150		150	
g	122		138		156		156		172		172		172		198		198		223	
g_1	112		118		137		137		145		145		145		158		158		173	
k_0	206		214		262		262		266		292		322		330		350		354	
k_{0BR}	251		263		304		304		316		342		372		391		411		425	
	$k^{(4)}$	q	$k^{(4)}$	q	$k^{(4)}$	q	$k^{(4)}$	q	$k^{(4)}$	q	$k^{(4)}$	q	$k^{(4)}$	q	$k^{(4)}$	q	$k^{(4)}$	q	$k^{(4)}$	q
F. 111D	697	20	705	20	753	20	753	20	757	20	783	20	813	20	826	25	846	25	850	25
F. 131D	794	20	802	20	850	20	850	20	854	20	880	20	910	20	923	25	943	25	947	25
F. 137D	929	20	937	20	985	20	985	20	989	20	1015	20	1045	20	1058	25	1078	25	1082	25

* STANDARD DIMENSION

$k_0, k_{0BR}, k_{0FL}, k_{0MO}$... siehe Seite 606.
see page 606.

¹⁾ $\leq \phi 230mm$ nach/to ISO "j6"
 $> \phi 230mm$ nach/to ISO "h6"

²⁾ $\phi 14 - 50mm$ nach/to ISO "k6"
 $> \phi 50mm$ nach/to ISO "m6"

³⁾ $\leq \phi 70mm$ Einsteckwelle, $> \phi 70mm$ Vollwelle
³⁾ $\leq \phi 70mm$ insert shaft, $> \phi 70mm$ solid shaft

⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

⁴⁾ Dimensions are valid for standard output shafts.


⁵⁾ $\leq \phi 70mm$ Einsteckwelle, $> \phi 70mm$ Vollwelle

⁵⁾ $\leq \phi 70mm$ insert shaft, $> \phi 70mm$ solid shaft

Abnormale Abtriebsw. bzw. Abtriebsfl. gegen Mehrpreis.

Non standard output sh. resp. output fl. against extra charge.

FS. 111F - FS. 131F










d_n ... Seegerringdurchmesser / circlip diameter

s_2 ... 2 Stk. Positionierbohrungen für Stift DIN1481 /
2 pcs. bores for positioning pins DIN1481

Type	Hauptabmessungen Main dimensions																						
	a	a ₂	a ₃	a _{c2}	b	b ₂	b ₃	b _c	b _U	b _{SU}	e	E ₁	E ₂	f ₁	f ₂	f _{SU}	G ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h _{u2}	h _{SU}	k _{SU}
F. 111F	510	393	230	520	170	160	12	254	22	28	240	224	171	5	5	5	350	446	499	53	175	370	35
F. 131F	615	465	270	615	190	-	-	300	24	34	270	250	197	5	-	5	400	516	578	62	200	420	39

Type	Hohlwelle Hollow shaft							
	d _H	d _n	d ₂	n	n ₁	t _H	u _H	w ₁
F. 111F	60	63	100	193	2,15	64,4	18	214
	*70	73	100	192,5	2,65	74,9	20	214
F. 131F	80	83,5	120	239	2,65	85,4	22	260
	*90	93,5	120	236,5	3,15	95,4	25	260



Hauptabmessungen Main dimensions											Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions							FF	Abtriebswelle Output shaft				Type	
r ₁₄	r ₁₅	r ₁₆	r ₃	s	s ₁	s ₂	s _{SU}	α ₃	α ₄	α ₅	a _F ≙ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _F	f _{1F}	s _F	d ^{2) 5)}	l	t	u	z		
79	47	37	171	22	M20x35	8H10x16	25	45°	4x90°	30°	450	450	350	24	400	5	69	18	*70	120	74,5	20	M20	F.. 111F
103	61	40	192	22	M24x36	8H10x16	25	45°	4x90°	30°	450	450	350	24	400	5	69	18	*90	170	95	25	M24	

	7WA						70WA							
	64K,N		72K,N		81K,N		81N4		91S		91L		91L4	
$\square F_3^{3)}$	125		125		125		125		125		125		125	
g	122		138		156		156		172		172		172	
g ₁	112		118		137		137		145		145		145	
k ₀	206		214		262		262		266		292		322	
k _{0BR}	251		263		304		304		316		342		372	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
F. 111F	731	0	739	0	787	0	787	0	791	0	817	0	847	0
F. 131F	828	0	836	0	884	0	884	0	888	0	914	0	944	0

* STANDARD DIMENSION

k_0 , k_{0BR} , k_{0FL} , k_{0MO} siehe Seite 606.
see page 606.

¹⁾ $\leq \phi 230$ mm nach/to ISO "j6"
> $\phi 230$ mm nach/to ISO "h6"

²⁾ $\phi 14 - 50$ mm nach/to ISO "k6"
> $\phi 50$ mm nach/to ISO "m6"

³⁾ $\leq \phi 70$ mm Einsteckwelle, > $\phi 70$ mm Vollwelle
³⁾ $\leq \phi 70$ mm insert shaft, > $\phi 70$ mm solid shaft

⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.




⁴⁾ Dimensions are valid for standard output shafts.

⁵⁾ $\leq \phi 70$ mm Einsteckwelle, > $\phi 70$ mm Vollwelle

⁵⁾ $\leq \phi 70$ mm insert shaft, > $\phi 70$ mm solid shaft

Abnormale Abtriebsw. bzw. Abtriebsfl. gegen Mehrpreis.

Non standard output sh. resp. output fl. against extra charge.



**Gummipufferset
Rubber buffer set**


Type	d	d ₁	d ₂	D	H	M	s	Set/Kit 1)
A.. 46.	25	10,5	9	28	20	M8	3	GMPSD025
A.. 56.	25	10,5	9	28	20	M8	3	GMPSD025
A.. 66.	32	13,5	11	34	32	M10	3	GMPSD032
A.. 76.	40	13,5	13,5	44	32	M12	4	GMPSD040
A.. 86.	50	17	17	56	32	M16	5	GMPSD050
F. 111.	80	21	20,5	100	32	M20	8	GMPSD080
F. 131.	80	21	20,5	100	32	M20	8	GMPSD080
F. 137.	100	21	21	120	32	M20	8	GMPSD100

1) 1 Set besteht aus 2 Gummipuffer und 2 Scheiben /
1 Kit consists of 2 rubber buffer and 2 metal discs

Empfohlene Vorspannung der Urelastfeder 3mm pro Puffer.
Recommended pre loading 3mm per Urelast spring.

4



**Befestigungsset
Fixing kit**


Nuten nach DIN 6885 Bl. 1
Keyways as per DIN 6885 sh. 1

! Nuten nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)
! keyways as per DIN 6885 sh. 3 (low shape)



Type	d _H	l _{BS}	M _{BS}	w ₁	w ₂	Set/Kit 2)
A.. 46.	20	20	M6	100	33	GMBSD020M06
	25	25	M10	100	33	GMBSD025M10
	*30	25	M10	100	33	GMBSD030M10
A.. 56.	25	25	M10	109	31	GMBSD025M10
	30	25	M10	109	31	GMBSD030M10
	*35	30	M12	109	31	GMBSD035M12
A.. 66.	*40	40	M16	144	35	GMBSD040M16
	45	40	M16	144	35	GMBSD045M16
A.. 76.	*50	40	M16	154	39	GMBSD050M16
	160	50	M20	154	39	GMBSD060M20
A.. 86.	*60	50	M20	182	39	GMBSD060M20
F. 111.	*70	55	M20	214	50	GMBSD070M20
F. 131.	80	55	M20	260	50	GMBSD080M20
	*90	50	M24	260	50	GMBSD090M24
F. 137.	*100	50	M24	360	50	GMBSD100M24

2) 1 Set: 1 Scheibe mit Sicherungsring und Schraube /
1 Kit: 1 disc with circlip and screw

**Hohlwellen-Abdeckkappe
Protection-cap for hollow shaft**




Type	l _{H1}	l _{H2}	h _H	M	Set/Kit 3)
A.. 46.	103	86	13	M6x16	AAK086SET
A.. 56.	117	100	13	M6x16	FAK100SET
A.. 66.	149	132	13	M6x16	FAK132SET
A.. 76.	159	142	15	M6x16	FAK142SET
A.. 86.	201	180	18	M8x20	FAK180SET
F. 111.	230	210	20	M10x25	FAK210SET
F. 131.	270	240	20	M10x25	FAK240SET
F. 137.	310	270	20	M12x30	GMAK270SET

3) 1 Set: 1 Hohlwellen-Abdeckkappe mit 2 Schrauben /
1 Kit: 1 protection-cap for hollowshaft with 2 screws



**Schrumpfscheiben-Abdeckkappe
Protection-cap for shrink disc**


Type	D _K	l _{H2}	H _K	M	Set/Kit 4)
A.. 46.	nicht möglich / not possible				
A.. 56.	96	100	70	M6x80	FAK100SET
A.. 66.	109	132	67	M6x16	FAK132SET
A.. 76.	135	142	86	M6x80	FAK142SET
A.. 86.	160	180	88	M8x20	FAK180SET
F. 111.	177	210	131	M10x20	FAK210SET
F. 131.	207	240	130	M12x30	FAK240SET
F. 137.	225	270	82	M12x25	GMAK270SET

4) 1 Set: 1 Schrumpfscheiben-Abdeckkappe mit 2 Schrauben /
1 Kit: 1 protection-cap for shrink disc with 2 screws



Dreiteilige Schrumpfscheibe
Three-piece shrink disc



Type	Schrumpfscheibe auf Seite 5 Shrink disc on side 5		b ₄	b ₅	E ₃	f ₁	w _{S5}	w _{S6}	d _H d _W	d _S	D _S	H	i	M _{Smax} [Nm]	M _A [Nm]
	*)	°)													
A.. 46.	WAR 64.	-	20	21	92	5	145	126	30	36	72	23,5	4	570	12
A.. 56.	WAR 81.	WAR 72.	20	24	101	5	163	138	35	44	80	25,5	4	940	12
A.. 66.	WAR 114.	WAR 101.	20	27	136	5	199	174	40	50	90	27,5	4	1440	12
A.. 76.	WAR 134.	WAR 114.	30	28	144	5	215	187	50	62	110	30,5	4	2620	12
A.. 86.	WAR 161.	WAR 134.	30	29	170	5	244	214	65	75	138	32,5	5,3	3950	30
F.. 111.	WAR 201.	WAR 201.	50	40	204	5	323	255	75	90	155	39	5,3	7250	30
F.. 131.	WAR 226.	WAR 226.	60	45	250	5	365	312	90	110	185	50	6,4	13000	59
F.. 137. 1)	WAR 251.	WAR 251.	60	50	338	6	408	408	105	130	215	53	10	24000	121

*) ... max. anbaubare Motortype bei Direktanbau ohne Schrumpfscheiben-Abdeckkappe

°) ... max. anbaubare Motortype bei Direktanbau mit Schrumpfscheiben-Abdeckkappe

M_{Smax} ... Maximal zulässiges Abtriebsdrehmoment
Zwischen Kundenwelle und Hohlwelle wurde der Reibwert $\mu=0,12$ angenommen bei absolut öl- und fettfreien Wellen (trocken) liegt das zul. Drehmoment 25% höher. Die Spannschrauben sind mit Molykote versehen, die Kegelflächen mit Spezialschmierstoff.

M_A ... erforderliches Anzugsmoment der Spannschrauben

Motoranbau mittels Adapter auf Anfrage.

Die Länge der kundenseitigen Wellen muß mit der Länge der Hohlwelle (w_{S5}, w_{S6}) übereinstimmen.
Der Wellendurchmesser muß nach ISO h6 ausgeführt sein.

Die Länge der kundenseitigen Wellen muß mit der Länge der Hohlwelle (w_{S5}, w_{S6}) übereinstimmen.
Der Wellendurchmesser muß nach ISO h6 ausgeführt sein.

*) ... max. size of motor type for direct motor fixing without protection-cap for shrink disc

°) ... max. size of motor type for direct motor fixing with protection-cap for shrink disc

M_{Smax} ... maximum permissible output torque
Friction coefficient $\mu=0,12$ between customer shaft and hollow shaft. With absolutely oil-free and dry shafts, the permissible torque is 25% higher. The screws are provided with Molykote, the conical surfaces with special lubricant.

M_A ... necessary fixing torque for screws


Motor fixing with adapter on request.

The length of the customer's shaft must correspond with the length of the hollow shaft (w_{S5}, w_{S6}).
Shaft diameter has to be machined according to ISO h6.

The length of the customer's shaft must correspond with the length of the hollow shaft (w_{S5}, w_{S6}).
Shaft diameter has to be machined according to ISO h6.

1) nur zweiteilige Schrumpfscheibe möglich
only two-piece shrink disc possible

Schrumpfscheiben anderer Bauart auf Anfrage.
Shrink discs of different types on request.




Eintriebsvarianten

Maßbilder



Input types

Dimension sheets





UNIBLOCK®

H





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

H





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

A





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

F





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

S





Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552

K




Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552

K





Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552





Type	IEC-Adapterabmessungen (IA, IAK) Dimensions IEC-adaptor (IA, IAK)													
	a _{IA}	b _{IA}	c _{IA}	d _{IA}	für Motor for motor d x l	e _{IA}	f _{IA}	k _{IA}	s _{IA}	t _{IA}	u _{IA}	w _{IA}	α _{IA}	
IA63	140	95H7	7	11	11 x 23	115	4,5	42,5	M8	12,8	4	33°	4x90°	
IA71	160	110H7	7	14	14 x 30	130	4,5	42,5	M8	16,3	5	33°	4x90°	
IA80	200	130H7	12	19	19 x 40	165	4	52,5	M10	21,8	6	45°	4x90°	
IA90	200	130H7	12	24	24 x 50	165	4	52,5	M10	27,3	8	45°	4x90°	
IA100/112	250	180H7	14	28	28 x 60	215	5	63	M12	31,3	8	45°	4x90°	
IA132	300	230H7	16	38	38 x 80	265	5	88	M12	41,3	10	45°	4x90°	
IA200	400	300H7	24	55	55 x 110	350	6	160	19	59,3	16	45°	4x90°	
IA225	450	350H7	24	60	60 x 140	400	6	200	19	64,4	18	22,5°	8x45°	
IAK100/112	250	180H7	14	28	28 x 60	215	5	153	14	31,3	8	45°	4x90°	
IAK132	300	230H7	16	38	38 x 80	265	5	228	14	41,3	10	45°	4x90°	
IAK160	350	250H7	18	42	42 x 110	300	6	258	19	45,3	12	45°	4x90°	
IAK180	350	250H7	18	48	48 x 110	300	6	258	19	51,8	14	45°	4x90°	

H





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

H





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

A





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

F





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

S





Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552

K




Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552

K



Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552



für Motoren mit glatter Welle /
for motors with smooth motor shaft

für Motoren mit Welle incl. Paßfeder /
for motors with key

¹⁾ nur für Motoren mit glatter Welle möglich
only possible for motors with smooth motor shaft

Weitere SERVO-Adaptergrößen auf Anfrage.
Further SERVO adapter sizes on inquiry.



Type	SERVO-Adapterabmessungen (SA) Dimensions SERVO-adapter (SA)														
	a _{SA}	b _{SA}	c _{SA}	e _{SA}	f _{SA}	k _{SA}	r _{KL} ¹⁾	r _{PF} ²⁾	s _{SA}		d _{SA}	d x l ³⁾	t _{SA}	u _{SA}	
A	SA92	116	80H7	11	100	5	92	SW6	SW5	M6		14	14x30	16,3	5
	SA105	116	95H7	11	115	5	92			M8		16	16x40	18,3	5
	SA115	116	110H7	11	130	5	92			9		19	19x40	21,3	6
	SA130	130	110H7	11	145	7	106			9		22	22x40	24,8	6
												24	24x50	27,3	8
B	SA105	143	95H7	16	115	5	118,5	SW8	SW5	M8		19	19x40	21,3	6
	SA115	143	110H7	16	130	5	118,5			M8		24	24x50	27,3	8
											28	28x60	31,3	8	
											32	32x58	35,3	10	
C	SA142	143	130H7	16	165	6	118,5	SW8	SW5	11		19	19x40	21,3	6
	SA180	190	114,3H7	14	200	5	118,5			13		24	24x50	27,3	8
	SA190	190	180H7	14	215	5	118,5			14		28	28x60	31,3	8
											32	32x58	35,3	10	
											35	35x79	38,3	10	
											38	38x80	41,3	10	
	SA220	220	200H7	16	235	5	160,5			SW10	-	14		42*)	42x110
D	SA115	190	110H7	16	130	5	170	SW10	SW6	M8		24	24x50	27,3	8
	SA142	190	130H7	16	165	6	170			M10		28	28x60	31,3	8
	SA190	190	180H7	16	215	6	170			14		32	32x58	35,3	10
											38	38x80	41,3	10	
											42	42x110	45,3	12	
											48*)	48x110	-	-	
	SA220	220	200H7	16	235	5	170			SW10	-	M12		55*)	55x110

¹⁾ r_{KL} . . Größe des Inbus-Schlüssels für die Klemmschraube bei Motoren mit glatter Welle / size of the needed allen wrench for the binding screw for motors with smooth motor shaft

²⁾ r_{PF} . . Größe des Inbus-Schlüssels für die Klemmschraube bei Motoren mit Paßfeder / size of the needed allen wrench for the binding screw at motors with key



³⁾ d x l . . mögliche Motorwellenabmessungen / possible motor shaft dimensions

H





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

H





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

A





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

F





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

S





Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552

K




Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552

K





Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552



Type	NEMA-Adapterabmessungen (NA) Dimensions NEMA-adapter (NA)						
	a _{NA}	b _{NA}	c _{NA}	d _{NA}	für Motor for motor d x l	e _{NA}	f _{NA}
NA56	165,1	114,3	10	15,875	15,875 x 52,234	149,225	5
NA143/145	165,1	114,3	10	22,225	22,225 x 53,848	149,225	5
NA182/184	254	215,9	18	28,575	28,575 x 66,548	184,15	9
NA213/215	254	215,9	18	34,925	34,925 x 79,248	184,15	9
NA254/256	254	215,9	18	41,275	41,275 x 95,25	184,15	5
NA284/286	285,75	266,7	28	47,625	47,625 x 111,252	228,6	5



Type	k _{NA}	s _{NA}	t _{NA}	u _{NA}	w _{NA}	α _{NA}
NA56	78	10,5	18,008	4,775	4x90°	45°
NA143/145	78	10,5	24,485	4,775	4x90°	45°
NA182/184	max. 160	13,5	31,521	6,35	4x90°	45°
NA213/215	max. 160	13,5	38,557	7,924	4x90°	45°
NA254/256	max. 160	13,5	45,618	9,525	4x90°	45°
NA284/286	max. 160	13,5	53,238	12,7	4x90°	45°

H





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

H





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

A





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

F





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

S




Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552



K



Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552




K




Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552

WN-RSG





WN-VE
WN-RSG-VE





Type	d _{WN-RSG}	d _{WN-VE}	g _{WN-VE}	k _{WN-RSG}	k _{WN-VE}	l _{WN-RSG}	l _{WN-VE}	t _{WN-RSG}	t _{WN-VE}	u _{WN-RSG}	u _{WN-VE}	Z _{WN-RSG/VE}
WN(8)	42	48	355	215	294,5	80	100	45	51,5	12	14	M16
WN(11)	42	48	355	215	294,5	80	100	45	51,5	12	14	M16
WN(13)	48	48	355	215	294,5	80	100	51,5	51,5	14	14	M16

H




Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

H





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

A




Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

F





Abmessungen siehe Seite 551 / Dimensions see page 551

S





Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552

K




Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552

K




Abmessungen siehe Seite 552 / Dimensions see page 552

									Welle / Shaft		
Serie	IEC BG	WATT Type	$\square F_3 \hat{=} IEC\varnothing$		$\varnothing b_1$	$\varnothing e_1$	f_1	s_2	d_1	i_2	l_1
7WA	63	64K,N	125	160	110	130	3,5	4x $\varnothing 10$	11	18,5	18,5
	71	72K,N	125	160	110	130	3,5	4x $\varnothing 10$	14	18,5	18,5
	80	81K,N	125	160	110	130	3,5	4x $\varnothing 10$	19	18,5	18,5
70WA	80	81N4	125	160	110	130	3,5	4x $\varnothing 10$	19	18,5	18,5
	90	91S,L	125	160	110	130	3,5	4x $\varnothing 10$	24	18,5	18,5
	100	101L,LA	150	200	130	165	3,5	4x $\varnothing 12$	28	23,5	29,5
	112	113M	150	200	130	165	3,5	4x $\varnothing 12$	28	23,5	29,5
	132	133S,M	200	250	180	215	4	4x $\varnothing 14,5$	38	35	35
	160	161M,L	250	300	230	265	4	4x $\varnothing 15$	42	35	35
	180	180M,L	250	300	230	265	4	4x $\varnothing 15$	48	35	35
7BWA	200	200L,LA	405	450	350	400	5	8x $\varnothing 19$	55	55	55
	225	225S,M	405	450	350	400	5	8x $\varnothing 19$	60	55	55
	250	250M	405	450	350	400	5	8x $\varnothing 19$	65	55	60
	280	280S,M	$\varnothing 550$	550	450	500	5	8x $\varnothing 19$	75	85	140




IEC-Abmessungen / IEC-dimensions

	$\square a_3 \cong \text{IEC}\varnothing$	$\varnothing b_3$	e_3	f_3	s_3	q	α_1	α_2	
IEC 160	125	160	110	130	4	M8x12	20	45°	4x90°
IEC 200	150	200	130	165	5	M10x15	25	45°	4x90°
IEC 250	200	250	180	215	5	M12x20	42	45°	4x90°
IEC 300	250	300	230	265	6	M12x20	42	45°	4x90°
IEC 350	280	350	250	300	6	M16x24	68	45°	4x90°
IEC 450	$\varnothing 450$	450	350	400	7	M16x24	68	22,5°	8x45°
IEC 550	$\varnothing 550$	550	450	500	7	M16x24	98	22,5°	8x45°




H

Type	Type WN	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
H. 40A,S	WN(4)	-	116	-	-	-	-	77,2	-	-	-
H. 41E	WN(4)	75	-	-	-	-	96	-	-	-	-
H. 50C	WN(4)	-	-	176	-	-	-	-	119	-	-
H. 50A,S	WN(5)	-	142	-	-	-	-	94,4	-	-	-
H. 51E	WN(5)	90	-	-	-	-	108,4	-	-	-	-
H. 55C	WN(4)	-	-	185	-	-	-	-	118,6	-	-
H. 55A	WN(5)	-	151	-	-	-	-	94	-	-	-
H. 60C	WN(4)	-	-	192	-	-	-	-	147,7	-	-
H. 60A,S	WN(6)	-	158	-	-	-	-	119,3	-	-	-
H. 60E	WN(6)	105	-	-	-	-	120,6	-	-	-	-
H. 65C	WN(4)	-	-	212	-	-	-	-	147,7	-	-
H. 65A	WN(6)	-	178	-	-	-	-	119,3	-	-	-
H. 70D	WN(4)	-	-	-	259	-	-	-	-	199,5	-
H. 70C	WN(5)	-	-	225	-	-	-	-	174,9	-	-
H. 70A,S	WN(7)	-	184	-	-	-	-	144,2	-	-	-
H. 70E	WN(7)	125	-	-	-	-	146	-	-	-	-
H. 80D	WN(4)	-	-	-	302	-	-	-	-	223,6	-
H. 80C	WN(5)	-	-	268	-	-	-	-	199	-	-
H. 80A	WN(8)	-	223	-	-	-	-	163	-	-	-
H. 80E	WN(8)	145	-	-	-	-	166	-	-	-	-
H. 85D	WN(4)	-	-	-	304	-	-	-	-	224	-
H. 85C	WN(5)	-	-	270	-	-	-	-	199,4	-	-
H. 85A,S	WN(8)	-	225	-	-	-	-	163,4	-	-	-
H. 110F	WN(4)	-	-	-	-	427	-	-	-	-	284,6
H.110D	WN(5)	-	-	-	393	-	-	-	-	260	-
H. 110C	WN(7)	-	-	352	-	-	-	-	229,3	-	-
H. 110A,S	WN(11)	-	276	-	-	-	-	184,6	-	-	-
H. 110E	WN(11)	195	-	-	-	-	254,8	-	-	-	-
H. 130F	WN(4)	-	-	-	-	485	-	-	-	-	325,6
H. 130D	WN(5)	-	-	-	451	-	-	-	-	301	-
H. 130C	WN(8)	-	-	406	-	-	-	-	265	-	-
H. 130A,S	WN(13)	-	313	-	-	-	-	217,5	-	-	-
H. 133F	WN(4)	-	-	-	-	532	-	-	-	-	325,6
H. 133D	WN(5)	-	-	-	498	-	-	-	-	301	-
H. 133C	WN(8)	-	-	453	-	-	-	-	265	-	-
H. 133A,S	WN(13)	-	360	-	-	-	-	218	-	-	-
H. 136F	WN(5)	-	-	-	-	630	-	-	-	-	363
H. 136D	WN(8)	-	-	-	585	-	-	-	-	327	-
H. 136C	WN(13)	-	-	492	-	-	-	-	280	-	-



A

Type	Type WN	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	ME ₂	ME ₃	ME ₄	ME ₅
A.. 46A,S	WN(4)	102	-	-	-	104	-	-	-
A.. 56C	WN(4)	-	153	-	-	-	147,4	-	-
A.. 56A,S	WN(5)	119	-	-	-	122,8	-	-	-
A.. 66C	WN(4)	-	184	-	-	-	185,5	-	-
A.. 66A,S	WN(6)	150	-	-	-	157,1	-	-	-
A.. 76D	WN(4)	-	-	238	-	-	-	243,1	-
A.. 76C	WN(5)	-	204	-	-	-	218,5	-	-
A.. 76A,S	WN(7)	163	-	-	-	187,8	-	-	-
A.. 86D	WN(4)	-	-	268	-	-	-	292,6	-
A.. 86C	WN(5)	-	234	-	-	-	268	-	-
A.. 86A,S	WN(8)	189	-	-	-	232	-	-	-




F

Type	Type WN	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	ME ₂	ME ₃	ME ₄	ME ₅
F. 111F	WN(4)	-	-	-	385	-	-	-	392,3
F. 111D	WN(5)	-	-	351	-	-	-	367,7	-
F. 111C	WN(7)	-	310	-	-	-	337	-	-
F. 111A,S	WN(11)	234	-	-	-	292,3	-	-	-
F. 131F	WN(4)	-	-	-	432	-	-	-	446,2
F. 131D	WN(5)	-	-	398	-	-	-	421,6	-
F. 131C	WN(8)	-	353	-	-	-	385,6	-	-
F. 131A,S	WN(13)	260	-	-	-	338,6	-	-	-
F. 137D	WN(5)	-	-	493	-	-	-	513	-
F. 137C	WN(8)	-	448	-	-	-	477	-	-
F. 137A,S	WN(13)	355	-	-	-	430	-	-	-



S

Type	Type WN	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	q ₁
S.. 454B,A,S	WN(4)	150	-	-	-	85	-	-	-	52
S.. 455B,A,S	WN(4)	168	-	-	-	92	-	-	-	70
S.. 506C	WN(4)	-	228	-	-	-	127	-	-	82
S.. 506B,A,S	WN(5)	194	-	-	-	102,4	-	-	-	82
S.. 507C	WN(4)	-	236	-	-	-	129	-	-	90
S.. 507B,A,S	WN(5)	202	-	-	-	104,4	-	-	-	90
S.. 608C	WN(4)	-	265	-	-	-	156,5	-	-	102
S.. 608B,A	WN(6)	231	-	-	-	128,1	-	-	-	102
S.. 609C	WN(4)	-	273	-	-	-	156,5	-	-	110
S.. 609B,A	WN(6)	239	-	-	-	128,1	-	-	-	110



K

Type	Type WN	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	q ₁	H/2
K.. 40A	WN(4)	214	-	-	-	-	-	-	-	65	65
K.. 50C	WN(4)	-	267	-	-	-	-	-	-	85	85
K.. 50A	WN(5)	233	-	-	-	-	-	-	-	85	85
K.. 60C	WN(4)	-	312	-	-	-	-	-	-	100	100
K.. 60A	WN(6)	278	-	-	-	-	-	-	-	100	100
K.. 70D	WN(4)	-	-	409	-	-	-	-	-	120	120
K.. 70C	WN(5)	-	375	-	-	-	-	-	-	120	120
K.. 70A	WN(7)	334	-	-	-	-	-	-	-	120	120
K.. 75D	WN(4)	-	-	463	-	-	-	-	-	140	140
K.. 75C	WN(5)	-	429	-	-	-	-	-	-	140	140
K.. 75A	WN(7)	388	-	-	-	-	-	-	-	140	140
K.. 77D	WN(4)	-	-	-	374	-	-	-	200,8	100	-
K.. 77C	WN(5)	-	-	340	-	-	-	176,2	-	100	-
K.. 77A	WN(7)	-	299	-	-	-	145,5	-	-	100	-
K.. 80D	WN(4)	-	-	-	445	-	-	-	229,6	125	-
K.. 80C	WN(5)	-	-	411	-	-	-	205	-	125	-
K.. 80A	WN(8)	-	366	-	-	-	169	-	-	125	-
K.. 85D	WN(4)	-	-	-	513	-	-	-	251,6	155	-
K.. 85C	WN(5)	-	-	479	-	-	-	227	-	155	-
K.. 85A	WN(8)	-	434	-	-	-	191	-	-	155	-
K.. 110D	WN(5)	-	-	-	629	-	-	-	320,2	175	-
K.. 110C	WN(7)	-	-	589	-	-	-	289,5	-	175	-
K.. 110A	WN(11)	-	512	-	-	-	244,8	-	-	175	-
K.. 136D	WN(5)	-	-	-	811	-	-	-	358,4	225	-
K.. 136C	WN(8)	-	-	770	-	-	-	322,4	-	225	-
K.. 136A	WN(13)	-	677	-	-	-	275,4	-	-	225	-
K.. 139D	WN(5)	-	-	-	857	-	-	-	393,9	250	-
K.. 139C	WN(8)	-	-	816	-	-	-	357,9	-	250	-
K.. 139A	WN(13)	-	723	-	-	-	310,9	-	-	250	-

